English

Eee Box PC
Brugervejledning



English

DA5343

First Edition V1
Februar 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne brugervejledning, inklusive de produkter og programmer, der er beskrevet i den, må reproduceres, overføres, afskrives, lagres i et søgesystem, eller oversættes til noget som helst sprog i nogen form eller på nogen måde, undtagen dokumentation, der bibeholdes af køberen med en sikkerhedskopi som formål, uden den udtrykkelige skriftlige tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. (herefter benævnt som "ASUS").

Vare- og firmanavne, der er nævnt i denne brugervejledning, kan eller kan ikke være registrerede varemærker eller ophavsrettigheder tilhørende deres respektive firmaer, og anvendes udelukkende til identifikations formål. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

Der har været gjort alle anstrengelser for at sikre, at indholdet i denne brugervejledning er korrekt og ajourført. Imidlertid gives der ingen garantier for, at indholdet er korrekt, lige som producenten forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Indholdsfortegnelse

Bekendtgørelser 4
Sikkerhedsoplysninger 8
Bemærkninger til denne vejledning 11

Velkommen 12
Pakkens indhold 12

Bliv bekendt med Eee Box-pc'en 13
Set forfra 13
Set bagfra 15
Set ovenfra 17
Sådan anvendes den trådløse antenne 18

Placering af Eee Box-pc'en 19
Montering af støttefoden 19
Montering af Eee Box-pc'en på en billedskærm 20

Opstilling af Eee Box-pc'en 21
Tilslutning til en billedskærm 21
Tilslutning til USB-udstyr 21
Tilslutning til et netværksudstyr 22
Sådan tændes systemet 23

Sådan anvendes Eee Box-pc'en 24
Konfigurering af en trådløs forbindelse 24
Konfigurering af ledningsført forbindelse 25
Using a static IP 25
Using a dynamic IP (PPPoE connection) 26
ASUS Easy Update 29

Sådan gendanner du dit system 30
Sådan bruger du den skjulte partition 30

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua3 3
3/5/10 5:31:03 PM

Bekendtgørelser

FCC-erklæring

Dette udstyr overholder kapitel 15 i de amerikanske FCC-regler. Anvendelsen er betinget af følgende to betingelser:

- Dette udstyr må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette udstyr skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Dette udstyr er testet og konstateret at overholde begrænsningerne for klasse B digitalt udstyr i henhold til kapitel 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens på en hjemmeinstallation. Dette udstyr frembringer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er installeret og anvendes i overensstemmelse med producentens anvisningerne, kan det forårsage skadelige interferens i radiokommunikationen. Der er imidlertid ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme på en bestemt installation. Skulle dette udstyr forårsage skadelig interferens på radio- eller TV-modtagelsen, hvilket kan konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anmodes brugeren om at forsøge at få korrigeret interferensen på én af følgende måder:

- Drej eller flyt på modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, hvor modtageren er tilsluttet.
- Tag kontakt med forhandleren eller en autoriseret radio-TV-teknikker for afhjælpning af problemet.

ADVARSEL: En hvilken som helst ændring eller modifikation, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parten ansvarlig for overensstemmelse, kan medføre brugerens tab af retten til at bruge dette udstyr.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua4 4 3/5/10 5:31:03 PM

RF-eksponeringsadvarsel

Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der anvendes til denne sender, skal installeres i en afstand af mindst 20 cm fra alle personer, ligesom de ikke må placeres eller betjenes sammen med nogen anden antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med installations- og sendervejledninger, så overholdelse af RF-eksponeringen kan opfyldes.

R&TTE Direktiv (1999/5/EC)

Følgende punkter er fuldført og anses for relevante og tilstrækkelige:

- Essentielle krav som i [Artikel 3]
- Beskyttelseskrav for sundhed og sikkerhed som i [Artikel 3.1a]
- Testet for elektrisk sikkerhed i overensstemmelse med [EN 60950]
- Beskyttelse mod elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Testet for elektromagnetisk kompatibilitet i [EN 301 489-1] & [EN 301]
- Testet i overensstemmelse med [489-17]
- Effektiv brug af radiospektret som i [Artikel 3.2]
- Radio test i overensstemmelse med [EN 300 328-2]

CE mærkning advarsel

Dette er et Klasse B produkt, i et boligområde, kan dette produkt forårsage radio interferens, i hvilket tilfælde brugeren skal tage passende forholdsregler til afhjælpning.

Kanaler for trådløs drift for forskellige domæner

N. Amerika	2,412-2,462 GHz	Ch01 gennem CH11
Japan	2,412-2,484 GHz	Ch01 gennem Ch14
Europa ETSI	2,412-2,472 GHz	Ch01 gennem Ch13

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua5 5 3/5/10 5:31:03 PM

Begrænsning på trådløse frekvensbånd i Frankrig

Nogle områder i Frankrig har begrænsninger på nogle frekvensbånd. Den "worst case" maksimum autoriserede effekt indendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz båndet (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellem 2446,5 MHz og 2483,5 MHz

Kanal 10 til 13 inklusive opererer i båndet 2446,6 MHz til 2483,5 MHz.

Der er få muligheder for udendørs brug: På privat ejendomme eller på private ejendomme hos offentlige personer, er brug underkastet en foreløbig autoriserings procedure hos Forsvarsministeriet, med en maksimal autoriseret effekt på100mW i 2446,5–2483,5 MHz båndet. Udendørs brug på offentlige områder er ikke tilladt.

Bruges som listet nedenfor, for hele 2,4 GHz båndet:

- Maksimum autoriseret effekt indendørs er 100mW
- Maksimum autoriseret effekt udendørs er 10mW

Brug på båndet fra 2400–2483,5 MHz er tilladt med en EIRP på mindre end 100mW indendørs og mindre end 10mW udendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin		
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	
71 Saône et Loire	75 Paris	
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua6 6 3/5/10 5:31:04 PM

Disse krav bliver sandsynligvis ændret over tid, hvilket tillader dig at bruge dit trådløse LAN kort i flere områder af Frankrig. Kontroller venligst med ART, for den seneste information (www.art-telecom.fr)

Dit WLAN kort transmitterer mindre end 100mW, men mere end 10mW.

CDC-erklæring

Dette digitale apparat overstiger ikke klasse B begrænsningerne for udledninger af radiostøj fra digitale apparater, der fremsættes i Vedtægter om radiointerferens fra Det Canadiske Kommunikationsministerium.

Dette digitale apparat, der er klassificeret i klasse B, opfylder de canadiske krav i ICES-003.

IC erklæring for Canada vedrørende strålingseksponering

Dette apparat overholder IC grænserne for strålingseksponering i ukontrollerede omgivelser. For at opfylde IC kravene vedrørende RF udsættelse, skal du undgå direkte kontakt med transmissionsantennen under transmission. Slutbrugere skal følge de specifikke betjeningsanvisninger vedrørende RF udsættelse.

Driften sker på følgende to betingelser:

- Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og
- dette apparat skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, som kan forårsage uønsket drift af enheden.

REACH

Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, offentliggør vi vores produkters kemiske stoffer på ASUS REACH webstedet HYPERLINK "http://green.asus.com/english/REACH.htm"

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua7 7 3/5/10 5:31:04 PM

Sikkerhedsoplysninger

Eee Box Pc'en er designet og testet til at opfylde de seneste standarder for sikkerhed på IT-udstyr. Men for at sikre din egen sikkerhed, er det vigtigt at du læser følgende sikkerhedsvejledninger.

Når du sætter dit system op

- Sørg for at læse og følge alle vejledningerne i dokumentet før du betjener dit system.
- Undgå at bruge dette produkt i nærheden af vand eller et varmelegeme, så som en radiator.
- Placer systemet på en jævn flade ved hjælp af den medfølgende støttefod. Systemet må aldrig anvendes uden brug af støttefoden.
- Åbningerne på underdelen er til ventilering. Undgå at blokere eller tildække disse åbninger. Sørg for at der er ordentlig med plads rundt om systemet til ventilering. Du må aldrig stikke nogle former for genstande ind i ventilationsåbningerne.
- Anvend kun udstyret i et miljø med rumtemperaturer på 0 °C – 35 °C.
- Hvis du bruger en forlængerledning, skal du sørge for at det samlede amperetal på apparaterne, som er sluttet til forlængerledningen, ikke overgår dens amperetal.

Når du bruger systemet

- Undgå at træde på eller stille genstande på ledningen.
- Undgå at spille vand eller andre væsker på dit system.
- Husk på at når systemet er slukket, løber der stadig strøm igennem systemet.

  Sørg altid for at trække stikkene til strøm, modem og netværker ud af stikkontakten før du rengøre systemet.
- Hvis du oplever nogle af følgende tekniske problemer med produktet, bedes du trække stikket ud af stikkontakten og kontakte en kvalificeret servicetekniker eller din forhandler.
  - Hvis ledningen eller stikket er beskadiget.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua8 8 3/5/10 5:31:04 PM

- Hvis der er trængt væske ind i systemet.
- Hvis systemet ikke fungere ordentlig, selv hvis du følger brugervejledningerne.
- Hvis systemet har været tabt eller hvis kabinettet er blevet beskadiget.
- Hvis systemets ydeevne ændre sig.

Advarsel vedrørende litium-ion batterier

ADVARSEL: Der kan være fare for eksplosion, hvis batteriet ikke udskiftes på den korrekte måde. Det må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type, der er anbefalet af producenten. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til producentens anvisninger.

ADVARSEL VEDRØRENDE LASERPRODUKT

KLASSE 1 LASERPRODUKT

MÅ IKKE SKILLES AD

Garantien gælder ikke på produkter som er blevet skilt ad af brugeren

Bortskaf **IKKE** Eee BOX PC sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet med henblik på genbrug af dele. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende genbrug.

Bortskaf **IKKE** batteriet sammen med det kommunale affald. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med det kommunale affald. Tjek lokale, tekniske hjælpetjenester vedrørende udskiftning af batterier.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua9 9 3/5/10 5:31:05 PM

Tilbagetagelse og genbrug

Gamle computere, notebook-computere og andet elektrisk udstyr indeholder farlige, kemiske stoffer, som kan skade miljøet, hvis de bortskaffes på en losseplads. Ved genbrug bruges metaller, plastik og komponenter i gamle computere i nye produkter. Og miljøet beskyttes mod ukontrolleret frigivelse af skadelige kemikalier.

ASUS arbejder sammen med genbrugsvirksomheder med de højeste standarder for beskyttelse af miljøet og sikrer på denne måde arbejdernes sikkerhed, ligesom globale miljølove overholdes. Vores forpligtelse til genbrug af vores gamle udstyr har sin baggrund i vores arbejde med at beskytte miljøet på mange måder.

For yderligere oplysninger vedrørende ASUS produktgenbrug og kontakter, gå venligst til "GreenASUS Takeback and Recycling page" ("GrønASUS tilbagetagnings- og genbrugsside"): http://green.asus.com/english/takeback.htm.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua10 10 3/5/10 5:31:05 PM

Bemærkninger til denne vejledning

For at sikre, at du udfører visse opgaver ordentligt, skal du være opmærksom på følgende symboler, der anvendes igennem hele brugervejledningen.

Advarsel! Vigtig information som skal følges for at undgå farlige situationer.

VIGTIG! Instruktioner, der SKAL følges ved udførelsen af en opgave.

TIP: Tips og nyttige oplysninger til hjælp for udførelsen af en opgave.

BEMÆRK: Yderligere oplysninger om særlige situationer.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua11 11 3/5/10 5:31:07 PM

Velkommen

Tillykke med anskaffelsen af denne Eee Box-pc. Følgende illustration viser indholdet af emballagen til den nye Eee Box-pc. Skulle der mangle nogle af nedenstående dele, eller hvis de er beskadiget, så kontakt omgående din forhandler.

Pakkens indhold

		
EeeBox PC	**Stativ (ekstraudstyr)**	**VESA monterings- og (ekstraudstyr)**
		
Mini-jackstik til S/PDIF (ekstraudstyr)	**Lysnetadapter**	**Ledning**
Garantikort	**Brugervejledning**	

Hvis enheden eller dens komponenter indenfor garantiperioden fejlfungerer ved normalt og korrekt brug, skal du bringe garantibeviset til ASUS servicecentret med henblik på udskiftning af de defekte dele.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua12 12 3/5/10 5:31:10 PM

Bliv bekendt med Eee Box-pc'en

Set forfra

Se nedenstående diagram for at identificere komponenterne på denne side af systemet.



1 **Harddisk LED-lampe**

Harddisk LED-lampen blinker, når der skrives eller læses data på harddiskdrevet.

2 **Tænd-sluk knap**

Afbryderknappen anvendes til at tænde og slukke systemet.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua13 13 3/5/10 5:31:11 PM

3 **Kortplads til hukommelseskort**

Den indbyggede kortlæser læser hukommelseskortene MMC/SD/SDHC, der anvendes i udstyr såsom digitale kameraer, MP3-afspillere, mobiltelefoner og lommecomputere.

4 **USB port**

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

5 **Stik til hovedtelefoner/lydudgang**

Brug et stereo høretelefonkabel (3.5mm) til at forbinde systemets lydsignal til forstærket højttalere eller høretelefoner.

6 **Mikrofonstik**

Mikrofonstikket er beregnet til at forbinde en mikrofon, som kan bruges til videokonferencer, indtalinger eller simple lydoptagelser.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua14 14 3/5/10 5:31:12 PM

Set bagfra

Se på tegningen nedenfor at se en oversigt over komponenterne på siden af systemet.



1 **Stik til trådløs antenne**

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua15 15 3/5/10 5:31:13 PM

2 DCIN Elstik (DC 12V)

Den medleveret strømadapter omformer AC strøm til DC strøm, og sluttes til dette stik. Strømmen føres igennem dette stik og leverer strøm til pc'en. Sørg altid for at bruge den medleveret adapter for at undgå at beskadige din pc.

Lysnetadapter kan blive varm eller endog meget varm, mens den er i brug. Lysnetadapteren må ikke tildækkes, og den skal holdes væk fra kroppen.

3 USB port

USB-porten er kompatibel med USB-udstyr såsom tastatur, mus, kameraer og harddiskdrev. Med USB kan flere enheder køre på en enkelt computer på samme tid, hvoraf nogle perifer enheder virker som ekstra plug-in områder eller hubs.

4 LAN stik

RJ-45 LAN stik med 8 ben, er beregnet til en standard Ethernet kabel, når der sluttes til et lokal netværk.

5 Skærmudgang

Den 15-bens D-sub skærmport understøtter en standard VGA-kompatibel enhed såsom en skærm eller projektor, så der kan vises data på en større ekstern skærm.

6 Stik til lydudgang (S/PDIF Out)

Tilslut et lydkabel med et 3,5 mm mini-jackstik i stikket til overførsel af analog eller digital lyd.

Til brug for funktionen S/PDIF Out anvendes det medfølgende mini-jackstik til en S/PDIF-adapter for at tilslutte en forstærker til systemet.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua16 16 3/5/10 5:31:15 PM

Set ovenfra

Se nedenstående illustration til identificering af komponenterne på denne side af systemet.



1 E-SATA eSATA-port

Ekstern-SATA, eller eSATA, tillader ekstern tilslutning af serielle ATA-enheder, oprindeligt beregnet til brug indvendigt i computeren. Den er op til 6 gange hurtigere end eksisterende USB 2.0 og IEEE 1394 til eksterne lagerløsninger og kan desuden anvendes som Hot Plug-udstyr, dvs. uden at slukke for det, ved hjælp af afskærmede kabler og konnektorer på maks. 2 meters afstand.

2 USB-port

USB-porten (Universal Serial Bus) er kompatibel med USB-udstyr, såsom tastaturer, mus, kameraer og harddiskdrev. USB tillader flere enheder at køre samtidigt på den samme computer med visse perifere enheder, der fungerer som yderligere plug-in-steder eller -knudepunkter.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua17 17 3/5/10 5:31:16 PM

Sådan anvendes den trådløse antenne

Den trådløse antenne tilsluttes Eee Box pc'en til en forbedret modtagelse af trådløse signaler. Den trådløse antenne må ikke dreje i en vinkel på 180°–270°, da det kan beskadige antennen.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua18 18 3/5/10 5:31:16 PM

Placering af Eee Box-pc'en

Montering af støttefoden (ekstraudstyr)

Stil Eee Box-pc'en opret med den medfølgende støttefod. Gør sådan:

1. Find skruehullet i bunden af Eee Box-pc'en.
2. Ret skruen på støttefoden ind med skruehullet på pc'en og fastgør støttefoden til pc'en ved hjælp af en mønt, der passer til skruehovedet, og stram skruen.





DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua19 19
3/5/10 5:31:17 PM

Montering af Eee Box-pc'en på en billedskærm (ekstraudstyr)

Eee Box-pc'en kan desuden monteres på bagsiden af en billedskærm. Gør sådan:

1. Skru VESA hængslet fast til skærmen med fire skruer (HNM/M4 x 8).

For at kunne montere VESA hængslet, skal skærmen overholde VESA 75 eller VESA 100 standard.



2. Indpas med og anbring Eee Box PC på VESA hængslet og sikr derefter pc'en til VESA hængslet med en mønt.



Eee Box PC set nedefra

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua20 20 3/5/10 5:31:18 PM

Opstilling af Eee Box-pc'en

Før ibrugtagningen skal det perifere udstyr tilsluttes til Eee Box-pc'en.

Tilslutning til en billedskærm

Forbind den ene ende af DVI-kablet til et en LCD-skærm (1) og den anden ende til **Skærm-porten** på systemets bagpanel(2).



Tilslutning til USB-udstyr

Forbind USB enheder såsom ledningsførte/trådløse tastaturer (forskelligt fra område til område), muse-enheder og printere til **USB** portene på systemets bagpanel.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua21 21 3/5/10 5:31:19 PM

Tilslutning til et netværksudstyr

Forbind den ene ende af netværkskablet til **LAN**-porten på systemets bagpanel og den anden ende til en hub eller en omskifter.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua22 22 3/5/10 5:31:19 PM

Sådan tændes systemet

Tilslut den medfølgende lysnetadapter til **DC IN**-stikket på systemets bagpanel og tryk derefter på **power switch** afbryderknappen på frontpanelet for at tænde for systemet.



- Når du ikke bruger din Eee Box PC, skal du, for at spare strøm, fjerne strømadapteren fra stikkontakten eller slukke for denne.
- Indstil energispareindstillingerne i Window®'s kontrolpanel. Dette er for at sikre, at din Eee Box PC er indstillet på et lavt strømforbrug og samtidig fuld operationel.

For at åbne BIOS opsætningen skal du trykke flere gange på **<F2>** under opstarten.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua23 23 3/5/10 5:31:21 PM

Sådan anvendes Eee Box-pc'en

Konfigurering af en trådløs forbindelse

Følg nedenstående instruktioner ved tilkobling af et trådløst netværk:

Af sikkerhedshensyn må du IKKE tilslutte til et ikke-sikret netværk. Ellers kan de sendte oplysninger uden kode være synlige for andre.

1. Dobbeltklik på den overkrydsede ikon for trådløst netværk i statusfeltet.

2. Vælg på listen det trådløse adgangspunkt, der skal forbindes til, og klik på Connect (Tilslut) for at oprette forbindelsen.



Indtast om nødvendigt netværkets sikkerhedskode.

3. Når forbindelse er opnået, ses **Connected** (Tilsluttet).



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua24 24 3/5/10 5:31:22 PM

Konfigurering af ledningsført forbindelse

Opret et ledningsført netværk på følgende måde:

Brug af statisk IP

1. Højreklik på netværksikonen i statusfeltet og vælg **Open Network Connections** (Åbn netværksforbindelser).



2. Højreklik på **Lokal områdeforbindelse** og vælg **Egenskaber**.



3. Fremhæv **Internet Protocol** (Internet-protokol) (TCP/IP) og klik på **Properties** (Egenskaber).



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua25 25
3/5/10 5:31:23 PM

4. Klik i markeringsfeltet ud for **Use the following IP address** (Brug følgende IP-adresse).
5. Indtast IP-adressen, undernetmasken og gateway'en fra internetudbyderen.
6. Indtast om nødvendigt den foretrukne DNS-serveradresse og alternative adresse.
7. Klik på OK for at oprette netværksforbindelsen, når alle de pågældende værdier er indtastet.



Brug af dynamisk IP (forbindelse ved hjælp af PPPoE):

1. Gentag trinene 1-3 i den foregående sektion.
2 Vælg **Hent automatisk en IP-adresse** og klik på**OK**.



3. Klik på **Create a new connection** (Opret en ny forbindelse) for at starte wizard'en for ny forbindelse.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua26 26
3/5/10 5:31:24 PM

4. Klik på **Næste**.

5. Vælg **Oprette forbindelse til internettet** og klik på **Næste**.



6. Vælg **Set up my connection manually** (Installer min forbindelse manuelt).



7. Vælg din forbindelse og klik på **Næste**.



8. Indtast dit ISP navn og klik på **Næste**.



9. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Næste**.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua27 27
3/5/10 5:31:25 PM

10. Klik på **Finish** (Afslut) for at afslutte konfigurationen.

11. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Klik på **Tilslut** for at forbinde til internettet.

Kontakt din internetudbyder, hvis du har problemer med at

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua28 28 3/5/10 5:31:25 PM

ASUS Easy Update

ASUS Easy Update er et programværktøj, der automatisk registrerer og henter de nyeste BIOS, drivere og programmer til din Eee Box-pc.

1. Højreklik på ikonet **ASUS Easy Update** i Windows® statusfeltet.



2. Vælg **Schedule (Udfør)** for at markere, hvor ofte systemet skal opdateres.
3. Vælg **Update (Opdater)** for at aktivere opdateringen.



4. Klik **OK** for at vise de elementer, der kan hentes.



5. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer, som skal hentes, og klik derefter **OK**.



DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua29 29
3/5/10 5:31:26 PM

Sådan gendanner du dit system

Sådan bruger du dvd'en til gendannelse

Dvd'en til gendannelse indeholder et billede af operativsystemet, som det blev installeret på enheden på fabrikken. Dvd'en til gendannelse, som arbejder sammen med support dvd'en, leverer en letforståelig gendannelsesløsning, som hurtig gendanner dit system til dets originale tilstand, givet at dit harddisk drev virker ordentlig. Inden du bruger genopretnings-dvd'en, skal du kopiere dine datafiler (såsom Outlook PST filer) til en USB enhed eller til et netværksdrev og notere alle individuelt tilpassede indstillinger (såsom netværksindstillinger) ned.

SLET IKKE partitionen som hedder "GENDAN". Partitionen til gendannelse er oprettet på fabrikken og kan ikke gendannes af brugeren, hvis den slettes. Kontakt et autoriseret ASUS servicecenter, hvis du har problemer med gendannelsesprocessen.

1. Tryk på **<F9>** ved opstart (kræver en partition til gendannelse)
2. **ASUS genopretningssystem** vinduet ses. Vælg **Genopret Windows til en partition**.
3. Vælg en partition med min. 20GB ledig plads og klik på **NÆSTE.**
4. Følg vejledningerne på skærmen, for at færdiggøre gendannelsesprocessen.
5. Genstart computeren, når systemgenopretningen er fuldført.
6. Installer sprog, tidszone, tastatur og computernavn og brugernavn for at åbne Windows® OS.

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua30 30 3/5/10 5:31:26 PM

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua31 31 3/5/10 5:31:27 PM

ASUS kontaktinformation

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresse	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Websted	www.asus.com.tw

Teknisk hjælp

Telephone	+86-21-38429911
Online-brugerhjælp	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresse	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Websted	usa.asus.com

Teknisk hjælp

Telefon	+1-812-282-2787
Support fax	+1-812-284-0883
Online-brugerhjælp	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Tyskland & Østrig)

Adresse	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Websted	www.asus.de
Onlinekontakt	www.asus.de/sales

Teknisk hjælp

Component Telephone	+49-1805-010923
System/Notebook /Eee/LCD telefon	+49-1805-010920
Kundehjælp (fax)	+49-2102-9599-11
Online-brugerhjælp	support.asus.com

DA5343_EeeBox PC_EB1007_HW manua32 32 3/5/10 5:31:27 PM