


EeeBox

EeeBox PC

用户手册



EeeBox B2 Series / EB Series

C5965
2.00 版
2010 年 7 月发行

版权所有・不得翻印 © 2010 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处分。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

目录

安全性须知.....	5
电气方面的安全性.....	5
操作方面的安全性.....	5
使用注意事项	6
Macrovision 公司产品宣告	7
提示符号	8
 欢迎使用.....	10
包装盒内容物	10
 认识您的 EeeBox PC.....	11
前视图	11
后视图	13
上视图	15
使用无线网络天线.....	16
设置遥控器（选购）	17
 摆放您的 EeeBox PC.....	18
安装支架	18
安装 EeeBox PC 至屏幕背后	19
 连接您的 EeeBox PC.....	20
显示屏安装.....	20
USB 设备安装	20
网络连接安装	21
开启设备电源	22
 使用您的 EeeBox PC.....	23
无线网络连接设置.....	23
有线网络连接设置.....	24
使用浮动式 IP (PPPoE 连接设置)	24
使用固定 IP	27

设置蓝牙连接（选购）	28
通过 HDMI 设备设置喇叭音频输出.....	30
使用华硕 Easy Update.....	32
TotalMedia Center	33
主菜单.....	33
游戏	33
电影	34
音乐	34
照片	35
影片	35
TotalMedia Theater 3	36
绿坝・花季护航相关信息	37
 还原您的系统.....	38
使用隐藏磁盘还原系统.....	38
将系统还原至出厂默认的还原磁盘 (F9 还原)	38
将出厂默认数据备份至 USB 存储设备 (F9 备份)	39
使用 USB 存储设备还原系统 (USB 还原)	40
Boot Booster	41
 华硕的联络信息	

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动本产品之前，请先将电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 本产品的建议操作环境之温度为不超过 35°C。
- 在您使用本产品之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用本产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽速联络您的经销商。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响本产品的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将本产品放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。

使用注意事项

在您开始操作本产品之前，请务必详阅以下注意事项，以避免因为人为的疏失造成系统损伤甚至人体本身的安全。

- 使用前，请检查产品各部份组件是否正常，以及电源线是否有任何破损，或是连接不正确的情形发生。如果有任何破损情形，请尽快与您的授权经销商联络，更换良好的线路。
- 本产品放置的位置请远离灰尘过多、温度过高、太阳直射的地方。
- 保持本产品在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质会腐蚀电子线路。
- 使用本产品时，请务必保持周遭散热空间净空，以利散热。
- 使用前，请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再启动。
- 避免边吃东西边使用本产品，以免污染机件造成故障。
- 请避免让纸张碎片、螺丝及线头等小东西靠近本产品之连接器、插槽、孔位等处，避免短路及接触不良等情况发生。
- 请勿将任何物品塞入本产品机件内，以避免引起机件短路或电路损毁。
- 本产品启动一段时间之后，散热片及部份 IC 表面可能会发热、发烫，请勿用手触摸，并请检查系统是否散热不良。
- 在安装或卸除周边产品时请先关闭电源。
- 本产品如果发生损坏，切勿自行修理，请交由授权经销商处理。
- 当您有一阵子不使用本产品时，休假或是台风天，请关闭电源之后将电源线拔掉。
- 本产品的建议操作环境之温度为不超过 35°C。
- 电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商的说明书来处理使用过的电池。



请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格。

Macrovision 公司产品宣告

本产品包含使用 Macrovision 公司的版权保护技术，受美国与其它智能专利权注册保护，使用此保护技术必需经 Macrovision 公司授权，限用于家庭及有限人数范围观赏，除非经 Macrovision 特别授权，禁止逆向工程或拆解此技术。

锂电池安全警告

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池，并请依制造商指示处理用过的电池。

雷射产品安全警告

CLASS 1 LASER PRODUCT

请勿自行拆装警告

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格。



WEEE标志：这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。



电池回收标志：这个打叉的垃圾箱标志表示本产品的电池不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电池的回收方式处置。

REACH

谨遵守 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) 管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>。

提示符号

为了能够确保您正确地完成本产品的设置，请务必注意下面这些会在本手册出现的标示符号所代表的特殊含意。



警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。



秘诀：提供有助于完成某项工作的诀窍。



注意：其他额外的信息。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○
散热设备	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2002/95/EC 的规范。



备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

欢迎使用

感谢您购买此款华硕 EeeBox PC !

在您拿到本产品包装盒之后，请先检查下面所列出的各项配备是否齐全。若是任何一项配件有损坏或短缺，请尽速与您的经销商联络。

包装盒内容物

		
EeeBox PC	底座支架	遥控器(选购)
		
屏幕挂架及螺丝组(选购)	电源适配器	电源线
		
保修卡	快速安装手册	红外线信号接收器(选购)
		
HDMI 连接线(选购)	S/PDIF 转接口(选购)	HDMI-DVI 转接口(选购)




- 遥控器及红外线信号接收器的图片仅供参考，实际产品可能会因区域而异，请以您购买的实品为主。
- 于保修期间内，若本产品及各项配备在正常使用状况下故障时，请携带保修卡及故障的产品向华硕授权之维修中心联络。

认识您的 EeeBox PC

前视图

请参考下图来认识您的 EeeBox PC 前方面板中各元件的功能与说明。



① 硬盘状态指示灯

当硬盘中的数据被读取或写入数据至硬盘时，硬盘状态指示灯会以闪烁灯号显示。

② 电源开关

这个电源开关可以将您的 EeeBox 电源开启或关闭。

③  存储卡插槽

这个内置的存储卡插槽可以支持 MMC / SD / SDHC 等规格的存储卡，这些存储卡可用在数码相机、MP3 播放器、行动电话、PDA 等。

④  USB 连接端口

USB 连接端口可以兼容于 USB 的硬件设备，例如：键盘、指向性设备、相机、硬盘等。通过 USB 外接设备或集线器可以让多项 USB 设备同时在一台电脑上使用。

⑤  头戴式耳机 / 音频输出接口


这组立体声头戴式耳机接口（3.5mm）用来连接音频输出信号至喇叭或耳机。

⑥  麦克风接口

麦克风接口设计用来连接视频会议的麦克风、声音叙述或简单的声音录制。

后视图

请参考下图来认识您的 EeeBox PC 后侧面板中各元件的功能与说明。



① (•) 无线网络连接端口

这个连接端口用来连接无线网络天线，可以增强无线信号的接收。

② 电源输入接口 (DC 19V)

电源适配器可以将 AC 电源转换为 DC 电源，转换的电源通过电源输入接口提供电力给您的电脑，为了避免损害电脑，请使用电源适配器。



当电源正在使用中，电源适配器的温度可能会上升变热，请勿将电源适配器覆盖或靠近您的身体。

③ USB 连接端口

USB 连接端口可以兼容于 USB 的硬件设备，例如：键盘、指向性设备、相机、硬盘等。通过 USB 外接设备或集线器可以让多项 USB 设备同时在一台电脑上使用。

④ 网络连接端口

这组 RJ-45 网络连接端口支持标准的以太网线，可以连接局域网。

⑤ HDMI/HDMI 连接端口

HDMI (High Definition Multimedia Interface，高清晰度多媒体接口) 连接端口可连接支持 Full-HD 的显示设备欣赏画面，例如液晶显示屏等。

⑥ 外接显示屏连接端口

此 15-pin 的 D-sub 外接屏幕连接端口支持标准 VGA 兼容设备，如屏幕或投影机等，以在更大的外接显示屏上观赏。

⑦ 音频 (S/PDIF) 输出连接端口

在这个连接端口插上 3.5mm 小接口的立体音频数据线可以接收数字音频。




使用 S/PDIF 输出功能时，请将包装盒内容物所含的 S/PDIF 转接口连接至您的喇叭。



上视图

请参考下图来认识您的 EeeBox PC 上方面板中各元件的功能与说明。



① E-SATA e-SATA 连接端口


外接 SATA 连接端口可让您连接本来设计为安装于电脑内使用的外接 Serial-ATA 设备。

② USB 连接端口

USB 连接端口可以兼容于 USB 的硬件设备，例如：键盘、指向性设备、相机、硬盘等。通过 USB 外接设备或集线器可以让多项 USB 设备同时在一台电脑上使用。


使用无线网络天线

将无线网络天线安装至您的 EeeBox PC 上可增强无线网络的接收信号，提升网络连接质量。请勿以 180° - 270° 折迭无线网络天线，以免造成无线网络天线损毁。



设置遥控器（选购）

1. 将红外线信号接收器连接至您的 EeeBoxPC 上任一 USB 端口。
2. 将红外线信号接收器放置于平坦稳固的平面。
3. 当您使用遥控器时，请将遥控器对着红外线信号接收器。




摆放您的 EeeBox PC


安装支架

请依照以下步骤安装 EeeBoxPC 支架，供直立摆放：

1. 首先请找到 EeeBoxPC 底部的螺丝孔位置。
2. 将支架上的螺丝对准 EeeBoxPC 底部的螺丝孔位置，用螺丝起子小心地锁紧即可。



请勿将 EeeBoxPC 在未安装支架的情况下直接放置桌面长时间使用。




安装 EeeBox PC 至屏幕背后

请依照以下步骤将 EeeBox PC 安装至屏幕背后：


1. 将屏幕挂架以四颗螺丝(HNM / M4×8)固定在屏幕背后：



您的屏幕必须为 VESA75 或 VESA100 标准规格才可安装此一挂架。



2. 请小心地将 EeeBox PC 置入屏幕挂架相对应的位置，并以螺丝起子锁紧即可。




EeeBox PC 底部图

连接您的 EeeBox PC

在开始使用您的 EeeBox PC 之前，您需要连接一些必要的硬件外围设备。


显示屏安装

将 HDMI / VGA 连接线(选购)的一端连接至液晶电视或液晶显示屏(**1**)，另一端连接至设备后侧面板的 HDMI / 外接显示屏连接端口(**2**)。




USB 设备安装

将 USB 外围设备，例如：键盘、鼠标、打印机等，连接至设备后侧面板的 USB 连接端口。



网络连接安装


若您想要使用有线网络，请将 RJ-45 网线的一端连接至 EeeBox PC 的网络连接端口，将另一端连接至集线器（hub）或交换器（switch）。请参考下图来连接您的 EeeBox PC 与集线器（hub）或交换器（switch），使用内置的以太网控制器来连接上网。



网络集线器（hub）或交换器（switch）

开启设备电源

将包装内附的电源适配器连接至设备后方的电源接孔，并按下前面板的电源按钮即可开启设备电源。



- 当您的 EeeBox PC 没有使用时，请关闭电源、卸除电源适配器，以避免不必要的电力使用。
- 您可由 Windows® 控制面板中的电源选项，设置 EeeBox PC 的电源配置。



若要进入 BIOS 设置程序，请在开启 EeeBox PC 电源后按下 <F2> 键。

使用您的 EeeBox PC



以下的范例图片仅供参考，显示画面可会依您使用的操作系统而有所不同，请以您购买的机台图片为准。请访问华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 以获得最新的信息。

无线网络连接设置

请依照以下步骤进行无线网络设置：



请勿连接至无安全性的无线网络，以确保您的信息安全。

1. 点击任务栏中的无线网络连接图标

2. 从搜索到的网络清单中选择想要连接的网络，点击 **连接** 来创建连接。



若您想要连接的网络没有出现在列表上，请点击 图标来再次搜索网络连接。



3. 当正在与网络连接时，您可能需要输入密码。
4. 当连接成功创建后，您可以看到成功连接的画面。
5. 连接成功创建后，工具列的无线网络图标会显示为

有线网络连接设置

请依照以下步骤进行局域网连接设置。

使用浮动式 IP (PPPoE 连接设置)


1. 点击任务栏中的局域网连接图标 ，选择 打开网络和共享中心。





2. 由左侧菜单中选择 更改适配器设置。



3. 以鼠标右键点击 本地连接，然后选择 属性。



4. 选择 Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)，然后选择 属性。



(若您使用 PPPoE 连接，请继续以下的步骤)

6. 回到 网络和共享中心 窗口，选择 设置新的连接或网络。



7. 选择 连接到 Internet，点击 下一步。



8. 选择 宽带(PPPoE)。



9. 输入用户名、密码与连接名称后，点击 连接。



10. 点击 关闭 以结束设置。



11. 于任务栏中点击网络连接的图标，会出现以下的窗口，请选择您所创建的连接。




12. 请输入用户名及密码，点击 连接 至互联网。



使用固定 IP

1. 依照「使用浮动式 IP」的步骤 1-4 来创建一个网络连接。
2. 选择 使用下面的 IP 地址。
3. 输入 IP 地址、子网掩码、默认网关。请向您的网络服务供应商取得正确的 IP 设置数据。
4. 在 DNS 设置部份通常不需要自行输入设置地址，若是您想要自行设置 DNS 地址，请在 DNS 服务器地址 输入 首选 DNS 服务器 与 备用 DNS 服务器 的地址。请向您的网络管理员取得正确的 IP 设置数据。
5. 点击 确定 即可完成网络设置。




设置蓝牙连接（选购）

您的 EeeBox PC 支持蓝牙无线连接功能，可以减少您使用连接线来与其他支持蓝牙功能的硬件设备连接。请依照以下步骤来创建蓝牙连接。


1. 由控制面板中选择 网络和 Internet > 网络和共享中心，点击 更改适配器设置。




2. 以鼠标右键点击 Bluetooth 网络连接 项目，选择 查看 Bluetooth 网络设备。



3. 点击 添加设备 以添加蓝牙设备。



4. 从列表中选择想要连接的蓝牙设备，然后点击 下一步。



5. 当与其他蓝牙设备连接时，可能需要输入配对代码来取得连接授权。



6. 连接创建成功后，点击 关闭 结束设置。



通过 HDMI 设备设置喇叭音频输出

若您的电视具备 HDMI 功能且能当作输出音频的设备，您可以将之与华硕个人电脑连接，请依照以下的步骤设置：

1. 从 Windows 桌面右下方的工具列，使用鼠标右键点击音量控制图标，点击 播放设备。



2. 在播放设备的窗口中，点击字段中的 NVIDIA HDMI Out 与下方的 设为默认值。
3. 点击 配置后，接着会显示喇叭设置的菜单画面。



4. 点击 立体声，再按 下一步 继续。



5. 查看 左前方和右前方 已勾选，
然后按 下一步 继续。
6. 完成设置后，点击 完成 离开。



使用华硕 Easy Update

华硕 Easy Update 可以为您的 EeeBox PC 自动检测并下载最新版的 BIOS 和驱动程序。请依照以下的步骤运行华硕 Easy Update：

1. 从 Windows 桌面下方的工具列（通常位于画面右下角），使用鼠标右键点击 ASUS Easy Update（华硕快速升级）图标。



2. 选择时间表，并选择想要升级的周期间隔。
3. 确定之后按下更新即可开始进行升级的动作。



4. 从 ASUS Easy Upadte（华硕快速升级）程序菜单中，点击确定，来显示您可以下载的项目。



5. 点击您所要下载的项目或勾选上方的 全部选中 之后，再按下 确定 开始进行文件下载。



TotalMedia Center

TotalMedia Center 是个丰富且功能强大的多媒体娱乐中心，可以让您以方便、快速的方式享受音乐、影片和图片等多媒体文件。

请点击桌面上的 TotalMedia Center 图标以开启本程序。



TotalMedia Center 功能仅在特定机种上才可使用。


主菜单

主菜单中提供游戏、电影、音乐、照片和影片五项功能，点击各功能的图标即可启动该功能。



游戏

本功能包含了数种不同类型的游戏供您选择。



电影

本功能可以让您播放 DVD 影片。



内置的光盘驱动程序及支持的影片格式可能会依您所购买的机种而有所不同。



音乐

您可以利用本功能收听音频文件或音乐光盘，并可以通过本功能创建我的最爱清单。



照片

本功能可以让您以幻灯片播放的方式欣赏照片。



影片

您可以利用本功能观赏影片文件。



TotalMedia Theater 3

TotalMedia Theater 3 可以让您播放 DVD 影片。当您将 DVD 光盘放入光驱时，本程序即会自动开始播放影片。TotalMedia Theater 3 同时支持 Youtube DXVA、WMV HD DXVA、MCE 和其他设备的影片文件。



-
- TotalMedia Theater 3 功能仅在特定机种上才可使用。
 - 内置的光盘驱动程序及支持的影片格式可能会依您所购买的机种而有所不同。
-



绿坝·花季护航相关信息

许可软件名称：绿坝·花季护航

软件版权声明

“绿坝·花季护航”软件全属于北京大正语言知识处理科技有限公司及郑州金惠计算机系统工程有限公司共同版权所有，及相关知识版权保护。任何试图破坏原始版权申明的行为，以及任何对软件反编译、破解的软件逆向工程行为，都是违法行为。

软件供应商信息

北京大正语言知识处理科技有限公司

郑州金惠计算机系统工程有限公司

PC厂商免责声明

PC厂商在与软件供应商签署相关合作协议并取得软件授权后，可利用随机预装、随机免费赠送等方式在其生产的计算机上预装或以压制光盘安装该软件，因软件的产品特性给其用户带来的直接责任及软件使用过程中的技术支持服务均由软件供应商承担。

软件公益性说明

“绿坝·花季护航”是阳光绿色上网工程PC终端过滤软件，该软件是由工业和信息化部通过公开招标采购，在经过严格测试和专家评审，并经过技术改造和产品整合后向社会提供免费下载和预装。

该软件可对未成年人上网进行管理，可直接、主动识别并拦截黄色图像、色情文章及不良网站，具有过滤不良信息、控制上网时间、限制聊天交友等功能。让孩子有一个健康、和谐的上网环境，也为家长科学的管理孩子上网行为提供了一个有力的技术手段。

软件售后服务

1. 网上客户服务：<http://www.lssw365.net>
服务时间：周一 - 周五 9:00-17:30
2. 网上客户支持论坛：<http://www.lssw365.net/bbs/>
3. 客户服务信箱：service@lssw365.net
4. 7×24小时客户服务电话：400-811-9930(市话费)

软件下载地址

<http://www.lssw365.net>

还原您的系统

使用隐藏磁盘还原系统

在隐藏磁盘包含有操作系统、驱动程序以及应用程序出厂默认值的镜像文件，可以让您系统中的应用程序快速的还原至系统最初的状态，让您的硬盘可以在最佳的状态下运行。在使用隐藏磁盘之前，请先将您的数据文件，例如：Outlook PST 文件，备份至移动硬盘或网络硬盘，并将所有的个人化设置，例如网络设置抄写下来。



请勿将磁盘名称为 RECOVERY 的磁盘删除，隐藏磁盘在本设备出厂时即已内置在系统中，若是删除则无法由用户自行复原。若您在进行系统还原时有任何问题，请与您的经销商联络。



在对 EeeBox PC 运行系统还原之前，请先进入 BIOS 程序将 Boot Booster 项目设置为 [Disabled]。请参考 Boot Booster 一节的说明。

将系统还原至出厂默认的还原磁盘（F9 还原）

1. 请将 BIOS 程序的 Boot Booster 项目设置为 [Disabled]。
2. 请重新启动，当 BIOS 画面出现时，立即按下 <F9>。
3. 请选择 Windows setup [EMS Enabled] 并按下 [Enter]。
4. 请选择欲使用的语言并点击 Next。
5. 请选择 Recover the OS to the Default Partition 并点击 Next。
6. 画面上将出现出厂默认的磁盘分区，请点击 Next。
7. 所有在该磁盘分区的数据将会被清除，请点击 Recover 开始系统还原工作。



当系统运行还原工作时，系统内的数据会被全部删除，请先确认您已经将重要数据进行备份后再运行系统还原的动作。

8. 当还原程序完成时，请点击 Reboot 重新启动。

将出厂默认数据备份至 USB 存储设备 (F9 备份)

1. 请依照前述的步骤 1 - 4 进行设置。
2. 请选择 Backup the Factory Environment to a USB Drive 并点击 Next。
3. 请将 USB 存储设备连接至您的 EeeTop PC/EeeBox PC 以开始进行备份工作。



USB 存储设备需要至少 15GB 的可用空间，实际需要的容量可能依您的电脑而异。

4. 若有数个 USB 存储设备连接至您的 EeeTop PC/EeeBox PC 时，请选择欲使用的 USB 存储设备并点击 Next。



若是在您选择的 USB 存储设备中已有适当容量的磁盘分区，例如先前即做为备份用途的磁盘分区，系统将会自动显示该磁盘分区，同时使用该磁盘分区进行备份。

5. 依据您的设置步骤，您所选择的 USB 存储设备或是磁盘分区的数据将会被删除，请点击 Backup 开始备份工作。



当系统运行备份工作时，您所选择的 USB 存储设备及磁盘分区的数据也会同时被删除，请先确认您已经将重要数据进行备份后再运行系统备份的动作。

6. 当备份工作完成时，请点击 Reboot 重新启动。

使用 USB 存储设备还原系统（USB 还原）

当您电脑中的还原磁盘无法使用时，请使用 USB 存储设备将系统还原至磁盘分区，或是还原至整个硬盘。

1. 请将 BIOS 程序的 Boot Booster 项目设置为 [Disabled]。
2. 请将保存有出厂默认备份数据的 USB 存储设备连接至您的电脑。
3. 开启电源后请按下 <ESC> (EeeTop PC) 或是 <F8> (EeeBox PC)，当 Please select boot device 菜单出现时，请选择 USB:XXXXXX (USB 存储设备的名称会依您所连接的机种而异)，将 USB 存储设备设置为启动磁盘，并按下任意键重新启动。
4. 请选择欲使用的语言并点击 Next。
5. 请选择 Restore 并点击 Next。
6. 请选择还原的项目并点击 Next。
 - Restore the OS to the Default Partition only (将系统还原至磁盘分区)

这个项目将会将系统还原至出厂时默认的磁盘分区，系统磁盘“C”上的所有数据将被删除，其他磁盘分区“D”的数据将保留不变。当您点击 Next 后，画面上将出现出厂默认的磁盘分割区，请再次点击 Next。

- Restore the Whole Hard Disk (将系统还原至整个硬盘)
- 这个项目将会清除硬盘中所有的磁盘分区、恢复原始出厂状态，并创建一个新的磁盘分区“C”做为系统磁盘，同时也会创建磁盘分区“D”做为还原磁盘。
7. 依据您的选择，所有在磁盘分区或是整个硬盘的数据将会被删除，请点击 Restore 开始还原工作。
 8. 当还原程序完成时，请点击 Reboot 重新启动。


Boot Booster

在 BIOS 程序中的 Boot Booster 项目，可以帮助您缩短 EeeBox PC 的启动时间，但是您必须在对 EeeBox PC 进行任何更改之前、或在运行系统还原之前，进入 BIOS 程序将这个项目设置为 [Disabled]。请依照以下步骤关闭 Boot Booster 功能：

1. 启动电脑，请在一秒内按下 <F2> 键进入启动自检（POST），然后再按一次 <F2> 键进入 BIOS 程序。
2. 将 Boot Booster 设置为 [Disabled]。



若是您在运行上述动作之后没有进入启动自检（POST），或是没有进入 BIOS 程序，请重新启动 EeeBox PC，并在启动过程中连续按下 <F2> 按键。



3. 按下 <F10> 键保存更改设置并退出 BIOS 程序，重新启动 EeeBox PC。



在您完成对 EeeBox PC 的更改或系统还原之后，请记得将 Boot Booster 设置为 [Enabled]。

华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTeK COMPUTER (Shanghai) CO., LTD (中国)

市场信息

通讯地址：上海市闵行莘庄工业区春东路
508号
电话：+86-21-54421616
传真：+86-21-54420099
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话：400-600-6655
电子邮件：<http://www.asus.com.cn/email>
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号
电话：+886-2-2894-3447
传真：+886-2-2890-7798
电子邮件：info@asus.com.tw
互联网：<http://www.asus.com.cn>

技术支持

电话：+86-21-38429911
传真：[+86-21-58668722, ext. 9101#](tel:+86-21-58668722,ext.9101#)
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA
94539, USA
传真：[+1-510-608-4555](tel:+1-510-608-4555)
互联网：<http://usa.asus.com>

技术支持

电话：[+1-888-678-3688](tel:+1-888-678-3688)
传真：[+1-510-797-2614](tel:+1-510-797-2614)
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880
Ratingen, Germany
电话：[+49-2102-95990](tel:+49-2102-95990)
传真：[+49-2102-959911](tel:+49-2102-959911)
互联网：<http://www.asus.de>
在线联络：<http://www.asus.de/sales>

技术支持

电话：[+49-1805-010923](tel:+49-1805-010923)
传真：[+49-2102-9599-11](tel:+49-2102-9599-11)
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>