Eee PC

Aparatūras rokasgrāmata
Eee PC 701SD sērija



2008. gada jūnijs

Satura rādītājs

1. nodaļa: Iepazīšanās ar Eee PC

Par šo lietotāja rokasgrāmatu 1-2
Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas 1-3
Drošības pasākumi 1-4
- Pārvadāšanas piesardzības pasākumi 1-5
- Akumulatora uzlādēšana 1-5
- Piesardzības pasākumi lidmašīnās 1-5

Jūsu Eee PC sagatavošana 1-6

2. nodaļa: Iepazīstiet sastāvdaļas

Virspuse 2-2
Apakšpuse 2-5
Labā puse 2-7
Kreisā puse 2-8
Aizmugure 2-9

3. nodaļa: Uzsākot darbu

Barošanas sistēma 3-2
- Maiņstrāvas izmantošana 3-2
- Akumulatora izmantošana 3-4
- Akumulatora aprūpe 3-5
- Barošanas režīms 3-6
- Super Hybrid Engine 3-6

Skārienpaliktņa lietošana 3-7
Tastatūras lietošana 3-9
- Speciālo funkciju taustiņi 3-9
- Pielāgojiet logu 3-11

Pirmās reizes vednis 3-12
Darbības režīms 3-14
Izslēgšana 3-14

Pielikums

Paziņojumi par preču zīmēm A-2
Tiesīgo pārdevēju saraksts A-2
Deklarācijas un drošības paziņojumi A-3

Satura rādītājs

GNU General Public License A-14
Informācija par autortiesībām A-25
Atbildības ierobežojums A-26
Serviss un atbalsts A-26

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas

Drošības pasākumi

Jūsu Eee PC sagatavošana

1 Iepazīšanās ar Eee PC

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Jūs lasāt Eee PC Lietotāja rokasgrāmatu. Šī Lietotāja rokasgrāmata sniedz ziņas par dažādām Eee PC sastāvdaļām un to lietošanu. The following are major sections of this User's Manual:

1. **Iepazīšanās ar Eee PC**

   Iepazīstina Jūs ar Eee PC un šo Lietotāja rokasgrāmatu.

2. **Iepazīstiet sastāvdaļas**

   Sniedz ziņas par Eee PC sastāvdaļām.

3. **Uzsākot darbu**

   Sniedz ziņas par to, kā sākt strādāt ar Eee PC.

4. **Pielikums**

   Ietver paziņojumus par drošību.

Var būt atšķirība starp Jūsu Eee PC un šajā rokasgrāmatā ietvertajiem zīmējumiem. Lūdzu, uzskatiet savu Eee PC par pareizo variantu.

Piezīmes pie šīs rokasgrāmatas

Šajā rokasgrāmatā tiek lietotas dažas piezīmes un brīdinājumi, lai noteiktus darbus varētu veikt droši un efektīvi. Šīm piezīmēm, kā aprakstīts zemāk, ir dažāds svarīguma līmenis:

BRĪDINĀJUMS! Svarīga informācija, kas jāievēro, lai droši strādātu.

SVARĪGI IEVĒROT! Svarīga informācija, kas jāievēro, lai novērstu datu un sastāvdaļu bojāšanu vai cilvēku traumēšanu.

PADOMS: Padomi labākai uzdevumu veikšanai.

PIEZĪME: Informācija sevišķiem gadījumiem.

Drošības pasākumi

Turpmākie drošības pasākumi paildzinās Eee PC mūžu. Ievērojiet visus drošības pasākumus un norādījumus. Ja šajā rokasgrāmatā nav norādīts citādi, uzticiet visu apkopi kvalificētiem speciālistiem. Nelietojiet bojātas barošanas auklas, piederumus un citas perifērās ierīces. Neizmantojiet uz virsmas vai tās tuvumā stiprus šķīdinātājus, piemēram, krāsu atšķaidītājus, benzolu vai citas ķimikālijas.

Atvienojiet no maiņstrāvas tīkla un izņemiet akumulatoru pirms tīrīšanas. Noslaukiet Eee PC ar tīru celulozes sūkli vai zamšādu, kas samitrināta ar neskrāpējošu mazgāšanas līdzekli un dažiem pilieniem silta ūdens un pēc tam novāciet lieko mitrumu ar sausu drānu.

NELIECIET uz nelīdzenām vai nestabilām darba virsmām. Vērsieties servisā, ja tiek bojāts korpuss.

NEPAKĻAUJIET datoru putekļu vai netīrumu iedarbībai. NESTRĀDĀJIET gāzes noplūdes laikā.

NESPIEDIET un nepieskarieties displeja panelim. Nelieciet kopā ar sīkumiem, kas var saskrāpēt vai iekļūt Eee PC.

NEATSTĀJIET Eee PC klēpī vai uz citām ķermeņa daļām, lai novērstu diskomfortu vai traumu no sakaršanas.

DROŠA TEMPERATŪRA: Eee PC drīkst lietot tikai vietās ar apkārtējo temperatūru no 5°C (41°F) līdz 35°C (95°F)

NEIZMETIET Eee PC sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču savākšanu.

NELIECIET un nemetiet priekšmetus uz datora un nebāziet svešķermeņus Eee PC.

NEPAKĻAUJIET datoru spēcīgu magnētisko vai elektrisko lauku iedarbībai.

NEPAKĻAUJIET šķidrumu, lietus vai mitruma iedarbībai vai to tuvumam. NELIETOJIET modemu negaisa laikā.

Brīdinājums par akumulatoru drošību: NEMETIET akumulatoru ugunī. NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu. NEIZJAUCIET akumulatoru.

NOMINĀLĀ PATĒRĒTĀ JAUDA: Iepazīstieties ar patērētās jaudas etiķeti Eee PC apakšpusē, un pārliecinieties, vai maiņstrāvas adapteris atbilst šai jaudai.

Ja Eee PC ir ieslēgts, NEPĀRNĒSĀJIET to un neapsedziet ar materiāliem, kas samazina gaisa cirkulāciju, piemēram, pārnēsāšanas soma.

Pārvadāšanas piesardzības pasākumi

Lai sagatavotu Eee PC datoru transportēšanai, aiztaisiet displeja paneli tastatūras un displeja paneļa pasargāšanai.

Eee datora virsma viegli nobružājas, ja par to pareizi nerūpējas. Esiet uzmanīgi, nerīvējiet un neskrāpējiet virsmas, kad transportējiet Eee PC. Jūs varat ievietot savu Eee PC somā pārnēsāšanai, lai pasargātu to no netīrumiem, ūdens, triecieniem un skrāpējumiem.

Akumulatora uzlādēšana

Ja esat nolēmuši izmantot barošanu no akumulatora, pirms došanās ilgākā ceļā noteikti pilnībā uzlādējiet akumulatoru un rezerves akumulatorus. Atcerieties, ka maiņstrāvas adapteris uzlādē akumulatoru tikai tad, kad tas ir savienots ar datoru un ar maiņstrāvas tīklu. Ievērojiet, ka akumulatora uzlādēšana prasa daudz ilgāku laiku, vienlaikus lietojot Eee PC.

Piesardzības pasākumi lidmašīnās

Sazinieties ar aviokompāniju, ja vēlaties lietot Eee PC lidmašīnā. Vairumam aviokompāniju ir ierobežojumi attiecībā uz elektroniskām ierīcēm. Vairums aviokompāniju atļauj lietošanu tikai starp pacelšanos un nolaišanos, bet ne pacelšanās un nolaišanās laikā.

Ir trīs galvenie lidostu drošības ierīču tipi: Rentgena aparāti (ko lieto uz konveijera lentas uzliktām mantām), magnētiskie detektori (ko lieto cilvēku pārbaudei, kas iet caur drošības vārtiem) un magnētiskie zižļi (rokā turamas ierīces cilvēku un atsevišķu mantu pārbaudei). Jūs varat laist savu Eee PC un disketes caur lidostu rentgena ierīcēm. Tomēr ieteicams nelaist Eee PC vai disketes caur lidostu magnētiskajiem detektoriem un nepakļaut magnētisko zižļu ietekmei.

Jūsu Eee PC sagatavošana

Šie ir tikai īsi norādījumi, kā lietot Eee PC. Detalizētāku informāciju lasiet turpmākajās nodaļās.

1. Uzstādiet akumulatora komplektu.



2. Pievienojiet maiņstrāvas adapteri



Sienas rozetes dažādās valstīs ir atšķirīgas. Jūsu Eee PC tiek piegādāts ar adapteri, kas atbilst Jūsu valsts standartam. Augstāk redzamais attēls ir tikai piemēram, un var precīzi neatbilst Jūsu datoram. Detalizētākai informācija skatiet 3. nodaļu.

Atcerieties, ka akumulatora kalpošanas mūža pagarināšanai, tas ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas (8 stundas vai vairāk) un vienmēr, kad tas ir izlādēts. Savu maksimālo ražotspēju akumulators sasniedz pēc dažām pilnīgām izlādes un uzlādes reizēm.

3. Atveriet displeja paneli



4. Ieslēdziet Eee PC



Kad atveriet displeja paneli, nespiediet to pie galda, jo eņģes var salūzt! Nekad neceliet Eee PC aiz displeja paneļa!

Virspuse

Apakšpuse

Labā puse

Kreisā puse

Aizmugure

2 Iepazīstiet sastāvdaļas

Virspuse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



Tastatūra dažādām valstīm ir atšķirīga.

❶ Iebūvētā kamera (izvēlētajos modeļos)

Iebūvētā kamera ļauj fotografēt un ierakstīt videofailus.

❷ Displeja panelis

Displeja panelis darbojas līdzīgi galddatora monitoram. Eee PC ir izmantots aktīvās matricas TFT LCD, kas nodrošina lielisku redzamību, līdzīgu galddatoru monitoriem. Atšķirībā no galddatoru monitoriem, LCD paneļi nerada radiāciju vai mirgošanu, tāpēc tie mazāk nogurdina acis. Lai notīrītu displeja paneli, lietojiet mīkstu audumu bez ķīmiskiem šķidrumiem (ja nepieciešams, lietojiet tīru ūdeni).

❸ Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēgšanas slēdzis ļauj ieslēgt un izslēgt Eee PC, kā arī atgūt no ziņojuma par sistēmas kļūdu. Eee PC ieslēgšanai slēdzi piespiež vienreiz, izslēgšanai piespiež un tur piespiestu. Ieslēgšanas slēdzis darbojas tikai tad, ja displeja panelis ir atvērts.

❹ Tastatūra

Tastatūrai ir taustiņi ar ērtu iegrimi (dziļumu, kādā taustiņus var nospiest) un plaukstu balstu abām rokām.

❺ Skārienpaliktnis un pogas

Skārienpaliktnis un tā pogas veido rādītājierīci, kas nodrošina tās pašas funkcijas, kādas ir galddatora pelei. Iespējama ritināšana, lai varētu ērti pārvietoties tīmeklī un dokumentos.

6 Stāvokļa indikatori (priekšā)

Strāvas indikators

Strāvas indikators iedegas, kad Eee PC ieslēdz, un lēni mirgo, kad Eee PC ir Save-to-RAM (īslaicīgi izslēgtā) režīmā. Indikators izslēdzas, kad Eee PC izslēdz.

Akumulatora uzlādes indikators

Akumulatora uzlādes indikators (LED) uzrāda akumulatora stāvokli šādi:

Ieslēgts

	Maiņstrāvas režīms	Akumulatora režīms
Akumulatora uzlāde ir starp 100% un 80%	Ieslēgts oranžā krāsā	Ieslēgts zaļā krāsā
Akumulatora uzlāde ir starp 80% un 10%	Lēni mirgo oranžā krāsā	Lēni mirgo zaļā krāsā
Akumulatora uzlāde ir mazāk par 10%	Ātri mirgo oranžā krāsā	Ātri mirgo zaļā krāsā

Mod repaus / Oprit

	Maiņstrāvas režīms	Akumulatora režīms
Akumulatora uzlāde ir starp 100% un 80%	Ieslēgts oranžā krāsā	Izslēgts
Akumulatora uzlāde ir starp 80% un 10%	Lēni mirgo oranžā krāsā	Izslēgts
Akumulatora uzlāde ir mazāk par 10%	Ātri mirgo oranžā krāsā	Izslēgts

Akumulatora uzlādes indikators nedegs, kad no jūsu Eee PC ir izņemts akumulators.

Solid-State diska (SSD) indikators

Solid-state diska indikators mirgo, kad diskā ieraksta datus vai tos nolasa.

Bezvadu tīkla indikators

Tas ir tikai modeļos ar iebūvētu bezvadu LAN. Kad iespējots iebūvētais bezvadu LAN, indikators iedegas.

Apakšpuse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.

Apakšpuses izskats ir atkarīgs no modeļa.



Eee PC apakšpuse var stipri sakarst. Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar Eee PC, ja tas tiek lietots vai nesen ticis lietots. Uzlādes vai darba laikā augsta temperatūra ir normāla parādība. NELIETOJIET uz mīkstām virsmām, piemēram, gultām vai dīvāniem, kas var nosprostot ventilācijas atveres. LAI IZVAIRĪTOS NO KARSTUMA IZRAISĪTĀM TRAUMĀM, NETURIET EEE PC KLĒPĪ VAI UZ CITĀM ĶERMEŅA DAĻĀM.

1 Akumulatora noslēgšanas mehānisms - atspere

Akumulatora atsperveida noslēgšanas mehānisms droši noslēdz akumulatoru. Tas automātiski noslēdzas, kad ievieto akumulatoru. Izņemot akumulatoru, atsperveida noslēgšanas mehānisms jāatvelk vaļējā stāvoklī.

2 Akumulatora komplekts

Akumulators automātiski uzlādējas, kad datoru pieslēdz maiņstrāvas tīklam, un baro Eee PC, kad nav pieslēgta maiņstrāva. Tas ļauj lietot datoru laikā, kad pārvietojaties no vienas vietas uz otru. Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no Eee PC tehniskajiem datiem. Akumulatoru nav iespējams izjaukt, un to jāpērk vienā gabalā.

3 Akumulatora noslēgšanas mehānisms – manuāls

Manuālo akumulatora noslēgšanas mehānismu lieto, lai droši nostiprinātu akumulatoru. Lai ievietotu vai izņemtu akumulatoru, pārvietojiet manuālo noslēgšanas mehānismu atvērtā stāvoklī. Pēc akumulatora ievietošanas pārvietojiet manuālo noslēgšanas mehānismu slēgtā stāvoklī.

4 Solid-State diska un atmiņas nodalījums

Solid-state disks un atmiņa ir droši ievietota atsevišķā nodalījumā.

5 Mikrofons (Iebūvētais)

Iebūvēto monofonisko mikrofonu var izmantot skype, balss tekstiem vai vienkāršiem audio ierakstiem.

Labā puse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 Atmiņas kartes slots

Iebūvētais atmiņas kartes lasītājs var lasīt MMC/SD kartes no tādām ierīcēm, kā digitālās kameras, MP3 atskaņotāji, mobilie telefoni un PDA.

2 USB ports (2.0/1.1)

USB (Universālās seriālās maģistrāles) ports ir savietojams ar USB 2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm, kamerām un datu glabāšanas ierīcēm, kas pievienoti seriāli līdz 12 Mbit/s (USB 1.1) un 480 Mbit/s (USB 2.0). USB ļauj daudzām ierīcēm darboties vienlaikus pie viena datora, pie kam dažas perifērās ierīces var darboties kā papildu pievienošanās vietas vai centrmezgli. USB pieļauj arī 'karstu' ierīču nomaiņu.

3 Displeja (Monitora) izvads

15 adatu D-sub monitora ports atbalsta standarta kvalitātes ar VGA savietojamu ierīci, piemēram, monitoru vai projektoru, lai nodrošinātu skatīšanos uz lielāka ārējā displeja.

4 Kensington® slēdža ports

Kensington® slēdža ports ļauj aizsargāt Eee PC, izmantojot Kensington® saderīgās aizsardzības ierīces. Šīs drošības ierīces parasti sastāv no metāla troses un atslēgas, kas neļauj Eee PC aiznest no kāda stacionāra priekšmeta.

Kreisā puse

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 LAN Ports

Astoņu kontakttapu RJ-45 LAN ports (10/100 Mbit) atbalsta standarta Ethernet kabeli savienošanai ar vietējo tīklu. Iebūvētais savienotājs ļauj viegli pieslēgties bez papildu adapteriem.

2 Modema ports (izvēlētajos modeļos)

Divu kontakttapu RJ-11 modema ports atbalsta standarta telefona kabeli. Iekšējais modems atbalsta līdz 56K V.90 datu pārraidi. Iebūvētais savienotājs ļauj viegli pieslēgties bez papildu adapteriem.

Iebūvētais modems neatbalsta spriegumu, kas tiek izmantots mobilo telefonu sistēmās. NEDRĪKST pievienot modema portu pie digitāla telefona sistēmas, lai nesabojātu Eee PC.

3 USB ports (2.0/1.1)

USB (Universālās seriālās maģistrāles) ports ir savietojams ar USB 2.0 vai USB 1.1 ierīcēm, piemēram, tastatūrām, rādītājierīcēm, kamerām un datu glabāšanas ierīcēm, kas pievienoti seriāli līdz 12 Mbit/s (USB 1.1) un 480 Mbit/s (USB 2.0). USB ļauj daudzām ierīcēm darboties vienlaikus pie viena datora, pie kam dažas perifērās ierīces var darboties kā papildu pievienošanās vietas vai centrmezgli. USB pieļauj arī 'karstu' ierīču nomaiņu.

4 Mikrofona ligzda

Mikrofona ligzda paredzēta mikrofona pieslēgšanai, ko izmanto programmai Skype, balss ierakstiem vai vienkāršiem skaņu ierakstiem.

5 Austiņu izvadaligzda

Šī ⅛" stereo austiņu ligzda (3,55 mm) savienota ar Eee PC audio signāla izvadu uz skaļruņiem ar pastiprinātāju vai austiņām. Šīs ligzdas izmantošana automātiski atslēdz iebūvētos skaļruņus.

Aizmugure

Lai iepazītu sastāvdaļas šajā Eee PC pusē, skatiet turpmāk redzamo attēlu.



1 Akumulatora komplekts

Akumulators automātiski uzlādējas, kad datoru pieslēdz maiņstrāvas tīklam, un baro Eee PC, kad nav pieslēgta maiņstrāva. Tas ļauj lietot datoru laikā, kad pārvietojaties no vienas vietas uz otru. Akumulatora darba laiks ir atkarīgs no lietošanas veida un no Eee PC tehniskajiem datiem. Akumulatoru nav iespējams izjaukt, un to jāpērk vienā gabalā.

2 DCIN Barošanas (līdzstrāvas) ievads

Pievienotais maiņstrāvas adapteris pārvērš tīkla maiņstrāvu līdzstrāvā, ko pievada, izmantojot šo spraudni. Pa šo ligzdu pievada barošanu Eee PC un uzlādē iekšējo akumulatoru. Lai novērstu Eee PC un akumulatora sabojāšanu, vienmēr lietojiet pievienoto maiņstrāvas adapteri.

UZMANĪBU: LIETOJOT VAR SASILT UN PAT SAKARST. RŪPĒJIETIES, LAI ADAPTERIS NETIKTU APSEGTS UN TURIET TO TĀLĀK NO SEVIS.

Barošanas sistēma

Skārienpaliktņa lietošana

Tastatūras lietošana

Pirmās reizes vednis

Darbības režīms

Izslēgšana

3 Uzsākot darbu

Barošanas sistēma

Maiņstrāvas izmantošana

Eee PC barošanas sistēmai ir divas daļas: maiņstrāvas adapteris un barošana ar akumulatoru. Maiņstrāvas adapteris pārveido maiņstrāvu no tīkla par līdzstrāvu, kas nepieciešama Eee PC. Jūsu Eee PC nāk līdz universāls maiņstrāvas adapteris, kas pieslēdzams 100 - 120 V, kā arī 220 - 240 V tīklam bez pārslēgšanas vai sprieguma pārveidotājiem. Dažādās valstīs var būt nepieciešams pieslēgt pievienoto ASV standarta adapteri cita standarta ligzdai. Vairumā viesnīcu ir universālas ligzdas, kas atbalsta dažādas barošanas auklas un dažādus spriegumus. Pirms ceļošanas ieteicams apjautāties pieredzējušiem ceļotājiem par maiņstrāvas tīklu spriegumu.



ADAPTERIS, TO LIETOJOT, VAR SASILT UN PAT SAKARST. RŪPĒJIETIES, LAI ADAPTERIS NETIKTU APSEGTS UN TURIET TO TĀLĀK NO SEVIS.

Pārejas adaptera uzlikšana

Ja nepieciešams uzlikt pārejas adapteri, rīkojieties pēc šiem norādījumiem.

1. Nedaudz paceliet dakšiņas spaili nelielā leņķī.



2. Uzlieciet spraudni un fiksējiet to vietā.



Pārejas adaptera noņemšana

Ja nepieciešams noņemt pārejas adapteri, rīkojieties pēc šiem norādījumiem.

- Nospiediet turētāja mēlīti un izvelciet spraudni.



Šim Eee PC atkarībā no valstī izmantotajām sienas ligzdām, var nākt līdz adapteris ar divu vai triju kontaktu spaili.

Ja parādās dūmi, deguma smaka vai maiņstrāvas adapteris pārmērīgi sakarst, vērsieties servisā. Vērsieties servisā, ja Jums ir aizdomas par adaptera bojājumu. Ar sliktu maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat sabojāt kā akumulatoru (-s), tā arī Eee PC.

Akumulatora izmantošana

Paredzēts, ka Eee PC strādā ar izņemamu akumulatoru. Akumulators sastāv no vairākiem elementiem, kas apvienoti vienā korpusā. Pilnībā uzlādēts akumulators nodrošinās jūsu Eee PC darbību uz dažām stundām, bet faktiskais skaitlis ir atkarīgs no jūsu vispārējiem darba ieradumiem, centrālā procesora, sistēmas atmiņas izmēra un displeja paneļa izmēra. Papildus akumulatora komplekti ir izvēles, kurus varat atsevišķi iegādāties pie Eee PC pārdevēja.

Atcerieties, ka akumulatora kalpošanas mūža pagarināšanai, tas ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas un vienmēr, kad tas ir izlādēts. Savu maksimālo ražotspēju akumulators sasniedz pēc dažām izlādes un uzlādes reizēm.

Akumulatora pakas uzstādīšana un izņemšana

Jūsu Eee PC akumulators var nebūt ielikts. Ja tā ir, ielieciet akumulatoru, ievērojot šos norādījumus.

Akumulatora ielikšana:



Akumulatora izņemšana:



- Lietojiet tikai tādu akumulatoru vai maiņstrāvas adapteri, kas piegādāts kopā ar Eee PC, vai ko ražotājs vai pārdevējs speciāli ieteicis lietot šim modelim, jo citādi varat sabojāt Eee PC.
- Nekad neņemiet ārā akumulatoru no ieslēgta Eee PC, jo tā varat pazaudēt darba datus.

Akumulatora aprūpe

Eee PC akumulatoram tāpat kā visiem akumulatoriem ir ierobežots atkārtotas uzlādes reižu skaits. Akumulatora darba mūžs ir atkarīgs no apkārtējās temperatūras, mitruma un Eee PC lietošanas veida. Ideāli ir akumulatoru lietot 5 - 35˚C (41˚F un 95˚F) robežās. Jums ir jāņem vērā, ka temperatūra Eee PC iekšienē ir augstāka nekā ārpusē. Temperatūra, kas ir ārpus šīm robežām, saīsina akumulatora mūžu. Jebkurā gadījumā akumulatora darba ilgums pakāpeniski samazināsies un būs jāiegādājas jauns Eee PC akumulatora bloks no tiesīga pārdevēja. Tā kā akumulatoriem ir arī uzglabāšanas laiks, nav ieteicams pirkt rezerves akumulatoru glabāšanai.

Drošības nolūkos NEMETIET akumulatoru ugunī, NEVEIDOJIET kontaktu īssavienojumu, NEIZJAUCIET akumulatoru. Ja pēc trieciena akumulators nedarbojas normāli vai ir bojāts, izslēdziet Eee PC un vērsieties tiesīgā apkopes centrā.

Ārkārtas izslēgšana

Ja operētājsistēma nevar pareizi izslēgties vai restartēties, ir papildu iespējas Eee PC izslēgšanai:

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, kamēr sistēma izslēdzas.



NELIETOJIET ārkārtas izslēgšanu/atiestatīšanu, ja tiek ierakstīti vai nolasīti dati; tā var pazaudēt vai sabojāt datus.

Barošanas režīms

Jūsu Eee PC ir aprīkots ar spēcīgu barošanas sistēmu. Enerģijas taupīšanas akumulatora režīms pazemina centrālā procesora frekvenci un samazina jaudas patēriņu, lai palielinātu akumulatora kalpošanas ilgumu. Maiņstrāvas režīms iespējo centrālo procesoru, lai darbotos ar pilnu ātrumu un iegūtu vislabāko veiktspēju. Pieliekot vai noņemot strāvas adapteru, maiņstrāvas režīms un akumulatora režīms tiks parādīts uz ekrāna kā atgādinājums.



Akumulatora režīms

Maiņstrāvas režīms

Super Hybrid Engine

Super Hybrid Engine piedāvā dažādus barošanas režīmus. Noklikšķiniet uz ikonas Super Hybrid Engine paziņojumu apgabalā, lai pārslēgtos starp dažādiem enerģijas taupīšanas režīmiem. Enerģijas taupīšanas režīmi kontrolē jūsu Eee PC aspektus, lai palielinātu veiktspēju attiecība uz akumulatora laiku. Displejā tiek parādīts atlasītais režīms.

Automātiskais augstas veiktspējas režīms un **Automātiskais enerģijas taupīšanas** režīms ir pieejami tikai tad, kad strāvas adapters tiek pievienots vai noņemts.

Skārienpaliktņa lietošana

Klikšķis/uzsitiens - uzlieciet rādītāju uz vienuma, nospiediet kreiso pogu vai izmantojiet pirkstgalu, lai viegli pieskartos skārienpaliktnim, pieturot pirkstu uz skārienpaliktņa, līdz vienums ir atlasīts. Atlasītā vienuma krāsa mainīsies. Divos zemāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Dubultklikšķis/Dubultuzsitiens - tas ir parasts paņēmiens programmas palaišanai no izvēlētās ikonas. Uzlieciet rādītāju uz ikonas, kuru vēlaties palaist, divreiz ātri pēc kārtas nospiediet kreiso pogu vai uzsitiet pa skārienpaliktni, un sistēma palaidīs atbilstošo programmu. Ja intervāls starp klikšķiem vai uzsitieniem ir pārāk liels, operācija netiks izpildīta. Divos zemāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Pārvilkšana - pārvilkšana apzīmē vienuma izvēli un pārvietošanu ekrāna vēlamajā vietā. Jūs varat vilkt rādītāju uz izvēlēto vienumu, un, turot piespiestu kreiso pogu, pārvietot rādītāju uz vēlamo vietu, pēc tam pogu atlaist. Vai arī vienkārši divreiz uzsist pa vienumu un pieturēt, kamēr pārvelkat vienumu ar pirkstgalu. Turpmāk redzamajos attēlos parādītā darbība dod vienādus rezultātus.





Ritināšana - slidiniet pirkstu uz augšu vai leju gar skārienpaliktņa labo malu, lai ritinātu logu augšup vai lejup. Ja displeja logā ir atvērti vairāki pakārtoti logi, pirms ritināšanas pārvietojiet kursoru uz attiecīgo logu.





Tastatūras lietošana

Speciālo funkciju taustiņi

Turpmāk norādītas Eee PC tastatūras krāsaino karsto taustiņu funkcijas. Krāsainās komandas var izpildīt tikai pēc tam, kad vispirms nospiests un pieturēts funkcijas taustiņš ar krāsaino komandu. Pēc aktivizēšanas dažu funkciju ikonas parādās paziņojumu apgabalā.

Karsto taustiņu izvietojums uz funkciju taustiņiem ir atkarīgs no modeļa, bet funkcijas ir tās pašas. Ja Jūs karsto taustiņu izvietojums neatbilst šai rokasgrāmatai, vadieties pēc ikonām.

zzZ ikona (F1): Novietojiet Eee PC gaidīšanas režīmā (Save-to-RAM (īslaicīgi izslēgts)).

Radio tornis (F2): Tikai bezvadu modeļiem: Pārslēdz iekšējos bezvadu LAN uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS ar ekrāna displeju. Kad iespējots, atbilstošais bezvadu indikators iedegas.

Rietošas saules ikona (F3): Samazina ekrāna spilgtumu.

Uzlecošas saules ikona (F4): Palielina ekrāna spilgtumu.

LCD/monitora ikona (F5): Pārslēdzas starp Eee PC LCD displeju un ārējo monitoru šajā sērijā: Tikai LCD -> Tikai CRT (ārējais monitors) -> LCD + CRT klonējums.

Uzdevumu pārvaldnieka ikona (F6): Ierosina uzdevumu pārvaldnieku skatīt lietojumprogrammas apstrādi vai pārtraukt lietojumprogrammas.

Nosvītrota skaļruņa ikona (F7): Izslēdz skaļruni.

Skaļruņa ikona (F8): Samazina skaļruņa skaļumu.

Skaļruņa ikona (F9): Palielina skaņas skaļumu.

Num Lk (F11): Pārslēdzas uz ciparu tastatūru (ciparu slēgšana) uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Atļauj izmantot lielāku tastatūras daļu ciparu ievadīšanai.

Scr Lk (F12): Pārslēdz "Scroll Lock" uz IESLĒGTS vai IZSLĒGTS. Ļauj izmantot lielāku tastatūras daļu šūnu navigācijai.

Prt Sc (Ins): Pārslēdz taustiņu "Print Screen" (Drukāšanas ekrāns), lai ierosinātu ekrāna tveršanas utilītprogrammu, lai tvertu, saglabātu vai izdrukātu visas darbvirsmas saturu.

Pg Up (↑): Nospiediet, lai ritinātu uz augšu dokumentos vai tīmekļa pārlūkā.

Pg Dn (↓): Nospiediet, lai ritinātu uz leju dokumentos vai tīmekļa pārlūkā.



Home (←): Nospiediet, lai pārvietotu rādītāju uz līnijas sākumu.

End (→): Nospiediet, lai pārvietotu rādītāju uz līnijas beigām.

Mājas ikona: Atgriež galvenajā izvēlnē.

Izvēlnes ar rādītāju ikona : Aktivizē rekvizītu izvēlni un ir vienlīdzīga skārienpaliktņa/peles labajam klikšķim uz objekta.

Pielāgojiet logu

Ja lietojumprogrammas logs nav ekrāna centrā, un Jūs vēlaties pielāgot loga novietojumu, rīkojieties, kā turpmāk norādīts.

1. Turiet <Alt> un skārienpaliktņa kreiso pogu, lai pārvērstu kursoru par krustenisku bultiņu.
2. Izmantojiet citu pirkstu uz skārienpaliktņa, lai pārvilktu un novietotu logu pēc vajadzības.



Pirmās reizes vednis

Kad startējat Eee PC pirmo reizi, Pirmās reizes vednis palaidīs programmu un izvadīs Jūs pa preferenču iestatījumiem un sniegs pamatinformāciju. Lai pabeigtu iniciēšanu, rīkojieties pēc vedņa norādījumiem.

1. Pārslēdziet **Es piekrītu šīs licences noteikumiem** un uzklikšķiniet uz **Nākošais**, lai turpinātu.

2. Ievadiet savu **Lietotāja vārdu**. Uzklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.

3. Ievadiet savu **Paroli** un vēlreiz ievadiet paroles apstiprināšanai. Uzklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.

Ielieciet atzīmi lodziņā pirms **Piesakiet mani automātiski, kad sistēma startē** , ja vēlaties pieteikties bez savas paroles ievadīšanas. Tādā veidā visi var piekļūt Jūsu datoram bez atļaujas.

Atcerieties savu paroli! Ja izvēlaties nepieteikties automātiski, katru reizi, kad startēsiet Eee PC, Jums būs jāatbild uz paroles pieprasījumu.

4. Uzklikšķiniet, lai atvērtu nolaižamo izvēlni, un atrodiet savu pilsētu vai tai tuvāko Jūsu laika zonā. Pielāgojiet pareizo datumu un vietējo laiku. Uzklikšķiniet uz **Nākošais** , lai turpinātu.



5. Pēc tam, kad esat izpildījuši visus vedņa norādījumus, uzklikšķiniet uz **Pabeigt**, lai restartētu sistēmu, vai uzklikšķiniet uz **Atpakaļ**, lai izdarītu izmaiņas.



Darbības režīms

Sistēma ir izveidota darbībai atbilstoši funkcijām, un skaidri sadala funkcijas sešās kategorijās: **Internets**, **Darbs**, **Mācības**, **Spēles**, **Iestatījumi** un **Izlase**. Pārskatāmais darbvirsmas sadalījums kategorijās ir ērts iesācējiem, lai strādātu ar Eee PC, un ļauj pieredzējušiem lietotājiem vieglāk atrast un palaist lietojumprogrammas.

Ieslēdziet displeja kategoriju, uzklikšķinot uz kategorijas cilnes augšmalā, līdz ar to ekrāns mainās uz izvēlēto kategoriju un parāda derīgus vienumus.



Izslēgšana

Izpildiet turpmākos norādījumus, lai izslēgtu Eee PC.

1. Noklikšķiniet uz sarkanā strāvas slēdža paziņojumu apgabalā.

   Vai uzklikšķiniet uz **Tūlītēja izslēgšana** cilnē **Iestatījumi**, un izvēlieties **Izslēgšana**.

   Vai tieši nospiediet Eee PC strāvas slēdzi.
2. Izvēlieties **Izslēgt** dialoglodziņā.
3. Lai turpinātu, atlasiet **Labi**.

Paziņojumi par preču zīmēm

Tiesīgo pārdevēju saraksts

Deklarācijas un drošības paziņojumi

GNU General Public License

Informācija par autortiesībām

Atbildības ierobežojums

Serviss un atbalsts

A Pielikums

Paziņojumi par preču zīmēm

Pakalpojums Google Talk un tā logotipi ir Google Inc. preču zīmes.

Pakalpojums GroupWise un tā logotipi ir Google Inc. preču zīmes.

Pakalpojums MSN un tā logotipi ir Microsoft Corporation preču zīmes.

Pakalpojums QQ un tā logotipi ir Tencent Inc. preču zīmes.

Pakalpojums Yahoo! un tā logotipi ir Yahoo! Inc. preču zīmes .

Visi pārējie pakalpojumi un logotipi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Tiesīgo pārdevēju saraksts

Eee PC ar Linux operētājsistēmu var neatbalstīt visas datora perifērās ierīces. Pirms iegādājaties perifērās ierīces jūsu Eee PC, apmeklējiet mūsu ASUS tīmekļa vietni (http://support.asus.com), lai iepazītos ar tiesīgo pārdevēju jaunāko sarakstu.

Deklarācijas un drošības paziņojumi

Federālās Sakaru komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. sadaļai. Lietošana ir saskaņā ar šādiem diviem noteikumiem:

- Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.

Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēta kā pilnīgi atbilstoša visiem B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC Noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekošu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem pie uzstādīšanas dzīvojamās telpās. Šī ierīce ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, līdz ar ko tās nepareizas uzstādīšanas gadījumā var rasties radiosakariem nelabvēlīgi traucējumi. Tomēr nevar garantēt, ka kādas konkrētas uzstādīšanas gadījumā traucējumi neradīsies. Ja tiek konstatēts, ka šī ierīce traucē radio vai televīzijas signāla uztveršanu - kas ir viegli noskaidrojams, ieslēdzot un izslēdzot ierīci pie ieslēgta radioaparāta vai televizora, - lietotājs var mēģināt koriģēt situāciju ar vienu vai vairākām šādām metodēm:

- Uztverošās antenas orientācijas vai novietojuma maiņa.
- Attāluma starp uztvērēju un ierīci palielināšana.
- Ierīces pieslēgšana pie cita elektrības tīkla kontūra ligzdas nekā uztvērējs.
- Padomu vai palīdzības meklēšana pie izplatītāja vai pieredzējuša radio/TV tehniķa.

Lai iekļautos FCC emisijas robežās un novērstu traucējumus tuvumā esošu radioaparātu un televīzijas uztvērēju darbībai, jālieto ekranēta barošanas aukla. Ir būtiski lietot tikai piegādāto barošanas auklu. Ieejas un izejas ierīču pievienošanai šai ierīcei lietojiet tikai ekranētus kabeļus. Mēs Jūs brīdinām, ka jebkuru oficiāli nesankcionētu ierīces izmaiņu vai modifikāciju gadījumā par atbilstību atbildīgā puse var atņemt Jums tiesības lietot šo ierīci.

(Pārdrukāts no Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC piesardzības paziņojums par radiofrekvences (RF) iedarbību

Jebkuru izmaiņu vai modifikāciju veikšana, kas nav par atbilstību atbildīgās puses nepārprotami atļautas, var atņemt lietotājam tiesības izmantot šo ierīci. "Ražotājs deklarē, ka šī ierīce ierobežota izmantošanai no 1. līdz 11. kanālam 2,4 GHz frekvencē ar speciālu programmaparatūru, kas pārbaudīta ASV."

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības normām, kas noteiktas nekontrolējamai videi. Lai saglabātu atbilstību FCC RF iedarbības atbilstības prasībām, lūdzu, izvairieties no tiešas pieskaršanās raidošajai antenai raidīšanas laikā. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, gala lietotājiem ir jāievēro speciālie lietošanas norādījumi.

Maks. SAR mērījums (1g)
802,11b SAR vērtība: 0,097 W/kg
802,11g SAR vērtība: 0,062 W/kg

Atbilstības deklarācija (R&TTE Direktīva 1999/5/EK)

Šādas pozīcijas tika izpildītas un tiek uzskatītas par būtiskām un pietiekamām:

- Būtiskās prasības atbilstoši [3. pantam]
- Veselības un darba drošības aizsardzības prasības atbilstoši [3.1a pantam]
- Elektriskās drošības pārbaude atbilstoši [EN 60950]
- Aizsardzības prasības elektromagnētiskajai saderībai atbilstoši [3.1b pantam]
- Elektromagnētiskās saderības testēšana atbilstoši [EN 301 489-1] un [EN 301]
- Testēšana atbilstoši [489-17]
- Radio spektra efektīva izmantošana atbilstoši [3.2 pantam]
- Radio testēšanas telpas atbilstoši [EN 300 328-2]

Brīdinājums par CE zīmi

Šī ir B klases ierīce, mājas apstākļos tā var izraisīt radio traucējumus, un šādā gadījumā lietotājam var būt jāveic atbilstoši pasākumi.

IC radiācijas iedarbības paziņojums Kanādai

Šī ierīce atbilst IC radiācijas iedarbības normām, kas noteiktas nekontrolējamai videi. Lai saglabātu atbilstību IC RF iedarbības atbilstības prasībām, lūdzu, izvairieties no tiešas pieskaršanās raidošajai antenai raidīšanas laikā. Lai nodrošinātu atbilstību RF iedarbības prasībām, gala lietotājiem ir jāievēro speciālie lietošanas norādījumi.

Darbināšana ir pakļauta šādiem diviem noteikumiem:

- Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un
- Šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu ierīces darbību.

Lai novērstu traucējumus licencētiem pakalpojumiem (piem., kopējā kanāla mobilām satelīta sistēmām), šo ierīci ir paredzēts darbināt iekštelpās un attālu no logiem. Ierīce (vai tās raidošā antena), kas uzstādīta ārpus telpām, ir pakļauta licencēšanai.

5250-5350 MHz un 5650-5850 MHz joslas ir izdalītas lieljaudas radariem kā galvenajiem lietotājiem (tas nozīmē, ka tiem ir prioritāte), un šie radari var izraisīt traucējumus un/vai sabojāt LAN ierīces.

Maks. SAR mērījums (1g)
802,11b SAR vērtība: 0,097 W/kg
802,11g SAR vērtība: 0,062 W/kg

Bezvadu darbības kanāls dažādiem domēniem

Ziemeļamerika	2,412 -2,462 GHz	Kanāli no 1. līdz 11.
Japāna	2,412 -2,484 GHz	Kanāli no 1. līdz 14.
Eiropas ETSI	2,412 -2,472 GHz	Kanāli no 1. līdz 13.

Francijas ierobežotās bezvadu frekvenču joslas

Dažos Francijas apgabalos ir ierobežota frekvenču josla. Sliktākā gadījumā maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir:

- 10 mW visā 2,4 GHz joslā (2400 MHz – 2483,5 MHz)
- 100 mW frekvencēm no 2446,5 MHz līdz 2483,5 MHz

Kanāli no 10 līdz 13 (ieskaitot) darbojas joslā no 2446,6 MHz līdz 2483,5 MHz.

Lietošanai ārpus telpām ir maz iespēju: Privātā īpašumā vai sabiedrisku personu privātajā īpašumā lietošana ir atļauja, iepriekš saņemot atļauju atbilstoši Aizsardzības ministrijas procedūrai, ar maksimālo atļauto jaudu 100 mW 2446,5 – 2483,5 MHz joslā. Lietošana ārpus telpām sabiedriskā īpašumā nav atļauta.

Turpmāk uzskaitītajos departamentos visai 2,4 GHz joslai:

- Maksimālā atļautā jauda iekštelpās ir 100 mW
- Maksimālā atļautā jauda ārpus telpām ir 10 mW

Departamenti, kuros lietošana 2400 – 2483,5 MHz joslā ir atļauta ar EIRP mazāk par 100 mW iekštelpās un mazāk par 10 mW ārpus telpām:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Bas Rhin
68 Haut Rhin 70 Haute Saône
71 Saône et Loire 75 Paris
82 Tarn et Garonne 84 Vaucluse 88 Vosges
89 Yonne 90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne

Šī prasība varētu mainīties laika gaitā, ļaujot Jums lietot Jūsu bezvadu LAN karti vairākos Francijas apgabalos. Jaunāko informāciju lūdzam skatīt ART (www.art-telecom.fr)

Jūsu WLAN karte raida mazāk nekā 100 mW, bet vairāk nekā 10 mW.

UL drošības paziņojumi

Saistoša pēc UL 1459 attiecībā uz telekomunikāciju (telefona) ierīcēm, kuras paredzēts elektriski pievienot telekomunikāciju tīklam, kura darbības spriegums attiecībā pret zemi nepārsniedz 200 V pīķī, 300 V starp pīķiem un 105 V rms, un kas ir uzstādītas vai tiek lietotas saskaņā ar valsts elektrības likumu (NFPA 70).

Lietojot Eee PC modemu, vienmēr ir jāievēro turpmāk izklāstītie darba drošības pamatnoteikumi. Tas samazinās ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un traumas risku.

- NELIETOJIET Eee PC ūdens tuvumā, piemēram, vannas, mazgāšanās trauka, virtuves izlietnes vai veļas mazgāšanas mucas tuvumā, mitrās pagraba telpās vai pie peldbaseina.
- NELIETOJIET Eee PC negaisa laikā. Pastāv neliels risks saņemt strāvas triecienu no zibens.
- NELIETOJIET Eee PC gāzes noplūdes tuvumā.

Saistošs pēc UL 1642 attiecībā uz primārajām (atkārtoti neuzlādējamām) un sekundārām (atkārtoti uzlādējamām) litija baterijām, ko lieto kā strāvas avotu ierīcēs. Šīs baterijas satur metālisku litiju, litija sakausējumu vai litija jonu, un var sastāvēt no viena elektroķīmiskā elementa, diviem vai vairākiem elementiem, kas savienoti virknē, paralēli vai abējādi, kuri pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā enerģijā ar neatgriezenisku vai atgriezenisku ķīmisku reakciju.

- Neiznīciniet Eee PC akumulatoru sadedzinot, jo tas var eksplodēt. Lai samazinātu traumu iespējas cilvēkiem no aizdegšanās vai eksplozijas, pārbaudiet vietējos noteikumos esošas iespējamas speciālas iznīcināšanas norādes.
- Lai samazinātu traumu iespējas cilvēkiem no aizdegšanās vai eksplozijas, neizmantojiet barošanas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm. Lietojiet tikai UL sertificētus barošanas adapterus vai akumulatorus, ko piegādā ražotājs vai autorizēti tirgotāji.

Elektriskās drošības prasības

Ierīcēm ar elektriskās strāvas patēriņu līdz 6A un svaru virs 3 kg ir jālieto apstiprinātas barošanas auklas, kas ir vienādas vai labākas par: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 vai H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Šis pārsvītrotās pārvietojamās atkritumu tvertnes simbols norāda, ka šo ierīci (elektrisko, elektronisko ierīci vai dzīvsudrabu saturošu pogas veida bateriju) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektronisko ierīču savākšanu.

Ziemeļvalstu piesardzības norādes par litiju (litija jonu baterijām)

Angļu UZMANĪBU! Ja baterija nomainīta nepareizi, pastāv eksplozijas risks. Nomainiet tikai ar tādu pašu vai ekvivalenta veida bateriju, ko iesaka ražotājs. Iznīciniet baterijas atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Itāliešu ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente.

Vācu VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Dāņu ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

Zviedru VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

Somu VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

Franču ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mźre type ou d' un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

Norvēģu ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

Japāņu 標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。

CTR 21 apstiprinājums (Eee PC ar iebūvētiem modemiem)

Dāņu

»Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Holandiešu

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

Angļu

'The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Somu

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

Franču

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Vācu

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlußpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Grieķu

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Itāliešu

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portugāļu

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spāņu

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Zviedru

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Freemind
- Stellarium
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics
- Gcompris
- Enigma
- Supertux
- Boswars
- Xmahjongg
- Tuxpuck

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (http://support.asus.com.tw/download/).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. or example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Informācija par autortiesībām

Nevienu daļu no šīs rokasgrāmatas, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, transkribēt, saglabāt izguves sistēmā vai tulkot jebkurā valodā jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot kā dokumentāciju, ko pircējs glabā kā dublējumu, bez skaidras rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) atļaujas.

ASUS PIEDĀVĀ ŠO ROKASGRĀMATU "KĀDA TĀ IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJAS, TIEŠAS VAI NETIEŠAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES, AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOTEIKUMIEM PAR PRECES VĒRTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASUS, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, SEVIŠĶIEM, GADĪJUMA RAKSTURA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES NO NEGŪTAS PEĻŅAS, NENOTIKUŠIEM DARĪJUMIEM, NELIETOŠANAS VAI DATU ZUDUMA, DARĪJUMU TRAUCĒJUMIEM UN LĪDZĪGIEM), PAT JA ASUS IR DARĪTS ZINĀMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS RADUŠIES NO KĀDA DEFEKTA VAI KĻŪDAS ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ VAI PRODUKTĀ.

Produkti un uzņēmumu nosaukumi, kas parādās šajā rokasgrāmatā var būt vai nebūt attiecīgo uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai autortiesību objekti, un tiek lietoti tikai identificēšanai vai paskaidrošanai un īpašnieku labā, bez jebkāda nolūka tās pārkāpt.

TEHNISKIE DATI UN INFORMĀCIJA, KAS IEKĻAUTA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TIEK SNIEGTA TIKAI INFORMĀCIJAS VAJADZĪBĀM, UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZSKATĪT PAR ASUS SAISTĪBĀM. ASUS NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU, KAS TAJĀ APRAKSTĪTI.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības patur autors.

Atbildības ierobežojums

Var rasties apstākļi, kuros dēļ ASUS saistību neizpildes vai citām saistībām, Jums ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību no ASUS. Katrā šādā gadījumā, neatkarīgi no pamata, uz kāda Jums ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par zaudējumiem, kas radušies no fiziskas traumas (ieskaitot nāvi) un nekustāmā un kustāmā īpašuma bojājuma; vai jebkādiem citiem reāliem un tiešiem zaudējumiem, kas radušies no šajā garantijas paziņojumā minēto likumīgo saistību neizpildīšanas vai nespējas izpildīt, līdz katra produkta uzrādītai līguma cenas apjomam

Saskaņā ar šo garantijas paziņojumu ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās tikai par zudumu, zaudējumiem vai prasībām, kas balstās uz līgumu, civiltiesību pārkāpumu vai traucējumu.

Šī robeža attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un tālākpārdevējiem. Tas ir maksimums, par kādu ASUS, tā piegādātāji un Jūsu tālākpārdevējs ir kolektīvi atbildīgi.

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ASUS NAV ATBILDĪGS PAR KĀDU NO TURPMĀKAJIEM: (1) TREŠO PERSONU PRASĪBĀM PRET JUMS PAR ZAUDĒJUMIEM; (2) JŪSU IERAKSTU VAI DATU ZUDUMU VAI BOJĀJUMIEM; VAI (3) SEVIŠĶIEM, GADĪJUMA RAKSTURA VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKĀDIEM IZRIETOŠIEM EKONOMISKIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT NEGŪTU PEĻŅU VAI IETAUPĪJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU TĀLĀKPĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR TO IESPĒJAMĪBU.

Serviss un atbalsts

Apmeklējiet mūsu daudzvalodīgo vietni **http://support.asus.com**