

ASUS®

Motherboard

P7P55D-E

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

以下の場合は、保証やサービスを受けることができません。

- (1)ASUSが明記した方法以外で、修理、改造、交換した場合。
- (2)製品のシリアル番号が読むことができない状態である場合。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証もいたしません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの喪失、データの損失、業務の中止などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに irrelevant なく、責任を負いません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、予告なしに内容は変更されることがあります。この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されている場合がありますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.

You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

もくじ

もくじ	iii
ご注意	vii
安全上のご注意	viii
このマニュアルについて	ix
P7P55D-E 仕様一覧	xi

Chapter 1: 製品の概要

1.1 ようこそ	1-1
1.2 パッケージの内容	1-1
1.3 独自機能	1-2
1.3.1 製品の特長	1-2
1.3.2 ASUS Xtreme Design—Hybrid Processor	1-3
1.3.3 ASUS Xtreme Design—Hybrid Phase	1-3
1.3.4 ASUS Xtreme Design—Hybrid OS	1-3
1.3.5 ASUSの独自機能	1-4

Chapter 2: ハードウェア

2.1 始める前に	2-1
2.2 マザーボードの概要	2-2
2.2.1 マザーボードのレイアウト	2-2
2.2.2 レイアウトの内容	2-3
2.2.3 設置方向	2-4
2.2.4 ネジ穴	2-4
2.3 CPU	2-5
2.3.1 CPUを取り付ける	2-5
2.3.2 CPUにヒートシンクとファンを取り付ける	2-8
2.3.3 CPUからヒートシンクとファンを取り外す	2-9
2.4 システムメモリー	2-10
2.4.1 概要	2-10
2.4.2 メモリー構成	2-11
2.4.3 メモリーを取り付ける	2-19
2.4.4 メモリーを取り外す	2-19
2.5 拡張スロット	2-20
2.5.1 拡張カードを取り付ける	2-20
2.5.2 拡張カードを設定する	2-20
2.5.3 本マザーボード用のIRQ割り当て	2-21
2.5.4 PCI スロット	2-22
2.5.5 PCI Express x1スロット	2-22
2.5.6 PCI Express 2.0 x16 スロット	2-22
2.6 オンボードスイッチ	2-24
2.7 ジャンパ	2-26

もくじ

2.8	コネクタ	2-28
2.8.1	バックパネルコネクタ.....	2-28
2.8.2	オーディオ I/O接続.....	2-29
2.8.3	内部コネクタ	2-32
2.8.4.	ASUS Q-コネクタ (システムパネル)	2-41
2.9	オンボードLED	2-42
2.10	初めて起動する	2-43
2.11	コンピュータをオフにする.....	2-43

Chapter 3: BIOS Setup

3.1	BIOSとは	3-1
3.2	BIOSを更新する	3-1
3.2.1	ASUS Update	3-2
3.2.2	ASUS EZ Flash 2	3-4
3.2.3	ASUS BIOS Updater.....	3-5
3.2.4	ASUS CrashFree BIOS 3.....	3-8
3.3	BIOS Setup プログラム	3-8
3.3.1	BIOSメニュー画面.....	3-9
3.3.2	メニューバー	3-9
3.3.3	ナビゲーションキー.....	3-10
3.3.4	メニュー	3-10
3.3.5	サブメニュー	3-10
3.3.6	構成フィールド.....	3-10
3.3.7	ポップアップウィンドウ	3-10
3.3.8	スクロールバー	3-10
3.3.9	ヘルプ	3-10
3.4	メインメニュー	3-11
3.4.1	SATA 1-6	3-11
3.4.2	記憶装置の設定	3-13
3.4.3	AHCI Configuration.....	3-13
3.4.4	システム情報	3-14
3.5	Ai Tweaker メニュー	3-15
3.5.1	CPU Level UP [Auto]	3-15
3.5.2	Ai Overclock Tuner [Auto]	3-16
3.5.3	CPU Ratio Setting [Auto]	3-17
3.5.4	Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled].....	3-17
3.5.5	Intel(R) TurboMode Tech [Enabled]	3-17
3.5.6	Xtreme Phase Full Power Mode [Auto].....	3-17
3.5.7	DRAM Frequency [Auto].....	3-17

もくじ

3.5.8	QPI Frequency [Auto].....	3-18
3.5.9	ASUS/3rd Party UI Priority [ASUS Utility].....	3-18
3.5.10	OC Tuner [Turbo Profile].....	3-18
3.5.11	Start auto tuning.....	3-18
3.5.12	DRAM Timing Control [Auto].....	3-18
3.5.13	CPU Differential Amplitude [Auto]	3-20
3.5.14	CPU Clock Skew [Auto].....	3-20
3.5.15	CPU Voltage Mode [Offset]	3-20
3.5.16	IMC Voltage [Auto]	3-21
3.5.17	DRAM Voltage [Auto]	3-21
3.5.18	CPU PLL Voltage [Auto].....	3-21
3.5.19	PCH Voltage [Auto].....	3-21
3.5.20	DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto].....	3-22
3.5.21	DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B [Auto].....	3-22
3.5.22	Load-Line Calibration [Auto].....	3-22
3.5.23	CPU Spread Spectrum [Auto]	3-22
3.5.24	PCIE Spread Spectrum [Auto]	3-22
3.6	拡張メニュー	3-23
3.6.1	CPUの設定	3-23
3.6.2	Uncore Configuration.....	3-25
3.6.3	オンボードデバイス設定構成	3-26
3.6.4	USB設定	3-27
3.6.5	PCI PnP	3-28
3.6.6	Intel VT-d [Disabled]	3-28
3.6.7	T.Probe [Enabled]	3-28
3.7	電源メニュー	3-29
3.7.1	Suspend Mode [Auto].....	3-29
3.7.2	Repost Video on S3 Resume [No].....	3-29
3.7.3	ACPI 2.0 Support [Disabled]	3-29
3.7.4	ACPI APIC Support [Enabled]	3-29
3.7.5	EuP Ready [Disabled]	3-29
3.7.6	APMの設定	3-30
3.7.7	ハードウェアモニター	3-31
3.8	ブートメニュー	3-32
3.8.1	ブートデバイスの優先順位	3-32
3.8.2	起動設定	3-33
3.8.3	セキュリティ	3-34

もくじ

3.9	ツールメニュー	3-36
3.9.1	ASUS O.C. Profile	3-36
3.9.2	AI NET 2	3-37
3.9.3	ASUS EZ Flash 2	3-37
3.9.4	Express Gate [Auto]	3-38
3.9.5	IO Level UP [Disabled]	3-38
3.10	終了メニュー	3-39

Chapter 4: ソフトウェア

4.1	OSをインストールする	4-1
4.2	サポートDVD情報	4-1
4.2.1	サポートDVDを実行する	4-1
4.2.2	ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する	4-2
4.3	ソフトウェア情報	4-3
4.3.1	ASUS PC Probe II	4-3
4.3.2	ASUS AI Suite	4-4
4.3.3	ASUS Fan Xpert	4-5
4.3.4	ASUS EPU-6 Engine	4-6
4.3.5	ASUS Express Gate	4-7
4.3.6	ASUS T.Probe	4-8
4.3.7	VIA® High Definition Audio ユーティリティ	4-9
4.3.8	Intel® Extreme Tuning ユーティリティ	4-10
4.4	RAID	4-11
4.4.1	RAID の定義	4-11
4.4.2	Serial ATA/ハードディスクを取り付ける	4-12
4.4.3	BIOSでRAIDを設定する	4-12
4.4.4	Intel® Matrix Storage Manager option ROMユーティリティ	4-12
4.5	RAIDドライブディスクを作成する	4-16
4.5.1	OSに入らずにRAIDドライブディスクを作成する	4-16
4.5.2	RAIDドライブディスクをWindows® 環境で作成する	4-16
4.5.3	Windows® OSインストール中にRAIDドライバをインストールする	4-17
4.5.4	USBフロッピーディスクドライブを使用する	4-17

Chapter 5: ATI CrossFireX™ テクノロジ

5.1	ATI® CrossFireX™ テクノロジ	5-1
5.1.1	必要条件	5-1
5.1.2	始める前に	5-1
5.2	CrossFireX™ ビデオカードを2枚取り付ける	5-2
5.3	ソフトウェア情報	5-3
5.3.1	デバイスドライバをインストールする	5-3
5.3.2	ATI® CrossFireX™ テクノロジを有効にする	5-3

ご注意

Federal Communications Commission Statement (原文)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://green.asus.com/english/REACH.htm>.



本機は電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられません。また、本機のコンポーネントはリサイクル性を考慮した設計を採用しております。なお、廃棄の際は地域の条例等の指示に従ってください。



本機のバッテリには水銀が含まれています。通常ゴミとして廃棄しないでください。

安全上のご注意

電気の取り扱い

- ・ 作業を行う場合は、感電防止のため、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 周辺機器の取り付け・取り外しの際は、本製品および周辺機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。可能ならば、関係するすべての機器の電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ ケーブルの接続・取り外しの際は、電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。
- ・ 電源延長コードや特殊なアダプタを用いる場合は専門家に相談してください。これらは、回路のショート等の原因になる場合があります。
- ・ 正しい電圧でご使用ください。ご使用になる地域の出力電圧が分からぬ場合は、お近くの電力会社にお尋ねください。
- ・ 電源装置の修理は販売代理店などに依頼してください。

操作上の注意

- ・ 作業を行う前に、本パッケージに付属のマニュアル及び取り付ける部品のマニュアルを全て熟読してください。
- ・ 電源を入れる前に、ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。また電源コードに損傷がないことを確認してください。
- ・ マザーボード上にクリップやネジなどの金属を落とさないようにしてください。回路のショート等の原因になります。
- ・ 埃・湿気・高温・低温を避けてください。湿気のある場所で本製品を使用しないでください。
- ・ 本製品は安定した場所に設置してください。
- ・ 本製品を修理する場合は、販売代理店などに依頼してください。

このマニュアルについて

このマニュアルには、マザーボードの取り付けや構築の際に必要な情報が記してあります。

マニュアルの概要

本章は以下の章から構成されています。

- **Chapter 1: 製品の概要**
マザーボードの機能とサポートする新機能についての説明。
- **Chapter 2: ハードウェア**
コンポーネントの取り付けに必要なハードウェアのセットアップ手順及びスイッチ、ジャンパーとコネクタの説明。
- **Chapter 3: BIOS Setup**
セットアップメニューでのシステム設定の変更方法とBIOS/パラメータの詳細。
- **Chapter 4: ソフトウェア**
マザーボードパッケージに付属のサポートDVDとソフトウェアの内容。
- **Chapter 5: ATI® CrossFireX™ テクノロジサポート**
マルチATI® CrossFireX™ビデオカードの取り付けと設定方法。

詳細情報

本書に記載できなかった最新の情報は以下で入手することができます。また、BIOSや添付ソフトウェアの最新版があります。必要に応じてご利用ください。

1. ASUS Webサイト (<http://www.asus.co.jp/>)

各国や地域に対応したサイトを設け、ASUSのハードウェア・ソフトウェア製品に関する最新情報が満載です。

2. 追加ドキュメント

パッケージ内容によっては、追加のドキュメントが同梱されている場合があります。注意事項や購入店・販売店などが追加した最新情報などです。これらは、本書がサポートする範囲には含まれていません。

このマニュアルの表記について

本製品を正しくお取扱い頂くために以下の表記を参考にしてください。



危険/警告:本製品を取扱う上で、人体への危険を避けるための情報です。



注意:本製品を取扱う上で、コンポーネントへの損害を避けるための情報です。



重要:本製品を取扱う上で、必要な指示です。



注記:本製品を取扱う上のヒントと追加情報です。

表記

Bold text	選択するメニューや項目を表示
<i>Italics</i>	文字やフレーズを強調する時に使います。
<Key>	<>で囲った文字は、キーボードのキーです。 例:<Enter>→Enter もしくは リターンキーを押してください。
<Key1+Key2+Key3>	一度に2つ以上のキーを押す必要がある場合は(+)を使って示しています。 例:<Ctrl+Alt+Del>

P7P55D-E 仕様一覧

CPU	LGA1156 ソケット: Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 プロセッサー Intel® Turbo Boost Technology 対応 * 詳細はASUS Web サイト (www.asus.co.jp) のCPUサポートリストをご参照ください。
チップセット	Intel® P55 Express チップセット
メモリ	メモリースロット×4 : 最大16GB、DDR3 2200(O.C.)* / 1600 / 1333 / 1066 MHz, non-ECC, un-buffered メモリーサポート デュアルチャンネルメモリーーアキテクチャ Intel® Extreme Memory Profile (XMP) に対応 * Hyper DIMMのサポートはご利用になるCPUの個々のSpecに依存します。特定のHyper DIMMは、チャンネル1つにつき1枚のサポートとなります。 ** 詳細はASUS Web サイト (www.asus.co.jp)、またはユーザーマニュアルの最新の推奨ベンダーリスト (QVL) をご参照ください。
拡張スロット	PCI Express 2.0 x16 スロット×2 - 1スロット@x16 (ブルー) - 1スロット@x4、2.5GT/s (ブラック) PCI Express 2.0 x1 スロット×3 (2.5GT/s) PCI スロット×2
マルチGPUサポート	ATI® Quad-GPU CrossFire™ Technology サポート
記憶装置	Intel® P55 Express チップセット: - SATA 3.0 Gb/s ポート×6 - Intel® Matrix Storage:SATA RAID 0, 1, 5, 10 JMicron® JMB363 SATA & PATAコントローラ: - Ultra DMA 133/100/66 × 1 : PATAデバイス2台に対応 - SATA 3.0 Gb/s ポート×1 (ブラック) - eSATA ポート×1 (SATA on-the-go) Marvell® PCIe SATA 6Gb/s コントローラ: - SATA 6.0 Gb/s ポート×2 (グレー)
LAN	Realtek® 8112L Gigabit LANコントローラ: AI NET2
USB	NEC USB 3.0 コントローラ: - USB 3.0 ポート×2 (ブルー:バックパネルに搭載) Intel® P55 Express チップセット: - USB 2.0 ポート×12 (ボード上に6基、バックパネルに6基)
IEEE 1394	VIA® VT6308Pコントローラ: IEEE 1394a ポート2基に対応 (ボード上に1基、バックパネルに1基)
オーディオ	VIA® VT1828S 8チャンネルHDオーディオコーデック - Absolute Pitch BD192/24 : ENVY HDサポート - BD Audio Layer Content Protection - DTS Surround Sensation Ultra-PC - Jack-Detection, Front Panel Jack-Retasking, Multi-streaming 機能対応 - 光デジタルS/PDIF 出力ポート (バックパネル I/O)

(次項へ)

P7P55D-E 仕様一覧

ASUS Q-Design	ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) ASUS Q-Slot ASUS Q-DIMM
ASUSだけの機能	ASUS IO Level UP : レベルアップで最高のパフォーマンスを実現 <ul style="list-style-type: none">- USB 3.0 サポート (Gen 2 対応) または、SATA 6.0 Gb/s サポート (Gen 2 対応) ASUS Xtreme Design <ul style="list-style-type: none">ASUS Hybrid Processor—TurboV EVO<ul style="list-style-type: none">- Auto Tuning、TurboV、CPU Level UP と Turbo KeyASUS Hybrid Phase<ul style="list-style-type: none">- T.Probe Technology : アクティブクーリング- 12+2 フェーズ電源設計ASUS Hybrid OS—Express Gate ASUS Exclusive Features <ul style="list-style-type: none">- MemOK!- ASUS EPU ASUS 静音サーマルソリューション: <ul style="list-style-type: none">- ASUSファンレス設計:ヒートパイプソリューション- ASUS ファンレス設計:Stack Cool 3- ASUS Fan Xpert ASUS EZ DIY: <ul style="list-style-type: none">- ASUS Q-Shield- ASUS Q-Connector- ASUS O.C. Profile- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 2- ASUS My Logo 2- 多言語BIOS
ASUSだけのオーバークロック機能	Precision Tweaker 2 <ul style="list-style-type: none">- vCore: 0.00625V刻みでCPU電圧を調節- vIMC: 0.00625V刻みでIMC電圧を調節- vDRAM Bus: 104ステップ DRAM 電圧コントロール- vPCH: 36-ステップ チップセット電圧コントロール- vCPU_PLL: 56ステップ リファレンス電圧コントロール SFS (Stepless Frequency Selection) <ul style="list-style-type: none">- 内部ベースクロック: 1 MHz 刻みで 80MHz ~ 500 MHz- PCI Express 周波数: 1 MHz 刻みで 100MHz ~ 200MHz Overclocking protection <ul style="list-style-type: none">- ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)

(次項へ)

P7P55D-E 仕様一覧

バックパネル I/O ポート	PS/2 キーボードポート × 1 (パープル) PS/2 マウスポート × 1 (グリーン) 光デジタル S/PDIF出力 × 1 IEEE 1394a ポート × 1 外部SATA 3.0 Gb/s ポート ポート × 1 (SATA on-the-go) RJ45 ポート × 1 USB 3.0/2.0 ポート (ブルー) × 2 USB 2.0/1.1 ポート (ブラック) × 6 8チャンネルオーディオ I/O ポート
内部 I/O コネクタ	USBコネクタ × 3 :追加USBポート 6基に対応 IDEコネクタ × 1 SATA 6.0 Gb/s コネクタ × 2 (グレー) SATA 3.0 Gb/s コネクタ × 7 (P55からブルー、JMB363からブラック) CPUファンコネクタ × 1 ケースファンコネクタ × 2 (4ピン × 1、3ピン × 1) 電源ファンコネクタ × 1 IEEE1394a コネクタ × 1 COM ポートコネクタ × 1 フロントパネルオーディオコネクタ × 1 S/PDIF 出力ヘッダー × 1 CD オーディオ入力 × 1 24ピン ATX 電源 コネクタ × 1 8ピン ATX 12V 電源 コネクタ × 1 システムパネル(Q-コネクタ) × 1 MemOK!ボタン × 1 IO Level UPボタン × 1
BIOS機能	16 Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI 2.0、Wfm 2.0、SM BIOS 2.5、ACPI 2.0a、多言語BIOS、ASUS EZ Flash 2、ASUS CrashFree BIOS 3
マネージメント機能	WfM 2.0、DMI 2.0、WOL by PME、WOR by PME、PXE
サポート DVD	各ドライバ ASUSユーティリティ ASUS Update アンチウイルスソフトウェア (OEM版)
フォームファクタ	ATXフォームファクタ:30.5cm×24.4cm(12インチ×9.6インチ)

*製品改善のため仕様は予告なく変更することがあります。

Chapter 1







1.1 ようこそ

本マザーボードをお買い上げいただき、ありがとうございます。本マザーボードは多くの新機能と最新のテクノロジを提供するASUSの高品質マザーボードです。

マザーボードとハードウェアデバイスの取り付けを始める前に、パッケージの中にリストに掲載されている部品が揃っていることを確認してください。

1.2 パッケージの内容

マザーボードパッケージに以下のものが揃っていることを確認してください。

		
ASUS P7P55D-E マザーボード	ユーザーマニュアル	サポートDVD
		
Serial ATA 3.0Gb/s ケーブル×2	Serial ATA 6.0Gb/s ケーブル×2 (6.0Gb/s 表示付き)	Ultra DMA 133/100/66 ケーブル×1
		
ASUS Q-Shield × 1	2イン1 ASUS Q-Connector キット× 1	



- 付属品が足りないときや破損しているときは、販売店様にご連絡ください。
- 本マニュアルに記載のイラスト及び写真は参考用です。モデルにより実際とは異なる場合があります。ご了承ください。

1.3 独自機能

1.3.1 製品の特長

Intel® LGA1156 Lynnfield/Clarkdale プロセッサ対応

本マザーボードは最新のLGA1156 パッケージ Intel® Lynnfield / Clarkdale プロセッサをサポートしています。このプロセッサは、メモリーとPCI Express コントローラを統合することで、2チャンネル（メモリー4枚）DDR3メモリーとPCI Express 2.0 を16レーンサポートすることが可能で、優れたグラフィックパフォーマンスを実現します。Intel® Lynnfield / Clarkdale プロセッサは現在もっともパワフルで省電的なプロセッサです。（詳細：ページ 2-5 参照）

Intel® チップセット

Intel® P55 Express チップセットは最新のワンチップセット設計を採用し、最新の1156ソケット Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 プロセッサをサポートします。Intel P55 はシリアルレポートツーポイント型リンクを使用することでパフォーマンスを大幅に向上させ、帯域の増加とより高い安定性を実現します。

Quad-GPU CrossFireX™サポート

柔軟に対応できるマルチGPUソリューションが強力な武器になる！

本マザーボードは、CrossFireX™のマルチGPUを搭載。最も強力な Intel® P55 プラットフォームを搭載し、複数のGPU構成でPCIe の割り当てを最適化します。新しいゲームスタイルをぜひ体感してください！（詳細：Chapter 5 参照）

デュアルチャンネルDDR3 2200(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 サポート

本マザーボードはデータ転送率 2200(O.C.) / 1600 / 1333 / 1066 MHz の DDR3 メモリーをサポートし、最新の3Dゲーム、マルチメディア、インターネットアプリケーションといった用途での高い帯域での要求を満たします。デュアルDDR3 アーキテクチャは、システムのメモリーの帯域を増強し、パフォーマンスを向上させます。（詳細：ページ 2-10 参照）

IO Level UP

IO Level UPをONにするとUSB 3.0、またはSATA 6Gb/s のデータ転送率を500MB/sに引き上げることができます！ビデオカード用のフルスピードPCIe x16 モードと、素早いデータ転送用のIO Level UPとを、自在に切り替えることができます。（詳細：ページ 2-25, 3-38参照）

True USB 3.0 サポート

4.8Gbps の超高速データ転送を体感してください。USB 3.0は最新のUSB規格で、次世代の周辺機器・コンポーネントにも対応でき、接続も簡単です。転送速度は従来比の約10倍を実現する一方、USB 2.0 コンポーネントとの下位互換性もあります。
(詳細：ページ 2-28 参照)

True SATA 6Gb/s サポート

次世代Serial ATA (SATA) インターフェースのサポートにより、本マザーボードは最大6.0Gb/s のデータ転送速度を提供します。安定性やデータ検索性能も向上しており、現行のSerial ATA 3Gb/s に比べ2倍の帯域を実現します。（詳細：ページ 2-34 参照）

1.3.2 ASUS Xtreme Design—Hybrid Processor

TurboV EVO

究極のオーバークロックプロセッサ

最適なO.C. プロセッサであらゆるレベルのオーバークロッカーを満足させる—熱狂的オーバークロッカーからビギナーまで。Auto Tuningは効果的にシステムの安定性をキープしながら最速のクロックまで持っています。Turbo Keyはワンタッチでパフォーマンスを上げることができます、TurboVは上級者向けに多彩なオプションを提供します。世界記録達成も夢ではありません。また、CPU Level UPと併用すればCPUをアップグレードできます！

Auto Tuning

自動システムレベルアップ

Auto Tuningはインテリジェントなツールで、オーバークロックを自動化し、システム全体のレベルを引き上げます。安定性をテストする機能も搭載していますので、オーバークロックのビギナーでも安定したオーバークロック設定を楽しむことができます！

1.3.3 ASUS Xtreme Design—Hybrid Phase

T.Probe

業界をリードするアクティブクーリングテクノロジ

T.Probeマイクロチップは、リアルタイムで電源フェイズの負荷と温度を検出し、そのバランスを保ちます。この機能は電源フェイズの機能を最適化し、コンポーネントの温度を抑えるため、結果コンポーネントの寿命が伸びます。(詳細:ページ 3-28、4-8 参照)

ASUS 12+2 フェイズ電源設計

本マザーボードは驚異的な12+2 フェイズVRM設計の採用により、CPU内部の12+2 フェイズ電源設計(vCore用12フェイズ+メモリコントローラ用2フェイズ)により、最高の電力効率を実現するため、発熱を抑えオーバークロック性能が向上します。低RDS (on) MOSFET、ヒステリシス損失の極めて少ないフェライトコアチョーク、日本製高品質導電性高分子キャバシタ等の電源コンポーネントは最高品質のものを使用しており、コンポーネントの寿命を延ばし電源のロスを最小限にすることに成功しました。その結果、優れたオーバークロックパフォーマンスを実現することができます。

1.3.4 ASUS Xtreme Design—Hybrid OS

ASUS Express Gate

瞬時にインターネットにつながる！瞬時にたのしめる！

ASUS独自のマザーボード内蔵型OSで、Windows を起動しなくても、インターネットや各アプリケーションが起動できます。(詳細:ページ 3-39、4-7 参照)



実際に起動時にかかる時間は、ハードウェアの設定と製品モデルによって異なります。

1.3.5 ASUSの独自機能

MemOK!

どんなメモリーもOK!

コンピュータのアップグレードで悩みの種になるのがメモリーの互換性ですが、MemOK!ならもう大丈夫です。MemOK!は現在最速のメモリー起動ソリューションといつても良いでしょう。このツールを使用すれば、ボタンを押すだけで、メモリーの問題を解決し、システムを起動します。MemOK!を使用すれば、起動エラーを未然に解決し、システムが起動する確率を劇的に向上させることができます。(詳細:ページ 2-24 参照)

ASUS EPU

システムレベル エネルギーセービング

世界初の省電力チップASUS EPUが、6エンジンバージョンにバージョンアップしました。このバージョンアップにより、PCの負荷を検出してリアルタイムで効果的かつ段階的に電力を抑えることで、システムの電力消費をより総合的に制御することが可能になりました。各コンポーネント

(CPU、ビデオカード、ドライブ、システムファン、メモリー、チップセット)に供給される電源回路を多相化し、自動的にフェーズを切り替えることにより、システムの消費電力を緻密に管理します。電力効率の向上、換言すればコスト削減に効果を発揮する新型EPUは、オーバークロックユーザーに理想的な電源管理ソリューションと言えます。(詳細:ページ 4-6 参照)

ASUS 静音サーマルソリューション

ASUS 静音サーマルソリューションはシステムをより安定させ、オーバークロック能力を向上させます。

Fan Xpert

アクティブ静音&クール

ASUS Fan Xpertにより、気候条件や地理条件、システム負荷により変動する環境温度に対応し、効果的にCPUファン、ケースファンをコントロールすることができます。ファンスピードのコントロールにより、静かで適切に冷却した環境を実現します。

(詳細:ページ 4-5 参照)

ASUS EZ DIY

ASUS EZ DIY 機能は、コンピュータのコンポーネントの取り付けや、BIOS 更新、設定データのバックアップに便利な機能が満載です。

ASUS Q-Design

素早く自作、簡単自作!

ASUS Q-Design は自作をトータルサポートします。Q-LED、Q-Slot、Q-DIMM設計により、自作が簡単スピーディに行えます！

Green ASUS

このマザーボードとパッケージは、欧州連合（EU）のRoHS指令（電気電子機器の特定有害物質使用規制）の基準を充たしています。これは環境に優しくリサイクル可能な製品／パッケージを提供するASUSの企業理念と合致するものです。

Chapter 2

2.1 始める前に


マザーボードのパーツの取り付けや設定変更の前は、次の事項に注意してください。



- 各パーツを取り扱う前に、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 静電気による損傷を防ぐために、各パーツを取り扱う前に、静電気除去装置に触れるなど、静電気対策をしてください。
- ICに触れないように、各パーツは両手で端を持つようにしてください。
- 各パーツを取り外すときは、必ず静電気防止パッドの上に置くか、コンポーネントに付属する袋に入れてください。
- パーツの取り付け、取り外しを行う前に、ATX電源ユニットのスイッチがOFFの位置にあるか、電源コードが電源から抜かれていることを確認してください。電力が供給された状態での作業は、感電、故障の原因となります。

2.2 マザーボードの概要

2.2.1 マザーボードのレイアウト



パック/パネルコネクタと内部コネクタの詳細については、ページ2-28「2.8 コネクタ」をご参照ください。

2.2.2 レイアウトの内容

コネクタ/ジャンパー/スロット	ページ
1. ATX電源コネクタ (24ピン EATXPWR, 8ピン EATX12V)	2-39
2. LGA1156 CPUソケット	2-5
3. DDR3 メモリースロット	2-10
4. DRAM オーバーボルテージ設定スイッチ (OV_DRAM)	2-27
5. CPUファン、ケースファン、電源ファンコネクタ (4ピン CPU_FAN、4ピン CHA_FAN1、3ピン CHA_FAN2、3ピン PWR_FAN)	2-37
6. Serial ポートコネクタ (9ピン COM1)	2-36
7. MemOK! スイッチ	2-24
8. Marvell® Serial ATA 6.0 Gb/s コネクタ (7ピン SATA_6G_1/2 [グレー])	2-34
9. IDEコネクタ (40-1 ピン PRI_EIDE)	2-32
10. JMicron® JMB363 Serial ATA コネクタ (7ピン SATA_E1 [black])	2-34
11. P55 Serial ATA コネクタ (7ピン SATA1-6)	2-33
12. システムパネルコネクタ (20-8 ピン パネル)	2-40
13. Clear RTC RAM (3ピン CLR_RTC)	2-26
14. Standby 電源LED	2-42
15. USB コネクタ (10-1 ピン USB910, USB1112, USB1314)	2-35
16. IO Level UPスイッチ	2-25
17. IEEE 1394a ポートコネクタ (10-1 ピン IE1394_2)	2-36
18. 光学ドライブオーディオコネクタ (4ピン CD)	2-35
19. フロントパネル オーディオコネクタ (10-1 ピン AAFP)	2-38
20. 光学オーディオ コネクタ (4-1 ピン SPDIF_OUT)	2-38

2.2.3 設置方向


マザーボードが正しい向きでケースに取り付けられているかを確認してください。
下の図のように外部ポートをケースの背面部分に合わせます。

2.2.4 ネジ穴

ネジ穴は9カ所あります。ネジ穴の位置を追わせてマザーボードをケースに固定します。



ネジをきつく締めすぎないでください。マザーボードの損傷の原因となります。



2.3 CPU

本マザーボードには、Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 プロセッサ用に設計されたLGA1156 ソケットが搭載されています。



CPUを取り付ける際は、全ての電源ケーブルをコンセントから抜いてください。




- マザーボードのご購入後すぐにソケットキャップがソケットに装着されていること、ソケットの接触部分が曲がっていないかを確認してください。ソケットキャップが装着されていない場合や、ソケットキャップ/ソケット接触部/マザーボードのコンポーネントに不足やダメージが見つかった場合は、すぐに販売店までご連絡ください。不足やダメージが出荷及び運送が原因の場合に限り、ASUSは修理費を負担いたします。
- マザーボードを取り付けた後も、ソケットキャップを保存してください。ASUSはこのソケットキャップが装着されている場合にのみ、RMA（保証サービス）を受け付けます。
- 製品保証は、CPUやソケットキャップの間違った取り付け・取り外しや、ソケットキャップの紛失に起因する故障及び不具合には適用されません。

2.3.1 CPUを取り付ける

手順

- マザーボードのCPUソケットの位置を確認します。




P7P55D-E CPU LGA1156


- 親指でロードレバーを押し(A)、タブから外れるまで右に動かします(B)。




ソケットピンの損傷防止のため、ソケットキャップはCPUを取り付けるまで外さないでください。



3. 矢印の方向にロードプレートを完全に持ち上げます。




4. タブを持ち上げ、CPUソケットからソケットキャップを取り外します。



5. CPUに書かれている金色の三角形がソケットの左下隅になるようにCPUをソケットの上に載せます。このとき、ソケットの位置合わせキーは、CPUの溝にぴったり合わせる必要があります。



CPUは一方向にのみぴったり合うようになっています。CPUをソケットに無理に押し込まないでください。ソケットのコネクタが曲がる、あるいはCPUが損傷する等の原因となります。




6. ヒートシンクを取り付けるため、サーマルグリスをCPUの表面に薄く均一に塗布します。




ヒートシンクによっては既にサーマルグリスが塗布されています。その場合はこの手順は行わず、次の手順に進んでください。




サーマルグリスは有毒物質を含んでいます。万一目に入った場合や、肌に直接触れた場合は洗浄後、すぐに医師の診断を受けてください。



7. ロードプレート (A) を閉じ、ロードレバー (B) を押し下げ、ロードプレートがノブ (C) に収まるよう、所定の位置まで戻します。



8. ロードレバーがタブに収まるまで押します。



2.3.2 CPUにヒートシンクとファンを取り付ける

Intel® LGA1156 プロセッサ用に特別に設計されたヒートシンクとファンを組み合わせることで、効率的な冷却を行いCPUのパフォーマンスを引き出します。



- 箱入りのIntel® プロセッサを購入した場合、パッケージにはヒートシンクとファンが入っています。CPUのみをお求めになった場合、Intel® が認定したマルチディレクションヒートシンクとファンを必ずご使用ください。
- Intel® LGA1156 用のヒートシンクとファンにはブッシュビンデザインが採用されており、取り付けの際に特別な工具は必要ありません。
- LGA1156互換のCPUヒートシンクとファンをご使用ください。LGA1156 ソケットはLGA775 ソケットとLGA1366 ソケットとはサイズが異なり互換性はありません。





CPUヒートシンクとファンを別々にお買い求めになった場合は、ヒートシンクとファンを取り付ける前に、サーマルグリスがヒートシンクまたはCPUに塗布されていることを確認してください。



組み立てに支障がない限り、CPUファンとヒートシンクを取り付ける前に、ケースにマザーボードを取り付けてください。


ヒートシンクとファンの取り付け手順

- 4つのブッシュビンがマザーボードの穴の位置と合っていることを確認しながら、ヒートシンクをCPUの上に置きます。
- 対角線上にある2つのブッシュビンを同時に押し下げ、ヒートシンクとファンを正しい場所に固定します。



CPUファンケーブルとCPUファンコネクタができるだけ近づけて、ヒートシンクとファンを配置してください。

- マザーボード上のCPU_FAN コネクタにCPUファン電源ケーブルを接続します。





ハードウェアモニタリングエラーが発生した場合は、CPUファンの接続を再度確認してください。

2.3.3 CPUからヒートシンクとファンを取り外す

手順

- マザーボードのコネクタからCPUファンのケーブルを抜きます。
- 各ブッシュピンを左へ回します。
- 対角線上の2つのブッシュピンを同時に引き抜いて、マザーボードからヒートシンクとファンを外します。



- マザーボードからヒートシンクとファンを慎重に取り外します。


2.4 システムメモリー

2.4.1 概要

本製品には、DDR3 メモリーに対応したメモリースロットが 4 基搭載されています。

DDR3 メモリーは DDR2 メモリーと同様の大きさですが、DDR2 メモリースロットに誤って取り付けることを防ぐため、ノッチの部分は異なります。DDR3 メモリーは電力消費を抑えて性能を向上させます。


次の図は、スロットの場所を示しています。




推奨メモリー構成

メモリー 1 枚:


メモリーを 1 枚取り付ける場合は、スロット A1、B1 をご使用ください。
(シングルチャネルオペレーション)



メモリー 2 枚 (デュアルチャネルオペレーション):



メモリー 4 枚 (デュアルチャネルオペレーション):



2.4.2 メモリー構成

1GB、2GB、4GB unbuffered、non-ECC DDR3メモリーをメモリースロットに取り付けることができます。



- 容量の異なるメモリーを Channel A と Channel B に取り付けることができます。異なる容量のメモリーをデュアルチャンネル構成で取り付けた場合、アクセス領域はメモリー容量の合計値が小さい方のチャンネルに合わせて割り当てられ、容量の大きなメモリーの超過分に関してはシングルチャンネル用に割り当てられます。
- Intel の仕様では、X.M.P. メモリーと DDR3-1600 は各チャンネルにメモリー 1 枚のサポートです。
- Intel CPU の仕様により、1.65V を超過する電圧の必要なメモリーを取り付けると CPU が損傷することがあります。1.65V 未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。
- Intel CPU の仕様により、コア周波数 2.66GHz の CPU がサポートする最大メモリー周波数は DDR3-1333 です。周波数 DDR3-1333 以上のメモリーと 2.66GHz の CPU を組み合わせて使用する際は、BIOS の DRAM O.C. Profile 機能を有効にしてください。詳細はセクション「[3.5.2 Ai Overclock Tuner](#)」をご参照ください。
- 同じ CAS レイテンシを持つメモリーを取り付けてください。またメモリーは同じベンダーからお求めになることをお勧めします。
- メモリーの割り当てに関する制限により、32bit Windows OS では 4 GB 以上のシステムメモリーを取り付けても、OS が実際に使用できるメモリーは約 3 GB またはそれ未満となります。メモリーソースを効果的にご使用いただくため、次のいずれかのメモリー構成をお勧めします。
 - Windows 32bit OS では、3 GB 以下のシステムメモリー構成にする
 - 4 GB 以上のシステムメモリー構成では、64bit Windows OS をインストールする
詳細は Microsoft® のサポートサイトでご確認ください。
<http://support.microsoft.com/kb/929605/ja>
- 本マザーボードは 512 Mb (64MB) 以下のチップで構成されたメモリーをサポートしていません。512 Mbit のメモリーチップを搭載したメモリーモジュールは動作保証致しかねます。(メモリーチップピットの容量は Megabit で表し、8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)



- 初期設定のメモリー動作周波数はメモリーの SPD に左右されます。初期設定では、特定のメモリーはオーバークロックしてもメーカーが公表する値より低い値で動作する場合があります。メーカーが公表する値またはそれ以上の周波数で動作させる場合は、「[3.5 Ai Tweaker メニュー](#)」を参照し手動設定してください。
- メモリーを 4 枚取り付ける場合やメモリーをオーバークロックする場合は、それに対応可能な冷却システムが必要となります。

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1067MHz:CPU(2.66、2.8、2.93GHz)

ベンダー	バージNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
								A* B* C*
CORSAIR	CM3X1024-1066C7	1024MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	7	1.1	• • •
Crucial	CT12864BA1067.8FF	1024MB	SS	MICRON	D9KPT	7(1066-7-7-20)		• • •
Crucial	CT12864BA1067.85FD	1024MB	SS	MICRON	D9JNL	7		• • •
Crucial	CT12872BA1067.9FF	1024MB	SS	MICRON	D9KPT(ECC)	7(1066-9-9-9-25)		• • •
Crucial	CT25664BA1067.16FF	2048MB	DS	MICRON	D9KPT	7(1066-7-7-20)		• • •
Crucial	CT25664BA1067.165FD	2048MB	DS	MICRON	D9JNL	7		• • •
Crucial	CT25672BA1067.18FF	2048MB	DS	MICRON	D9KPT(ECC)	7(1066-7-7-20)		• • •
ELPIDA	EBJ10UE88AW0-AE-E	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	7(1066-7-7-20)		• • •
ELPIDA	EBJ11RD88AFA-AE-E	1024MB	DS	ELPIDA	J5308BAE-AC-E(ECC)	7		• • •
ELPIDA	EBJ11UD88AFA-AG-E	1024MB	DS	ELPIDA	J5308BAE-AC-E	8		• • •
ELPIDA	EBJ21UE88AW0-AA-E	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	7(1066-7-7-20)		• • •
Hynix	HMT11U64AF8BC-G7NO	1024MB	SS	HYNIX	H57Q1G831ZNPFG7C	7		• • •
Hynix	HYMT11U64ZNFB-G7	1024MB	SS	HYNIX	H57Q1G831ZNPFG7	7		• • •
Hynix	HYMT12S5U6AF8BC-G7NO	2048MB	DS	HYNIX	H57Q1G831ZNPFG7C	7		• • •
Hynix	HYMT12S5U6AF8CB-G7NO	2048MB	DS	HYNIX	H57Q1G831ZNPFG7	7		• • •
Hynix	HYMT12S5U6AF8CNF-G7	2048MB	DS	HYNIX	H57Q1G831ZNPFG7	7		• • •
KINGSTON	KVR1066D3N7/1G	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	1066-7-7-20	1.5	• • •
KINGSTON	KVR1066D3N7/2G	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	1066-7-7-20	1.5	• • •
KINGSTON	KVR1066D3N7/4G	4096MB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846B-HCF8	1066-7-7-20	1.5	• • •
MICRON	MT8JTF12864AY-1G1D1	1024MB	SS	MICRON	7VD22	7		• • •
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G1F1	1024MB	SS	MICRON	8ZF22 D9KPV	7(1066-7-7-20)		• • •
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G1F1	1024MB	SS	MICRON	D9KPT	7(1066-7-7-20)		• • •
MICRON	MT9JSF12872AZ-1G1F1	1024MB	SS	MICRON	D9KPT(ECC)	7(1066-9-9-9-25)		• • •
MICRON	MT16JTF25664AY-1G1D1	2048MB	DS	MICRON	7VD22	7		• • •
MICRON	MT16JTF25664AZ-1G1F1	2048MB	DS	MICRON	8ZF22 D9KPV	7(1066-7-7-20)		• • •
MICRON	MT16JTF25664AZ-1G1F1	2048MB	DS	MICRON	D9KPT	7(1066-7-7-20)		• • •
MICRON	MT18JSF25672AZ-1G1F1	2048MB	DS	MICRON	D9KPT(ECC)	7(1066-7-7-20)		• • •
SAMSUNG	M378B5273BH1-CF8	4096MB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846B-HCF8	8(7-7-20)	1.5	• • •
Transcend	TS256MLK64V1U	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-AE-E	7(1066-7-7-20)		• • •
Asint	SLY3128M8-EAE	1024MB	SS	Asint	DDRIII1208-AE	(7-7-20)		• • •
Asint	SLZ3128M8-EAE	2048MB	DS	Asint	DDRIII1208-AE	(7-7-20)		• • •
WINTEC	3DU3191A-10	1024MB	DS	Qimonda	ID5H51-03A1F1C-10F	7		• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1333MHz:CPU(2.66、2.8、2.93GHz)

ベンダー	バージNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
								A* B* C*
A-DATA	AD133301GOU	1024MB	SS	A-DATA	AD30908C8D-15IG	1333-9-9-9-24		• • •
A-DATA	AD133302GOU	2048MB	DS	A-DATA	AD30908C8D-15IG	1333-9-9-9-24		• • •
A-DATA	AD31333E002GOU	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-20(1333-9-9-9-24)	1.65-1.85	• • •
Apacer	78.01GC6.420	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	(1333-9-9-9-24)		• • •
Apacer	78.01GC6.9L0	1024MB	SS	Apacer	AM5D5808AEWSBG	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Apacer	78.01GC6.422	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E(CC)	(1333-9-9-9-24)		• • •
Apacer	78.41GC6.421	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	(1333-9-9-9-24)		• • •
Apacer	78.41GC6.9L1	2048MB	DS	Apacer	AM5D5808AEWSBG	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Apacer	78.41GC8.423	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E(CC)	(1333-9-9-9-24)		• • •
CORSAIR	TR3X3G1333C9(Ver2.1)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	99.924(1333-9-9-24)	1.5	• • •
CORSAIR	CM3X1024-1333C9DHX	1024MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)	1.1	• • •
CORSAIR	BoxP/N:TWTINX2048-1333C9(CM3X1024-1333C9Ver1.1)	2048MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	99.924(1066-7-7-20)	1.70	• • •
CORSAIR	BoxP/N:TWX34G1333C9DHX(CM3X2048-1333C9DHXVer2)	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	99.924(1066-7-7-20)	1.70	• • •
CORSAIR	TR3X6G1333C9(Ver2.1)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	99.924(1333-9-9-24)	1.5	• • •
Crucial	CT12864BA1339.8FF	1024MB	SS	MICRON	D9KPT	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Crucial	CT2864BA1339.85FD	1024MB	SS	MICRON	MT8JF12864AY-1G4D1	(1333-9-9-9-24)		• • •
Crucial	CT12872BA1339.9FF	1024MB	SS	MICRON	D9KPT(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Crucial	CT25664BA1339.16FF	2048MB	DS	MICRON	D9KPT	9(1333-9-9-9-24)		• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1333MHz:CPU (2.66, 2.8, 2.93GHz[続き])

ベンダー	パーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリース ロット サポート(オプ ション)
								A* B* C*
Crucial	CT25672BA1339.18FF	2048MB	DS	MICRON	D9KPT(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Crucial	BL25664BA1336.16SF81	4096MB(Kit of 2)	DS	NA	Heat-Sink Package	6-6-6-20(1333-9-9-9-24)	1.8	• • •
ELPIDA	FB110UE8BAW0-DJ-F	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-F	9(1333-9-9-9-24)		• • •
ELPIDA	EBJ21UE8BAW0-DJ-E	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	9(1333-9-9-9-24)		• • •
G.SKILL	F3-10600CL7D-2GBP1	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1337-7-7-7-18)	1.65	• • •
G.SKILL	F3-10600CL8D-2GBHK	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1337-8-8-8-22)	1.65	• • •
G.SKILL	F3-10666CL7T-6GBPK(XMP)	2048MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-18(1333-7-7-7-18)	1.5-1.6	• • •
G.SKILL	F3-10666CL8D-4GBHK(XMP)	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-21(1333-7-7-7-20)	1.5-1.6	• • •
G.SKILL	F3-10666CL9T-6GBNQ	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1333-9-9-9-24)	1.5	• • •
GEIL	GV34GB1333C7DC	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-24(1333-8-8-8-28)	1.5	• • •
Hynix	HMT112U6BFR8C-H9	1024MB	SS	Hynix	H5TQ1G83BFR	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Hynix	HMT125U6BFR8C-H9	2048MB	DS	Hynix	H5TQ1G83BFR	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Hynix	HMT125U6BFR8H-C9	2048MB	DS	Hynix	H5TQ1G83BFRH9C	9(1333-9-9-9-24)		• • •
KINGMAX	FLFD45F-88E9	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BASE-DJ-E	(1333-9-9-9-24)		• • •
KINGSTON	KVR1333D3N/1G	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	9(1066-8-7-7-20)	1.5	• • •
KINGSTON	KVR1333D3N/2G	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	1333-9-9-9-24	1.5	• • •
KINGSTON	KVR1333D3N/2G	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	9(1066-8-7-7-20)	1.5	• • •
MICRON	MT8JTF12864AY-1G4YES	1024MB	SS	MICRON	Z9HWR	(1333-9-9-9-24)		• • •
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G4F1	1024MB	SS	MICRON	9FF22 D9KPT	(9(1066-8-8-8-20)		• • •
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G4F1	1024MB	SS	MICRON	D9KPT	9(1333-9-9-9-24)		• • •
MICRON	MT9JSF12872AZ-1G4F1	1024MB	SS	MICRON	D9KPT(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
MICRON	MT16JF25664AZ-1G4F1	2048MB	DS	MICRON	D9KPT	9(1333-9-9-9-24)		• • •
MICRON	MT16JF25664AZ-1G4F1	2048MB	DS	MICRON	9FF22 D9KPT	9(1066-8-8-8-20)		• • •
MICRON	MT18JSF25672AZ-1G4F1	2048MB	DS	MICRON	D9KPT(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
OCZ	OCZ3RPX1333SB2ZGM	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1066-6-5-5-20)		• • •
OCZ	OCZ3G1333LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P1333LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1066-7-7-7-16)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P13332GK	1024MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1333-9-9-9-24)		• • •
OCZ	OCZ3P13334GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7(1333-7-7-7-20)	1.8	• • •
OCZ	OCZ3G1333LV6GK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P1333LV6GK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZX1333LV6GK(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	NA	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-16)	1.6	• • •
SAMSUNG	M378B2873DZ1-CH9	1024MB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846D	9(1333-9-9-9-24)		• • •
SAMSUNG	M378B2873EH1-CH9	1024MB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846E	1066-8-7-7-20		• • •
SAMSUNG	M391B2873DZ1-CH9	1024MB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846D(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
SAMSUNG	M378B5673DZ1-CH9	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846D	9(1333-9-9-9-24)		• • •
SAMSUNG	M378B5673EH1-CH9	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846E	1066-8-7-7-20		• • •
SAMSUNG	M391B5673DZ1-CH9	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846D(ECC)	9(1333-9-9-9-24)		• • •
SAMSUNG	M378B5723BH1-CH9	4096MB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846B-HC9	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Super Talent	W1333UX2GB(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8(1333-8-8-8-24)	1.8	• • •
Transcend	TS128MLK64V3U	1024MB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846D	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Transcend	TS256MLK64V3U	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846D	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Asint	SLY3128M8-EDJ	1024MB	SS	Asint	DDRIII1208-DJ	(9-9-9-24)		• • •
Asint	SLY3128M8-EDJE	1024MB	SS	ELPIDA	J1108BASE-DJ-E	1066-8-8-8-20		• • •
Asint	SLZ3128M8-EDJ	2048MB	DS	Asint	DDRIII1208-DJ	(9-9-9-24)		• • •
Asint	SLZ3128M8-EDJE	2048MB	DS	ELPIDA	J1108BASE-DJ-E	1066-8-8-8-20		• • •
ASUS	N/A	1024MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)		• • •
BUFFALO	FSX1333D3G-1G	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1066-7-7-7-20)		• • •
BUFFALO	FSH1333D3G-T3G(XMP)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-8-7-7-20)		• • •
BUFFALO	FSX1333D3G-2G	2048MB	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1066-7-7-7-20)		• • •
Patriot	PDC32G1333LK	1024MB	SS	PATRIOT	Heat-Sink Package	7(1337-7-7-7-20)	1.7	• • •
Patriot	PVT33G1333ELK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
Patriot	PVS34G1333ELK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.5	• • •
Patriot	PVS34G1333LLK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-7-7-7-20)	1.7	• • •
Patriot	PVT36G1333ELK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
Silicon Power	SP001GBLTU133502	1024MB	SS	S-POWER	I0YT3E0	9(1333-9-9-9-24)		• • •
Silicon Power	SP002GBLTU133502	2048MB	DS	S-POWER	I0YT3E0	9(1333-9-9-9-24)		• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1600MHz:CPU (2.66GHz)

ベンダー	バーツNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット ソポート(オプ ション)
								A* B* C*
A-DATA	AD31600E001GMU	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1333-9-9-9-24)	1.65-1.85	• • •
A-DATA	AD31600F002GMU(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1333-9-9-9-24)	1.75-1.85	• • •
CORSAIR	TR3X3G1600C8D(XMP)Ver2.1	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1601-8-8-8-24)	1.65	• • •
CORSAIR	TR3X3G1600C8D	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1600-8-8-8-24)	1.65	• • •
CORSAIR	TR3X3G1600C9(XMP)Ver1.1	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1601-9-9-9-24)	1.65	• • •
CORSAIR	BoxP/NTW3X4G1600C9DHXNV (CM3X2G1600C9DHXNV)Ver4.1	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)	1.80	• • •
CORSAIR	TR3X6G1600C8D(XMP)Ver2.1	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1601-8-8-8-24)	1.65	• • •
CORSAIR	TR3X6G1600C8D	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1600-8-8-8-24)	1.65	• • •
CORSAIR	TR3X6G1600C9(XMP)Ver2.1	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1333-9-9-9-24)	1.65	• • •
Crucial	BL12864BA1608.8SFB(XMP)	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1601-8-8-8-24)	1.8	• • •
G.SKILL	F3-12800CL9D-2GBNQ	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)	1.6	• • •
G.SKILL	F3-12800CL8T-6GBHK(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-21(1333-8-8-8-21)	1.6-1.65	• • •
G.SKILL	F3-12800CL8T-6GBP(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-21(1066-8-8-8-20)	1.6-1.65	• • •
G.SKILL	F3-12800CL9T-6GBNQ	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1601-9-9-9-24)	1.5-1.6	• • •
GEIL	GY34GB1600C8DC	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-28(1600-8-8-8-28)	1.6	• • •
KINGMAX	FLGD45F-B8KG9-NAES	1024MB	SS	KINGMAX	KFB8FNGXF-ANX-12A	9(1600-9-8-9-28)	1.5	• • •
KINGMAX	FLGE85F-B8KG9-NEES	2048MB	DS	KINGMAX	KFB8FNGXF-ANX-12A	9(1600-9-8-9-28)	1.5	• • •
KINGSTON	KHX12800D3LLK3/3GX(XMP)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1600-8-8-8-20	1.65	• • •
KINGSTON	KHX12800D3K2/4G	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-9-24)	1.9	• • •
KINGSTON	KHX12800D3LLK3/6GX(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1066-8-8-8-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P1600EB1G	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-6-6-24(1333-7-7-7-20)	• •	
OCZ	OCZ3G1600LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-10(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P1600LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3P16004GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1333-7-7-7-20)	1.9	• • •
OCZ	OCZ3P1600EB4GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-6(1333-7-7-7-20)	1.8	• • •
OCZ	OCZ3G1600LV6GK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-16)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3X1600LV6GK(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-16)	1.65	• • •
Cell Shock	CS322271	2048MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-14(1066-7-7-7-20)	17-19	• • •
Mushkin	996657	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20		• • •
Mushkin	998659(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1333-9-9-9-24)	15-16	• • •
Patriot	PVT33G1600ELK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
Patriot	PVT34G1600ELK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.8	• • •
Patriot	PVS34G1600LLK(XMP)	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-7-7-7-20)	1.9	• • •
Patriot	PVS34G1600LLKN	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-7-7-7-20)	2.0	• • •
Patriot	PVT36G1600ELK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	• • •
Patriot	PVT36G1600ELK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1600-7-7-7-20)	1.65	• • •
PQI	MFADR401PA0102(XMP)	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G08460	1066-8-8-8-20		• • •

**P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト)
DDR3-1600MHz:CPU (2.8, 2.93GHz)**

ベンダー	バージョンNo.	サイズ	SS/DS	チップブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロットオプション		
								A*	B*	C*
A-DATA	AD31600E001GMU	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1333-9-9-9-24)	1.65-1.85	•	•	•
A-DATA	AD31600F002GMU(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1333-9-9-9-24)	1.75-1.85	•	•	•
CORSAIR	TR3X3G1600C8D(XMP)Ver2.1	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1601-8-8-8-24)	1.65	•	•	•
CORSAIR	TR3X3G1600C8D(XMP)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1600-8-8-8-24)	1.65	•	•	•
CORSAIR	TR3X3G1600C9(XMP)Ver1.1	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1601-9-9-9-24)	1.65	•	•	•
CORSAIR	BoxP/N:TW3X4G1600C9DHXNV(Ver4.1)	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)	1.80	•	•	•
CORSAIR	TR3X6G1600C8D(XMP)Ver2.1	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1601-8-8-8-24)	1.65	•	•	•
CORSAIR	TR3X6G1600C8D	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1600-8-8-8-24)	1.65	•	•	•
CORSAIR	TR3X6G1600C9(XMP)Ver2.1	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1333-9-9-9-24)	1.65	•	•	•
Crucial	BL12864BA1608.8SB(XMP)	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1601-8-8-8-24)	1.8	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL8T-6GBHK(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	(1333-9-9-9-24)	1.6	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL8T-6GBHP(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-21(1333-8-8-8-21)	1.6-1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL8T-6GBPN(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-21(1066-8-8-8-20)	1.6-1.65	•	•	•
G.SKILL	F3-12800CL9T-6GBNQ	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1601-9-9-9-24)	1.5-1.6	•	•	•
GEIL	GV34GB1600C8DC	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-28(1600-8-8-8-28)	1.6	•	•	•
KINGMAX	FLGD45F-B8KG9-NAES	1024MB	SS	KINGMAX	KFB8NGXF-ANX-12A	9(1600-9-8-9-28)	1.5	•	•	•
KINGMAX	FLG85F-B8KG9-NEES	2048MB	DS	KINGMAX	KFB8NGXF-ANX-12A	9(1600-9-8-9-28)	1.5	•	•	•
KINGSTON	KHX12800D3LKK3/3GX(XMP)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1600-8-8-8-20	1.65	•	•	•
KINGSTON	KHX12800D3K3/12GX(XMP)	12288MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1066-9-9-9-24)	•	•	•	•
KINGSTON	KHX12800D3K2/4G	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-9-24)	1.9	•	•	•
KINGSTON	KHX12800D3LKK3/6GX(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	(1066-8-8-8-20)	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3P1600EB1G	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-6-6-24(1333-7-7-7-20)	•	•	•	•
OCZ	OCZ3G1600LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-20)	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3P1600LV3GK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1066-7-7-7-20)	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3P16004GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7(1333-7-7-7-20)	1.9	•	•	•
OCZ	OCZ3P1600EB4GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-6(1333-7-7-7-20)	1.8	•	•	•
OCZ	OCZ3X16004GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20	1.9	•	•	•
OCZ	OCZ3G1600LV6GK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-16)	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3X1600LV6GK(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1600-8-8-8-24)	1.65	•	•	•
OCZ	OCZ3X1600LV6GK(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8(1066-7-7-7-16)	1.65	•	•	•
Supere Talent	WB160UX6GB(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	1333-8-8-8-24	•	•	•	•
Cell Shock	CS322271	2048MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-14(1066-7-7-7-20)	1.7-1.9	•	•	•
Mushkin	996657	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20	•	•	•	•
Mushkin	998659(XMP)	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1333-9-9-9-24)	1.5-1.6	•	•	•
Patriot	PVT3G1600ELK	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	•	•	•
Patriot	PVS34G1600ELK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.8	•	•	•
Patriot	PVS34G1600LLK(XMP)	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-7-7-7-20)	1.9	•	•	•
Patriot	PVS34G1600LLKN	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-7-7-20(1066-7-7-7-20)	2.0	•	•	•
Patriot	PVT3G1600ELK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	1.65	•	•	•
Patriot	PVT3G1600ELK	6144MB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1600-7-7-7-20)	1.65	•	•	•
PQI	MFADR01PA0102(XMP)	2048MB	DS	SAMSUNG	K4B1G08460	1066-8-8-8-20	•	•	•	•

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1625MHz:CPU (2.66GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
						A*	B*	C*
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GN(EPP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GX(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GXN	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1625MHz:CPU (2.8, 2.93GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
						A*	B*	C*
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GN(EPP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GX(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX13000D3LLK2/2GXN	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1800MHz:CPU (2.66GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
						A*	B*	C*
Apacer	78.0AGCD-CDZ(XMP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-24(1800-8-8-24)	1.8	•
CORSAIR	Box P/N:TW3X4G1800C8DF (CM3X2G1800C8D)Ver4.1	4GB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24	1.80	•
KINGSTON	KHX14400D3/1G	1GB	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX14400D3K2/2GN(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX14400D3K3/3GX(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1800-9-9-9-27	1.65	•
OCZ	OCZ3P18002GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	•
OCZ	OCZ3P18004GK	4GB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	•
Transcend	TX1800KLU-2GK(XMP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	•	•
Patriot	PVS32G1800LLKN(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-20(1066-7-7-20)	1.9	•

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1800MHz:CPU (2.8, 2.93GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング (BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
						A*	B*	C*
Apacer	78.0AGCD-CDZ(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-24(1800-8-8-24)	1.8	•
CORSAIR	Box P/N:TW3X4G1800C8DF (CM3X2G1800C8D)Ver4.1	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24	1.80	•
KINGSTON	KHX14400D3/1G	1024MB	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX14400D3K2/2GN(EPP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1.9	•	•
KINGSTON	KHX14400D3K3/3GX(XMP)	3072MB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	1800-9-9-9-27	1.65	•
OCZ	OCZ3P18002GK	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	•
OCZ	OCZ3P18004GK	4096MB(Kit of 2)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	•
Transcend	TX1800KLU-2GK(XMP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	•	•
Patriot	PVS32G1800LLKN(EPP)	2048MB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-20(1066-7-7-20)	1.9	•

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1866MHz:CPU (2.66GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング(BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
								A* B* C*
Apacer	78.0AGCQ.CBZ(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-27(1066-8-8-20)		•
Crucial	BL12864BE2009.8SFBD3(EPP)	1GB	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-28(1333-9-9-24)	2	• • •
G.SKILL	F3-16000CL7T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-8-7-20(1066-8-8-20)	1.65	• • •
G.SKILL	F3-16000CL9T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-8-8-20)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3K2/2GN(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package		2.0	• • •
KINGSTON	KHX16000D3K3/3GX(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-24)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3ULT1K3/6GX(XMP)	6GB(Kit Of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8(1066-8-8-20)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3T1K3/6GX(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1066-8-8-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3FXT20002GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	• • •
OCZ	OCZ3P20002GK(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9	1.9	• • •
OCZ	OCZ3P2000EB2GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-8-8(1066-8-7-7-20)	1.8	• • •
Gingle	9CAASS37AZZ01D1	2BG	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24		• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-1866MHz:CPU (2.8, 2.93GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング(BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
								A* B* C*
CORSAIR	TR3X3G1866C9D(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1866-9-9-24)	1.65	• • •
CORSAIR	TR3X6G1866C9D	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1866-9-9-24)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX14900D3K3/3GX(XMP)	3GB	SS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-24)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3PR1866C9LV3GK	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9(1066-7-7-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3PR1866C9LV6GK	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9(1066-7-7-20)	1.65	• • •
SuperTalent	W1866UX2GB(XMP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1333-9-9-24)		• • •
Patriot	PVS32G1866LLK(XMP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1066-7-7-20)	1.9	• • •
Patriot	PVS32G1866LLK(XMP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8-8-8-24(1866-8-8-24)	1.9	• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-2000MHz:CPU (2.66GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNO.	メモリータイミング(BIOS)	電圧	メモリースロット サポート(オプション)
								A* B* C*
Apacer	78.0AGCQ.CBZ(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-27(1066-8-8-20)		•
Crucial	BL12864BE2009.8SFBD3(EPP)	1GB	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-28(1333-9-9-24)	2	• • •
G.SKILL	F3-16000CL7T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-8-7-20(1066-8-8-20)	1.65	• • •
G.SKILL	F3-16000CL9T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-8-8-20)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3K2/2GN(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package		2.0	• • •
KINGSTON	KHX16000D3K3/3GX(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-24)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3ULT1K3/6GX(XMP)	6GB(Kit Of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8(1066-8-8-20)	1.65	• • •
KINGSTON	KHX16000D3T1K3/6GX(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1066-8-8-20)	1.65	• • •
OCZ	OCZ3FXT20002GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	• • •
OCZ	OCZ3P20002GK(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9	1.9	• • •
OCZ	OCZ3P2000EB2GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-8-8(1066-8-7-7-20)	1.8	• • •
Gingle	9CAASS37AZZ01D1	2BG	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24		• • •

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-2000MHz:CPU (2.8、2.93GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNo.	メモリータイミング(BIOS)	電圧	メモリースロット サポートオプション)		
								A*	B*	C*
Apacer	78.0AGCQ.CBZ(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-27(1066-8-8-8-20)		.	.	.
Crucial	BL12864BE2009.8FB3(EPP)	1GB	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-28(1333-9-9-9-24)	2	.	.	.
G.SKill	F3-1600CL7T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	7-8-7-20(1066-8-8-8-20)	1.65	.	.	.
G.Skill	F3-1600CL9T-6GBPS(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-8-8-8-20)	1.65	.	.	.
KINGSTON	KHX1600D3K2/2G(N/EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package		2.0	.	.	.
KINGSTON	KHX1600D3K3/3GX(XMP)	3GB(Kit of 3)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9(1333-9-9-9-24)	1.65	.	.	.
KINGSTON	KHX1600D3ULTIK3/6GX(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	8(1066-8-8-8-20)	1.65	.	.	.
KINGSTON	KHX1600D3T1K3/6GX(XMP)	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9(1066-8-8-8-20)	1.65	.	.	.
OCZ	OCZ3XT20002GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	8	1.9	.	.	.
OCZ	OCZ3P20002GK(EPP)	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9	1.9	.	.	.
OCZ	OCZ3P2000EB2GK	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-8-8(1066-8-7-7-20)	1.8	.	.	.
Gingle	9CAASS37AZZ01D1	2GB	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24		.	.	.
Patriot	PVS32G2000LLKN	2GB(Kit of 2)	SS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-7-7-7-20)	2	.	.	.

P7P55D-E マザーボードQVL(メモリー推奨ベンダーリスト) DDR3-2133MHz:CPU (2.8、2.93GHz)

ベンダー	パートNo.	サイズ	SS/ DS	チップ ブランド	チップNo.	メモリータイミング(BIOS)	電圧	メモリースロット サポートオプション)		
								A*	B*	C*
G.Skill	F3-17066CL7-6GB-T	6GB(Kit of 3)	DS	N/A	Heat-Sink Package	9-9-9-24(1066-8-7-7-20)	1.65	.	.	.



SS - シングルサイド / DS - ダブルサイド

メモリーサポート:

- A*: 1組のシングルチャネルメモリー構成として1枚のメモリーをスロットA1またはスロットB1に取り付けることが可能。
- B*: 1組のデュアルチャネルメモリー構成として2枚のメモリーをブルーのスロット(A1とB1)に取り付けることが可能。
- C*: 2組のデュアルチャネルメモリー構成として4枚のメモリーをブルーとブラックのスロット両方に取り付けることが可能。



- Hyper DIMMのサポートはASUSのみです。
- Hyper DIMMのサポートは、CPUの物理的性質に左右されます。
- インテルの仕様では、DDR3-1600 メモリーは各チャネルに1枚のサポートとなります。が、ASUSの独自機能として、DDR3-1600 メモリーを各メモリーチャネルに2枚取り付けることが可能です。
- Intel CPUの仕様により、コア周波数 2.66GのCPUがサポートする最大メモリー周波数は DDR3-1333 です。周波数DDR3-1333以上のメモリーと2.66GのCPUを組み合わせて使用する際は、BIOSのDRAM O.C. Profile 機能を有効にしてください。詳細はセクション「3.5.2 Ai Overclock Tuner」をご参照ください。
- 最新のQVLはASUSのWebサイトをご覧ください。(http://www.asus.co.jp)


2.4.3 メモリーを取り付ける



メモリーや、その他のシステムコンポーネントを追加、または取り外す前に、コンピュータの電源プラグを抜いてください。プラグを差し込んだまま作業すると、マザーボードとコンポーネントが損傷する原因となります。


手順

- クリップを外側に押して、メモリースロットのロックを解除します。
- メモリーのノッチがスロットの切れ目に一致するように、メモリーをスロットに合わせます。



メモリーは取り付ける向きがあります。間違った向きでメモリーを無理にスロットに差し込むと、メモリーが損傷する原因となります。


- クリップが所定の場所に戻りメモリーが正しく取り付けられるまで、メモリーをスロットにしっかりと押し込みます。



2.4.4 メモリーを取り外す

手順

- クリップを外側に押してメモリーのロックを解除します。



クリップを押しているとき、指でメモリーを軽く引っぱります。無理な力をかけてメモリーを取り外すとメモリーが損傷する恐れがあります。

- スロットからメモリーを取り外します。

2.5 拡張スロット

拡張カードを取り付ける場合は、このページに書かれている拡張スロットに関する説明をお読みください。



拡張カードの追加や取り外しを行う前は、電源コードを抜いてください。電源コードを接続したまま作業をすると、負傷や、マザーボードコンポーネントの損傷の原因となります。

2.5.1 拡張カードを取り付ける

手順

1. 拡張カードを取り付ける前に、拡張カードに付属するマニュアルを読み、カードに必要なハードウェアの設定を行ってください。
2. コンピュータのケースを開けます(マザーボードをケースに取り付けている場合)。
3. カードを取り付けるスロットのブラケットを取り外します。ネジは後で使用するので、大切に保管してください。
4. カードの端子部分をスロットに合わせ、カードがスロットに完全に固定されるまでしっかりと押します。
5. カードをネジでケースに固定します。
6. ケースを元に戻します。

2.5.2 拡張カードを設定する

拡張カードを取り付けた後、ソフトウェアの設定を行い拡張カードを使用できるようにします。

1. システムの電源をオンにし、必要であれば BIOS の設定を変更します。BIOS の設定に関する詳細は、Chapter 3をご参照ください。
2. IRQ(割り込み要求)番号をカードに合わせます。次ページの表をご参照ください。
3. 拡張カード用のソフトウェアドライバをインストールします。



PCI カードを共有スロットに挿入する際は、ドライバが IRQ の共有をサポートすること、または、カードが IRQ 割り当てを必要としないことを確認してください。IRQ を要求する 2 つの PCI グループが対立し、システムが不安定になりカードが動作しなくなることがあります。詳細は次項の表をご参照ください。

2.5.3 本マザーボード用のIRQ割り当て

標準の割り込み割り当て

IRQ	優先順位	標準機能
0	1	システムタイマー
1	2	キーボードコントローラ
2	-	IRQ#9 にリダイレクト
4	12	通信ポート(COM1)*
5	13	PCI ステアリング用 IRQホルダ*
7	14	不使用
8	3	システムCMOS/リアルタイムクロック
9	4	PCI ステアリング用 IRQホルダ*
10	5	PCI ステアリング用 IRQホルダ*
11	6	PCI ステアリング用 IRQホルダ*
12	7	不使用
13	8	数値データプロセッサ
14	9	プライマリ IDE チャンネル

* 上記のIRQは PCI デバイスで使用されています。

本マザーボード用のIRQ割り当て

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIEx16_1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIEx16_2	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCIE1_1		共有	-	-	-	-	-	-
PCIE1_2	-		共有	-	-	-	-	-
PCIE1_3	-	-	-	共有	-	-	-	-
PCI_1	共有	-	-	-	-	-	-	-
PCI_2	-	共有	-	-	-	-	-	-
LAN_1	-	-		共有	-	-	-	-
USB 2.0コントローラ1	-	-	-	-	-	-	-	共有
USB 2.0コントローラ2	共有	-	-	-	-	-	-	-
USB 3.0コントローラ	共有							
SATAコントローラ	-	-	共有	-	-	-	-	-
SATA 6Gコントローラ (IO Level UP 無効、またはUSB 3.0にセット)				共有				
SATA 6G コントローラ (IO Levelup をSATA6Gにセット)					共有			
JMicron ATA コントローラ				共有				
1394コントローラ	-	-		共有	-	-	-	-
HD オーディオ	-	-	-	-	-	-	共有	-

2.5.4 PCI スロット


LAN カード、SCSI カード、USB カード等の PCI 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は次の写真を参考にしてください。

2.5.5 PCI Express x1スロット

PCI Express x1 ネットワークカード、SCSI カード等の PCI Express 規格準拠のカードをサポートしています。スロットの位置は次の写真を参考にしてください。

2.5.6 PCI Express 2.0 x16 スロット

PCI Express 規格準拠の PCI Express 2.0 x16 ビデオカードをサポートしています。スロットの位置は次の写真を参考にしてください。



VGA構成	PCI Express 動作モード	
	PCIe x16_1	PCIe x16_2
シングルVGA/PCIe カード	x16 (VGAカード 1枚に推奨)	x4 (PCIe カード)
デュアルVGA/PCIe カード	x16	x4




- パフォーマンスの観点からシングルVGAモードでは、PCI Express x16 ビデオカードを PCIe 2.0 x16_1 スロット(ブルー)に取り付けることを推奨します。
- CrossFireX™ モードでは、十分な電源装置をご用意ください。
(詳細:ページ 2-49 参照)
- 複数のビデオカードを使用する場合は、熱管理の観点からケースファンをマザーボードコネクタ CHA_FAN1/2 に接続してください。(詳細:ページ 2-37 参照)

2.6 オンボードスイッチ

ペアシステムまたはオープンケースシステムでの作業中に、パフォーマンスを微調整することができます。このスイッチはシステムパフォーマンスを頻繁に変更するオーバークロックユーザー、ゲーマーに理想的なソリューションです。

1. MemOK! スイッチ

本マザーボードと互換性のないメモリーを取り付けると、システムが起動せず、このスイッチの隣にあるDRAM_LEDが点灯します。DRAM_LEDが点滅するまでこのスイッチを押し続けると、互換性が調整され、起動する確率が上がります。



P7P55D-E MemOK! switch




- DRAM_LEDの正確な位置は、セクション「**2.9 オンボードLED**」でご確認ください。
- DRAM_LEDはメモリーが正しく取り付けられていない場合にも点灯します。MemOK! 機能を利用する前にシステムの電源をOFFにし、メモリーを正しく取り付けてください。
- MemOK! スイッチはWindows™ OS 環境では機能しません。
- 調整作業中は、システムはフェイルセーフメモリー設定をロードしテストを実行します。1つのフェイルセーフ設定のテストには約30秒かかります。テストに失敗した場合、システムは再起動し次のフェイルセーフ設定のテストを実行します。DRAM_LEDの点滅が速くなつた場合は、異なるテストが実行されていることを示します。
- メモリー調整を行うため、各タイミング設定のテスト実行時にシステムは自動的に再起動します。なお、調整作業が終了しても取り付けたメモリーで起動しない場合は、DRAM_LEDが点灯し続けます。その場合はメモリー推奨リストに記載のメモリーをご使用ください。メモリー推奨リストは本書または弊社サイト (<http://www.asus.co.jp>) でご確認ください。
- 調整作業中にコンピュータの電源をOFFにする、またはメモリー交換などした場合、システム再起動後にメモリー調整作業を続行します。調整作業を終了するには、コンピュータの電源をOFFにし、電源コードを5秒から10秒取り外してください。
- BIOSでのオーバークロック設定によりシステムが起動しない場合は、MemOK! スイッチを押してシステムを起動しBIOSの初期設定値をロードしてください。POSTでBIOSが初期設定値に復元されたことが表示されます。
- MemOK! 機能をご利用の際は、事前にBIOSを最新バージョンに更新することをお勧めします。最新BIOSは弊社サイトにて公開しております。<http://www.asus.co.jp>

2. IO Level UP

IO Level UPスイッチで、バックパネルのUSB3.0ポート、またはオンボードSATA 6Gb/sポートの性能を高めることができます。2個の色の異なるLEDは、スピードモードの違いを表示します。

IO Level UPスイッチを押し、システムを再起動すると、グリーン（USB3.0）のLEDが点灯します。PCIe16_1スロット（ブルー）がx8モードに切り替わり、バックパネルの2個のブルーのUSB3.0ポートがPCIe Gen.2モード(500MB/s)に切り替わります。

グリーン(USB3.0)LEDが点灯したら、IO Level UPスイッチを押し、システムを再起動します。ブルー(SATA6G) LEDが点灯したら、PCIe16_1スロット（ブルー）スイッチをx8モードに切り替わり、2個のグレーオンボードSATA 6Gb/sポートがPCIe Gen.2モード(500MB/s)に切り替わります。



P7P55D-E IO_LEVELUP switch




- またBIOS設定で、USB3.0ポートまたはSATA 6Gb/sポートのスピードを切り替えることも可能です。
- スピードの変更をするには、POST時にIO Level UPスイッチを押し、システムを再起動させます。
- OS環境でスピードの変更をする場合は、IO Level UPスイッチを押した後、手動でシステムの再起動をする必要があります。

2.7 ジャンパ

1. Clear RTC RAM (3ピン CLRTC)

ジャンパは、CMOSのリアルタイムクロック(RTC) RAMをクリアするものです。CMOS RTC RAMのデータを消去することにより、日、時、およびシステム設定パラメータをクリアできます。システムパスワードなどのシステム情報を含むCMOS RAMデータの維持は、マザーボード上のボタン電池により行われています。



RTC RAM をクリアする手順

1. コンピュータの電源をOFFにし電源コードをコンセントから抜きます。
2. ジャンパキャップをピン1-2(初期設定)からピン2-3に移動させます。5~10秒間そのままにして、再びピン1-2にキャップを戻します。
3. 電源コードを差しみ、コンピュータの電源をONにします。
4. 起動プロセスの間キーを押し、BIOS設定に入ったらデータを再入力します。




RTC RAM をクリアする場合を除き、CLRTCジャンパのキャップは取り外さないでください。システムの起動エラーの原因となります。



- 上記の手順を踏んでもRTC RAMがクリアできない場合は、マザーボードのボタン電池を取り外し、ジャンパの設定を行ってください。なお、クリアが終了した後は、電池を元に戻してください。
- オーバークロックによりシステムがハンゲアップした場合は、C.P.R. (CPU Parameter Recall) 機能をご利用いただけます。システムを停止して再起動すると、BIOSは自動的にパラメータ設定を初期設定値にリセットします。
- チップセットの動作上、C.P.R. 機能を有効にするにはAC電源はOFFの状態にする必要があります。システムを再起動する前に、電源を一度OFFにしてからONにするか、電源コードを抜いてから再度接続してください。

2. DRAMオーバーボルテージ設定スイッチ(3ピン OV_DRAM)

BIOSのDRAMオーバーボルテージ設定の有効/無効を設定するためのものです。スイッチの設定変更の際は事前に本項の記載をご参照ください。



P7P55D-E DRAM overvoltage setting


OV_DRAM	
ピン 1-2 (OV無効)	最大 2.5V
ピン 2-3 (初期設定)	最大 2.0V



- 電圧を高く設定するために設定を変更する前に、まずBIOS の項目でDRAMのパフォーマンスを調節してください。BIOS電圧設定を最大にした場合でも、システムの機能が良好であることを確認してからスイッチの設定を変更してください。
- 高い電圧に設定した場合、システムの安定を考慮した冷却システム(水冷クーラー等)を構築してください。

2.8 コネクタ

2.8.1 バックパネルコネクタ




バックパネルコネクタ

1. PS/2 マウスポート (グリーン)	7. 光学S/PDIF 出力ポート
2. USB 2.0 ポート 1と2	8. 外部SATA ポート
3. USB 2.0 ポート 3と4	9. IEEE 1394a ポート
4. USB 2.0 ポート 5と6	10. USB 3.0 ポート 1と2
5. LAN (RJ-45) ポート*	11. オーディオ I/O ポート**
6. PS/2 キーボードポート (パープル)	

「*」、「**」: LANポートとオーディオポートの定義は次項の表をご参照ください。

*LAN ポート LED

Activity Link LED		スピードLED	
状態	説明	状態	説明
オフ	リンクなし	オフ	10 Mbps
オレンジ	リンク確立	オレンジ	100 Mbps
点滅	データ送受信中	グリーン	1 Gbps




** オーディオ構成表

ポート	ヘッドセット 2チャンネル	4チャンネル	6チャンネル	8チャンネル
ライトブルー	ライン入力	ライン入力	ライン入力	ライン入力
ライム	ライン出力	フロント スピーカー出力	フロント スピーカー出力	フロントスピーカー 出力
ピンク	マイク入力	マイク入力	マイク入力	マイク入力
オレンジ	-	-	センター/ サブウーファ	センター/ サブウーファ
ブラック	-	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力	リアスピーカー出力
グレー	-	-	-	サイドスピーカー 出力

2.8.2 オーディオ I/O 接続


オーディオ I/O ポート




ヘッドホンとマイクを接続




ステレオスピーカーに接続




2.1チャンネルスピーカーに接続




4.1チャンネルスピーカーに接続



5.1チャンネルスピーカーに接続




7.1チャンネルスピーカーに接続



2.8.3 内部コネクタ

1. IDE connector (40-1 pin PRI_EIDE)

Ultra DMA 133/100/66ケーブル用です。各Ultra DMA 133/100/66ケーブルにはブルー、グレー、ブラックの3つのコネクタがあります。マザーボードのIDEコネクタにはブルーを接続し、下からいずれかのモードを選択してください。



ドライブジャンパ設定	デバイスのモード	ケーブルコネクタ
デバイス1台	Cable-Select/ マスター	-
デバイス2台	Cable-Select	マスター ブラック
		スレーブ グレー
	マスター	マスター ブラックまたは
	スレーブ	グレー



- 該当箇所がふさがれているUltra DMAケーブルに対応するためPin 20は取り外されています。誤った方向でIDEケーブル接続を防ぐ措置です。
- Ultra DMA 133/100/66 IDEデバイスの場合は、80 conductor IDEケーブルを使用します。




あるデバイスジャンパを「Cable-Select」に設定した場合は、他のデバイスジャンパも全て同じ設定にしてください。

2. Intel® P55 Serial ATAコネクタ(7ピン SATA 1-6)

これらコネクタは Serial ATA ケーブルを使用し、Serial ATA ハードディスクドライブと光学ディスクドライブを接続します。

Serial ATA HDDを取り付けた場合は、Intel® Matrix Storage Technology 対応のオンボード Intel® P55チップセットを使用して、RAID 0、1、5、10を構築することができます。




P7P55D-E SATA connectors



- これらコネクタは初期設定で [Standard IDE mode] に設定されています。このモード設定でSerial ATA 起動用、またはデータ用のハードディスクドライブを接続できます。これらのコネクタで Serial ATA RAID セットを構築する場合は、BIOS の「Configure SATA as」の項目を [RAID] に設定してください。詳細はセクション「3.4.2 記憶装置の設定」をご参照ください。
- RAIDを構築する際には、セクション「4.4 RAID」、またはマザーボードのサポート DVDに収録されているマニュアルをご参照ください。
- Serial ATA HDDを使用する場合はWindows® XP Service Pack2以降のOSをインストールする必要があります。Windows® XP Service Pack2以降のOSをご利用の場合は Serial ATA RAIDの利用が可能です。
- ホットプラグ機能とNCQを使用する場合は、BIOSの「Configure SATA as」の項目を [AHCI] に設定してください。詳細はセクション「3.4.2 記憶装置の設定」をご参照ください。


3. JMicron® JMB363 Serial ATA コネクタ(7ピン SATA_E1 [ブラック])

Serial ATAケーブルを使用して外部Serial ATA/ハードディスクドライブと光学ドライブを接続します。ATA signal cable。



4. Marvell® Serial ATA 6.0 Gb/s コネクタ(ピン SATA_6G_1/2 [グレー])


Serial ATA 6.0 Gb/s 信号ケーブルでSerial ATA 6.0 Gb/s ハードディスクドライブを接続します。



- これらコネクタは初期設定で [Standard IDE mode] に設定されています。このモード設定でSerial ATA起動用、またはデータ用のハードディスクドライブを接続できます。
- Serial ATAをご利用の場合は、Windows® XP Service Pack 2以降を適用済みのWindows OSをインストールしてください。
- ホットプラグとNCQを使用する場合、BIOSの「**Marvell Controller**」の項目を [AHCI Mode]にしてください。詳細はセクション「**3.6.3 オンボードデバイス設定構成**」をご参照ください。

5. USBコネクタ(10-1ピン USB910; USB1112; USB1314)

USB 2.0ポート用のコネクタです。USBケーブルをこれらのコネクタに接続します。このコネクタは最大480 Mbpsの接続速度を持つUSB 2.0規格に準拠しています。



1394ケーブルをUSBコネクタに接続しないでください。マザーボード故障の原因となります。




ご使用のケースがフロントパネルUSBポートをサポートしている場合、まずフロントパネルUSBケーブルをこのコネクタに接続します。USBケーブルをASUS Qコネクタ(USB、ブルー)に接続し、Qコネクタ(USB)をオンボードUSBコネクタに取り付けると接続が短時間で行えます。



USBモジュールは別売りとなっております。


6. 光学ドライブオーディオコネクタ(4ピン CD)

CD-ROM、TVチューナー、MPEGカード等のサウンドソースからステレオオーディオ入力を受信します。



7. IEEE 1394a ポートコネクタ (10-1 ピン IE1394_2)

IEEE 1394a ポート用です。IEEE 1394a ケーブルをこのコネクタに接続します。




USBケーブルを IEEE 1394a コネクタに接続しないでください。マザーボードが損傷する原因となります。



IEEE 1394a モジュールは別売りとなっております。

8. Serial ポートコネクタ (10-1 ピン COM1)


Serial (COM) ポート用です。



COMモジュールは別売りとなっております。

**9. CPUファンコネクタ、ケースファンコネクタ、電源ファンコネクタ
(4ピン CPU_FAN; 4ピン CHA_FAN1; 3ピン CHA_FAN2; 3ピン PWR_FAN)**

各ファンコネクタは+12Vで、350 mA~1000 mA(最大12W)またはトータルで1 A~4 A(最大48W)の冷却ファンをサポートします。ファンケーブルをマザーボードのファンコネクタに接続し、各ケーブルの黒いワイヤがコネクタのアースピンに接続されていることを確認します。




ケース内に十分な空気の流れがないと、マザーボードコンポーネントが損傷する恐れがあります。組み立ての際にはシステムの冷却ファン(吸/排気ファン)を必ず搭載してください。また、吸/排気ファンの電源をマザーボードから取得することで、エアフローをマザーボード側で効果的にコントロールすることができます。また、これはジャンパピンではありません。ファンコネクタにジャンパキャップを取り付けないでください。



- CPU_FAN, CHA_FAN 1-2コネクタのみが ASUS FAN Xpert 機能に対応しています。
- ビデオカードを2枚以上取り付ける場合は、システムの温度上昇を防ぐため、リアケースファンケーブルをマザーボード側の CHA_FAN1 または CHA_FAN2 と表示のあるコネクタに接続することをお勧めします。

10. デジタルオーディオコネクタ (4-1 ピン SPDIF_OUT)

S/PDIFポート追加用のコネクタです。S/PDIF出力モジュールを接続します。S/PDIF Out モジュールケーブルをこのコネクタに接続し、ケースの後方にあるスロットにモジュールを設置します。




P7P55D-E Digital audio connector



S/PDIFモジュールは別売りとなっております。

11. フロントパネルオーディオコネクタ (10-1 ピン AAFP)

ケースのフロントパネルオーディオI/Oモジュール用コネクタで、HDオーディオ及びAC'97オーディオをサポートしています。オーディオ I/Oモジュールケーブルの一方をこのコネクタに接続します。




P7P55D-E Analog front panel connector



- HDオーディオ機能を最大限に活用するため、HD フロントパネルオーディオモジュールを接続することをお勧めします。
- HDフロントパネルオーディオモジュールを接続するには、BIOSで「Front Panel Type」の項目を [HD Audio] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュールを接続するには、この項目を [AC97] に設定します。AC'97フロントパネルオーディオモジュールを接続するには、この項目を [AC97] に設定します。初期設定は [HD Audio] になっています。

12. ATX 電源コネクタ (24-ピン EATXPWR; 8-ピン EATX12V)


ATX 電源プラグ用のコネクタです。電源プラグは正しい向きでのみ、取り付けられるように設計されています。正しい向きでしっかりと挿し込んでください。



- システムの快適なご利用のために、最低 350W ATX 12 V 仕様 2.0 (またはそれ以降) 対応電源ユニットを使用することをお勧めします。
- 8 ピン EATX12 V 電源プラグを必ず接続してください。システムが起動しなくなります。
- 大量に電力を消費するデバイスを使用する場合は、高出力の電源ユニットの使用をお勧めします。電源ユニットの能力が不十分だと、システムが不安定になる、またはシステムが起動できなくなる等の問題が発生する場合があります。
- システムに最低限必要な電源が分からない場合は、<http://support.asus.com/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp> の「電源用ワット数計算機」をご参照ください。
- 2 枚以上のハイエンド PCI Express x16 カードを使用する場合は、システム安定のため、1000W 以上の電源ユニットをご利用ください。

13. システムパネルコネクタ(20-8ピンパネル)

このコネクタはケースに付属する各機能に対応しています。



- システム電源LED(2ピン PLED)**

システム電源LED用です。ケース電源LEDケーブルを接続してください。システムの電源LEDはシステムの電源をオンにすると点灯し、システムがスリープモードに入ると点滅します。

- HDDアクティビティLED(2ピン IDE_LED)**

HDDActivity LED用です。HDDActivity LEDケーブルを接続してください。IDE LEDは、HDD内データの読み書きが行われている時に点灯、または点滅します。

- ビープ(ビープ)スピーカー(4ピン SPEAKER)**

ケース取り付けのビープスピーカー用です。スピーカーはその鳴り方でシステムの不具合を報告し、警告を発します。

- ATX電源ボタン/ソフトオフボタン(2ピン PWRSTW)**

システムの電源ボタン用です。電源ボタンを押すとシステムの電源がオンになります。またBIOSの設定によってはシステムをスリープモードまたはソフトオフモードにすることができます。システムがオンになっているときに電源スイッチを押すと、システムの電源はオフになります。

- リセットボタン(2ピン RESET)**

ケースに付属のリセットボタン用です。システムの電源をオフにせずにシステムを再起動します。

2.8.4. ASUS Q-コネクタ (システムパネル)


ASUS Q-Connector でケースフロントパネルケーブルの取り付け/取り外しが以下の手順で簡単に行えます。下は取り付け方法です。

1. フロントパネルケーブルを
ASUS Q-Connector に接続します。


向きはQ-Connector 上にある表示を参考にし、
フロントパネルケーブルの表示と一致するよう
に接続してください。




ケーブル先端コネクタ部分の表記は、ケ
ースの製造元により異なります。



2. ASUS Q-Connector をシステムパネルコネクタに取り付けます。マザーボードの表示と一
致するように取り付けてください。




3. フロントパネル機能が有効になりました。
右は Q-connector を取り付けた写真です。



2.9 オンボードLED

1. POST State LED

POST State LEDはシステム起動中に、キーコンポーネント(CPU、DRAM、ビデオカード、HDD)を順番にチェックします。エラーが見つかると、エラーが見つかったデバイスのLEDが点灯し、問題が解決するまで点灯し続けます。数秒でエラーを検出する便利な機能です。




P7P55D-E CPU/ DRAM/
BOOT_DEVICE/ VGA LED



POST State LEDはBIOSで無効にすることができます。詳細はセクション「3.8.2 起動設定」をご参照ください。

2. スタンバイ電源LED

スタンバイ電源LEDは、システムがON、スリープモード、またはソフトオフモードの際、点灯します。マザーボードのコンポーネントの接続、取り外しの前にシステムをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いていることを確認してください。下の図はオンボードLEDの位置を示しています。



2.10 初めて起動する

1. すべての接続が終了したら、システムケースのカバーを元に戻してください。
2. すべてのスイッチをオフにしてください。
3. 電源コードをケース背面の電源コネクタに接続します。
4. 電源コードをコンセントに接続します。
5. 以下の順番でデバイスの電源をオンにします。
 - a. モニター
 - b. 外部デバイス類(ディジーチェインの最後のデバイスから)
 - c. システム電源
6. システムの電源をオンにすると、システム前面パネルケースのシステム電源LEDが点灯します。ATX電源装置を搭載したシステムの場合、ATX電源ボタンを押すとシステムLEDが点灯します。モニターが「グリーン」規格に準拠している場合や、電源スタンバイ機能を搭載している場合、システムの電源をオンにすると、モニターのLEDが点灯もしくはオレンジからグリーンに切り替わります。

次にシステムは、起動時の自己診断テスト(POST)を実行します。テストを実行している間、BIOSがビープ音を出すか、スクリーンにメッセージが表示されます。電源をオンにしてから30秒以内に何も表示されない場合は、電源オンテストの失敗です。ジャンパ設定と接続を確認してください。問題が解決されない場合は、販売店にお問い合わせください。

BIOS ビープ	説明
短いビープ1回	VGA 検出 BIOS の「Quick Boot」設定が [Disabled] の時キーボード未検出
長いビープ1回+短いビープ2回、数秒後同じパターンで繰り返し	メモリー未検出時
長いビープ1回+短いビープ3回	VGA 未検出時
長いビープ1回+短いビープ4回	ハードウェアモニタリング エラー

7. 電源をオンにした直後に、<Delete>キーを押すとBIOS設定に入ります。Chapter 3 の指示に従ってください。

2.11 コンピュータをオフにする

システムがオンになっている間、電源スイッチを押してから4秒以内に離すとシステムはBIOS設定によりスリープモードまたはソフトオフモードになります。電源スイッチを4秒以上押すと、BIOS設定には関わらず、システムはソフトオフモードになります。
(詳細: Chapter 3 「3.7 電源メニュー」参照)

Chapter 2

Chapter 3

3.1 BIOSとは

BIOS (Basic Input and Output System) はマザーボード CMOS 内にあり、BIOS には記憶装置の構成やオーバークロック設定、電源管理、起動デバイス等、システム起動に必要なシステムのハードウェア設定が保存されています。通常、BIOS の初期設定値はほとんどの環境で、最適なパフォーマンスを実現できるように設定されています。以下の状況以外では、初期設定値のままで使用することをお勧めします。

- ・ システム起動中にエラーメッセージが表示され、BIOS Setup を起動するように指示があった場合
- ・ BIOS 設定を必要とするコンポーネントを取り付けた場合



不適切な BIOS 設定を行うと、システムが起動しない、または不安定になるといった症状が出ることがあります。BIOS 設定を変更する際は、専門知識を持った技術者等のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

3.2 BIOSを更新する

ASUS の Web サイトでは、システムの安定性や互換性、パフォーマンスを向上させるため、最新バージョンの BIOS を公開しておりますが、BIOS 更新には常にリスクが伴います。現在ご使用の BIOS バージョンで問題がない場合は、**更新の必要はありません**。不適切な BIOS 更新はシステム起動エラーの原因となります。BIOS 更新が必要な場合のみ、以下の手順に従い慎重に更新作業を行ってください。



本マザーボード用の最新バージョンの BIOS ファイルは、ASUS Web サイトからダウンロード可能です。（<http://www.asus.co.jp>）

次の各ユーティリティで本マザーボードの BIOS 更新が可能です。

1. **ASUS Update:** Windows® 環境で BIOS を更新
2. **ASUS EZ Flash 2:** USB フラッシュメモリーを使用して BIOS を更新
3. **ASUS BIOS Updater:** サポート DVD と USB フラッシュメモリーを使用し、DOS 環境で BIOS を更新し、保存します。
4. **ASUS CrashFree BIOS 3:** BIOS ファイルの破損/エラー発生時に、マザーボードサポート DVD または BIOS を保存した USB フラッシュメモリーを使用して BIOS を更新

各ユーティリティの詳細については、本項以降の説明をご参照ください。



いつでも BIOS を復旧できるよう、オリジナルのマザーボード BIOS ファイルを USB フラッシュメモリーにコピーしておいてください。BIOS のコピーには ASUS Update をご使用ください。

3.2.1 ASUS Update

ASUS Update は、Windows® 環境でマザーボードのBIOSの管理、保存、更新が可能です。以下のような機能が特長です。

- ・ 現在使用中のBIOSファイルを保存
- ・ 最新バージョンのBIOSファイルをダウンロード(インターネット使用)
- ・ 更新したBIOSファイルからBIOSを更新
- ・ インターネットから直接BIOSを更新
- ・ BIOSのバージョン情報を参照

本ユーティリティはマザーボードに同梱のサポートDVDに収録されています。



ASUS Update を使用するには、インターネットアクセスが必要です。

ASUS Update をインストールする

手順

1. サポートDVDを光学ドライブにセットします。
2. メインメニューから Utilities タブをクリックし、「Install ASUS Update VX.XX.XX」をクリックします。
3. ASUS Update がシステムにコピーされます。




本ユーティリティでBIOS更新を行う場合は、Windows® アプリケーションを全てから行ってください。

インターネットからBIOSを更新する

手順

1. Windows® デスクトップから、「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「ASUSUpdate」→「ASUSUpdate」の順にクリックします。続いてASUS Update のメイン画面が表示されます。
2. ドロップダウンメニューから、「Update BIOS from the internet」を選択し、「Next」をクリックします。



3. 最寄りのASUS FTPサイトを選択するか、「Auto Select」をクリックし、「Next」をクリックします。



4. ダウンロードするBIOSバージョンを選択し、「Next」をクリックします。



5. 画面の指示に従って、更新プロセスを完了します。




ASUS Update ユーティリティをインターネットから最新版に更新することができます。すべての機能を利用できるよう、常に最新版をご使用ください。

BIOSファイルからBIOSを更新する

手順

1. Windows®デスクトップから、「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「ASUSUpdate」→「ASUSUpdate」の順にクリックします。続いてASUS Update のメイン画面が表示されます。
2. ドロップダウンメニューから
「Update BIOS from a file」を選択し、「Next」をクリックします。
3. OpenダイアログからBIOSファイルを探し、「Open」をクリックします。
4. 画面の指示に従い、更新プロセスを完了します。



BIOS更新後はシステムの互換性/安定性的観点から、必ずBIOSの初期設定値をロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Setup Defaults」を選択します。詳細は本マニュアル「3.10 終了メニュー」をご参照ください。

3.2.2 ASUS EZ Flash 2


ASUS EZ Flash 2 は起動ディスクやOS ベースのユーティリティを用意することなく、BIOS更新を行います。EZ Flash 2 はBIOSチップに内蔵されていますので、POSTの段階で <Alt + F2> キーを押すだけで起動することができます。



このユーティリティでBIOS更新を行う前に、ASUSのWeb サイト (<http://www.asus.co.jp>) から最新バージョンのBIOSをダウンロードしてください。

Flash 2 を使用してBIOSを更新する

- 最新バージョンのBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリをシステムにセットし、以下のいずれかの方法でEZ Flash 2 を起動します。
 - POST中に <Alt> + <F2> を押し、次のような画面を表示させます。
 - BIOSセットアッププログラムで、Toolsメニューに進み EZ Flash2 を選択して <Enter> を押します。



- <Tab> を押してドライブを切り替え、BIOSファイルを保存したドライブを指定します。BIOSファイルが検出されると EZ Flash 2 はBIOSを更新します。更新が終了するとシステムは自動的に再起動します。



- FAT 32/16 フォーマットのUSBフラッシュメモリでシングルパーティションのみをサポートします。
- BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム起動エラーの原因となります。



BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、必ずBIOSの初期設定値をロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Setup Defaults」を選択します。詳細は本マニュアル「3.10 終了メニュー」をご参照ください。

3.2.3 ASUS BIOS Updater

ASUS BIOS Updater は、DOS環境でBIOSファイルを更新するツールです。また、使用中のBIOSファイルのコピーも可能ですので、BIOS更新中にBIOSが作動しなくなったときやBIOSファイルが破損したとき用のバックアップファイルとしても利用可能です。




本マニュアルに記載のBIOS画面は参考用です。実際のものとは異なる場合があります。ご了承ください。

BIOS更新の前に

1. マザーボードサポートDVDとFAT32/16 フォーマットでシングルパーティションのUSBフラッシュドライブを手元に準備します。
 2. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater をASUSのWeb サイトからダウンロードし、USBフラッシュドライブに保存します。(http://www.asus.co.jp)
- 
- DOS環境ではNTFSはサポートしません。BIOSファイルとBIOS Updater を NTFSフォーマットのハードディスクドライブまたはUSBフラッシュドライブに保存しないでください。
 - 容量が足りないため、BIOSファイルをフロッピーディスクに保存しないでください。
3. コンピュータをOFFにし、全てのSATAハードディスクドライブを取り外します。(この作業は必須ではありませんが手順簡略化のため推奨します)。

DOS環境でシステムを起動する

1. 最新のBIOSファイルとBIOS Updater を保存したUSBフラッシュドライブをUSBポートに接続します。



3. **Make Disk** メニューが表示されたら、項目の番号を押し「FreeDOS command prompt」の項目を選択します。
4. FreeDOSプロンプトで「d:」と入力し、<Enter> を押してドライブをDrive C(光学ドライブ)からDrive D(USBフラッシュドライブ)に切り替えます。



使用中のBIOSファイルをバックアップする

手順



USBフラッシュドライブに書き込み保護がされていないこと、十分な空き容量があることをご確認ください。


- FreeDOSプロンプトで、「`bupdater /o[filename]`」入力し、<Enter>を押します。

```
D:\>bupdater /oOLDBIOS1.rom
```

ファイル名 拡張子

[filename] はファイル名で、自由に決めることができます。ファイル名は 8 文字以下の英数字で、拡張子は 3 文字以下の英数字で入力します。

- BIOS Updater のバックアップ画面が表示され、バックアップ作業の進行状況が表示されます。BIOSのバックアップが完了したら、任意キーを押してDOSプロンプトに戻ります。




BIOSファイルを更新する

手順

- FreeDOSプロンプトで、「bupdater /pc /g」と入力し、<Enter>を押します。

```
D:\>bupdater /pc /g
```

- 次のようなBIOS Updater画面が表示されます。



- <Tab>キーで画面を切り替え、<Up/Down/Home/End>キーでBIOSファイルを選択したら、<Enter>を押します。BIOS Updaterは選択したBIOSファイルをチェックし、次のような確認画面が表示されます。



- BIOS更新を実行するには「Yes」を選択し<Enter>を押します。BIOS更新が完了したら<ESC>を押してBIOS Updaterを閉じます。続いてコンピュータを再起動します。



BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム起動エラーの原因となります。



- BIOS Updater バージョン1.04以降では、BIOS更新が終了すると、DOS環境は自動的に閉じます。
- システムの互換性/安定性の観点から、BIOS更新後は必ずBIOSの初期設定値をロードしてください。ロードはBIOSメニューの「Exit」の「Load Setup Defaults」の項目で実行します。詳細はマザーボードユーザーマニュアルのBIOSに関連する記載をご参照ください。
- SATA/ハードディスクドライブを取り外した場合は、BIOSファイル更新後に全てのSATA/ハードディスクドライブを接続してください。

3.2.4 ASUS CrashFree BIOS 3

本ユーティリティはBIOS自動復旧ツールで、BIOSファイルが破損した場合やエラーが発生した場合でも、更新作業中にBIOSを復旧することができます。更新したBIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリまたはマザーボードサポートDVDを使用して、破損したBIOSを更新できます。



マザーボードサポートDVDに収録のBIOSファイルは最新バージョンではない場合があります。新しいBIOSファイルを使用する場合は、弊社のWebサイトからファイルをダウンロードし、USBフラッシュメモリにコピーしてください。(http://www.asus.co.jp)

BIOSを復旧する

手順

1. システムをONにします。
2. BIOSファイルを保存したUSBフラッシュメモリ、またはサポートDVDをシステムにセットします。
3. BIOSファイルを保存したデバイスの検出が始まります。検出されると、BIOSファイルを読み込み、破損したBIOSファイルを更新します。
4. 更新が終了したら、システムをOFFにし、システムをONにします。
5. BIOS更新後はシステムの互換性/安定性の観点から、<F2>を押して必ずBIOSの初期設定値をロードしてください。



BIOS更新中にシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム起動エラーの原因となります。

3.3 BIOS Setup プログラム

BIOS Setup プログラムは、BIOS項目を更新しパラメーターを設定します。BIOS画面とナビゲーションキー、オンラインヘルプがBIOS Setupプログラムの使い方をガイドします。

起動時にBIOS Setupに入る

手順：

- POST時に「Delete」を押します。「Delete」を押さないと、POSTは通常通りの動作を行います。

POSTの後でBIOS Setupに入る

手順：

- 「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押します。
- システムケースのリセットボタンを押します。
- 電源ボタンを押し、システムを再起動します。このステップは上記の2ステップに失敗した際にのみ実行してください。




電源ボタン、リセットボタン、または「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを使用し、実行中のOSを強制終了させると、システムやデータが損傷する恐れがあります。OSを終了する際は、常に正しい手順でシャットダウンすることをお勧めします。



- BIOS設定を変更した後にシステムが不安定になった場合は、初期設定値をロードしてください。ロードの際は、終了メニューの「Load Setup Defaults」を選択します。詳細は本マニュアル「3.10 終了メニュー」をご参照ください。
- 本書に掲載したBIOS画面は参考用で、実際に表示される内容と異なる場合があります。
- BIOS設定を変更した後にシステムが起動しなくなった場合は、CMOSのクリアを行い、マザーボードをリセットしてください。詳細はセクション「2.7.1 バックパネルコネクタ」をご参照ください。

3.3.1 BIOSメニュー画面



3.3.2 メニューバー

画面上部のメニューバーには、次の表示されます。

Main	基本システム設定を変更
Ai Tweaker	オーバークロック設定を変更
Advanced	拡張システム設定を変更
Power	拡張電源管理(APM/ACPI)設定を変更
Boot	システム起動設定を変更
Tools	特別な機能の設定オプション
Exit	終了オプションを選択／初期設定値をロード

3.3.3 ナビゲーションキー

BIOSメニュー画面の右下には、メニュー内で操作を行うためのナビゲーションキーの説明が表示されます。ナビゲーションキーを使用してメニューの項目を選択し、設定を変更します。



掲載したナビゲーションキーは参考用です。実際に表示される内容と異なる場合があります。

3.3.4 メニュー

メニューバーをハイライト表示すると、そのメニューの設定項目が表示されます。例えば、メインを選択するとメインのメニューが表示されます。

メニューバーの他の項目
(Advanced、Power、Boot、Exit) には、それぞれのメニューがあります。

3.3.5 サブメニュー

サブメニューが含まれる項目の前には、黒い三角形が付いています。サブメニューを表示するためには、項目を選択し <Enter> を押します。

3.3.6 構成フィールド

構成フィールドには設定された値が表示されています。設定の変更が可能な項目は、フィールドの値を変更することができます。ユーザーによる変更が可能でない項目は、選択することができません。


各値はカッコで囲まれており、選択するとハイライト表示されます。フィールドの値を変更するには、選択し <Enter> を押してオプションのリストを表示させます。詳細は「[3.3.7 ポップアップウィンドウ](#)」をご参照ください。

3.3.7 ポップアップウィンドウ

項目を選択し <Enter> を押すと、設定可能なオプションと共にポップアップウィンドウが表示されます。

3.3.8 スクロールバー

設定項目が画面に収まりきらない場合は、スクロールバーがメニュー画面の右側に表示されます。上/下矢印キー、または <Page Up>/<Page Down> キーで、スクロールすることができます。



3.3.9 ヘルプ

メニュー画面の右上には、選択した項目の簡単な説明が表示されます。

3.4 メインメニュー

BIOS Setup プログラムに入ると、メインメニューが表示され、システム情報の概要が表示されます。また、システム時間や BIOS 言語の設定も可能です。



メニュー画面の情報および操作方法については、「[3.3.1 BIOSメニュー画面](#)」をご参照ください。

		BIOS	SETUP	UTILITY
Main	Ai Tweaker	Advanced	Power	Boot
Tools				Exit
System Time : [13:51:25] System Date : [Tue 07/07/2009] Language : [English]				
▶ SATA1 : [HDT722516DLA380] ▶ SATA2 : [Not Detected] ▶ SATA3 : [ATAPI DVD DH1] ▶ SATA4 : [Not Detected] ▶ SATA5 : [Not Detected] ▶ SATA6 : [Not Detected]				
▶ Storage Configuration ▶ System Information				
Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field. Use [+/-] to configure system Date. \longleftrightarrow Select Screen $\uparrow\downarrow$ Select Item $+-$ Change Field Tab Select Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit				

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

3.4.1 SATA 1-6

BIOS Setup を起動する段階で、BIOS は自動的に SATA デバイスを検出します。各 SATA デバイスには、それぞれサブメニューが表示されます。デバイスを選択し、<Enter>を押すとデバイスの情報が表示されます。

		BIOS	SETUP	UTILITY
Main				
SATA 1				
Device : Hard Disk Vendor : HDT722516DLA380 Size : 164.7GB LBA Mode : Supported Block Mode : 16Sectors PIO Mode : 4 Async DMA : MultiWord DMA-2 Ultra DMA : Ultra DMA-5 SMART Monitoring:Supported				
Select the type of device connected to the system.				
Type : [Auto] LBA/Large Mode : [Auto] Block (Multi-Sector Transfer)M : [Auto] PIO Mode : [Auto] DMA Mode : [Auto] SMART Monitoring : [Auto] 32Bit Data Transfer : [Enabled]				
\longleftrightarrow Select Screen $\uparrow\downarrow$ Select Item $+-$ Change Field F1 General Help F10 Save and Exit ESC Exit				

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

BIOS は、Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA、SMART Monitoring の各値を自動的に検出します。これらの項目の値は変更することはできません。また、システムに SATA デバイスが接続されていない場合は「N/A」と表示されます。

Type [Auto]

取り付けたSATAデバイスのタイプを選択します。

- [Not Installed] SATA デバイスを取り付けていない場合は、この項目を選択します。
- [Auto] 適切な SATA デバイスタイプが自動的に選択されます。
- [CDROM] CD-ROM ドライブを特定して構成する場合、この項目を選択します。
- [ARMD] デバイスがZIP, LS-120, MO ドライブのいずれかである場合、[ARMD] (ATAPI リムーバブルメディアデバイス) を選択します。

LBA/Large Mode [Auto]

LBA (Logical Block Addressing) モードの有効/無効を設定します。

- [Auto] 自動的にデバイスがLBAモードをサポートしているかどうかを検出し、サポートしている場合はLBAモードが有効になります。
- [Disabled] この機能を無効にします。

Block (Multi-Sector Transfer) M [Auto]

マルチセクタ転送の有効/無効を設定します。

- [Auto] [Auto] に設定すると、デバイスがマルチセクタ転送機能をサポートしていれば、デバイス間のデータ転送をマルチセクタで行います。
- [Disabled] [Disabled] に設定すると、デバイス間のデータ転送は 1 セクタごとに行います。

PIO Mode [Auto]

- [Auto] PIO (Programmed input/output) モードを自動的に選択し、これにより異なるデータ転送速度に対応します。
- [0] [1] [2] [3] [4] PIOモードを 0、1、2、3、4 に設定します。

DMA Mode [Auto]

DMA (Direct Memory Access) は、ハードウェアとメモリーの間のデータ転送を直接行うため、CPUへの負荷を抑えます。

DMA モードにはSDMA (single-word DMA)、MDMA (multi-word DMA)、UDMA (Ultra DMA) があり、[Auto] に設定すると、DMAモードが自動的に選択されます。

SMART Monitoring [Auto]

- [Auto] S.M.A.R.T (Smart Monitoring, Analysis & Reporting Technology) を自動的に選択します。
- [Enabled] S.M.A.R.T 機能を有効にします。
- [Disabled] S.M.A.R.T 機能を無効にします。

32Bit Data Transfer [Enabled]

- [Enabled] SATA Controller の設定により、ハードディスクからの 2 つの 16bit 読み込みを 1 つの 32bit ダブルワード転送としてプロセッサに転送します。これによりデータのやり取りの回数が減り、PCI バスがより効果的に使用されます。
- [Disabled] この機能を無効にします。

3.4.2 記憶装置の設定

記憶装置の設定を行います。設定を変更したい項目を選択し <Enter>を押します。

BIOS SETUP UTILITY		
Main		
Storage Configuration		
SATA Configuration	[Enhanced]	Set [Compatible Mode] when Legacy OS (i.e. WIN ME, 98, NT4.0, MS DOS) is used.
Configure SATA as	[IDE]	
Hard Disk Write Protect	[Disabled]	Set [Enhanced Mode] when Native OS (i.e. WIN2000, Win XP, Vista is used.
IDE Detect Time Out (Sec)	[35]	

SATA Configuration [Enhanced]

設定オプション: [Disabled] [Compatible] [Enhanced]

Configure SATA as [IDE]

PCHチップがサポートするSerial ATAコネクタの構成を設定することができます。

設定オプション: [IDE] [RAID] [AHCI]



- Serial ATA ハードディスクドライブを Parallel ATA 物理記憶デバイスとして利用する場合は、初期設定値の [IDE] を変更する必要はありません。
- Serial ATA ハードディスクドライブで AHCI (Advanced Host Controller Interface) を利用する場合はこの項目を [AHCI] に設定します。AHCI を有効にすると、オンボードストレージドライバにより Serial ATA に関する詳細機能が有効になります。これにより、ランダムな負荷に対してドライブ内部でコマンドの順序を最適化できるようになるため、ストレージのパフォーマンスが向上します。
- Serial ATA ハードディスクドライブで RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Matrix Storage Technology を構築する場合は、この項目を [RAID] にします。

Hard Disk Write Protect [Disabled]

ハードディスクにライトプロテクトを設定します。BIOSからのアクセスしか行わない場合に使用します。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

IDE Detect Time Out (Sec) [35]

ATA/ATAPI デバイスの検出用にタイムアウトを設定します。

設定オプション: [0] [5] [10] [15] [20] [25] [30] [35]


3.4.3 AHCI Configuration

AHCI の設定を行います。このメニューは「**SATA Configuration**」メニューの「**Configure SATA as**」の項目を[AHCI]にすると表示されます。

BIOS SETUP UTILITY	
Main	
AHCI Settings	
▶ SATA Port1 [Not Detected]	Some SATA CD/DVD in AHCI mode need to wait ready longer.
▶ SATA Port2 [Not Detected]	
▶ SATA Port3 [Not Detected]	
▶ SATA Port4 [Not Detected]	
▶ SATA Port5 [Not Detected]	
▶ SATA Port6 [Not Detected]	

SATA Port1–6 [XXXX]

SATA デバイスの自動検出結果を表示します。



SATA Port1 [Auto]

システムに接続したデバイスのタイプを選択します。

設定オプション: [Auto] [Not Installed]


SMART Monitoring [Enabled]

SMART (Self-Monitoring Analysis & Reporting Technology) 機能の設定をします。

設定オプション: [Disabled] [Enabled]

3.4.4 システム情報

システム仕様の概要です。BIOSはCPUの仕様、システムメモリー等の情報を自動的に検出します。



3.5 Ai Tweaker メニュー

Ai Tweaker メニューではオーバークロックに関する設定を行います。



Ai Tweaker メニューで設定値を変更する際はご注意ください。不正な値を設定するとシステム誤作動の原因となります。



各項目の初期設定値は取り付けたCPUとメモリーによって異なります。

Main	Ai Tweaker	BIOS	SETUP	UTILITY	
		Power	Boot	Tools	Exit
Configure System Performance Settings					
CPU Level UP [Auto]					
Ai Overclock Tuner [Auto]					
CPU Ratio Setting [Auto]					
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]					
Intel(R) TurboMode Tech [Enabled]					
Xtreme Phase Full Power Mode [Auto]					
DRAM Frequency [Auto]					
QPI Frequency [Auto]					
ASUS/3rd Party UI Priority [ASUS Utility]					
OC Tuner [Turbo Profile]					
Start auto tuning					
▶ DRAM Timing Control					
CPU Differential Amplitude [Auto]					
CPU Clock Skew [Auto]					

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

Warning: this function belongs to overclocking, and it may cause instability. Select a CPU level, and the rest will be auto-adjusted. If you want to adjust more, set Ai Overclock Tuner to Manual after you select a CPU level.

↔ Select Screen
↑↓ Select Item
+- Change Option
F1 General Help
F10 Save and Exit
ESC Exit

スクロールすると非表示の部分が表示されます。

***** Please key in numbers directly! *****	
CPU Voltage Mode	[Offset]
Offset Voltage	[Auto]
Current CPU Core Voltage	[1.232V]
IMC Voltage	[Auto]
Current IMC Voltage	[1.106V]
DRAM Voltage	[Auto]
Current DRAM Voltage	[1.496V]
CPU PLL Voltage	[Auto]
Current CPU PLL Voltage	[1.790V]
PCH Voltage	[Auto]
Current PCH Voltage	[1.037V]
DRAM DATA REF Voltage on CHA	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA	[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB	[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB	[Auto]

Load-Line Calibration	[Auto]
CPU Spread Spectrum	[Auto]
PCIE Spread Spectrum	[Auto]

v02.61 (C)Copyright 1985-2009, American Megatrends, Inc.

3.5.1 CPU Level UP [Auto]

CPU のレベルを選択することができ、選択したレベルに応じて関連するパラメータが自動的に調節されます。手動で設定する場合は、レベル設定後に「Ai Overclock Tuner」を [Manual] に設定します。

設定オプション:[Auto] [i7-870-2.93G] [Crazy-3.06G] [Crazy-3.36G]



設定オプションは取り付けたCPUのモデルにより異なります。

3.5.2 Ai Overclock Tuner [Auto]

CPUオーバークロックオプションを選択して、CPU内部周波数を設定することができます。下の設定オプションから1つ選択します。設定オプション：

Manual	オーバークロックの値を手動で設定します。
Auto	システムに対して最適な設定をロードします。
D.O.C.P.	ベースクロックを変更することでDRAM周波数を上げます。
X.M.P.	eXtreme Memory Profile (X.M.P.)に対応するメモリーモジュールを取り付ける場合、この項目を選択してご使用のメモリーモジュールがサポートするプロファイルを選択してください。システムパフォーマンスが向上します。
CPU Level UP	CPU Level UP機能用の設定をロードします。



次のサブ項目の設定オプションは取り付けたメモリーにより異なります。

DRAM O.C. Profile [DDR3-1800MHz]

Ai Overclock Tunerを[D.O.C.P.]に設定すると表示され、DRAM O.C.プロファイルを選択することができます。DRAM周波数、DRAMタイミング、DRAM電圧の設定に様々な値を適用することができます。

設定オプション:[DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2000MHz]
[DDR3-2133MHz] [DDR3-2200MHz]

DRAM Frequency (MHz)	CPU Frequency (GHz)		
	2.66	2.8	2.93
1333	自動	自動	自動
1600	D.O.C.P.	自動	自動
Above 1600	D.O.C.P.	D.O.C.P.	D.O.C.P.



- Intel® CPUの仕様より高い周波数のメモリーをご使用の際は、ASUSの独自機能「DRAM O.C. Profile」機能でDRAMのオーバークロックが可能です。
- D.O.C.P.機能を適用した後にベースクロック周波数を調節し、より良いパフォーマンスを実現してください。

eXtreme Memory Profile [High Performance]

Ai Overclock Tunerを[X.M.P.]に設定すると表示されます。ご使用のメモリーモジュールがサポートするX.M.P.モードを選択することができます。

設定オプション:[High Performance] [High Frequency]



X.M.P.メモリー、1600MHzメモリーを最大限に動作させるため、各メモリーチャンネルに取り付けるメモリーは1枚にしてください。

3.5.3 CPU Ratio Setting [Auto]

CPUクロックとベースクロック周波数の倍率を設定します。<+><->キーで数値を調整します。数値はCPUモデルにより異なります。

3.5.4 Intel(R) SpeedStep(TM) Tech [Enabled]

[Disabled]に設定すると、CPUは定格周波数で動作します。[Enabled]に設定するとCPUのクロック周波数は負荷が小さいときに低下します。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

3.5.5 Intel(R) TurboMode Tech [Enabled]

「CPU Ratio Setting」を [Auto] にすると表示され、プロセッサのコアを特定の条件下で定格よりも高速で動作させます。

設定オプション:[Disabled] [Enabled]

3.5.6 Xtreme Phase Full Power Mode [Auto]

[Auto] 自動設定を行います。

[Enabled] Full Power Mode を有効にし、最高のCPUオーバークロックパフォーマンスを提供します。



次の2項目は「Ai Overclock Tuner」を [Manual]、[D.O.C.P.] または [X.M.P.] にすると表示されます。

BCLK Frequency [XXX]

ベースクロック周波数 (BCLK) を調節します。数値の調節は <+> <-> キー、または数字キーで直接入力します。設定範囲は 80 ~ 500 です。

PCIE Frequency [XXX]

PCI Express 周波数を設定します。<+> と <-> キーで値を調節します。設定範囲は 100 ~ 200 です。

3.5.7 DRAM Frequency [Auto]

DDR3 動作周波数を設定します。

設定オプション:[Auto] [DDR3-800MHz] [DDR3-1066MHz] [DDR3-1333MHz] [DDR3-1600*]



- 「DRAM Frequency」の設定オプションの数値は「BCLK Frequency」の設定により異なります。
- Intel CPUの仕様では、コア周波数 2.66G のCPUがサポートする最大メモリー周波数は DDR3-1333 です。周波数 DDR3-1333 以上のメモリーと 2.66G のCPUを組み合わせて使用する際は、BIOS の DRAM O.C. Profile 機能を有効にしてください。詳細はセクション「3.5.2 Ai Overclock Tuner」をご参照ください。



DRAM 周波数の設定値が高すぎると、システムが不安定になる場合があります。不安定になった場合は、設定を初期設定値に戻してください。

3.5.8 QPI Frequency [Auto]

QPI (QuickPath Interconnect) 周波数を調節します。

設定オプション: [Auto] [4270MHz] [4800MHz]

3.5.9 ASUS/3rd Party UI Priority [ASUS Utility]

[ASUS Utility] ASUSユーティリティを優先して使用します (ASUS EPU、TurboV EVO等)。サードパーティのOCユーティリティは機能しなくなる場合があります。

[3rd Party Utility] サードパーティのOCユーティリティを優先して使用します (IXTU、SetFS等)。ASUSユーティリティは起動できなくなります。

3.5.10 OC Tuner [Turbo Profile]

OC Tuner は DRAM と CPU との電圧と周波数をオーバークロックします。通常の使用する場合、安定したパフォーマンスを優先する場合は [Good Performance] または [Better Performance] に設定することをお勧めします。オーバークロック性能を優先する場合は [Turbo Profile] を選択します。

設定オプション: [Good Performance] [Better Performance] [Turbo Profile]

3.5.11 Start auto tuning

この機能で自動調整を行う場合は <Enter> を押します。約 5 分後にシステムは再起動し、自動調整が終わるまで数回再起動します。自動調整が終了すると C-State 機能は無効になります。

3.5.12 DRAM Timing Control [Auto]

DRAM タイミングコントロール機能を設定します。



次のいくつかの項目の設定オプションは、実際に取り付けたメモリーによって異なります。

1st Information: 6-6-6-15-4-36-6-5-16

値は、以下の項目の設定状態によって変化します:

DRAM CAS# Latency [Auto]

設定オプション: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] – [10 DRAM Clock] [11 DRAM Clock]

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] – [14 DRAM Clock] [15 DRAM Clock]

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] – [14 DRAM Clock] [15 DRAM Clock]

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [3 DRAM Clock] [4 DRAM Clock] – [30 DRAM Clock] [31 DRAM Clock]

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [7 DRAM Clock]

DRAM REF Cycle Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [48 DRAM Clock] [60 DRAM Clock] [72 DRAM Clock] [82 DRAM Clock] [88 DRAM Clock] [90 DRAM Clock] [100 DRAM Clock] [110 DRAM Clock] [114 DRAM Clock] [118 DRAM Clock] [122 DRAM Clock] [126 DRAM Clock] [130 DRAM Clock] [134 DRAM Clock] [138 DRAM Clock] [142 DRAM Clock] [150 DRAM Clock] [160 DRAM Clock] [170 DRAM Clock] [180 DRAM Clock] [190 DRAM Clock] [200 DRAM Clock]

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [18 DRAM Clock]

DRAM READ to PRE Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [15 DRAM Clock]

DRAM FOUR ACT WIN Time [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [63 DRAM Clock]

DRAM Back-To-Back CAS# Delay [Auto]

設定オプション: [Auto] [4 DRAM Clock] – [32 DRAM Clock]

2nd Information: 1N-60-60

値は、以下の項目の設定状態によって変化します:

DRAM Timing Mode [Auto]

設定オプション: [Auto] [1N] [2N] [3N]

DRAM Round Trip Latency on CHA/B [Auto]

[Auto] [Advance 15 Clock] – [Advance 1 Clock] [Normal] [Delay 1 Clock]
[Delay 15 Clock]

3rd Information: 6-6-13-9-9-9-7-6-4-7-7-4

値は、以下の項目の設定状態によって変化します:

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [8 DRAM Clock]

DRAM WRITE to READ Delay(DR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [1 DRAM Clock] – [8 DRAM Clock]

DRAM WRITE to READ Delay(SR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [10 DRAM Clock] – [22 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(DD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [14 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(DR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [14 DRAM Clock]

DRAM READ to WRITE Delay(SR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [14 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(DD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [9 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(DR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [9 DRAM Clock]

DRAM READ to READ Delay(SR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(DD) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [9 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(DR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [2 DRAM Clock] – [9 DRAM Clock]

DRAM WRITE to WRITE Delay(SR) [Auto]

設定オプション: [Auto] [4 DRAM Clock] [6 DRAM Clock]

3.5.13 CPU Differential Amplitude [Auto]

AMPの設定を変更することで、ベースクロックのオーバーコロック性能が向上する場合があります。

設定オプション: [Auto] [700mV] [800mV] [900mV] [1000mV]

3.5.14 CPU Clock Skew [Auto]

この項目を調節することで、ベースクロックオーバーコロック性能が向上する場合があります。
「CPU Clock Skew」の項目を同時に調節する必要がある場合もあります(J5137では校正過程で削除。今回も削除?)。

設定オプション: [Auto] [Normal] [Delay 100ps]–[Delay 1500ps]



次の項目のいくつかは、数字キーまたは<+>と<->キーで数値を入力します。入力したら<Enter>キーを押します。なお、初期設定値に戻す場合は、文字キーで[auto]と入力し<Enter>キーを押します。

3.5.15 CPU Voltage Mode [Offset]

CPU電圧モードを設定します。サブ項目の内容は「CPU Voltage Mode」の設定により異なります。

設定オプション: [Offset] [Manual]

Offset Voltage [Auto]

「CPU Voltage Mode」を[Offset]にすると表示され、オフセット電圧を設定できます。

設定範囲は0.00625V～0.50000Vで、0.00625V刻みで調節します。

Offset Sign [-]

「Offset Voltage」を[Auto]以外に設定すると表示されます。

[+] オフセット電圧を「+」単位で設定します。

[–] オフセット電圧を「-」単位で設定します。

Fixed Voltage [Auto]

「CPU Voltage Mode」を[Manual]にすると表示され、CPU電圧を設定することができます。

設定範囲は0.85V～1.7V*で0.00625V刻みで調節します。



CPU Vcore 電圧の設定を行う前にCPUの説明書をご参照ください。設定値が高すぎるとCPUの損傷、低すぎるとシステム不安定の原因となることがあります。

3.5.16 IMC Voltage [Auto]

CPU Integrated Memory Controller の電圧を設定します。
設定範囲は 1.1V ~ 1.7V*で、0.00625V刻みで調節します。

3.5.17 DRAM Voltage [Auto]

DRAM電圧を設定します。
設定範囲は 1.2V ~ 2.5V*で、0.0125V刻みで調節します。



- この項目の値 [2.5V] は「OV_DRAM」を有効にしたときの値です。無効にした場合の最高値は [2.0V] です。この項目はXMPメモリーを取り付けると自動的に最適化されます。詳細はページ2-27「2. DRAM オーバーボルテージ設定」をご参照ください。
- Intel CPUの仕様により、1.65Vを超過する電圧の必要なメモリーを取り付けるとCPUが損傷することがあります。1.65V未満の電圧を必要とするメモリーを取り付けることをお勧めします。

3.5.18 CPU PLL Voltage [Auto]

CPU PLL 電圧を設定します。
設定範囲は 1.8V ~ 2.50Vで、0.125V 刻みで調節します。

3.5.19 PCH Voltage [Auto]

Platform Controller Hub 電圧を設定します。
設定範囲は 1.05V ~ 1.5Vで、0.0125V 刻みで調節します。



- 「IMC Voltage」、「DRAM Voltage」、「CPU PLL Voltage」の「PCH Voltage」各項目の数値はリスクの度合いに応じて色分けして表示されます。詳細は次の表をご参照ください。
- 電圧を高く設定する場合は、冷却システムを増強することをお勧めします。

	ブルー	イエロー	パープル	レッド
IMC Voltage	1.10000V– 1.16875V	1.17500V– 1.22500V	1.23125V– 1.30000V	1.30625V– 1.70000V
DRAM Voltage	1.2000V– 1.5625V	1.5750V– 1.6250V	1.6375V– 1.6875V	1.7000V– 2.5000V
CPU PLL Voltage	1.8000V– 1.8625V	1.8750V– 1.9250V	1.9375– 1.9875	2.0000V– 2.5000V
PCH Voltage	1.0500V– 1.1875V	1.2000V 1.3000V	1.3125V 1.4500V	1.4625V– 1.5000V

3.5.20 DRAM DATA REF Voltage on CHA/B [Auto]

Channel A/BのDRAM DATAリファレンス電圧を設定します。
設定範囲は0.395x～0.630xで、0.005x刻みで調節します。
倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

3.5.21 DRAM CTRL REF Voltage on CHA/B [Auto]

Channel A/BのDRAMコントロールリファレンス電圧を設定します。
設定範囲は0.395x～0.630xで、0.005x刻みで調節します。
倍率を変更するとDRAMオーバークロック性能が向上する場合があります。

3.5.22 Load-Line Calibration [Auto]

- [Auto] 自動設定を行います。
- [Disabled] インテルの仕様に従います。
- [Enabled] CPU VDroop を直接上げます。

3.5.23 CPU Spread Spectrum [Auto]

- [Auto] 自動設定を行います。
- [Disabled] ベースクロックオーバークロック性能を上げます。
- [Enabled] EMI を制御します。

3.5.24 PCIE Spread Spectrum [Auto]


- [Auto] 自動設定を行います。
- [Disabled] PCIEオーバークロック性能を上げます。
- [Enabled] EMI を制御します。

3.6 拡張メニュー

CPUとその他のシステムデバイスの設定を変更します。



拡張メニューの設定変更は、システムの誤動作の原因となることがあります。十分に注意してください。




3.6.1 CPUの設定


BIOSが自動的に検出するCPU関連の情報です。



この画面に表示される項目は、取り付けたCPUにより異なります。



スクロールすると非表示の部分が表示されます。



CPU Ratio Setting [Auto]

CPUクロックとベースクロック周波数の倍率を設定します。数値の調整は <+> <-> キーで調節します。設定範囲はCPUモデルにより異なります。

C1E Support [Enabled]

- [Enabled] C1E サポートを有効にします。Enhanced Halt State を有効にするには、この項目を有効にします。
[Disabled] この機能を無効にします。

Hardware Prefetcher [Enabled]

- [Enabled] Hardware Prefetcher 機能を有効にします。L2 cache (MLC) Streamer Prefetcher を有効にし特定のアプリケーションのパフォーマンスを上げるには、この項目を有効にします。
[Disabled] この機能を無効にします。

Adjacent Cache Line Prefetcher [Enabled]

- [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetcher 機能を有効にします。L2 cache (MLC) Streamer Prefetcher を有効にし特定のアプリケーションのパフォーマンスを上げるには、この項目を有効にします。
[Disabled] この機能を無効にします。

Max CPUID Value Limit [Disabled]

- [Enabled] 拡張CPUID機能搭載のCPUをサポートしていない場合でも、レガシOSを起動させます。
[Disabled] この機能を無効にします。

Intel(R) Virtualization Tech [Enabled]

- [Enabled] Intel® Virtualization Technology はハードウェアプラットフォームで複数の OSを別々に、かつ同時に動作させることで、1つのシステムを仮想的に複数のシステムとして動作させます。
[Disabled] この機能を無効にします。

CPU TM function [Enabled]

- [Enabled] オーバーヒートしたCPUのクロックを抑えることで冷却を図ります。
[Disabled] この機能を無効にします。

Execute Disable Bit [Enabled]

- [Enabled] No-Execution Page Protection テクノロジを有効にします。
[Disabled] XD 機能フラグが常にゼロ(0)に戻ります。

Intel(R) HT Technology [Enabled]

- [Enabled] Intel Hyper-Threading Technology を有効にします。
[Disabled] 有効なコア1つにつき、スレッド1つのみが有効になります。

Active Processor Cores [All]

- [All] プロセッサパッケージのすべてのCPUコアを有効にします。
- [1] プロセッサパッケージのCPUコアを1つ有効にします。
- [2] プロセッサパッケージのCPUコアを2つ有効にします。

A20M [Disabled]

- [Enabled] レガシOSとAPでは、この項目を有効にする必要がある場合があります。
- [Disabled] この機能を無効にします。

Intel(R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]

- [Enabled] CPUスピードはOSで制御されます。
- [Disabled] CPUは初期設定のスピードで動作します。

Intel(R) TurboMode tech [Enabled]

- [Enabled] プロセッサのコアを特定の条件下で表示された周波数よりも高速で動作させます。
- [Disabled] この機能を無効にします。

Intel(R) C-STATE Tech [Enabled]


- [Enabled] アイドリングモードでCPUの電力をセーブします。この設定はC-State Technology対応CPUを取り付ける場合にのみ有効です。
- [Disabled] この機能を無効にします。

C State package limit setting [Auto]

「Intel(R) C-STATE Tech」を[Enabled]にするとこの項目が表示されます。この設定を[Auto]にして、BIOSに自動的にCPUがサポートするC-Stateモードを検出させることをお勧めします。
設定オプション:[Auto] [C1] [C3] [C6]

3.6.2 Uncore Configuration

チップセットの詳細設定を行います。




Memory Remap Feature [Enabled]

- [Disabled] メモリーのリマッピングを行いません。
- [Enabled] PCIデバイスに上書きされたシステムメモリーのセグメントを、トータル物理メモリーの上にリマッピングさせます。

Fast MRC [Disabled]

- [Enabled] コールドブート時、ハードウェアトレーニングを行わずにMRCが有効なVRAMからメモリーデータをリストアします。
- [Disabled] コールドブート時には必ずメモリーの検出とハードウェアトレーニングを実施します。

3.6.3 オンボードデバイス設定構成



HDA Controller [Enabled]

[Enabled] High Definition Audio Controller を有効にします。

[Disabled] High Definition Audio Controller を無効にします。

Front Panel Type [HD Audio]

[AC97] フロントパネルオーディオコネクタ(AAFP)モードを AC'97にします。

[HD Audio] フロントパネルオーディオコネクタ(AAFP)モードをHDオーディオにします。

Realtek LAN1 [Enabled]

[Enabled] Realtek LAN Controller 1を有効にします。

[Disabled] Realtek LAN Controller 1を無効にします。

LAN Boot ROM [Disabled]

上の項目を有効にすると表示されます。

[Disabled] Realtek LAN Boot ROMを無効にします。

[Enabled] Realtek LAN Boot ROMを有効にします。

Onboard 1394 Controller [Enabled]

[Enabled] オンボード1394 Controller を有効にします。

[Disabled] オンボード1394 Controller を無効にします。

J-Micron SATA/PATA Controller [IDE Mode]

[Disabled] J-Micron Controller を無効にします。

[IDE Mode] Serial ATA HDDをParallel ATA物理記憶デバイスとして使用するときは、[IDE Mode] にします。

[AHCI Mode] Serial ATA ハードディスクドライブでAHCI(Advanced Host Controller Interface)を利用する場合はこのオプションを選択します。AHCI を有効にすると、オンボードストレージドライバによりSerial ATA に関連する詳細機能が有効になります。これにより、ランダムな負荷に対してドライブ内部でコマンドの順序を最適化できるようになるため、ストレージのパフォーマンスが向上します。

JMB Boot ROM [Auto]

上記の項目を有効にすると、この項目が表示されます。

[Auto] 自動設定

[Enabled] Realtek LAN Boot ROMを有効にします。

[Disabled] Realtek LAN Boot ROMを無効にします。

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

Serial Port1 ベースアドレスを設定します。

設定オプション: [Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]

Marvell SATA Controller [IDE Mode]


[Disabled] Marvell Controller を無効にします。

[IDE Mode] SATA/ハードディスクドライブをParallel ATA物理記憶デバイスとして使用する際にこのオプションを選択します。

[AHCI Mode] Serial ATA ハードディスクドライブでAHCI (Advanced Host Controller Interface) を利用する場合はこの項目を[AHCI]に設定します。AHCI を有効にすると、オンボードストレージドライバによりSerial ATA に関連する詳細機能が有効になります。これにより、ランダムな負荷に対してドライブ内部でコマンドの順序を最適化できるようになるため、ストレージのパフォーマンスが向上します。

3.6.4 USB設定

USB関連の機能を変更することができます。項目を選択し <Enter> を押して設定オプションを表示させてください。



「USB Devices Enabled」の項目には自動検出した値が表示されます。USB デバイスが検出されない場合は「None」と表示されます。

USB Support [Enabled]

[Enabled] USBホストコントローラを有効にします。

[Disabled] USBホストコントローラを無効にします。



次の項目は「USB Support」を [Enabled] に設定すると表示されます。

Legacy USB Support [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] レガシーOS用にUSBデバイスのサポートを有効にします。

[Auto] 起動時にUSB デバイスを検出します。USB デバイスが検出されると、USBコントローラのレガシーモードが有効になり、検出されないとレガシーUSB のサポートは無効になります。


BIOS EHCI Hand-off [Enabled]

[Disabled] この機能を無効にします。

[Enabled] EHCIハンドオフ機能のないOSでも問題なく動作させることができます。

3.6.5 PCI/PnP

PCI/PnP デバイスの設定を変更します。



Plug And Play O/S [No]

- [Yes] [Yes] にし、Plug and Play OSをインストールしている場合は、起動に不要な Plug and Play デバイスは全てOSにより構成されます。
[No] システム内の全てのデバイスはBIOSにより構成されます。

3.6.6 Intel VT-d [Disabled]


- [Disabled] 「Intel Virtualization Technology for Directed I/O」を無効にします。
[Enabled] 「Intel Virtualization Technology for Directed I/O」を有効にします。

3.6.7 T.Probe [Enabled]

- [Disabled] T.Probe 機能を無効にします。
[Enabled] T.Probe 機能を有効にします。有効にすると、vCore 電源コンポーネントの温度を検出し、均一化します。

3.7 電源メニュー

ACPI とAPM機能の設定の変更を行います。項目を選択し、<Enter>を押すと設定オプションが表示されます。



3.7.1 Suspend Mode [Auto]

システムのサスペンドに使用される、ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) の状態を選択します。

- [S1 (POS) only] ACPI サスペンドモードをS1/POS (Power On Suspend) に設定します。
- [S3 only] ACPI サスペンドモードをS3/STR (Suspend To RAM) に設定します。
- [Auto] システムで自動的にACPI サスペンドモードを設定します。

3.7.2 Repost Video on S3 Resume [No]

S3/STR レジュームでVGA BIOS POST を呼び出すかを設定します。

- [No] S3/STR レジュームでVGA BIOS POST を呼び出しません。
- [Yes] S3/STR レジュームでVGA BIOS POST を呼び出します。

3.7.3 ACPI 2.0 Support [Disabled]

- [Disabled] ACPI 2.0 基準に適合させるため、ACPI テーブルのリストを拡張しません。
- [Enabled] 基準に適合させるために、ACPI テーブルのリストを拡張します。


3.7.4 ACPI APIC Support [Enabled]

- [Disabled] APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) でのACPI (Advanced Configuration and Power Interface) のサポートを無効にします。
- [Enabled] RSDTポインタリストにACPI APICテーブルのポインタが追加されます。

3.7.5 EuP Ready [Disabled]

- [Disabled] EuP (Energy Using Products) Ready 機能を無効にします。
- [Enabled] EuPの条件を満すよう、S5 状態時になるとBIOSが特定の電源をOFFにします。
[Enabled] にすると、WOL, WO_USB, オーディオLEDとオンボードLEDの電源がS5状態でOFFになります。

3.7.6 APMの設定



Restore On AC Power Loss [Power Off]

- [Power On] 電力が遮断され、その後で通電したときに電源がONになります。
- [Power Off] 電力が遮断され、その後で通電したときに電源がOFFになります。
- [Last State] 電力が遮断され、その後で通電したときに、電源は遮断される直前の状態に戻ります。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

- [Disabled] RTCによるウェイクアップを行いません。
- [Enabled] 「RTC Alarm Date (Days) / System Time」が設定可能になり、数値の設定が可能になります。

Power On By External Modems [Disabled]

- [Disabled] コンピュータがソフトオフモードになっている状態で、外部モデムが受信しても、電源をONにしません。
- [Enabled] コンピュータがソフトオフモードになっている状態で、外部モデムが受信すると、コンピュータの電源をONにします。



コンピュータとアプリケーションが完全に起動するまで、データの送受信はできません。従って、最初の試行では接続を行えません。コンピュータがオフになっている間に外部モデムをオフにしてから再びオンにすると、初期ストリングがシステム電源をONにします。

Power On By PCI Devices [Disabled]

- [Disabled] PCI デバイスを使用したS5状態からPMEウェイクアップを行いません。
- [Enabled] PCI デバイスを使用したS5状態からPMEウェイクアップを行います。この機能を利用するには、+5V SBリード線で最低1Aを供給するATX電源を必要とします。

Power On By PCIE Devices [Disabled]

PCIE デバイスによるウェイクアップの有効/無効を設定します。

- [Disabled] PCIE デバイスによるウェイクアップを行いません。
- [Enabled] PCIE デバイスによるウェイクアップを行います。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

- [Disabled] PS/2 キーボードの特定キーを押して電源をONにする機能を無効にします。
- [Enabled] PS/2 キーボードの特定キーを押して電源をONにします。この機能を利用するには、+5V SBリード線で最低1Aを供給するATX電源を必要とします。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

[Disabled] PS/2 マウスで電源をONにする機能を無効にします。

[Enabled] PS/2 マウスで電源をONにする機能を有効にします。この機能を利用するには、+5V SBリード線で最低 1 Aを供給するATX電源を必要とします。

3.7.7 ハードウェアモニター

BIOS SETUP UTILITY	
Power	
Hardware Monitor	
CPU Temperature	[35°C/95°F]
MB Temperature	[34°C/93°F]
CPU Fan Speed	[3590RPM]
CPU Q-Fan Control	[Disabled]
Chassis Fan 1 Speed	[N/A]
Chassis Fan 2 Speed	[N/A]
Chassis Q-Fan Control	[Disabled]
Power Fan Speed	[N/A]
CPU Voltage	[1.040V]
3.3V Voltage	[3.008V]
5V Voltage	[4.776V]
12V Voltage	[11.648V]
CPU Temperature (PECI)	

CPU/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

オンボードハードウェアモニターはCPU温度とマザーボードの温度を自動的に検出して表示します。なお、[Ignored] になると表示されなくなります。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Chassis Fan 1/2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

Power Fan Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

オンボードハードウェアモニターはCPUファン、ケースファン、電源ファンのスピードを自動検出し、RPMで表示します。マザーボードにファンが取り付けられていない場合、このフィールドには[N/A]と表示されます。

CPU Q-Fan Control [Disabled]

[Disabled] CPU Q-Fan 機能を無効にします。

[Enabled] CPU Q-Fan 機能を有効にします。

CPU Fan Profile [Standard]

「CPU Q-Fan Control」を有効にすると表示され、CPU Q-Fan のパフォーマンスを設定します。

[Standard] CPUファンをCPU温度に合わせて自動的に調節します。

[Silent] CPUファン速度を最低限に抑え、静音環境を実現します。

[Turbo] CPUファン速度は最大になります。

[Manual] ファンスピード制御パラメータの詳細設定を行います。

Chassis Q-Fan Control [Disabled]

- [Disabled] Chassis Q-Fan 機能を無効にします。
 [Enabled] Chassis Q-Fan 機能を有効にします。

Chassis Fan Profile [Standard]

「Chassis Q-Fan Control」を有効にすると表示され、Chassis Q-Fan のパフォーマンスを設定します。


- [Standard] ケースファンをケースの温度に合わせて自動的に調節します。
 [Silent] ケースファン速度を最低限に抑え、静音環境を実現します。
 [Turbo] ケースファン速度は最大になります。

CPU Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage


オンボードハードウェアモニターはオンボード電圧レギュレーターを通過する電圧出力を自動検出します。なお、[Ignored] にするとこの値は検出されなくなります。

3.8 ブートメニュー

システムをブートする際のオプションを変更します。<Enter> を押してサブメニューを表示します。



3.8.1 ブートデバイスの優先順位



1st ~ xxth Boot Device [Removable Dev.]

ブートさせるデバイスの優先順位を指定します。画面に表示されるデバイスの数は、ブート可能なデバイスの数です。

設定オプション: [Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]

3.8.2 起動設定

BIOS SETUP UTILITY		Boot
Boot Settings Configuration		
Quick Boot	[Enabled]	Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.
Full Screen Logo	[Enabled]	
AddOn ROM Display Mode	[Force BIOS]	
Bootup Num-Lock	[On]	
Wait For 'F1' If Error	[Enabled]	
Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]	
POST State LEDs	[Enabled]	

Quick Boot [Enabled]

- [Disabled] BIOSは全ての自己診断テスト(POST)の項目を実行します。
 [Enabled] 起動中にいくつかのPOST項目をスキップして、システムの起動時間を短縮します。

Full Screen Logo [Enabled]

- [Disabled] フルスクリーンロゴを表示しません。
 [Enabled] フルスクリーンロゴを表示します。



ASUS MyLogo2™ 機能をご利用になる場合は「Full Screen Logo」の項目を [Enabled] に設定してください。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

- [Force BIOS] ブートシーケンス中に、サードパーティのROMメッセージを強制的に表示させます。
 [Keep Current] サードパーティがメッセージを表示するように設定している場合のみ、ブートシーケンス中にROMメッセージを表示させます。

Bootup Num-Lock [On]

- [Off] 電源をONにしたときの、NumLock機能をOFFにします。
 [On] 電源をONにしたときの、NumLock機能をONにします。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

- [Enabled] エラー発生時に<F1>キーを押すまでシステムを待機させます。
 [Disabled] この機能を無効にします。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

- [Enabled] POST中に「Press DEL to run Setup (DeleteキーでBIOS Setupを表示)」というメッセージを表示させます。
 [Disabled] この機能を無効にします。

POST State LEDs [Enabled]

- [Enabled] デバイスのPOST実行順にオンボードデバイスLEDが点灯します。
 [Disabled] この機能を無効にします。

3.8.3 セキュリティ

システムセキュリティ設定の変更。項目を選択し、<Enter>を押すと設定オプションが表示されます。



Change Supervisor Password

管理者パスワードの設定または変更を行います。画面上部に表示されている「Supervisor Password」は、初期設定値は「Not Installed」になっています。パスワードを設定すると、「Installed」に変更されます。

管理者パスワードの設定手順

1. 「Change Supervisor Password」を選択し、<Enter>を押します。
2. 「password box」で、6 文字以内の英数字からなるパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. パスワードの確認を要求されたら、もう一度パスワードを入力します。

パスワードの設定が完了すると、「Password Installed」というメッセージが表示されます。


管理者パスワードを変更する場合は、パスワードの設定と同じ手順で行います。

管理者パスワードの消去は、「Change Supervisor Password」を選択し、<Enter>を押します。消去すると「Password uninstalled」というメッセージが表示されます。



管理者パスワードを忘れた場合、CMOSリアルタイムクロック(RTC)RAMを消去してパスワードをクリアすることができます。RTC RAMを消去する方法については、「2.7.1バックパネルコネクタ」のページをご参照ください。

管理者パスワードを設定すると、他のセキュリティ設定を変更するための項目が表示されます。



User Access Level [Full Access]

BIOS Setupへのアクセスの制限を設定します。

- [No Access] BIOS Setupへのユーザーのアクセスを拒否します。
- [View Only] アクセスは許可しますが設定の変更はできません。
- [Limited] 日時など、限られた設定のみを変更することができます。
- [Full Access] 全ての項目を表示、変更することができます。

Change User Password

ユーザー/パスワードの設定または変更をします。画面上部に表示されている「**User Password**」は初期設定値では「**Not Installed**」になっています。パスワードを設定すると、「**Installed**」に変更されます。

ユーザー/パスワードの設定手順

1. 「**Change User Password**」を選択し、<Enter>を押します。
2. 「password box」で、6文字以内の英数字からなるパスワードを入力し、<Enter>を押します。
3. パスワードの確認を要求されたら、もう一度パスワードを入力します。

パスワードの設定が完了すると、「**Password Installed**」というメッセージが表示されます。

ユーザー/パスワードを変更する場合は、設定と同じ手順で行います。

Clear User Password


ユーザー/パスワードをクリアします。

Password Check [Setup]

- [Setup] BIOSはBIOS Setupへのアクセス時に、ユーザー/パスワードの入力を要求します。
- [Always] BIOSはBIOS Setupへのアクセス時と、システムの起動時に、ユーザー/パスワードの入力を要求します。


3.9 ツールメニュー

本マザーボードに搭載の特殊機能の設定を行います。項目を選択し、<Enter>を押してサブメニューを表示します。



3.9.1 ASUS O.C. Profile

複数のBIOS設定を保存/ロードすることができます。



Add Your CMOS Profile


現在のBIOSファイルをBIOSフラッシュに保存できます。「Name」の右のフィールドにファイル名を入力して<Enter>を押し、「Save to」の右のフィールドでプロファイルナンバーを選択して、CMOS設定を保存します。

Load CMOS Profiles

BIOS Flash に保存したBIOS設定をロードすることができます。<Enter>を押してロードするファイルを選択します。


Start O.C. Profile

ユーティリティを起動して CMOSを保存、ロードします。<Enter>を押してユーティリティを起動します。



- このツールが利用できるのは、フロッピーディスクまたはFAT 32/16でフォーマットされたUSBフラッシュメモリーで、シングルパーティションの場合のみです。
- BIOSの更新中はシステムのシャットダウンやリセットを行わないでください。システム起動エラーの原因となります。
- BIOSファイル更新の際は、同一のメモリー／CPU構成でBIOSバージョンが同じBIOSファイルの使用をお勧めします。
- ロードできるのはCMOファイルのみです。

3.9.2 AI NET 2



Check Realtek LAN Cable [Disabled]

- [Disabled] POST中にBIOSによるRealtek LANケーブルのチェックを行いません。
 [Enabled] POST中にBIOSによるRealtek LANケーブルのチェックを行います。

3.9.3 ASUS EZ Flash 2

ASUS EZ Flash 2を起動します。<Enter>を押すと、確認メッセージが表示されます。左右矢印キーを使って [Yes] または [No] を選択し <Enter> を押して選択を決定します。詳細はセクション「**3.2.2 ASUS EZ Flash 2**」をご参照ください。

3.9.4 Express Gate [Auto]

ASUS Express Gate 機能を設定します。ASUS Express Gate はブラウザや Skype 等のアプリケーションに瞬時にアクセスできる機能です。

設定オプション: [Disabled] [Enabled] [Auto]

Enter OS Timer [10 Seconds]

Express Gate のトップ画面での待機時間を設定します。この時間が経過すると、Windows OS (または他のOS) が起動します。[Prompt User] を選択すると、ユーザーがアクションを起こすまで無制限に待機します。

設定オプション: [Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds]
[15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]

Reset User Data [No]

Express Gate のユーザーデータを消去します。

- [Reset] 次にExpress Gate を開くときにユーザーデータが消去されますので、各設定データをBIOSに保存してください。消去されるデータには Express Gate の設定、ブラウザ上に保存した個人データ (ブックマーク、Cookie、履歴など) が含まれます。これは不正なデータ設定により、Express Gateを正常に起動できなくなる問題を防ぐのに有効な手段となります。
- [No] Express Gate を開くときにユーザーデータを消去しません。



設定が削除されてからExpress Gate 環境に初めて入ると、設定ウィザードが起動します。

3.9.5 IO Level UP [Disabled]


[Disabled] IO Level UP 機能を無効にします。

[USB 3.0] USB 3.0 ポートを最大帯域幅(Gen2モード)に設定します。この設定を有効にすると、PClex16_1 スロットの動作はx8 レーンに制限されます。

[SATA 6G] SATA 6G ポートを最大帯域幅(Gen2モード)に設定します。この設定を有効にすると、PClex16_1 スロットの動作はx8 レーンに制限されます。

3.10 終了メニュー

BIOS設定の保存や取り消しのほか、初期設定値の読み込みを行います。



<Esc> を押してもこのメニューは終了しません。終了メニューからいざれかの項目を選択するか、<F10> を押して終了します。

Exit & Save Changes

BIOSの設定が終了したら、「Exit menu」からこのオプションを選択し、設定をCMOS RAM に保存して終了します。オンボード用のバックアップで搭載されているバッテリは、コンピュータの電源がオフになっているときでもBIOSの設定内容を保存します。この項目を選択すると、確認ウインドウが表示されます。「OK」を選択すると、変更を保存して終了します。



設定を保存せずに<ESC>でBIOSメニューを終了しようとすると、終了する前に変更を保存しますかと尋ねるメッセージが表示されます。その場合は<Enter> 押して変更を保存します。

Exit & Discard Changes

BIOSメニューで行った設定を保存たくないときに、この項目を選択します。ただし、システムの日付、システム時間、パスワード以外の設定を変更した場合は、終了する前に確認のメッセージが表示されます。

Discard Changes

BIOSメニューで設定した変更を破棄し、以前保存したときの値を復旧します。このオプションを選択した後には、確認のメッセージが表示されます。確認のメッセージの表示で「OK」を選択すると変更を取り消し、以前保存したときの値がロードされます。

Load Setup Defaults

セットアップメニューのそれぞれの値に、初期設定値をロードします。このオプションを選択するか、<F5> を押すと確認画面が表示されます。「OK」を選択して初期設定値をロードします。Exit & Save Changes を選択するか、他の変更を行ってから設定を保存します。

Chapter 3

Chapter 4

4.1 OSをインストールする

このマザーボードは Windows® XP / 64bit XP / Vista / 64bit Vista / 7 / 64bit 7 OSをサポートしています。ハードウェアの機能を最大限に活用するために、OSを定期的にアップデートしてください。



- ここで説明するセットアップ手順は一例です。詳細については、OSのマニュアルをご参照ください。
- 互換性とシステムの安定性のために、ドライバをインストールする前に、Windows® XPは Service Pack 2 以降のサービスパック適用済みのOSであることをご確認ください。

4.2 サポートDVD情報

マザーボードに付属のサポートDVDには、マザーボードを利用するため必要なドライバ、アプリケーション、ユーティリティが収録されています。



サポートDVDの内容は、予告なしに変更する場合があります。最新のものは、ASUS Webサイト (www.asus.co.jp) でご確認ください。

4.2.1 サポートDVDを実行する

サポートDVDを光学ドライブに入れます。OSの Autorun 機能が有効になっていれば、ドライバメニューが自動的に表示されます。メニュータブを選択し、インストールする項目を選択してください。

ドライバメニュー：

インストールが可能なドライバが表示されます。必要なドライバを上から順番にインストールしてご利用ください。

ユーティリティメニュー：
マザーボードで使用できるアプリケーションやユーティリティをインストールします。

インストールする項目を選択します。

関連情報を表示します。

マニュアルメニュー：

サードパーティ製のコンポーネント、または各アプリケーションのユーザーマニュアルを開覧することができます。

ソフトウェア情報表示します。

コンタクトインフォメーション：ASUSコンタクトインフォメーションを表示します。

サポートDVDとマザーボードの情報を表示します。



Autorun が有効になっていない場合は、サポートDVDのBINフォルダからASSETUP.EXEを探してください。ASSETUP.EXEをダブルクリックすれば、ドライバメニューが表示されます。


4.2.2 ソフトウェアのユーザーマニュアルを閲覧する

各ソフトウェアのユーザーマニュアルはサポートDVDに収録されています。次の手順に従って、各マニュアルをご参照ください。




ほとんどのユーザーマニュアルはPDFファイルで収録されています。PDFファイルを開くには、UtilitiesタブのAdobe® Acrobat® Readerをインストールしてください。


1. 「Manual」タブをクリックし、左のリストから「**ASUS Motherboard Utility Guide**」をクリックします。



2. サポートDVDの「**Manual**」フォルダが表示されます。選択したマニュアルのフォルダをダブルクリックします。



3. ソフトウェアマニュアルによっては、複数の言語版が用意されています。



本書に記載のスクリーンショットは参照用です。モデルにより異なるため、実際とは異なる場合があります。ご了承ください。

4.3 ソフトウェア情報

サポートDVDのほとんどのアプリケーションはウィザードを使って簡単にインストールすることができます。詳細はオンラインヘルプまたはアプリケーションのReadmeファイルをご参照ください。

4.3.1 ASUS PC Probe II

PC Probe IIは、重要なコンピュータのコンポーネントを監視し、問題が検出されると警告するユーティリティです。ファン回転数、CPU温度、システム電圧を中心に監視します。PC Probe IIはソフトウェアベースなので、コンピュータに電源を入れた時から監視を開始します。このユーティリティで、コンピュータをいつでも正常に動作させることができます。

PC Probe II を起動する

1. マザーボードサポートDVDからPC Probe II をインストールします。
2. 「スタート」→「プログラム」→「ASUS」→「PC Probe II」→「PC Probe II v1.xx.xx」の順にクリックすると、PC Probe II のメイン画面が表示されます。
3. アプリケーションを起動すると、PC Probe II アイコンが Windows® タスクバーに表示されます。アイコンをクリックすることで、アプリケーションを起動・終了できます。

PC Probe II メイン画面



ボタン	機能
	設定画面を開く
	レポート画面を開く
	Desktop Management Interface 画面を開く
	Peripheral Component Interconnect 画面を開く
	Windows Management Instrumentation 画面を開く
	HDD、メモリ、CPU 使用率画面を開く
	Preference 画面を表示/非表示
	アプリケーションを最小化
	アプリケーションを閉じる



ソフトウェアについての詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアルをご参照ください。ユーザーマニュアルはASUSのWebサイトでも公開しております。<http://www.asus.co.jp>

4.3.2 ASUS AI Suite


ASUS AI Suite はASUS提供の各ユーティリティを簡単に起動することができます。

AI Suite を起動する

1. マザーボードサポートDVDからAI Suite をインストールします。
2. 「スタート」→「すべてのプログラム」→「ASUS」→「AI Suite」→「AI Suite v1.xx.xx」の順にクリックすると、AI Suite のメイン画面が表示されます。
3. AI Suite アイコン  がシステムトレイに表示されます。アプリケーションが最小化表示されているときにこのアイコンをクリックすると、元の大きさの画面で表示されます。

AI Suite を使用する

起動するユーティリティのアイコンをクリックします。なお、Normal アイコンをクリックすると、システムは通常の状態にリセットされます。



- 本書に掲載のスクリーンショットは参考用です。実際に表示されるボタンはモデルにより異なります。
- ソフトウェアについての詳細は、サポートDVDに収録のユーザーマニュアルをご参照ください。ユーザーマニュアルはASUSのWebサイトでも公開しております。<http://www.asus.co.jp>



4.3.3 ASUS Fan Xpert

ASUS Fan Xpert は、システムの負荷と環境温度に応じて、効果的にCPUファンとケースファンのスピードを調節することができます。オプションから設定を選択することにより、ファンスピードを臨機応変にコントロールすることができます。

Fan Xpert を起動する

AI Suite をサポートDVDからインストールしたら、Fan Xpert をダブルクリックします。AI Suite アイコンをダブルクリックし AI Suite メインウインドウの **Fan Xpert** ボタン  をクリックしてください。

Fan Xpert を使用する



ファンのプロファイル

- Disable:** Fan Xpert 機能を無効にします。
- Standard:** 標準的なファンスピードに設定します。
- Silent:** ファンスピードを最低限に抑え、ノイズの低減を優先させます。
- Turbo:** ファンスピードを最大にし、冷却を優先させます。
- Intelligent:** CPUファンスピードを環境温度に応じて自動調整します。
- Stable:** CPUファンスピードを一定に保ち、スピードの切り替えによるノイズを抑えます。ただし、温度が70°Cを超えた場合は、ファンのスピードを自動的に加速します。
- User:** プロファイルを一定の制限でユーザー定義します。

4.3.4 ASUS EPU-6 Engine

ASUS EPU-6 Engineは電力管理をアシストするツールで、システムの多様な電力要求に応えます。このユーティリティには4つのモードがあり、システムパフォーマンスを優先させる、あるいは省電力を優先させるといった設定が可能です。

-  Turbo モード
-  High Performance モード
-  Medium Power Saving モード
-  Max. Power Saving モード


 Auto モードを選択するとシステムの状態に応じてモードを自動的に選択します。また、CPU周波数、vCore 電圧、ファンコントロール等の設定を調節し、各モードをカスタマイズすることもできます。

6 Engine を起動する

EPU-6 Engine をマザーボードサポートDVDからインストールしたら、6 Engine トレイアイコンをダブルクリックします。



初めて起動すると、右のようにキャリブレーションを行うかを確認するメッセージが表示されます。キャリブレーションを行うと、システムはCPUのプロパティを検出し電源管理の最適化を行います。



キャリブレーションを行う場合は、「Run Calibration」をクリックします。キャリブレーションは数秒で終了し、6 Engineのメインメニューが表示されます。

6 Engine メインメニュー



4.3.5 ASUS Express Gate

ASUS Express Gate ブラウザやSkype、フォトアルバム等のアプリケーションに瞬時にアクセスできる機能です。コンピュータの電源を入れてからわずか数秒で、Express Gate メニューが開き、ブラウザやSkype 等のExpress Gate アプリケーションを起動することができます。

ASUS Express Gate ご利用の際の注意点



- ASUS Express Gate は、マザーボードサポートDVDからインストールしてご使用ください。なお、Express Gate をコンピュータにインストールする前に、Windows OSをインストールする必要があります。
- ASUS Express Gate がサポートするのは、IDEモードのSATAデバイスのみです。詳細は本書のChapter 3をご参照ください。
- ASUS Express Gate がサポートするHDDは、マザーボードのチップセットが制御するオンボードSATAポートに接続したSATAデバイスのみです。オンボード拡張SATAポートと外部SATAポートは全てサポート対象外です。オンボードSATAポートの位置はChapter 2をご参照ください。
- ASUS Express Gate がサポートするファイル転送方式は、光学ドライブとUSBドライブからのアップロード、USBドライブへのダウンロードのみです。
- ASUS Express Gate はSATA HDD、USB HDD、フラッシュドライブにインストールでき、インストールに必要なディスク領域は1.2GBです。USB HDDまたはフラッシュドライブにインストールする場合は、コンピュータの電源をONにする前に、ドライブを本マザーボードのUSBポートに接続してください。
- ディスプレイは解像度 **1024 x 768** をサポートしているものをご使用ください。それ以外のものではASUS Express Gate は起動せずに通常のOSが直接起動します。
- パフォーマンスの観点から、最低 1GBのシステムメモリの使用をお勧めします。

トップ画面

コンピュータの電源をONにすると、数秒後に Express Gate のトップ画面が表示されます。



- マザーボードのBIOS Setup を起動する場合は、トップ画面で「Exit」を押し、POSTでキーを押します。
- ソフトウェアの詳細については、サポートDVDに収録のユーザーマニュアルを参照するか、Express Gate 環境で表示される をクリックしてください。

4.3.6 ASUS T.Probe

オンボードT.Probeマイクロチップは電源フェーズの負荷と温度をリアルタイムで検出しそのバランスを調節します。この機能により、電源フェーズの機能を最適化し、各コンポーネントを低温度で動作させることができます。コンポーネントの寿命を延ばすことに繋がります。電源フェーズの負荷と温度は、付属のT.ProbeアプリケーションによりWindows®環境でモニター可能です。

ASUS T.Probeをインストールする

手順

1. サポートDVDを光学ドライブに入れます。Autorun機能が有効になっていれば、Driversインストールタブが表示されます。
2. 「Utilities」タブを選択し、「ASUS T.Probe」をクリックします。
3. 画面の指示に従って、インストールを実行します。

ASUS T.Probeを使用する前に

ASUS T.Probeをご使用の前に、関連するBIOS設定を行う必要があります。


1. システム起動中のPOSTの段階で キーを押し、BIOS Setupを開きます。
2. 「Advanced」メニューから「T.Probe」を選択し、[Enabled]に設定します。
3. BIOS設定を変更し、コンピュータを再起動します。



BIOS設定に関する詳細は、本書のBIOSに関連する項目をご参照ください。

ASUS T.Probeを使用する

Windows®システムトレイのT.Probeアイコンをクリックし、T.Probeを起動します。



T.Probeを有効になると、電源フェーズの温度は徐々に中央のAVG(平均値)に近づきます。



T.Probeが有効の状態で画面右上の「Power Saving Mode」を選択すると、4フェーズモードに切り替わります。電源フェーズの温度は徐々に中央のAVG(平均値)に近づきます。



フェーズバーの数は、マザーボードのモデルにより異なります。

4.3.7 VIA® High Definition Audio ユーティリティ


VIA® High Definition Audio CODECは10チャンネルオーディオを提供することで、最高のオーディオをPC環境で実現します(Windows® Vista / 7のみ)。本ソフトウェアはJack-Detection、Multi-Streaming、Front Panel Jack-Retasking、S/PDIF出力をサポートしています。

インストールウィザードに従って、サポートDVDから VIA® Audio Driver をインストールしてください。

VIA オーディオソフトをインストールするとタスクバーに **VIA HD Audio Deck** アイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、VIA HD Audio Deck が表示されます。



A. VIA HD Audio Deck for Windows® Vista™ / Windows® 7™



B. VIA HD Audio Deck for Windows XP




ソフトウェアの詳細はサポートDVDに収録のユーザーマニュアルまたは弊社サイトをご参照ください。(http://www.asus.co.jp)

4.3.8 Intel® Extreme Tuning ユーティリティ

Intel® Extreme Tuning Utility (IXTU) はオーバークロック用アシストツールです。IXTUを使用するには、BIOSの「Ai Tweaker」タブの項目「ASUS/3rd Party UI Priority」を[3rd Party Utility]に設定し、マザーボードサポートDVDに収録のIXTUをインストールしてください。




ASUSユーティリティ (ASUS EPU, TurboV EVO等) を使用する場合は、BIOSで「ASUS/3rd Party UI Priority」を [ASUS Utility] に設定します。



Intel® Extreme Tuning Utilityを起動する

「Start」→「All Programs」→「Intel」→「Intel(R) Extreme Tuning Utility」→「Intel(R) Extreme Tuning Utility」の順にクリックします。IXTUのメインウィンドウが表示されます。画面の指示に従い、システムのオーバークロック、またはテストを開始します。



4.4 RAID

本マザーボードには Intel® P55 チップセットが搭載されており、Serial ATA/ハードディスクドライブで RAID 0、RAID 1、RAID 10、RAID 5 を構築することができます。



- Serial ATA ハードディスクドライブを使用する際は、Windows® XP Service Pack 2 以降を適用済みのOSをご使用ください。Serial ATA RAID機能を使用するには、Windows® XP SP2 以降のOSが必要となります。
- Windows® XP / Vista の制限により、トータル容量が2TB以上のRAIDアレイを起動ディスクに設定することはできません。トータル容量が2TB以上のRAIDアレイはデータディスクとしてご使用ください。
- RAIDアレイに組み込まれたハードディスクドライブにWindows® OSをインストールする場合、RAIDドライブディスクを作成し、RAIDドライブをOSインストール中にロードする必要があります。詳細はセクション「[4.6 RAIDドライブディスクを作成する](#)」をご参照ください。

4.4.1 RAID の定義

RAID 0（データストライピング）：

HDDに対しパラレル方式でデータを読み/書きします。それぞれのハードディスクの役割はシングルドライブと同じですが、転送率はアレイに参加している台数倍に上り、データへのアクセス速度を向上させます。セットアップには、最低 2 台のHDD（同じモデル、同容量）が必要です。

RAID 1（データミラーリング）：

1 台目のドライブから、2 台目のドライブに、同じデータイメージをコピーし保存します。ドライブが 1 台破損しても、ディスクアレイマネジメントソフトウェアが、アプリケーションを正常なドライブに移動することによって、完全なコピーとして残ります。システム全体のデータプロテクションとフォールト・トレランスを向上させます。セットアップには、最低 2 台の新しいHDD、または、既存のドライブと新しいドライブが必要です。既存のドライブを使う場合、新しいドライブは既存のものと同じサイズかそれ以上である必要があります。

RAID 5：3 台以上のハードディスクドライブ間のデータとパリティ情報をストライピングします。利点は、ハードディスクドライブのパフォーマンスの向上、フォールト・トレランス、記憶容量の増加です。データのやり取り、相關的なデータベースのアプリケーション、企業内のリソース作成など、ビジネスにおけるシステムの構築に最適です。セットアップには最低 3 台の同じハードディスクドライブが必要です。

RAID 10：

データストライピングとデータミラーリングをパリティ（冗長データ）なしで結合したもの。RAID 0 と RAID 1 構成のすべての利点が得られます。セットアップには、最低 4 台のHDDが必要です。

Intel® Matrix Storage: P55チップでサポートする Intel® Matrix Storage テクノロジでは、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10* の構築が可能です。また、RAIDセットを2つ組み合わせることで、より高いパフォーマンスとフォールト・トレランス、より大きな容量を実現します（例：同一のハードディスクドライブ2台を使用して RAID 0 と RAID 1 が構築可能）。

4.4.2 Serial ATAハードディスクを取り付ける

本製品は、Serial ATA ハードディスクをサポートします。最適なパフォーマンスのため、ディスクアレイを作成する場合は、モデル、容量が同じハードディスクをご使用ください。

手順

1. SATAハードディスクをドライブベイに取り付けます。
2. SATA信号ケーブルを接続します。
3. SATA電源ケーブルを各ドライブの電源コネクタに接続します。

4.4.3 BIOSでRAIDを設定する

RAIDを作成する前に、BIOS Setup でRAIDを設定してください。

1. POST実行中にBIOSに入ります。
2. 「Main Menu」で「SATA Configuration」を選択し、<Enter>を押します。
3. 「Configure SATA as」を [RAID] に設定します。
4. 設定の変更を保存し、BIOS Setup から退出します。




BIOS Setupへの入り方、設定方法は Chapter 3 をご参照ください。

チップセットの制限により、SATAポートのいずれかをRAIDモードにすると、全てのSATAポートがRAIDモードで動作します。

4.4.4 Intel® Matrix Storage Manager option ROMユーティリティ

Intel® Matrix Storage Manager option ROMユーティリティを開く

1. システムの電源をONにします。
2. POSTで <Ctrl+I> を押し、メインメニューを開きます。



メニューを選択する際は画面の下に表示されるナビゲーションキーを使用します。



本マニュアルに記載のRAID BIOS 画面は参考用です。実際に表示される画面とは異なることがあります。




本ユーティリティはRAID設定として最大4台のハードディスクドライブをサポートします。


RAIDボリュームを作成する

RAIDセットを作成する

- ユーティリティメニューから「1. Create RAID Volume」を選択し、<Enter>を押します。押すと次のような画面が表示されます。



- RAIDの名前を入力し、<Enter>を押します。
- 「RAID Level」の項目がハイライト表示されたら、上下キーで作成するRAIDモードを選択し、<Enter>を押します。
- 「Disks」の項目がハイライト表示されたら<Enter>を押し、RAIDに使用するハードディスクドライブを選択します。選択すると次のような画面が表示されます。



5. 上下キーでドライブをハイライト表示させ、<Space> を押して選択します。小さな三角のマークが選択したドライブを表示しています。設定を確認したら<Enter>を押します。
6. RAID 0, 10, 5のいずれかを構築した場合は、上下キーでRAIDアレイのストライプのサイズを選択し、<Enter>を押します。設定可能な値は 4 KB から 128 KB です。次の数値は各アレイの一般的な数値です。
RAID 0: 128KB
RAID 10: 64KB
RAID 5: 64KB



サーバーには低めの値、オーディオ、サウンドなどの編集用のマルチメディアコンピュータシステムには高めの値をお勧めします。

7. **Capacity** 項目を選択したら、希望のRAIDボリューム値を入力し <Enter> を押します。初期設定値は許容最大値です。
8. **Create Volume** 項目を選択したら、<Enter> を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N) :

9. RAID ボリュームを作成し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、**CREATE VOLUME** メニューに戻る場合は <N> を押してください。


RAIDセットを削除する



RAIDセットを削除するとハードディスクドライブ内のデータは全て削除されます。ご注意ください。

手順

- ユーティリティメニューから「2. Delete RAID Volume」を選択し <Enter> を押します。続いて次のような画面が表示されます。



- 上下矢印キーで削除するRAIDセットを選択し、 を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。



- RAID ボリュームを削除し、メインメニューに戻る場合は <Y> を、CREATE VOLUME メニューに戻る場合は <N> を押してください。

Intel® Matrix Storage Manager を閉じる

手順

- ユーティリティメニューから「4. Exit」を選択し <Enter> を押します。続いて次のような警告メッセージが表示されます。



- ユーティリティを閉じるには <Y> を、ユーティリティメニューに戻るには <N> を押します。

4.5 RAIDドライバディスクを作成する

Windows® XP/Vista OSをRAIDに組み込まれたHDDにインストールするとき、RAIDドライバが入ったフロッピーディスクが必要です。Windows Vista™ OSをお使いの場合は、RAIDドライバが入ったフロッピーディスクまたはUSBフラッシュメモリが必要です。



- 本マザーボードにはフロッピードライブコネクタは搭載されていません。SATA RAIDドライバディスク構築の際は、USBフロッピードライブをご使用ください。
- Windows® XP の制限により、Windows® XP ではUSBフロッピーディスクドライブを認識しない場合があります。詳細はセクション「[4.6.4 USBフロッピーディスクドライブを使用する](#)」をご参照ください。

4.5.1 OSに入らずにRAIDドライバディスクを作成する

手順

- コンピュータを起動します。
- POST中にを押し、BIOSに入ります。
- 光学ドライブをプライマリブートデバイスに設定します。
- サポートDVDを光学ドライブにセットします。
- 設定を保存しBIOSを退出します。
- 「**Make Disk**」メニューが表示されたら、<1>を押して**「32/64bit Intel AHCI/RAID ドライバディスク」**を作成します。
- フォーマット済みのフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットし<Enter>を押します。
- 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。

4.5.2 RAIDドライバディスクをWindows® 環境で作成する

手順

- Windows®を起動します。
- USBフロッピーディスクドライブをシステムに接続し、フロッピーディスクを入れます。
- サポートDVDを光学ドライブにセットします。
- 「**Make Disk**」メニューに入り、「**Intel AHCI/RAID Driver**」をクリックしてIntel® RAIDドライバディスクを作成します。
- USBフロッピーディスクドライブを宛先ディスクに設定します。
- 画面の指示に従ってプロセスを完了させます。



ウィルス感染していないPCで必ず作業を行い、RAIDドライバー導入用フロッピーディスク作成後は、ライトプロテクトを実施してください。

4.5.3 Windows® OSインストール中にRAIDドライバをインストールする

Windows® XPにRAIDドライバをインストールする

1. OSのインストール中に「**Press the F6 key if you need to install a third-party SCSI or RAID driver...**」という指示が表示されます。
2. <F6>を押し、RAIDドライバを保存したフロッピーディスクをUSBフロッピーディスクドライブに入れます。
3. プロンプトが表示されたら、取り付けるSCSI アダプタを選択します。ここでは必ず「**Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller**」を選択してください。
4. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。

Windows® Vista™以降のOSにRAIDドライバをインストールする

1. RAIDドライバを保存したフロッピーディスク/USBデバイスをシステムにセットします。
2. OSのインストール中に「**Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller**」を選択します。
3. 画面の指示に従い、インストールを完了させます。

4.5.4 USBフロッピーディスクドライブを使用する

Windows® OSのインストール中に、RAIDドライバをフロッピーディスクからインストールする必要がありますが、Windows® XPの制限により、Windows® XP ではUSBフロッピーディスクドライブを認識しない場合があります。

この問題を解決するには、RAIDドライバを保存したフロッピーディスクにUSBフロッピーディスクドライブのベンダー ID (VID)とプロダクト ID (PID)を加える必要があります。

1. 他のコンピュータにUSBフロッピーディスクドライブを接続し、RAIDドライバを保存したフロッピーディスクを入れます。


2. デスクトップから「**My Computer** (マイコンピュータ)」を右クリックするか、スタートメニューを押し、「**Manage (管理)**」を選択します。




3. **Device Manager (デバイスマネージャ)**を選択し、「**Universal Serial Bus controllers**」から「**xxxxxx USB Floppy**」を右クリックし、「**Properties (プロパティ)**」を選択します。




USBフロッピーディスクドライブの名称はベンダーにより異なります。



4. 「Details(詳細)」タブを選択し、ベンダーID(VID)とプロダクトID(PID)を表示させます。



5. RAIDドライバディスクの内容を参照し、ファイル「txtsetup.oem」の場所を確認します。
6. ファイルをダブルクリックします。「Select the program from a list(リストからプログラムを選択)」にチェックを入れ、「OK」をクリックします。



7. Notepadを選択し、ファイルを開きます。



8. [HardwareIds.scsi.iaHCI_PCH] と [HardwareIds.scsi.iastor_8R9R10RDOPCH] セクションを txtsetup.oem ファイルで探します。
9. 図のように、各セクションの下に以下の文字列をそれぞれ入力します。
id = "USB\VID_xxxx&PID_xxxx", "usbstor"

```
[HardwareIds.scsi.iaHCI_PCH]
id= "PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106", "iaStor"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"

[HardwareIds.scsi.iastor_8R9R10RDOPCH]
id= "PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106", "iaStor"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"
```



入力する文字列の内容は同じです。



VIDとPIDはベンダーにより異なります。

10. 変更を保存し、ファイルを閉じます。

Chapter 4

Chapter 5

5.1 ATI® CrossFireX™ テクノロジ

本マザーボードはATI® CrossFireX™ テクノロジを採用しており、マルチGPUビデオカードを取り付けることができます。

5.1.1 必要条件

- CrossFireXモード:同一の ATI® 公認CrossFireX対応カード 2枚、またはCrossFireX対応デュアルGPUビデオカード 1枚
- ビデオカードドライバがATI CrossFireXテクノロジをサポートしていること。最新のドライバはAMDのWebサイト (www.amd.com) でダウンロード可能。
- 最低電源条件を満たす電源装置 (詳細:Chapter 2 参照)



-
- 热管理の観点から、ケースファンの追加をお勧めします。
 - ATI Game ウェブサイト (<http://game.amd.com>) で 最新のビデオカードと対応する3D アプリケーションリスト入手してください。
-

5.1.2 始める前に

ATI CrossFireX を動作させるには、ATI CrossFireXビデオカードを取り付ける前に、システムにインストールされているビデオカードドライバを削除する必要があります。

手順


1. 全てのアプリケーションを閉じます。
2. Windows XPをご使用の場合は、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順に開きます。
Windows Vistaをご使用の場合は、「コントロールパネル」→「プログラムと機能」の順に開きます。
3. システムにインストールされているビデオカード ドライバを選択します。
4. Windows XPをご使用の場合は、「変更と削除」を選択します。
Windows Vistaをご使用の場合は、「アンインストール」を選択します。
5. コンピュータをOFFにします。

5.2 CrossFireX™ ビデオカードを 2 枚取り付ける



本マニュアルに記載の写真は参考用です。ビデオカードとマザーボードのレイアウトはモデルにより異なりますが、セットアップ手順は同じです。


1. CrossFireX対応ビデオカード 2 枚を手元に準備します。
2. 両方のビデオカードをPCIEX16スロットに取り付けます。マザーボードにPCIEX16スロットが 2 基以上ある場合は、Chapter 2 でビデオカードを 2 枚以上取り付ける際に推奨するPCIEX16スロットをご確認ください。
3. 各カードをしっかりと取り付けます。
4. CrossFireXブリッジコネクタを各ビデオカードのゴールドフィンガーに挿入します。コネクタはしっかりと取り付けます。



CrossFireX ブリッジ

ゴールドフィンガー

5. 各ビデオカードに補助電源装置を接続します。
6. VGAケーブルまたはDVIケーブルをビデオカードに接続します。



5.3 ソフトウェア情報

5.3.1 デバイスドライバをインストールする

デバイスドライバのインストールの詳細は、ビデオカードに付属のマニュアルをご参照ください。



- PCI Express ビデオカードドライバがATI® CrossFireX™ テクノロジをサポートしていることをご確認ください。最新のドライバはAMDのWebサイト(www.amd.com)でダウンロードできます。
- Triple、またはQuad CrossFireXシステムをご使用の場合は、必ずWindows® Vista™ OS環境で ATI Catalyst™ ドライバーをインストールして下さい。ATI Triple、またはQuad CrossFireX テクノロジは、現在Windows® Vista™以外ではサポートされません。


5.3.2 ATI® CrossFireX™ テクノロジを有効にする

ビデオカードとデバイスドライバをセットアップしたら、Windows® Vista™ を起動し、ATI Catalyst™ Control Center で CrossFire™ 機能を有効にします。


ATI Catalyst Control Center を起動する

手順

1. デスクトップ上で右クリックし、「Catalyst (TM) Control Center」を選択します。または、システムトレイのATI アイコンを右クリックし「Catalyst Control Center」を選択します。



2. 複数のビデオカードが検出されるなど、「Catalyst Control Center Setup Assistant」の画面が表示されます。続いて「Go」をクリックして、「Catalyst Control Center Advanced View」を表示させます。



CrossFireX 設定を有効にする

1. Catalyst Control Center 画面で「Graphics Settings」→「CrossFireX」→「Configure」の順にクリックします。
2. Graphics Adapter リストからディスプレイ用GPUとして使用するビデオカードを選択します。
3. 「Enable CrossFireX」を選択します。
4. 「Apply」をクリックし、「OK」をクリックして設定画面を閉じます。

