

**M4N98TD
EVO**

用 户 手 册



Motherboard

C5365

1.00 版

2010 年 2 月发行

版权所有 · 不得翻印 © 2010 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称「华硕」）许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处分。本用户手册没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随时升级，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称仅做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是著作权。

本产品的名称与版本都会印在主板/显卡上，版本数字的编码方式是用三个数字组成，并有一个小数点做间隔，如 1.02G、2.03G 等...数字越大表示版本越新，而越左边位数的数字更动表示更动幅度也越大。升级的详细说明请您到华硕的互联网浏览或是直接与华硕联络。

Offer to Provide Source Code of Certain Software

This product may contain copyrighted software that is licensed under the General Public License ("GPL") and under the Lesser General Public License Version ("LGPL"). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed without any warranty. Copies of these licenses are included in this product. You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code of the LGPL Software (with the complete machine-readable "work that uses the Library") for a period of three years after our last shipment of the product including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than December 1, 2011, either

(1) for free by downloading it from <http://support.asus.com/download>;

or

(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending a request to:

ASUSTeK Computer Inc.

Legal Compliance Dept.

15 Li Te Rd.,

Beitou, Taipei 112

Taiwan

In your request please provide the name, model number and version, as stated in the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding source code and your contact details so that we can coordinate the terms and cost of shipment with you.

The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed under the same license as the corresponding binary/object code.

This offer is valid to anyone in receipt of this information.

ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and describing the problem (please do NOT send large attachments such as source code archives etc to this email address).

三年质保



全国联保

华硕产品质量保证卡

尊敬的华硕产品用户：

首先非常感谢您选用华硕公司产品，让我们有机会向您提供优质的服务。为了使我们的服务让您更满意，在购买后请您认真阅读此说明并妥善保存此质量保证卡。


保修说明注意事项：

- 一、 请将此质量保证卡下方的用户数据填写完整，并由最终直接经销商加盖公章，如果没有加盖公章，请找原购买处补盖以保障您的权益。请务必保留购买发票或复印件，否则华硕公司将无法以产品的出厂日期为参照进行保修。
- 二、 华硕公司对在中国大陆地区（不包括港澳台地区）发售的、经合法渠道销售给消费者的华硕主板及显卡产品实行三年的免费保修服务。
- 三、 若经本公司判断属下列因素，则不属于免费保修服务的范围，本公司将有权收取维修费用：
 - A. 超过华硕提供的质保有效期的主板、显卡产品。
 - B. 因遇不可抗力外力（如：水灾、火灾、地震、雷击、台风等）或人为之操作使用不慎造成之损害。
 - C. 未按产品说明书条例的要求使用、维护、保管而造成的损坏。
 - D. 用户擅自或请第三方人员自行检修、改装、更改组件、修改线路等。
 - E. 因用户自行安装软件即设置不当所造成之使用问题及故障。
 - F. 本公司产品串行号标贴撕毁或无法辨认，涂改保修服务卡或与实际产品不符。
 - G. 其他不正常使用所造成之问题及故障。

四、 技术支持及维修服务：

1. 我们建议您先登录华硕官方会员网站（<http://vip.asus.com>），对您购买的华硕产品进行在线注册，注册后您将会定期得到我们发送的产品信息以及技术数据；
2. 如果您在使用华硕产品的过程中遇到问题，您可以首先查阅用户手册，寻找答案；
3. 您亦可访问华硕中文网站技术支持页面（<http://support.asus.com.cn>）查询到相应的技术支持信息与常见问题排除；
4. 登录我们的在线技术支持服务专区进行咨询（<http://www.asus.com.cn/email>）；
5. 也欢迎您拨打华硕海星服务 7x24 小时免费技术支持专线 800-820-6655，由我们的在线工程师为您提供服务；（注：未开通 800 的地区或使用移动电话，请拨打技术支持电话 021-34074610）
6. 如果您使用的华硕产品由于硬件故障，需要维修服务，您可以直接联系您的经销商，通过经销商及遍布全国的华硕展示服务中心进行后续相应的检修服务。
7. 无论通过何种方式来寻求技术服务，请您务必明确告知您使用的产品型号、BIOS 版本、搭配之硬件、详细的故障现象等，以利于华硕工程师能帮助您更加准确快速地判断出故障的原因。

用户填写资料

用户名称		购买日期	
联系人		联系电话	
联系地址			
经销商名称		产品种类	
产品型号		产品序列号	
		经销商印章	

请用剪刀沿虚线剪下

目录内容

目录内容	v
安全性须知	ix
电气方面的安全性	ix
操作方面的安全性	ix
关于这本用户手册	x
用户手册的编排方式	x
提示符号	xi
跳线帽及图标说明	xi
哪里可以找到更多的产品信息	xi
M4N98TD EVO 规格列表	xiii

第一章：产品介绍

1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列	1-1
1.2 产品包装内容	1-1
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 产品特写	1-2
1.3.2 华硕独家功能	1-3

第二章：硬件设备信息

2.1 主板安装前	2-1
2.2 主板概述	2-2
2.2.1 主板结构图	2-2
2.2.2 主板元件说明	2-3
2.2.3 主板的摆放方向	2-4
2.2.4 螺丝孔位	2-4
2.3 中央处理器（CPU）	2-5
2.3.1 安装中央处理器	2-5
2.3.2 安装散热片与风扇	2-7
2.4 系统内存	2-10
2.4.1 概述	2-10
2.4.2 内存设置	2-11
2.4.3 安装内存条	2-14
2.4.4 取出内存条	2-14
2.5 扩展插槽	2-15
2.5.1 安装扩展卡	2-15
2.5.2 设置扩展卡	2-15
2.5.3 指定中断要求	2-16
2.5.4 PCI 扩展卡扩展插槽	2-17
2.5.5 PCI Express x 1 扩展卡扩展插槽	2-17
2.5.6 两组 PCI Express 2.0 x16 扩展卡扩展插槽	2-17

目录内容

2.6 跳线选择区	2-18
2.7 主板上的内置开关	2-20
2.8 元件与外围设备的连接	2-22
2.8.1 后侧面板连接端口	2-22
2.8.2 音频输出/输出连接图标说明	2-23
2.8.3 内部连接端口	2-26
2.8.4 华硕 Q-Connector (系统面板)	2-34
2.9 内置 LED 指示灯	2-35
2.10 第一次启动电脑	2-37
2.11 关闭电源	2-37

第三章：BIOS 程序设置

3.1 认识 BIOS 程序	3-1
3.2 升级 BIOS 程序	3-1
3.2.1 华硕在线升级	3-2
3.2.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序	3-4
3.2.3 使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序	3-5
3.3 BIOS 设置程序	3-6
3.3.1 BIOS 程序菜单介绍	3-6
3.3.2 程序功能表列说明	3-6
3.3.3 操作功能键说明	3-7
3.3.4 菜单项目	3-7
3.3.5 子菜单	3-7
3.3.6 设置值	3-7
3.3.7 设置窗口	3-7
3.3.8 滚动条	3-7
3.3.9 在线操作说明	3-7
3.4 主菜单 (Main Menu)	3-8
3.4.1 Primary IDE Master/Slave; SATA 1-4	3-8
3.4.2 存储设备设置 (Storage Configuration)	3-10
3.4.3 系统信息 (System Information)	3-10
3.5 Ai Tweaker 菜单 (Ai Tweaker menu)	3-11
3.5.1 Ai Overclocking [Auto]	3-11
3.5.2 CPU Ratio Setting [Auto]	3-12
3.5.3 DRAM Frequency [Auto]	3-12
3.5.4 CPU/NB Frequency [Auto]	3-12
3.5.5 HT Link Speed [Auto]	3-12
3.5.6 DRAM Timing Configuration	3-12
3.5.7 DRAM Driving Configuration	3-13
3.5.8 Processor Voltage [Auto]	3-14

目录内容

3.5.9 CPU/NB Voltage [Auto]	3-14
3.5.10 CPU VDDA Voltage [Auto]	3-14
3.5.11 DRAM Voltage [Auto]	3-14
3.5.12 HT Voltage [Auto]	3-14
3.5.13 NB Voltage [Auto]	3-14
3.5.14 nForce200 Voltage [Auto]	3-15
3.5.15 CPU/LDT Spread Spectrum [Disabled]	3-15
3.5.16 PCIE Spread Spectrum [Disabled]	3-15
3.5.17 SATA Spread Spectrum [Disabled]	3-15
3.5.18 PCI Spread Spectrum [Disabled]	3-15
3.6 高级菜单 (Advanced menu)	3-16
3.6.1 处理器设置 (CPU Configuration)	3-16
3.6.2 芯片组设置 (Chipset)	3-18
3.6.3 内置设备设置 (Onboard Devices Configuration)	3-20
3.6.4 PCIPnP	3-21
3.6.5 USB设备设置 (USB Configuration)	3-21
3.7 电源管理 (Power menu)	3-22
3.7.1 Suspend Mode [Auto]	3-22
3.7.2 ACPI 2.0 Support [Enabled]	3-22
3.7.3 ACPI APIC Support [Enabled]	3-22
3.7.4 高级电源管理设置 (APM Configuration)	3-23
3.7.5 系统监控功能 (Hardware Monitor)	3-24
3.8 启动菜单 (Boot menu)	3-26
3.8.1 启动设备顺序 (Boot Device Priority)	3-26
3.8.2 启动选项设置 (Boot Settings Configuration)	3-27
3.8.3 安全性菜单 (Security)	3-28
3.9 工具菜单 (Tools menu)	3-30
3.9.1 ASUS EZ Flash 2	3-30
3.9.2 Express Gate [Auto]	3-30
3.9.3 ASUS O.C. Profile	3-31
3.9.4 AI Net 2	3-32
3.10 退出 BIOS 程序 (Exit menu)	3-33

第四章：软件支持

4.1 安装操作系统	4-1
4.2 驱动程序及应用程序 DVD 光盘信息	4-1
4.2.1 运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘	4-1
4.2.2 取得软件用户手册	4-2
4.3 软件信息	4-3

目录内容

4.3.1 华硕系统诊断家 II	4-3
4.3.2 华硕 AI Suite 程序	4-4
4.3.3 华硕 Fan Xpert 程序	4-5
4.3.4 华硕 EPU 程序	4-6
4.3.5 华硕 Express Gate 程序	4-7
4.3.6 音频设置程序	4-8
4.3.7 华硕 AI Nap	4-9
4.3.8 华硕 TurboV 程序	4-10
4.3.9 华硕 Turbo Key 程序	4-11
4.4 RAID 功能设置	4-12
4.4.1 RAID 定义	4-12
4.4.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘	4-12
4.4.3 在 BIOS 程序中设置 RAID 功能	4-13
4.4.4 NVIDIA® MediaShield BIOS RAID 设置	4-13
4.5 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘	4-17
4.5.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘	4-17
4.5.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘	4-17
4.5.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序	4-18
4.5.4 使用 USB 软驱	4-18

第五章：NVIDIA® SLI™ 技术支持

5.1 NVIDIA® SLI™ 技术	5-1
5.1.1 设置需求	5-1
5.1.2 安装两张支持 SLI™ 技术的显卡	5-1
5.1.3 安装设备的驱动程序	5-2
5.1.4 启动 NVIDIA® SLI™ 技术	5-2
5.2 NVIDIA® Hybrid SLI™ 技术	5-5

华硕的联络信息

安全性须知

电气方面的安全性

- 为避免可能的电击造成严重损害，在搬动电脑主机之前，请先将电脑电源线暂时从电源插槽中拔掉。
- 当您要加入硬件设备到系统中或者要卸除系统中的硬件设备时，请务必先连接该设备的数据线，然后再连接电源线。可能的话，在安装硬件设备之前先拔掉电脑的电源电源线。
- 当您要从主板连接或拔除任何的数据线之前，请确定所有的电源线已事先拔掉。
- 在使用扩展卡或扩展卡之前，我们建议您可以先寻求专业人士的协助。这些设备有可能会干扰接地的回路。
- 请确定电源的电压设置已调整到本国/本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值为何，那么请就近询问当地的电力公司人员。
- 如果电源已损坏，请不要尝试自行修复。请将之交给专业技术服务人员或经销商来处理。

操作方面的安全性

- 在您安装主板以及加入硬件设备之前，请务必详加阅读本手册所提供的相关信息。
- 在使用产品之前，请确定所有的排线、电源线都已正确地连接好。若您发现有任何重大的瑕疵，请尽速联络您的经销商。
- 为避免发生电气短路情形，请务必将所有没用到的螺丝、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或电脑主机中。
- 灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板的使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。
- 请勿将电脑主机放置在容易摇晃的地方。
- 若在本产品的使用上有任何的技术性问题，请和经过检定或有经验的技术人员联络。



请勿将本主板当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

REACH

谨遵守 REACH（Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals）管理规范，我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站，详细请参考 <http://green.asus.com/english/REACH.htm>。

关于这本用户手册

产品用户手册包含了所有当您在安装本主板时所需用到的信息。

用户手册的编排方式

用户手册是由下面几个章节所组成：

- 第一章：产品介绍

您可以在本章节中发现诸多华硕所赋予本主板的优异特色。利用简洁易懂的说明让您能很快地掌握本主板的各项特性，当然，在本章节中我们也会提及所有能够应用在本主板的新产品技术。

- 第二章：硬件设备信息

本章节描述所有您在安装系统元件时必须完成的硬件安装程序。详细内容有：频率开关设置、跳线选择区设置以及主板的各种设备接口。

- 第三章：BIOS 程序设置

本章节描述如何使用 BIOS 设置程序中的每一个菜单项目来更改系统的配置设置。此外也会详加介绍 BIOS 各项设置值的使用时机与参数设置。

- 第四章：软件支持

您可以在本章节中找到所有包含在华硕驱动程序及应用程序光盘中的软件相关信息。

- 第五章：NVIDIA® SLI™ 技术支持

本章节介绍 NVIDIA® SLI™ 功能，并以图标说明显卡的安装程序。

提示符号

为了能够确保您正确地完成主板设置，请务必注意下面这些会在本手册中出现的标示符号所代表的特殊含意。



警告：提醒您在进行某一项工作时要注意您本身的安全。



小心：提醒您在进行某一项工作时要注意勿伤害到电脑主板元件。



重要：此符号表示您必须要遵照手册所描述之方式完成一项或多项软硬件的安装或设置。




注意：提供有助于完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。

跳线帽及图标说明

主板上有一些小小的塑料套，里面有金属导线，可以套住选择区的任二只针脚（Pin）使其相连而成一通路（短路），本手册称之为跳线帽。

有关主板的跳线帽使用设置，兹利用以下图标说明。以下图为例，欲设置为「Jumper™ Mode」，需在选择区的第一及第二只针脚部份盖上跳线帽，本手册图标即以涂上底色代表盖上跳线帽的位置，而空白的部份则代表空接针。以文字表示为：[1-2]。

因此，欲设置为「JumperFree™ Mode」，以右图表示即为在「第二及第三只针脚部份盖上跳线帽」，以文字表示即为：[2-3]。



哪里可以找到更多的产品信息

您可以通过下面所提供的两个渠道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕电脑互联网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
外部信号接口及线材	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示的环保使用期限，是指在一般正常使用状况下。

M4N98TD EVO 规格列表

中央处理器	支持 AM3 规格的 AMD® Phenom™ II /Athlon™ II /Sempron™ 100 系列处理器 支持 AMD® 140W 处理器 支持 45nm 处理器
芯片组	NVIDIA® nForce 980a SLI®, 支持 NVCC (NVIDIA Clock Calibration, NVIDIA 时钟校正功能)
系统总线	支持高达 5200MT/s 系统总线、HyperTransport™ 3.0 技术
内存	4 x 内存条插槽, 使用符合 unbuffered ECC/non-ECC DDR3 2000 (超频) /1333/1066 MHz 内存, 最高可扩展至 16GB 内存 支持双通道内存架构 *由于操作系统的限制, 当安装 4GB 或 4GB 以上的总内存时, Windows® 32-bit 操作系统可能会检测少于 3GB。因此建议安装 3GB 以下的内存 **请访问华硕网站 www.asus.com.cn 及用户手册来获得最新的内存供应商列表 (QVL)
多重图形显示支持	支持 NVIDIA® SLI® 技术 (双 x 16 模式) 支持 NVIDIA® Hybrid SLI® 技术
扩展槽	2 x PCI Express 2.0 x16 插槽 (双 x 16 模式) 2 x PCI Express x 1 插槽 2 x PCI 2.2 插槽
存储设备连接槽	NVIDIA nForce® 980a SLI™ 芯片 - 1 x Ultra DMA 133/100 连接端口 - 5 x SATA 3.0 Gb/s 连接端口 (只有 1-4 磁盘支持 Legacy IDE 运行) - NVIDIA® MediaShield™ RAID, 支持 RAID 0、1、0+1、5 与 JBOD 磁盘阵列设置 - 1 x 外接式 eSATA 3.0 Gb/s 连接端口 (SATA On-the-Go)
网络功能	Broadcom® B5071 Gigabit 网络控制器, 支持 AI NET 2
音频	VIA® VT1708S 八声道高保真音频编解码芯片 - 支持音频接口检测 (Jack-Detection)、多音源独立输出 (Multi-Streaming) 以及前面板音频接口变换 (Jack Retasking) 功能 - 后背板具备有同轴及光纤 S/PDIF 数字音频输出连接端口 - 华硕噪音过滤功能
IEEE 1394	VIA® VT6308P 控制器支持 2 x IEEE 1394a 连接端口 (1 个在主板中央, 1 个在后侧面板)
USB	12 x USB 2.0 连接端口 (6 组在主板中央, 6 组在后侧面板)

(下页继续)

M4N98TD EVO 规格列表

华硕独家功能	<p>ASUS 电源解决方案：</p> <ul style="list-style-type: none">- 华硕 8+1 相式电源设计- 100% 长效固态电容- 华硕 EPU <p>ASUS Quiet Thermal Solutions：</p> <ul style="list-style-type: none">- 华硕免风扇设计：纯铜热导管技术- Stack Cool 3+- Fan Xpert <p>ASUS 独家功能：</p> <ul style="list-style-type: none">- Core Unlocker- MemOK! <p>ASUS Express Gate</p> <p>ASUS Crystal Sound</p> <ul style="list-style-type: none">- 华硕噪音过滤功能（Noise Filter） <p>ASUS EZ DIY：</p> <ul style="list-style-type: none">- ASUS Q-Connector- ASUS O.C. Profile 程序- ASUS CrashFree BIOS 3 程序- ASUS EZ Flash 2 程序- ASUS My Logo2- 多国语言 BIOS 程序
华硕独家超频功能	<p>ASUS Exclusive Overclocking Features：</p> <ul style="list-style-type: none">- TurboV- Turbo Key <p>Precision Tweaker 2：</p> <ul style="list-style-type: none">- vCore：可调式 CPU 电压，以每 0.0125V 递增- vHT Bus：可调式 HT 电压，以每 0.02V 递增- vDIMM：可调式 DRAM 电压，以每 0.02V 递增- vChipset：可调式 NB 电压，以每 0.02V 递增 <p>无段超频频率调整（SFS）：</p> <ul style="list-style-type: none">- 前端总线的频率可以每 1MHz 递增，范围为 200 至 600MHz- 内存频率调整范围为 1066MHz 至 2000MHz- PCI Express 总线的频率可以每 1MHz 递增，范围为 100 至 200MHz <p>超频保护机制：</p> <ul style="list-style-type: none">- 华硕 C.P.R.（CPU 参数自动恢复）功能
后侧面板设备连接端口	<p>1 x PS/2 键盘连接端口（紫色）</p> <p>1 x PS/2 鼠标连接端口（绿色）</p> <p>1 x 同轴 S/PDIF 数字音频输出连接端口</p> <p>1 x 光纤 S/PDIF 数字音频输出连接端口</p> <p>1 x 外接式 SATA 连接端口</p> <p>1 x IEEE 1394a 连接端口</p> <p>1 x LAN（RJ-45）网络连接端口</p> <p>6 x USB 2.0/1.1 连接端口</p> <p>八声道音频连接端口</p>

（ 下页继续 ）

M4N98TD EVO 规格列表

内置 I/O 设备连接端口	3 × USB 2.0 连接端口可扩展六组外接式 USB 连接端口 1 × IDE 插槽 1 × 串口 (COM1) 5 × SATA 3.0 Gb/s 插座 1 × CPU 风扇插座 2 × 机箱风扇插座 (1 × 4-pin、1 × 3-pin) 1 × 电源风扇插座 1 × IEEE 1394a 插座 1 × S/PDIF 数字音频输出插座 1 × MemOK! 按钮 1 × Core Unlocker 开关 前面板音源插座 24-pin ATX 电源插座 8-pin ATX 12V 电源插座 系统面板插座 (Q-Connector)
BIOS 功能	8 Mb Flash ROM、AMI BIOS、SPI、PnP、DMI2.0、WfM 2.0、SM BIOS 2.5、ACPI 2.0a、ASUS EZ Flash 2、ASUS CrashFree BIOS 3
管理功能	网络唤醒功能 (WOL by PME)、调制解调器唤醒功能 (WOR by PME)、铃声唤醒功能 (WOR by Ring)、PXE
应用程序光盘	驱动程序 华硕应用程序 华硕在线升级应用程序 防毒软件 (OEM 版本)
主板尺寸	ATX 型式：12 × 9.6 英寸 (30.5 × 24.4 厘米)

★ 表列规格若有变动，恕不另行通知

[illegible]

第一章









1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列

再次感谢您购买此款华硕 M4N98TD EVO 主板！

本主板的问世除了再次展现华硕对于主板一贯具备的高质量、高性能以及高稳定度的严苛要求，同时也添加了许多新的功能以及大量应用在它身上的最新技术，使得本主板成为华硕优质主板产品线中不可多得的闪亮之星。

在您拿到本主板包装盒之后，请马上检查下面所列出的各项标准配件是否齐全。

1.2 产品包装内容

	
ASUS M4N98TD EVO 主板	1 x Ultra DMA 133/100 排线
	
4 x Serial ATA 数据线	1 x ASUS SLI™ 桥接器
	
1 x 二合一 Q-connector 套件	1 x I/O 挡板
	
用户手册	驱动程序 DVD 光盘



- 若以上列出的任何一项配件有损坏或是短缺的情形，请尽速与您的经销商联络。
- 上表中的图标仅供参考，实际包装盒内容物会随您所购买的型号而有不同。

1.3 特殊功能

1.3.1 产品特写

支持 AM3 规格的 AMD® Phenom™ II /Athlon™ II /Sempron™ 100 系列处理器

本主板支持拥有 L3 缓存的 AMD AM3 多核心处理器，让系统能在低电力消耗的环境下，却拥有更良好的超频能力。此外并支持双通道 DDR3 1333 内存条，而系统总线通过 HyperTransport™ 3.0 技术可以加速数据传输率高达 5200MT/s。本主板并支持新一代 45nm 制程。

采用 NVIDIA® nForce® 980a SLI™ 芯片组

NVIDIA® nForce 980a SLI 多媒体与通讯处理器（MCPs）可为 AMD AM3 多核心处理器提供极致的性能表现。多媒体与通讯处理器（MCPs）支持 NVIDIA® SLI® 技术，可使多重绘图处理单元（GPU）于单一系统中发挥优良性能。NVIDIA nFORCE® 980a SLI® 芯片组同时支持 6 组 Serial ATA 3.0 Gb/s 数据传输率，NVIDIA® SLI™ 技术支持之 PCI Express x16 界面可达双 x16 模式及 12 个 USB 2.0 连接端口。

支持双通道 DDR3 2000（超频）内存

本主板原生支持 DDR3 2000（超频）内存的主板，提供更快速的数据传输率与更大的带宽来增进内存的运算速度，可以增强系统在 3D 绘图与其他对内存需求较大的应用程序的运行性能。

支持 NVIDIA® SLI® 技术

NVIDIA SLI® 利用 PCI Express 2.0 界面之结构，可有效地提升带宽以及软硬件之性能，使多重绘图处理单元（GPU）更能发挥出色的表现性能。

支持 NVIDIA® Hybrid SLI™ 技术

Hybrid SLI™ 是创建在 NVIDIA 独一无二的混合多重绘图处理单元（GPU）上的技术。当外接独立显卡与本系列主板 GPU 结合时，可以大幅提升 NVIDIA 显卡的性能。GeForce® 与 Hybrid SLI™ 功能是独立在不同的 GeForce GPU 上。请参考 www.nvidia.com/hybridсли 网站的说明。

1.3.2 华硕独家功能

ASUS 电源解决方案

华硕电力节省方案可以智能地、自动地提供平衡的运算电源与电力消耗。

8+1 相式电源设计

为发挥新一代 AM3 处理器的潜力，华硕 M4 系列主板采用全新 8 相式电压整流模块（VRM）电源设计。它提供极高的电源使用效率与优异的超频功能。此外，高质量的电源组件可以有效降低系统温度，以确保组件的使用寿命更长。本系列主板还具备集成式内存/HT 控制器使用的额外 1 相式电源，为重要组件提供独立电源。

100% 长效固态电容

本主板内置长效性固态电容，以获得更长的使用寿命并增强散热能力。

华硕 EPU

华硕 EPU（Energy Processing Unit，电量处理单位）通过检测当前 CPU 的负载，并智能的实时调节电量，提供全系统电量有效的利用，帮您省电又省钱。

ASUS Quiet Thermal Solutions

通过 ASUS Quiet Thermal Solutions，将可让您的系统更加稳定且具备更为强悍的超频能力。

无风扇设计—纯铜热导管技术

华硕无风扇设计可让主板的主要热源分散为多方向的热流以降低系统温度，而这么做也将使得系统可在一更宁静且具有更长系统寿命的环境下运行。而热导管散热设计可以快速地将主板上零组件所散发的热能带走。而因为铜制热导管这种革新性的散热技术，用户将可以获得一个宁静且具价格性能比的宁静运算平台。



请勿自行拆装这个散热设备，自行拆装可能会影响散热性能。

高达 20°C (36°F) 冷却—Stack Cool 3+

华硕 Stack Cool 3+ 是一个无风扇与零噪音的专利冷却技术，可通过主板上特殊的元件来降低温度。本主板使用经过特殊设计的 PCB 电路板来降低主板上零件所生成的热量，可使温度冷却高达 20°C。

Fan Xpert

华硕 Fan Xpert 可以聪明地让用户针对不同的环境温度，来调整处理器与机箱风扇的转速。Fan Xpert 的设计除了考量系统的负载能力外，另外也兼顾到因为不同地理位置、气候条件而来的不同环境温度，内置多样化实用的参数，以提供灵活的风扇速度控制来达到安静且提供冷却的使用环境。请参考 4-5 页的说明。

华硕特殊功能

Core Unlocker

华硕 Core Unlocker 只需通过一个简单的开关，即可快速将 AMD 处理器中隐藏的核心开启，不需要执行复杂的 BIOS 变更，只需通过解开其他的核心就可立即享受到性能的增进。请参考 2-22 页的说明。

MemOK!

在电脑升级时，内存的兼容性是最重要的考量之一。有了 MemOK! 您不需要再担心，这是当前最快速的内存启动解决方案。这个卓越的内存救援工具只需要按一下按钮就可以解决内存问题，并同时让系统启动。这项技术可以判断故障安全防护设备设置，并且可以大幅度的增进系统启动的成功率。请参考 2-21 页的说明。

华硕智能型性能与超频功能

华硕 TurboV

现在在本主板上便能享受实时超频的快感！通过这个易于操作的超频工具，用户无须离开或重新启动操作系统就可以进行超频，而它友善的接口，用户只需要使用鼠标点击几下即可运行超频。此外，在 TurboV 中的超频文件以不同的方式提供最佳的超频设置。

华硕 Turbo Key

通过华硕 Turbo Key 功能，用户可以将电源按钮更改设置为物理的超频按钮。只要几个简单的设置，轻轻一按 Turbo Key 超频按钮，就可立即加速运行性能，而不需要中断正在处理的工作或游戏。

Express Gate

华硕 Express Gate 提供一个独特的环境，让您可以不需要进入 Windows 操作系统，就能立即使用互联网和其他常用功能。

华硕 EZ DIY

华硕 EZ DIY 功能可以让您更轻松地完成电脑零组件的组装、BIOS 的升级与备份您偏好之系统设置。

华硕 Q-Connector

通过华硕 Q-Connector 集成式信号接口，您只需要几个简单的步骤，即可连接机箱前面板排线的连线。这个独特模块可以一次将系统面板的所有排线连接至主板，也可以避免安装错误。

华硕 O.C. Profile

本主板拥有华硕 O.C. Profile 技术，可以让您轻松的保存或载入多种 BIOS 设置。BIOS 设置可以保存在 CMOS 或单独的文件，让用户可以自由的分享或传递喜爱的设置。

华硕 EZ Flash 2 程序

通过华硕独家自行研发的 EZ Flash 2 BIOS 工具程序，只要按下事先设置的快捷键来启动软件，不需要进入操作系统或通过启动软盘，就可以轻松的升级系统的 BIOS 程序。

2.1 主板安装前


主板以及扩展卡都是由许多精密复杂的集成电路元件、集成性芯片等所构成。而这些电子性零件很容易因静电的影响而导致损坏，因此，在您动手更改主板上的任何设置之前，请务必先作好以下所列出的各项预防措施。



- 在处理主板上的内部功能设置时，您可以先拔掉电脑的电源线。
- 为避免生成静电，在拿取任何电脑元件时，除了可以使用防静电手环之外，您也可以触摸一个有接地线的物品或者金属物品像电源外壳等。
- 拿取集成电路元件时请尽量不要触碰到元件上的芯片。
- 在您卸除任何一个集成电路元件后，请将该元件放置在绝缘垫上以隔离静电，或者直接放回该元件的绝缘包装袋中保存。
- 在您安装或卸除任何元件之前，请确认 ATX 电源的电源开关是切换到关闭（OFF）的位置，而最安全的做法是先暂时拔出电源的电源线，等到安装/卸除工作完成后再将之接回。如此可避免因仍有电力残留在系统中而严重损及主板、外围设备、元件等。

2.2 主板概述

2.2.1 主板结构图



请参考 2.8 元件与外围设备的连接 一节来获得更多关于后侧面板系统插座与内部插座的信息。

2.2.2 主板元件说明

连接端口/跳线帽/插槽	页数
1. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)	2-32
2. AM3 CPU socket	2-5
3. DDR3 DIMM slots	2-10
4. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2, 3-pin PWR_FAN)	2-31
5. Core Unlocker switch (CORE_UNLOCKER)	2-22
6. MemOK! switch	2-21
7. IDE connector (40-1 pin PRI_IDE)	2-27
8. CPU overvoltage setting (3-pin OV_CPU)	2-20
9. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	2-19
10. Serial ATA connectors (7-pin SATA1 - 5)	2-28
11. Standby Power LED	2-36
12. System panel connector (20-8 pin PANEL)	2-34
13. USB connectors (10-1 pin USB78, USB910, USB1112)	2-29
14. Serial port connector (10-1 pin COM1)	2-30
15. IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2)	2-30
16. Digital audio connector (4-1 pin SPDIF_OUT)	2-33
17. Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)	2-33

2.2.3 主板的摆放方向

当您安装主板到电脑主机机箱内时，务必确认安装的方向是否正确。主板外部连接端口的方向应是朝向主机机箱的后方面板，而且您也会发现主机机箱后方面板会有相对应的预留孔位。请参考下图所示。


2.2.4 螺丝孔位

请将下图所圈选出来的「九」个螺丝孔位对准主机机箱内相对位置的螺丝孔，然后再一一锁上螺丝固定主板。



请勿将螺丝锁得太紧！否则容易导致主板的印刷电路板生成龟裂。

此面朝向电脑主机
的后方面板



2.3 中央处理器（CPU）

本主板配置一组 AM3 中央处理器插槽，是专为 AMD® Phenom™ II / Phenom™ II / Sempron™ 100 系列处理器所设计。



当您安装 CPU 时，请确认所有的电源接口都已拔除。




AM3 插槽与 940-pin 的 AMD Opteron 处理器不同，请确认您的处理器使用的是 AM3 插槽。处理器只能以一个方向正确安装，请勿强制将处理器设备插槽，以避免弄弯处理器的针脚和处理器本身。

2.3.1 安装中央处理器

请依照以下步骤安装处理器：


1. 找到位于主板上的处理器插座。




2. 将插座侧边的固定拉杆拉起至其角度与插座呈 90 度角。




插座的固定拉杆若没有完全拉起，您会发现很难将处理器安装。



- 将中央处理器上标示有金三角的那一端，对齐插槽左下角处也有三角标示的地方（与处理器插座连接的地方，见右图所示）
- 请小心地放入中央处理器，并确定所有的针脚是否都已没入插槽内。



- 当处理器安置妥当，接下来在您要拉下固定拉杆欲锁上处理器插槽的同时，请用手指轻轻地抵住处理器。最后当固定拉杆锁上插槽时会发出一清脆声响，即表示已完成锁定。




- 接着请依照散热片包装盒内的说明书来安装散热片与风扇。



某些散热鳍片会预先涂上散热膏，若此，请跳过此步骤。



散热接口的材质具有毒性且不可食用。如果误入眼睛或接触皮肤，请立即以清水冲洗，并寻求专业的医疗协助。



为避免污染散热膏，请勿直接以手指涂抹散热膏。

2.3.2 安装散热片与风扇

AMD® AM3 处理器需要搭配一组经特别设计的散热片和高转速的风扇套件来保持最理想的散热效果。




请确认您使用的是经过 AMD 认证合格的散热片与风扇。

请依照下面步骤安装处理器的散热片和风扇：

1. 将散热片复盖在中央处理器上方，并且要注意散热片应该要恰当地座落于支撑机构底座范围内。




- 本主板出货时即已安装「支撑机构底座」。
- 在安装 CPU 或其他元件到主板上时，不必将支撑机构底座卸除。
- 若您购买的散装的处理器与散热风扇组件，在您安装散热风扇前，请先确定处理器表面已正确涂上适量的散热膏。



您所购买的盒装中央处理器包装盒中应已内附处理器、散热片以及支撑机构的安装说明文件。如果本节中的指导说明与处理器内附说明文件有所不符，则请以处理器内附的安装说明文件为准。


2. 将附有风扇的支撑机构放置在散热片上方，先将一边的固定拖架扣在支撑底座上。




3. 再将另一边的固定拖架也扣在支撑底座上（靠近支撑底座固定把手），当固定拖架正确的扣住支撑机构底座时，会有一声清脆的机构组合声。




请确认处理器散热器与风扇已正确安装于主板的底座上，如散热器与风扇安装错误，则您将无法将固定拖架与主板底座完整地扣合。



4. 最后再将支撑机构两侧上方的固定杆分别拉下锁住，使得风扇和散热片能紧密地扣住支撑机构底座。



5. 当风扇、散热片以及支撑机构都已安装完毕，接着请将风扇的电源线插到主板上标示有「CPU_FAN」的电源插槽。



- 请不要忘记将处理器风扇排线连接至风扇插座！若是没有将风扇排线安装至插座上，可能会导致硬件监控错误。
- 本插座可以向下兼容于 3-pin 的处理器风扇。


2.4 系统内存

2.4.1 概述

本主板配置有四组 DDR3（Double Data Rate 3）内存条插槽。

DDR3 内存条拥有与 DDR2 内存条相同的外观，但是 DDR3 内存插槽的缺口与 DDR2 内存插槽不同，以防止插入错误的内存条。

下图所示为 DDR3 DIMM 内存条插槽在主板上的位置。




内存条安装设置


One DIMM：

将一条内存条安装至任一插槽。

Two DIMMs（每个通道安装一条内存条）：



Four DIMMs（每个通道安装二条内存条）：



2.4.2 内存设置

您可以任意选择使用 1GB、2GB 与 4GB 的 unbuffered ECC/non-ECC DDR3 内存条至本主板的 DDR3 DIMM 插槽上。详细安装方式请参考本节中所提到的内存配置方式进行安装。



- 您可以在 Channel A 与 Channel B 安装不同容量的内存条，在双通道设置中，系统会检测较低容量通道的内存容量。任何在较高容量通道的其他内存容量，会被检测为单通道模式运行。
- 建议您将内存条安装至蓝色插槽以获得最佳的超频性能。
- 在本主板请使用相同 CL (CAS Latency 行地址控制器延迟时间) 值的内存条。建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号之内存。请参考内存合格供应商列表。
- 由于 Windows 32-bit 操作系统中内存地址的限制，当安装 4GB 或 4GB 以上的总内存时，操作系统可能仅会检测到少于 3GB 的总内存，为了更有效的使用内存，建议您运行以下任一动作：
 - 若使用 Windows 32-bit 操作系统，最高安装 3GB 的总内存。
 - 若想要安装 4GB 或 4GB 以上的内存，请使用 Windows 64-bit 操作系统。

若需要更详细的数据，请访问 Microsoft 网站 <http://support.microsoft.com/kb/929605/cn-zh>。

- 本主板不支持 512 Mb (64MB) 芯片的内存条 (内存容量以 Megabit 计算，8 Megabit/Mb=1 Megabyte/MB)。



- 默认的内存运行频率是根据其配置存在检测 (Serial Presence Detect, SPD)，SPD 是一组关于内存条的配置信息。在默认状态下，某些内存条的超频运行频率可能会较供应商所标示的数值为低。若要让内存条以供应商的数值或更高的频率运行，请参考 3.5 Ai Tweaker menu 一节中，手动调整内存频率的说明。
- 在全负载 (4 DIMM) 或超频设置下，请使用最佳的冷却系统以维持系统运行的稳定。

M4N98TD EVO 系列主板内存合格供应商列表

DDR3-1600 MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽 (选购)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AD31600E001GMU	3GB(3 x 1GB)	SS	-	-	8-8-8-24	1.65-1.85	*	*	*
A-DATA	AD31600F002GMU(XMP)	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.75-1.85	*	*	*
CORSAIR	CMG4GX3M2A1600C6	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	6-6-6-18	1.65	*	*	*
CORSAIR	CMD4GX3M2A1600C8(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	*	*	*
Crucial	BL12864BA1608.8SFB(XMP)	1GB	SS	-	-	-	1.8	*	*	*
Crucial	BL25664BN1608.16FF(XMP)	2GB	DS	-	-	8-8-8-24	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL9D-2GBNQ	2GB(2 x 1GB)	SS	-	-	-	1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-12800CL7D-4GBRH(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.65	*	*	*
KINGMAX	FLGD45F-B8MF7(XMP)	1GB	SS	-	-	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLGE85F-B8MF7(XMP)	2GB	DS	-	-	-	-	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB(3 x 4GB)	DS	-	-	-	1.65	*	*	*
KINGSTON	KHX1600C9D3K3/12GX(XMP)	12GB(3 x 4GB)	DS	-	-	9	1.65	*	*	*
OCZ	OCZ3P1600LV3GK	3GB(3 x 1GB)	SS	-	-	7-7-7	1.65	*	*	*
Super Talent	WP160UX4G8(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	8	-	*	*	*
Super Talent	WP160UX4G9(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	9	-	*	*	*

M4N98TD EVO 系列主板内存合格供应商列表

DDR3-1333 MHz

供应商	型号	容量	SS/DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽 (选购)		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
A-DATA	AD3133301G0U	1GB	SS	A-DATA	AD30908C8D-15IG	-	-	*	*	*
A-DATA	AX3U1333PB2G7-2P	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65-1.85	*	*	*
A-DATA	AD31333E002G0U	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65-1.85	*	*	*
A-DATA	AX3U1333PB2G7-3P	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-20	1.65-1.85	*	*	*
Apacer	78.A1GC6.9L1	2GB	DS	Apacer	AM5D5808DEWSBG	9	-	*	*	*
CORSAIR	TR3XG1333C9 (Ver2.1)	3GB(3 x 1GB)	SS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
CORSAIR	BoxP/N:TWIN3X2048-1333C9 (CM3X1024-1333C9)Ver1.1	2GB(2 x 1GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.70	*	*	*
Crucial	CT12864BA1339.8SFD	1GB	SS	MICRON	MT8JF12864AY-1G4D1	-	-	*	*	*
Crucial	CT25664BA1339.16SFD	2GB	DS	MICRON	D9JNM	-	-	*	*	*
ELPIDA	EBJ10UE8BDF0-DJ-F	1GB	SS	ELPIDA	J1108BDSE-DJ-F	-	-	*	*	*
ELPIDA	EBJ21UE8BDF0-DJ-F	2GB	DS	ELPIDA	J1108BDSE-DJ-F	-	-	*	*	*
G.SKILL	F3-10600CL8D-2GBH-K	2GB(2 x 1GB)	SS	-	-	-	1.65	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL8D-4GBH-K(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	8-8-8-21	1.5-1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL8D-4GBRM(XMP)	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	8-8-8-21	1.5-1.6	*	*	*
G.SKILL	F3-10666CL9T-6GBNQ	6GB(3 x 2GB)	DS	-	-	9-9-9-24	1.5	*	*	*
GEIL	GG34GB1333C9DC	4GB(2 x 2GB)	DS	GEIL	GL1L128M88BA12N	9-9-9-24	1.3	*	*	*
GEIL	GV34GB1333C7DC	4GB(2 x 2GB)	DS	-	-	7-7-7-24	1.5	*	*	*
Hynix	HMT112U6BFR8C-H9	1GB	SS	Hynix	H5TQ1G83BFR	9	-	*	*	*
Hynix	HMT125U6BFR8C-H9	2GB	DS	Hynix	H5TQ1G83BFRH9C	9	-	*	*	*
KINGMAX	FLFD45F-B8KG9	1GB	SS	KingMax	KFB8FNGBF-ANX-15A	-	-	*	*	*
KINGMAX	FLFE85F-B8KG9	2GB	DS	KingMax	KFB8FNGBF-ANX-15A	-	-	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3N9/1G	1G	SS	Kingston	D1288JELDPGD9U	-	1.5	*	*	*
KINGSTON	KVR1333D3N9/4G	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846B-HCH9	9	1.5	*	*	*
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G4F1	1GB	SS	MICRON	9FF22 D9KPT	9	-	*	*	*
MICRON	MT16JTF25664AZ-1G4F1	2GB	DS	MICRON	9FF22 D9KPT	9	-	*	*	*
OCZ	OCZ3P1333LV3GK	3GB(3 x 1GB)	SS	-	-	7-7-7	1.65	*	*	*
PSC	AL7F8G73D-DG1	1GB	SS	PSC	A3P1GF3DGF	-	-	*	*	*
PSC	AL8F8G73D-DG1	2GB	DS	PSC	A3P1GF3DGF	-	-	*	*	*
SAMSUNG	M378B2873EH1-CH9	1GB	SS	SAMSUNG	K4B1G0846E	-	-	*	*	*
SAMSUNG	M378B5673EH1-CH9	2GB	DS	SAMSUNG	K4B1G0846E	-	-	*	*	*
Super Talent	W1333UX2G8(XMP)	2GB(2 x 1GB)	SS	-	-	8	1.8	*	*	*

M4N98TD EVO 系列主板内存合格供应商列表

DDR3-1066 MHz

供应商	型号	容量	SS/ DS	芯片厂牌	芯片型号	时钟	电压	支持内存插槽（选购）		
								1 DIMM	2 DIMM	4 DIMM
Crucial	CT12864BA1067.8FF	1GB	SS	MICRON	D9KPT	7	-	•	•	•
Crucial	CT25664BA1067.16FF	2GB	DS	MICRON	D9KPT	7	-	•	•	•
ELPIDA	EBJ10UE8EDF0-AE-F	1GB	SS	ELPIDA	J1108EDSE-DJ-F	-	-	•	•	•
ELPIDA	EBJ21UE8EDF0-AE-F	2GB	DS	ELPIDA	J1108EDSE-DJ-F	-	-	•	•	•
Hynix	HMT112U6AFP8C-G7N0	1GB	SS	HYNIX	H5TQ1G83AFPG7C	7	-	•	•	•
Hynix	HMT125U6AFP8C-G7N0	2GB	DS	HYNIX	H5TQ1G83AFPG7C	7	-	•	•	•
KINGSTON	KVR1066D3N7/2G	2GB	DS	KINGSTON	D1288JEKAPGA7U	7	1.5	•	•	•
KINGSTON	KVR1066D3N7/2G	2GB	DS	ELPIDA	J1108BABG-DJ-E	-	1.5	•	•	•
MICRON	MT8JTF12864AZ-1G1F1	1GB	SS	MICRON	8ZF22 D9KPV	7	-	•	•	•
MICRON	MT16JTF25664AY-1G1D1	2GB	DS	MICRON	7VD22	7	-	•	•	•
SAMSUNG	M378B5273BH1-CF8	4GB	DS	SAMSUNG	K4B2G0846B-HCF8	8	1.5	•	•	•



SS - 单面内存；DS - 双面内存

内存插槽支持：

- 1*：在单通道内存设置中，支持安装一条内存条在任一插槽。
- 2*：支持安装二条内存条在蓝色或黑色插槽，作为一对双通道设置。
- 4*：安装四条内存条在蓝色与黑色插槽，作为二对双通道设置。



请访问华硕网站（www.asus.com.cn）查看最新的内存供应商列表（QVL）。


2.4.3 安装内存条



安装/卸除内存条或其他系统元件之前，请先暂时拔出电脑的电源线。以避免一些会对主板或元件造成严重损坏的情况发生。


请依照下面步骤安装内存条：

1. 先将内存条插槽两端的白色固定卡扣扳开。
2. 将内存条的金手指对齐内存条插槽的沟槽，并且在方向上要注意金手指的缺口要对准插槽的凸起点。



由于 DDR3 DIMM 内存条金手指部份均有缺口设计，因此只能以一个固定方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对准金手指与插槽中的沟槽，再轻轻安装内存条即可。请勿强制插入以免损及内存条。

3. 最后缓缓将内存条插入插槽中，若无错误，插槽两端的白色卡扣会因内存条安装而自动扣到内存条两侧的凹孔中。




2.4.4 取出内存条

请依照以下步骤取出内存条：

1. 同时压下内存条插槽两端白色的固定卡扣以松开内存条。



在压下固定卡扣取出内存条的同时，您可以用手指头轻轻地扶住内存条，以免弹出而损及内存条。



2. 再将内存条由插槽中取出。

2.5 扩展插槽

为了因应未来会扩展系统性能的可能性，本主板提供了扩展插槽，在接下来的章节中，将会描述主板上这些扩展插槽的相关信息。



安装/拆除任何扩展卡之前，请暂时先将电脑的电源线拔出。如此可免除因电气残留于电脑中而发生的意外状况。

2.5.1 安装扩展卡

请依照下列步骤安装扩展卡：

1. 在安装扩展卡之前，请先详读该扩展卡的使用说明，并且要针对该卡作必要的硬件设置更改。
2. 松开电脑主机的机箱盖并将之取出（如果您的主板已经放置在主机内）。
3. 找到一个您想要插入新扩展卡的空置插槽，并以十字螺丝起子松开该插槽位于主机背板的金属挡板的螺丝，最后将金属挡板移出。
4. 将扩展卡上的金手指对齐主板上的扩展槽，然后慢慢地插入槽中，并以目视的方法确认扩展卡上的金手指已完全没入扩展槽中。
5. 再用刚才松开的螺丝将扩展卡金属挡板锁在电脑主机背板以固定整张卡。
6. 将电脑主机的机箱盖装回锁好。

2.5.2 设置扩展卡

在安装好扩展卡之后，接着还须通过软件设置来调整该扩展卡的相关设置。

1. 启动电脑，然后更改必要的 BIOS 程序设置。若需要的话，您也可以参阅第三章 BIOS 程序设置以获得更多信息。
2. 为加入的扩展卡指派一组尚未被系统使用到的 IRQ。请参阅下页表中所列出的中断要求使用一览表。
3. 为新的扩展卡安装软件驱动程序。



当您 PCI 扩展卡插在可以共享的扩展插槽时，请注意该扩展卡的驱动程序是否支持 IRQ 分享或者该扩展卡并不需要指派 IRQ。否则会因为 IRQ 指派不当生成冲突，导致系统不稳定且该扩展卡的功能也无法使用。

2.5.3 指定中断要求

标准中断要求使用一览表

IRQ	优先权	指定功能
0	1	系统计时器
1	2	键盘控制器
2	-	重新指派给 IRQ#9
4	12	串口(COM1)*
5	13	预留给 PCI 设备使用*
6	14	保留
7	15	保留
8	3	系统 CMOS/实时时钟
9	4	预留给 PCI 设备使用
10	5	预留给 PCI 设备使用*
11	6	预留给 PCI 设备使用*
12	7	保留
13	8	数值数据处理器
14	9	IDE 通道

*：这些通常是留给 ISA 或 PCI 扩展卡使用。

本主板使用的中断要求一览表

	A	B	C	D	E	F	G	H
PCIe x16_1	-	-	-	共享	-	-	-	-
PCIe x16_2	-	-	共享	-	-	-	-	-
PCIe x1_1	共享	-	-	-	-	-	-	-
PCIe x1_2	-	共享	-	-	-	-	-	-
PCI_1	-	-	-	-	共享	-	-	-
PCI_2	-	-	-	-	-	共享	-	-
LAN	共享	-	-	-	-	-	-	-
内置 SATA	-	-	-	共享	-	-	-	-
USB 2.0 控制器	-	-	共享	-	-	-	-	-
1394 控制器	-	-	-	-	-	-	共享	-
HD Audio	共享	-	-	-	-	-	-	-

2.5.4 PCI 扩展卡扩展插槽


本主板配置 PCI 扩展卡扩展插槽，举凡网卡、SCSI 卡、声卡、USB 卡等符合 PCI 接口规格者，都可以使用在 PCI 扩展卡扩展插槽。请参考下图中 PCI 扩展卡扩展插槽在主板上的位置。

2.5.5 PCI Express x 1 扩展卡扩展插槽

本主板支持 PCI Express x1 插槽，举凡网卡、SCSI 卡等符合 PCI Express 接口规格者，都可以使用在 PCI Express 插槽。请参考下图中 PCI Express x1 插槽在主板上的位置。

2.5.6 两组 PCI Express 2.0 x16 扩展卡扩展插槽

本主板支持三张兼容于 PCI Express 规格，且支持 NVIDIA PCI Express x16 显卡。请参考下图中扩展卡扩展插槽在主板上的位置。




- 当运行 NVIDIA® SLI™模式时，建议您提供系统充足的电力供应。请参考 2-36 页的说明。
- 若您要安装多张 VGA 显卡，建议您将机箱后侧面板的风扇排线连接到主板上的 CHA_FAN1/2，可以获得更好的散热环境。请参考 2-33 页的说明。

2.6 跳线选择区

1. CMOS 配置数据清除 (3-pin CLRTC)

在主板上的 CMOS 内存中记载着正确的时间与系统硬件配置等数据，这些数据并不会因电脑电源的关闭而遗失数据与时间的正确性，因为这个 CMOS 的电源是由主板上的锂电池所供应。



想要清除这些数据，可以依照下列步骤进行：

1. 关闭电脑电源，拔掉电源线；
2. 将 CLRTC 跳线帽由 [1-2]（默认值）改为 [2-3] 约五~十秒钟（此时即清除 CMOS 数据），然后再将跳线帽改回 [1-2]。
3. 插上电源线，开启电脑电源。
4. 当启动步骤正在进行时按着键盘上的 键进入 BIOS 程序画面重新设置 BIOS 数据。




除了清除 CMOS 配置数据之外，请勿将主板上 CLRTC 的跳线帽由默认值的位置卸除，因为这么做可能会导致系统启动失败。



- 若上述步骤无效，请卸除主板上的内置电池并再次卸除跳线帽以清除 CMOS 配置数据。在 CMOS 配置数据清除后，再重新装回电池。
- 如果您是因为超频的缘故导致系统无法正常启动，您无须使用上述的配置数据清除方式来排除问题。建议可以采用 C.P.R (CPU 自动参数恢复) 功能，只要将系统重新启动 BIOS 即可自动恢复默认值。
- 由于芯片组的运行，若要启动 C.P.R. 功能，必须先将 AC 电源关闭，在重新启动系统之前，请先将电源的电源关闭或将插头拔起。

2. CPU 超压设置 (3-pin OV_CPU)

这些跳线帽可让您启动或关闭 BIOS 中的高级处理器的超压设置。在您改变跳线帽的设置前，请先阅读以下内容。将针脚设为 [1-2] 以启动高级处理器功能超压功能。



OV_CPU	
Pins 2-3 (默认值)	0.80V - 1.55V
Pins 1-2 (启动 OV)	最高可达 1.85V




- 在您改变跳线帽设置以求超高电压性能前，请先使用在 3.5 Ai Tweaker menu 一节中所介绍的 BIOS 项目以调整所要的处理器与北桥芯片性能。在您更改这两个跳线帽的设置之前，请先确认您的系统在最高 BIOS 电压设置下仍能正常运行。
- 更多关于处理器超压设置的说明，请参考 3.5 Ai Tweaker menu 一节的说明。
- 当您安装一颗新的处理器且从未启动时，请勿将 OV_CPU 跳线帽针脚设为 [1-2]。此举可能会造成系统死机。若是因为 OV_CPU 跳线帽的错误设置而导致系统死机，请先关机并将跳线帽针脚移回 [2-3] 的位置。
- 系统可能需要一个更佳的冷却系统（如水冷式散热系统）以在高电压设置下维持运行的稳定。

2.7 主板上的内置开关

当您想要针对未安装在机箱的裸板或是开放机箱的系统作性能调校时，主板上内置的开关按钮与重置按钮可以方便您迅速地开关机或是重置系统。

1. MemOK! 开关

在主板上安装不兼容的内存条可能会导致启动失败，而且在 MemOK! 开关旁的 DRAM_LED 指示灯也会一直亮着。按住 MemOK! 开关直到 DRAM_LED 指示灯开始闪烁，即开始自动将内存调整为兼容直到成功启动。




- 请参考 2.9 内置指示灯 来找到 DRAM_LED 更精确的位置。
- DRAM_LED 指示灯在内存没有正确安装时也会亮起，在使用 MemOK! 功能前，请先关闭系统并重新安装内存。
- MemOK! 开关在 Windows 操作系统下无法使用。
- 在调整过程中，系统会载入与测试故障安全防护内存设置。系统进行一项故障安全防护设置测试约需要 30 秒的时间，若是测试失败，系统会重新启动并测试下一个项目。DRAM_LED 指示灯闪烁的速度增加表示正在运行不同的测试过程。
- 由于内存调整需求，系统将于每一组设置值测试时重新启动。在经过整个调整过程后若安装的内存仍然无法启动，DRAM_LED 指示灯会持续亮着，请替换为用户手册或华硕网站（www.asus.com.cn）的合格供应商列表中建议使用的内存。
- 在调整过程中，若是您将电脑关机并更换内存，在启动电脑后，系统会继续进行内存调整。若要停止内存调整，将电脑关机然后将电源线拔除大约 5~10 秒即可。
- 若系统因 BIOS 超频而无法启动，按一下 MemOK! 开关来启动电脑并载入默认的 BIOS 设置。在启动自检过程中会出现一个信息提醒您 BIOS 已经恢复至默认值。
- 在使用 MemOK! 功能后，建议您到华硕网站（www.asus.com.cn）下载最新版本的 BIOS 程序。

2. Core Unlocker 开关

本项目用来解开中央处理器额外的核心。




为确保系统性能，当系统关机时，请将本开关设置为 Enable。



- 当本项目设置为 Enable，靠近本开关的 UNLOCKER_LED 指示灯就会亮起，请参考 2.9 内置指示灯 一节来查看 UNLOCKER_LED 指示灯的正确位置。
- 若是您清除 CMOS 配置数据，或载入 BIOS 默认设置，在 BIOS 程序中相关的 NVIDIA Core Calibration 项目会依照 Unlocker 开关现在的设置而更改。
- 在启动自检时，您也可以按下按键 <4> 来启动 Core Unlocker 功能。
- Core Unlocker 将使用您最后一次的设置做为当前设置。

2.8 元件与外围设备的连接

2.8.1 后侧面板连接端口



后侧面板连接端口

1. PS/2 鼠标连接端口（绿色）	7. S/PDIF 光纤排线输出连接端口
2. USB 2.0 连接端口（5 和 6）	8. 外接式 SATA 连接端口
3. S/PDIF 同轴排线输出连接端口	9. IEEE 1394a 连接端口
4. USB 2.0 连接端口（3 和 4）	10. USB 2.0 连接端口（1 和 2）
5. LAN (RJ-45) 网络连接端口	11. 音频输出/输入接口
6. PS/2 键盘连接端口（紫色）	




- 请勿将不同的接口插入外接式 SATA 连接端口。
- 若要使用热插拔功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode select 项目设置为 [AHCI Mode] 模式。请参考 3.4.2 存储设备设置 一节的说明。
- 由于芯片组的限制，SATA 及外接式 SATA 连接端口不支持使用连接端口扩展器。
- 若您将 BIOS 程序中的 SATA Mode select 项目设置为 [IDE Mode] 时，外接式 SATA 连接端口将无法使用。请参考 3.4.2 存储设备设置 一节的说明。

网络指示灯之灯号说明

Activity 指示灯		Speed 指示灯	
状态	描述	状态	描述
关闭	没有连线	关闭	连线速度 10 Mbps
橘色灯号	已连线	橘色灯号	连线速度 100 Mbps
闪烁	数据传输中	绿色灯号	连线速度 1 Gbps

左侧指示灯

右侧指示灯




网络连接端口

二、四、六或八声道音频设置


接口	耳机/二声道喇叭输出	四声道喇叭输出	六声道喇叭输出	八声道喇叭输出
浅蓝色	声音输入端	声音输入端	声音输入端	声音输入端
草绿色	声音输出端	前置喇叭输出	前置喇叭输出	前置喇叭输出
粉红色	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入	麦克风输入
橘色	-	-	中央声道/重低音喇叭输出	中央声道/重低音喇叭输出
黑色	-	后置喇叭输出	后置喇叭输出	后置喇叭输出
灰色	-	-	-	侧边喇叭输出

2.8.2 音频输出/输出连接图标说明


音频输出/输入连接端口




连接耳机与麦克风




连接 2.1 声道喇叭




连接 4.1 声道喇叭



连接 5.1 声道喇叭




连接 7.1 声道喇叭



2.8.3 内部连接端口

3. IDE 设备连接插座（40-1 pin PRI_IDE）

这个内置的 IDE 插槽用来安装 Ultra DMA 133/100 连接排线，每个 Ultra DMA 133/100 连接排线上有三组接口，分别为：蓝色、黑色和灰色。将排线上蓝色端的接口插在主板上的 IDE 插槽，并参考下表来设置各设备的使用模式。



	Drive jumper 设置	硬盘模式	排线接口
单一硬件设备	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二个硬件设备	Cable-Select	Master	黑色
		Slave	灰色
	Master	Master	黑色或灰色
	Slave	Slave	



- 每一个 IDE 设备插座的第二十只针脚皆已预先拔断以符合 Ultra DMA 排线的孔位，如此做法可以完全预防连接排线时插错方向的错误。
- 请使用 80 导线的 IDE 设备连接排线来连接 Ultra DMA 133/100 IDE 设备。



当有硬件设备的跳线帽（jumper）设置为「Cable-Select」时，请确认其他硬件设备的跳线帽设置也与该设备相同。



2. Serial ATA 设备连接插槽 (7-pin SATA1-5)

这些插槽可支持使用 Serial ATA 排线来连接 Serial ATA 3Gb/s 硬盘与光驱。

若您在 SATA 1-5 插槽安装了 Serial ATA 硬盘，您可以通过内置的 nForce® 980a SLI 控制器来建置 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 或 JBOD 磁盘阵列。



这些插槽的默认值为 [IDE Mode]，在 IDE 模式时，您可以将 Serial ATA 启动或数据硬盘安装在这些插槽上。若您想要使用这些插槽来建构 Serial ATA RAID 功能，请将 BIOS 程序中的 SATA Mode select 项目设置为 [RAID Mode]。




注意：将 SATA 信号在线的直角接口端 (right angle side) 连接在 SATA 设备上。当安装较长或较大的显卡时，您也可以将直角接口端安装至主板内置的 SATA 连接端口，以避免造成机构干涉问题。



- SATA 5 插槽及外接式 SATA 连接端口仅支持 AHCI 模式与 RAID 模式。在将设备连接至 SATA 5 插槽或外接式 SATA 连接端口前，请先确认已由产品包装随附的应用程序光盘安装 AHCI 或 RAID 驱动程序，否则这些设备可能无法运行。
- 由于芯片组的限制，当将任何 SATA 连接端口设为 RAID 模式时，所有的 SATA 连接端口都将皆以 RAID 模式运行。
- 使用 Serial ATA 硬盘之前，请先安装 Windows® XP Service Pack 2。Serial ATA RAID 功能只有在操作系统为 Windows® XP SP2 或升级的版本时才能使用。
- 由于芯片组的限制，SATA 及外接式 SATA 连接端口不支持使用连接端口扩展器。

3. USB 扩展套件排线插槽（10-1 pin USB78, USB910, USB1112）

这些 USB 扩展套件排线插槽支持 USB 2.0 规格，传输速率最高达 480 Mbps，比 USB 1.1 规格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的互联网连接、互动式电脑游戏，还可以同时运行高速的外围设备。



请勿将 1394 排线连接到 USB 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。




您可以先将 USB 排线连接到 ASUS Q-Connector（USB，蓝色），然后将 Q-Connector（USB）安装至主板内置的 USB 插槽上。



USB 2.0 模块请另行购买。

4. IEEE 1394 连接插槽 (10-1 pin IE1394_2)

这些插槽可以连接 IEEE 1394a 串行连接排线，用来连接 IEEE 1394a 模块。将 10-1 pin 端的排线（红色）安装至插槽上，将 IEEE 1394a 模块安装在机箱的背面。



M4N98TD EVO IEEE 1394 connector




请勿将 USB 排线连接到 IEEE 1394 插槽上，这么做可能会导致主板的损毁。



IEEE 1394a 模块请另行购买。

5. 串口 COM1 插槽 (10-1 pin COM1)

串口可以连接鼠标等输入设备、调制解调器或数码相机等其他设备使用，您可以通过 BIOS 设置程序来设置串口功能。要使用本主板的 COM，您必须将包装中的后机箱连接 COM1 挡板模块，先行安插在主板上的 COM1 插槽上，然后将要连接到 COM1 的设备连接妥当。




M4N98TD EVO Serial port (COM1) connector



串口 (COM) 模块请另行购买。

6. 中央处理器/机箱/电源风扇电源插槽（4-pin CPU_FAN, 4-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2, 3-pin PWR_FAN）

您可以将 350~2000 毫安（最大 24 瓦）或者一个合计为 1~7 安培（最大 84 瓦）/+12 伏特的风扇电源接口连接到这几组风扇电源插槽。请注意要将风扇的风量流通方向朝向散热片，如此才能让设备传导到散热片的热量迅速排出。注意！风扇的数据线路配置和其接口可能会因制造厂商的不同而有所差异，但大部分的设计是将电源线的红线接至风扇电源插槽上的电源端（+12V），黑线则是接到风扇电源插槽上的接地端（GND）。连接风扇电源接口时，一定要注意到极性问题。




千万要记得连接风扇的电源，若系统中缺乏足够的风量来散热，那么很容易因为主机内部温度逐渐升高而导致死机，甚至更严重会烧毁主板上的电子元件。注意：这些插槽并不是单纯的排针，不要将跳线帽套在它们的针脚上。



- CPU_FAN 插槽所支持 CPU 风扇的最大电源值为 2A（24 W）。
- 仅有 CPU 风扇（CPU_FAN）与机箱风扇（CHA_FAN1 与 CHA_FAN2）插槽支持华硕 Fan Xpert 智能型温控风扇功能。
- 当您安装二张 VGA 显卡，建议您将后侧机箱风扇排线连接至 CHA_FAN1 或 CHA_FAN2 来获得更好的散热环境。

7. 主板电源插槽 (24-pin EATXPWR, 8-pin EATX12V)


这些电源插槽用来连接到一个 ATX +12V 电源。电源所提供的连接插头已经过特别设计，只能以一个特定方向插入主板上的电源插槽。找到正确的插入方向后，仅需稳稳地将之套进插槽中即可。



- 建议您使用与 2.0 或升级规格的 24-pin ATX 12V 兼容的电源 (PSU)，才能提供至少 600W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。这个电源拥有 24-pin 和 8-pin ATX 电源插头。
- 请务必连接 8-pin EATX12V 电源插头，否则系统可能无法顺利启动。
- 如果您想要安装功率消耗较大的硬件设备，请务必使用较高功率的电源以提供足够的设备用电需求。若电源无法提供设备足够的用电需求，则系统将会变得不稳定或无法开启。
- 如果您不确定系统所要求的最小电源供应值为何，请至华硕技术支持网页中的电源瓦数建议值计算 <http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=zh-tw> 获得详细的说明。
- 当您欲使用两张 PCI Express x 16 的扩展卡时，请使用至少可提供 1000W 高功率的电源，以供应系统足够的电源需求。

8. 前面板音频连接排针（10-1 pin AAFP）


这组音频外接排针供您连接到前面板的音频排线，除了让您可以轻松通过主机前面板来控制音频输入/输出等功能，并且支持 AC' 97 或 HD Audio 音频标准。将前面板音频输出/输入模块的连接排线之一端连接到这个插槽上。



- 建议您将支持高保真（high definition）音频的前面板音频模块连接到这组排针，如此才能获得高保真音频的功能。
- 若要将高保真音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序中 Front Panel Type 项目设置为 [HD Audio]；若要将 AC 97 音频前面板模块安装至本接针，请将 BIOS 程序设置为 [AC97]。本项目的默认值为 [HD Audio]。

8. 数字音频连接排针（4-1 pin SPDIF_OUT）


这组排针是用来连接 S/PDIF 数字音频模块，您可以利用这组排针以 S/PDIF 音频数据线连接到音频设备的数字音频输出端，使用数字音频输出来代替常规的模拟音频输出。



S/PDIF 模块请另行购买。

10. 系统控制面板连接排针（20-8 pin PANEL）

这一组连接排针包括了数个连接到电脑主机前面板的功能接针。下述将针对各项功能作逐一简短说明。



M4N98TD EVO System panel connector

- 系统电源指示灯连接排针（2-pin PLED）

这组排针可连接到电脑主机面板上的系统电源指示灯。在您启动电脑并且使用电脑的情况下，该指示灯会持续亮着；而当指示灯闪烁亮着时，即表示电脑正处于休眠模式中。

- 硬盘动作指示灯连接排针（2-pin IDE_LED）

您可以连接此组 IDE_LED 接针到电脑主机面板上的 IDE 硬盘动作指示灯号，如此一旦 IDE 硬盘有存取动作时，指示灯随即亮起。

- 机箱喇叭连接排针（4-pin SPEAKER）

这组四脚位排针连接到电脑主机机箱中的喇叭。当系统正常启动便可听到哔哔声，若启动时发生问题，则会以不同长短的音调来警示。

- ATX 电源/软关机 开关连接排针（2-pin PWRSW）

这组排针连接到电脑主机面板上控制电脑电源的开关。您可以根据 BIOS 程序或操作系统的设置，来决定当按下开关时电脑会在正常运行和休眠模式间切换，或者是在正常运行和软关机模式间切换。若要关机，请持续按住电源开关超过四秒的时间。

- 软启动开关连接排针（2-pin RESET）

这两脚位排针连接到电脑主机面板上的 Reset 开关。可以让您在不需关掉电脑电源即可重新启动，尤其在系统死机的时候特别有用。

2.8.4 华硕 Q-Connector（系统面板）


通过华硕 Q-Connector 集成式信号接口，您只需要几个简单的步骤，即可连接/中断连接机箱前面板排线。请参考以下步骤来安装华硕 Q-Connector。

1. 先将前面板排线连接到华硕 Q-Connector。


请参考 Q-Connector 上每个针脚的标示，然后将正确的前面板排线连接至正确的位置。




前面板排线的标示可能会依所购买的型号而有不同。



2. 将华硕 Q-Connector 正确的安装至系统插座上。请确认 Q-Connector 安装的方向与主板上的针脚标示相同。




3. 前面板功能已启动。图标为 Q-Connector 正确的安装在主板上的示意图。



2.9 内置 LED 指示灯


1. 电力指示灯

当主板上内置的电力指示灯（SB_PWR）亮着时，表示当前系统是处于正常运行、省电模式或者软关机的状态中，并非完全断电。这个警示灯可用来提醒您在安装或卸除任何的硬件设备之前，都必须先卸除电源，等待警示灯熄灭才可进行。请参考下图所示。




2. 内存状态指示灯

内存状态指示灯用来在主板启动过程中检查内存状态，若是出现错误时，在出现问题设备旁的指示灯会持续亮着，直到问题解决才会熄灭。这个和善的设计让您可以在一秒内，直觉式地找到问题的所在。



3. Core Unlocker 指示灯

当 Core Unlocker 开关设置为 Enable 时，Core Unlocker 指示灯就会亮起。



即使 BIOS 程序中的 NVIDIA Core Calibration 项目设置为 [Disabled]，Core Unlocker 指示灯仍然会持续亮着。

2.10 第一次启动电脑

1. 确认所有排线与接脚都接受，然后盖上机箱的外盖。
2. 确定所有的开关都已关闭
3. 将电源线接上机箱背面的电源输入插座。
4. 情况许可的话，最好将电源线路上加接突波吸收/保护器。
5. 您可以先开启以下外围设备的电源：
 - a. 显示屏
 - b. 外接式 SCSI 接口外围设备（从串连的最后端开始）
 - c. 系统电源（ATX 的电源不会因为送电而马上动作，而是等待面板上的按钮动作后才会工作）
6. 送电之后，机箱面板上应该会有电源指示灯亮起才对。如果是使用 ATX 电源的话，必须等到面板按钮被触碰后才会启动电源，电源指示灯此时才会亮起。如果您的电脑符合绿色省电标准，已随时准备可以进入省电模式的话，显示屏指示灯也会亮起。如果启动过程一切顺利的话，不久就可以在显示屏上看到画面了，如果送电之后超过 30 秒而画面未有动静的话，表示电脑的设置尚有问题存在，请再进一步地检查各项动作，如果还是不行，就需要向厂商求助了！

BIOS 哔声所代表的意义

哔声	代表意义
一短哔声	检测到 VGA 显卡 快速启动设置为关闭 没有键盘被检测到
一连续哔声后跟随二短哔声，暂停一下然后再重复	没有内存被检测到
一连续哔声后跟随三短哔声	没有 VGA 显卡被检测到
一连续哔声后跟随四短哔声	硬件组件失效

7. 在电源开启之后可按下 键以进入 BIOS 的设置模式，详细设置方法请看本用户手册的第三章部份。

2.11 关闭电源

当系统在启动状态，压着电源开关少于四秒钟，系统会根据 BIOS 的设置，进入睡眠或软启动模式；若是压着电源开关多于四秒，不论 BIOS 的设置为何，系统则会直接进入软启动模式。请参考 3.7 电源管理 一节中的说明。

3.1 认识 BIOS 程序

BIOS (Basic Input and Output System; 基本输入输出系统) 用来保存系统启动时所需要的硬件设置, 例如存储设备设置、超频设置、高级电源管理与启动设置等, 这些设置会保存在主板的 CMOS 中, 在正常情况下, 默认的 BIOS 程序设置提供大多数使用情况下可以获得最佳的运行性能, 建议您不要更改默认的 BIOS 设置, 除了以下几种状况:

- 在系统启动期间, 屏幕上出现错误信息, 并要求您运行 BIOS 程序设置。
- 安装新的系统元件, 需要进一步的 BIOS 设置或升级。



不适当的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或启动失败, 强烈建议您只有在受过训练专业人士的协助下, 才可以运行 BIOS 程序设置的更改。

3.2 升级 BIOS 程序

华硕网站上提供有最新的 BIOS 程序, 可以强化系统的稳定度、兼容性或运行性能, 但是运行 BIOS 程序升级是具有潜在性风险的, 若是使用现有版本的 BIOS 程序都没有发生问题时, 请勿手动运行升级 BIOS 程序。不适当的 BIOS 程序升级可能会导致系统启动失败。若有需要, 请使用以下各节的方法来升级您的 BIOS 程序。



请访问华硕网站 (<http://www.asus.com.cn>) 来下载本主板最新的 BIOS 程序。

下列软件让您可以管理与升级主板上的 BIOS 设置。

1. ASUS Update: 在 Windows 操作系统中升级 BIOS 程序。
2. ASUS EZ Flash 2: 使用软盘/U 盘来升级 BIOS。
3. ASUS CrashFree BIOS 3: 当 BIOS 文件遗失或损毁时, 可以使用启动磁盘/U 盘或主板的驱动程序与应用程序光盘来升级 BIOS。

上述软件请参考相关章节的详细使用说明。



建议您先将主板原始的 BIOS 程序备份到一片启动盘中, 以备您往后需要再次安装原始的 BIOS 程序。使用 ASUS Update 或华硕在线升级程序来拷贝主板原始的 BIOS 程序。

3.2.1 华硕在线升级

华硕在线升级程序是一套可以让您在 Windows 操作系统下，用来管理、保存与升级主板 BIOS 文件的应用程序。您可以使用华硕在线升级程序来运行以下的功能：

1. 保存系统现有的 BIOS 程序。
2. 从网络上下载最新的 BIOS 程序。
3. 从升级的 BIOS 文件升级 BIOS 程序。
4. 直接从网络上下载并升级 BIOS 程序。
5. 查看 BIOS 程序的版本。

这个程序可以在主板附赠的驱动程序及应用程序光盘中找到。



在使用华硕在线升级程序之前，请先确认您已经通过内部网络对外连接，或者通过互联网服务供应商（ISP）所提供的连线方式连接到互联网上互联网。

安装华硕在线升级程序

请依照以下的步骤安装华硕在线升级程序：

1. 将驱动程序及应用程序光盘放入光驱，会出现「驱动程序」菜单。
2. 点击 应用程序 标签，然后点击 华硕在线升级程序 VX.XX.XX。
3. 华硕在线升级程序就会复制到系统中。





在您要使用华硕在线升级程序来升级 BIOS 程序之前，请先将其他所有的窗口应用程序关闭。


使用网络升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用网络升级 BIOS 程序：

1. 点击 开始 > 所有程序 > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate 运行华硕在线升级主程序。
2. 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from the Internet，然后按下 Next 继续。



3. 请选择离您最近的华硕 FTP 站台可避免网络阻塞，或者您也可以直接选择 Auto Select 由系统自行决定。按下 Next 继续。
4. 接着再选择您欲下载的 BIOS 版本。按下 Next 继续。



5. 最后再跟着画面上的指示完成 BIOS 升级的程序。





华硕在线升级程序可以自行通过网络下载 BIOS 程序。经常的升级才能获得最新的功能。

使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序

请依照以下步骤使用 BIOS 文件升级 BIOS 程序：

1. 点击 开始 > 所有程序 > ASUS > ASUSUpdate > ASUSUpdate 运行华硕在线升级主程序。
2. 在下拉式菜单中选择 Update BIOS from a file, 然后按下 Next 继续。
3. 在开启 (Open) 的窗口中选择 BIOS 文件的所在位置，然后点击 开启 (Open)。
4. 最后再依照屏幕画面的指示来完成 BIOS 升级的程序。



请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.10 退出 BIOS 程序 一节中 Load Setup Defaults 项目的详细说明。

3.2.2 使用华硕 EZ Flash 2 升级 BIOS 程序

华硕 EZ Flash 2 程序让您无需使用启动软盘或进入 DOS 模式，便能轻松的升级 BIOS 程序。




请至华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 下载最新的 BIOS 程序文件。

请依照下列步骤通过 EZ Flash 2 来升级 BIOS：

1. 将保存有最新的 BIOS 文件的软盘/U 盘插入软驱或 USB 连接端口，然后运行 EZ Flash 2 程序。您可以使用以下任一种方式来运行 EZ Flash 2。
 - 在 POST 启动自检时，按下 <Alt> + <F2> 键，便会显示如下的画面。
 - 进入 BIOS 设置程序，点击 Tools 菜单再选择 EZ Flash 2，按下 <Enter> 键将其开启。

在正确的文件被搜索到之前，您可按下 <Tab> 键来切换磁盘，接着请按 <Enter> 键。



2. 当正确的 BIOS 文件被找到后，EZ Flash 2 会进行 BIOS 升级操作并在升级完成后自动重新启动电脑。



- 本功能仅支持采用 FAT 32/16 格式的单一磁区 U 盘或软盘。
- 当升级 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。



请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.10 退出 BIOS 程序一节中 Load Setup Defaults 项目的详细说明。

3.2.3 使用 CrashFree BIOS 3 程序恢复 BIOS 程序

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 3 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或丢失时，可以轻松的从驱动程序及应用程序光盘中，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的软盘、光盘或 U 盘中恢复 BIOS 程序的数据。



请至华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 下载最新的 BIOS 程序文件。

使用应用程序光盘恢复 BIOS 程序：

请依照下列步骤恢复 BIOS 程序：

1. 启动系统。
2. 将主板的应用程序光盘放入光驱中，或是将含有 BIOS 文件的 U 盘连接至 USB 连接端口。
3. 应用程序会自动检查保存有 BIOS 文件的设备。当找到该设备后，应用程序会读取 BIOS 文件并升级已损毁的 BIOS 文件。
4. 当 BIOS 完全升级完毕后，请重新启动电脑。
5. 为了确保系统的稳定，建议您按下 <F2> 键，以载入默认的 BIOS 程序。



当升级 BIOS 时，请勿关闭或重置系统以避免系统启动失败。

3.3 BIOS 设置程序

BIOS 设置程序可让您更改 BIOS 的设置值，当您启动电脑，系统仍在启动自检（POST，Power-On Self Test）时，按下 键，就可以进入设置程序，如果您超过时间才按 键，则 POST 程序会自动继续运行启动测试。在这种情况下，如果您仍然需要运行设置程序，请按下 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 键或机箱上的 <RESET> 键重新启动。

华硕 BIOS 设置程序以简单容易使用为理念，菜单方式的设计让您可以轻松浏览选项，进入次菜单点击您要的设置，假如您不小心做错误的设置，而不知道如何补救时，本设置程序提供一个快捷键直接恢复到上一个设置，这些将在以下的章节中有更进一步的说明。



- 在本章节的 BIOS 程序画面仅供参考，将可能与您所见到的画面有所差异。
- BIOS 程序的出厂默认值可让系统运行处于最佳性能，但是若系统因您改变 BIOS 程序而导致不稳定，请读取出厂默认值来保持系统的稳定。请参阅 3.10 退出 BIOS 程序一节中 Load Setup Defaults 项目的详细说明。
- 若是更改 BIOS 设置后启动失败，请试着使用清除 CMOS，然后将主板的设置值恢复为默认值。请参考 2.6 跳线选择区一节的说明。

3.3.1 BIOS 程序菜单介绍

功能项目

功能表列

设置值

在线操作说明

Main

Ai Tweaker

Advanced

Power

Boot

Tools

Exit

System Time

System Date

Legacy Diskette A

Language

Primary IDE Master

Primary IDE Slave

SATA1

SATA2

SATA3

SATA4

SATA5

ESATA

Storage Configuration

System Information

[13:51:25]

[Tue 12/09/2008]

[1.44M, 3.5 in.]

[English]

[Not Detected]

[Not Detected]

[HDT722516DLA380]

[Not Detected]

[ATAPI DVD DH1]

[Not Detected]

[Not Detected]

[Not Detected]

Use [ENTER], [TAB] or [SHIFT-TAB] to select a field.

Use [+] or [-] to configure the System Time.

←→ Select Screen

↑↓ Select Item

+ - Change Field

Tab Select Field

F1 General Help

F10 Save and Exit

ESC Exit

v02.61 (C)Copyright 1985-2008, American Megatrends, Inc.

菜单项目

操作功能键

3.3.2 程序功能表列说明

BIOS 设置程序最上方各菜单功能说明如下：

Main	本项目提供系统基本设置。
Ai Tweaker	本项目提供超频设置。
Advanced	本项目提供系统高级功能设置。
Power	本项目提供电源管理模式设置。
Boot	本项目提供启动磁盘设置。
Tools	本项目提供特殊功能设置。
Exit	本项目提供退出 BIOS 设置程序与出厂默认值还原功能。

3.3.3 操作功能键说明

在菜单画面的右下方为操作功能键说明，请参照功能键说明来选择及改变各项功能。



操作功能键将因功能页面的不同而有所差异。

3.3.4 菜单项目

于功能表选定选项时，被选择的选项将会反白，即选择 Main 菜单所出现的选项。

点击菜单中的其他项目（例如：Advanced、Power、Boot 与 Exit）也会出现该项目不同的选项。

3.3.5 子菜单


在菜单画面中，若功能选项前面有一个小三角形标记，代表此为子菜单，您可利用方向键来选择，并按下 <Enter> 键来进入子菜单。

3.3.6 设置值

这些存在于菜单中的设置值是提供给用户选择与设置之用。这些项目中，有的功能选项仅为告知用户当前运行状态，并无法更改，那么此类项目就会以淡灰色显示。而可更改的项目，当您使用方向键移动项目时，被选择的选项以反白显示，代表这是可更改的项目。

3.3.7 设置窗口

在菜单中选择功能项目，然后按下 <Enter> 键，程序将会显示包含此功能所提供的选项小窗口，您可以利用此窗口来设置您所想要的设置。



3.3.8 滚动条

在菜单画面的右方若出现如右图的滚动条画面，即代表此页选项超过可显示的画面，您可利用上/下方向键或是 PageUp/PageDown 键来切换画面。

3.3.9 在线操作说明


在菜单画面的右上方为当前所选择的作用选项的功能说明，此说明会依选项的不同而自动更改。

3.4 主菜单（Main Menu）

当您进入 BIOS 设置程序时，首先出现的第一个画面即为主菜单，内容如下图。




请参阅 3.3.1 BIOS 程序菜单介绍 一节来得知如何操作与使用本程序。



3.4.1 Primary IDE Master/Slave; SATA 1-4

当您进入 BIOS 程序时，程序会自动检测系统已存在的 Serial ATA 设备，程序中每个 SATA 设备都有个别的子菜单，选择您想要的项目并按 <Enter> 键来进行各项设备的设置。



BIOS 程序会自动检测相关选项的数值（Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 与 SMART monitoring），这些数值是无法由用户进行设置的。若是系统中没有安装 SATA 设备，则这些数值都会显示为 Not Detected。

Type [Auto]

本项目可让您选择 IDE 设备类型。

[Not Installed] 没有安装 IDE 设备。

[Auto] 让程序自动检测与设置 IDE 设备的类型。

[CDROM] 设置 IDE 设备为光学设备。

[ARMD] 选择 [ARMD] (ATAPI 可卸载式媒体设备) 设置值则是设置 IDE 设备为 ZIP 磁盘、LS-120 磁盘或 MO 驱动器等。



本项目仅出现在 Primary IDE Master/Slave。

LBA/Large Mode [Auto]

开启或关闭 LBA 模式。

[Auto] 系统可自行检测设备是否支持 LBA 模式，若支持，系统将会自动调整为 LBA 模式供设备使用。

[Disabled] 关闭本功能。

Block (Multi-sector Transfer) M [Auto]

开启或关闭数据同时传送多个磁区功能。

[Auto] 数据可同时在多个磁区间进行传输。

[Disabled] 数据只能一次传送一个磁区。

PIO Mode [Auto]

[Auto] 自动选择 PIO (Programmed input/output) 传输模式下的工作模式。

[0] [1] [2] [3] [4] 设置 PIO 模式为 Mode 0、1、2、3 或 4。

DMA Mode [Auto]

直接内存存取 (DMA, Direct Memory Access) 允许硬件设备与内存之间直接传输数据，而不需要通过 CPU 的处理。

DMA 模式由 SDMA (single-word DMA)、MDMA (multi-word DMA) 与 UDMA (Ultra DMA) 所组成，设置为 [Auto] 会自动选择 DMA 模式。

SMART Monitoring [Auto]

[Auto] 自动检测、分析、报告技术 (Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。

[Enabled] 启动 S.M.A.R.T. 功能。

[Disabled] 关闭 S.M.A.R.T. 功能。


32Bit Data Transfer [Enabled]

[Enabled] 启动 32 位数据传输功能。

[Disabled] 关闭 32 位数据传输功能。

3.4.2 存储设备设置 (Storage Configuration)

本菜单可让您设置的存储设备的相关选项。选择您想要的项目并按 <Enter> 键来进行各项设备的设置。



Onboard PCI IDE Channel [Enabled]
[Enabled] 启动内置通道 IDE 连接端口。
[Disabled] 关闭内置通道 IDE 连接端口。

OnChip S-ATA Controller [Enabled]
[Enabled] 启动内置通道 SATA 连接端口。
[Disabled] 关闭内置通道 SATA 连接端口。

SATA Mode select [IDE Mode]

本项目只有在 OnChip S-ATA Controller 项目设置为 [Enabled] 时才会出现，可设置 Serial ATA 硬件设备的相关设置。


- [IDE Mode] 若要将 Serial ATA 作为 Parallel ATA 物理保存接口，请将本项目设置为 [IDE Mode]。
- [RAID Mode] 若要在 Serial ATA 硬盘设置 RAID 磁盘阵列，请将本项目设置为 [RAID Mode]。
- [AHCI Mode] 若要 Serial ATA 硬件设备使用 Advanced Host Controller Interface (AHCI) 模式，请将本项目设置为 [AHCI]。AHCI 模式可让内置的存储设备启动高级的 Serial ATA 功能，通过原生命令排序技术来提升工作性能。



- 当本项目设置为 [AHCI]，SATA 插槽的信息只有在操作系统环境下或在启动自检 (POST) 时才看得到。
- 在 Windows® XP 操作系统下，您必须安装 AHCI 驱动程序，才能在操作系统下将 SATA 插槽设置为 AHCI 模式。

3.4.3 系统信息 (System Information)

本菜单可自动检测系统的 BIOS 版本、处理器与内存相关数据。



3.5 Ai Tweaker 菜单 (Ai Tweaker menu)


本菜单可让您设置超频功能的相关选项。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的设置值将导致系统功能异常。



以下项目的默认值会随着您所安装的处理器与内存而不同。



3.5.1 Ai Overclocking [Auto]

本项目可以让您设置 CPU 的超频选项来达到您所想要的 CPU 外频。请选择以下任一种默认的超频选项：

Manual	可让您独立设置超频参数。
Auto	自动载入系统最佳化设置值。
D.O.C.P	通过调整 BCLK 频率超频内存频率。



以下的项目只有在 Ai Overclocking 项目设置为 [Manual] 或 [D.O.C.P] 时才会出现。

CPU Bus Frequency [200]

本项目用来显示由系统总线与 PCI 总线所生成的时钟频率。使用 <+> 或 <-> 按键来调整。数值更改的范围由 200 至 600。

PCIe Frequency [100]

本项目用来设置 PCI Express 总线的频率。可以使用 <+> 或 <-> 按键来调整。数值更改的范围由 100 至 200 MHz。

DRAM O.C. Profile [DDR3-1600MHz]

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设为 [D.O.C.P.] 时才会出现，可让您选择使用不同 DRAM 频率、DRAM timing 与 DRAM 电压的 DRAM 超频模式。设置选项有：[DDR3-1600MHz] [DDR3-1800MHz] [DDR3-1866MHz] [DDR3-2000MHz]。

Profile Info : xxxxMHz -

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设置为 [D.O.C.P.] 时才会出现，并显示当下的 DRAM 文件信息。DRAM 文件信息会随着您所选择的 DRAM OC Profile 而变动。

3.5.2 CPU Ratio Setting [Auto]

本项目用来设置 CPU 核心时钟与前端总线频率的比值。请使用 <+> 或 <-> 按键来调整。设置值会随着所安装的处理器的不同。

3.5.3 DRAM Frequency [Auto]

本项目可让您设置 DDR3 内存的运行频率，设置值会随着 CPU Bus Frequency 设置值而变动。

3.5.4 CPU/NB Frequency [Auto]

本项目用来选择 CPU/NB 频率。设置值有：[Auto] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz]。

3.5.5 HT Link Speed [Auto]

本项目用来选择 HyperTransport 连线速度。设置值有：[Auto] [200MHz] [400MHz] [600MHz] [800MHz] [1000MHz] [1200MHz] [1400MHz] [1600MHz] [1800MHz] [2000MHz]。

3.5.6 DRAM Timing Configuration



以下某些项目的设置选项会随着您所安装的内存而有所不同。

DRAM CAS# Latency [Auto]

设置值有：[Auto] [4 CLK] - [12 CLK]。

DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [5 CLK] - [12 CLK]。

DRAM RAS# PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [5 CLK] - [12 CLK]。

DRAM RAS# ACT Time [Auto]

设置值有：[Auto] [15 CLK] - [30 CLK]。

DRAM READ to PRE Time [Auto]

设置值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]。

DRAM Row Cycle Time [Auto]

设置值有：[Auto] [11 CLK] - [41 CLK]。

DRAM WRITE Recovery Time [Auto]

设置值有：[Auto] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK] [8 CLK] [10 CLK] [12 CLK]。

DRAM RAS# to RAS# Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]。

DRAM READ to WRITE Delay [Auto]

设置值有：[Auto] [3 CLK] - [17 CLK]。

DRAM WRITE to READ Delay(DD) [Auto]

设置值有：[Auto] [2 CLK] - [10 CLK]。

DRAM WRITE to READ Delay(SD) [Auto]

设置值有：[Auto] [4 CLK] [5 CLK] [6 CLK] [7 CLK]。

DRAM WRITE to WRITE Timing [Auto]

设置值有：[Auto] [3 CLK] - [10 CLK]。

DRAM READ to READ Timing [Auto]

设置值有：[Auto] [3 CLK] - [10 CLK]。

DRAM REF Cycle Time [Auto]

设置值有：[Auto] [90ns] [110ns] [160ns] [300ns] [350ns]。

DRAM Refresh Rate [Auto]

设置值有：[Auto] [Every 7.8ms] [Every 3.9ms]。

DRAM Command Rate [Auto]

设置值有：[Auto] [1T] [2T]。

3.5.7 DRAM Driving Configuration



以下某些项目的设置选项会随着您所安装的内存而有所不同。

CKE drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]。

CS/ODT drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]。

ADDR/CMD drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [1x] [1.25x] [1.5x] [2x]。

MEMCLK drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]。

Data drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]。

DQS drive strength [Auto]

设置值有：[Auto] [0.75x] [1x] [1.25x] [1.5x]。

Processor ODT [Auto]

设置值有：[Auto] [240 ohms +/- 20%] [120 ohms +/- 20%] [60 ohms +/- 20%]。



以下有些项目请使用键盘上的数字键来输入想要的数值，然后按下 <Enter> 键，您也可以使用键盘上的 <+> 与 <-> 键来调整数值。若要还原默认值，请使用键盘输入 [auto]，然后按下 <Enter> 键。

3.5.8 Processor Voltage [Auto]

本项目可让您以 0.0125V 为间隔设置 CPU VCore 的电压，最小值为 0.8V。

3.5.9 CPU/NB Voltage [Auto]

本项目可让您以 0.0125V 为间隔设置处理器与北桥间的电压，最小值为 0.8V。

3.5.10 CPU VDDA Voltage [Auto]

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设为 [D.O.C.P.] 或 [Manual] 时才会出现。本项目可让您设置 CPU VDDA 电压。以 0.10V 为间隔，数值更改的范围由 2.50V 至 2.80V。

3.5.11 DRAM Voltage [Auto]

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设为 [D.O.C.P.] 或 [Manual] 时才会出现。您可以使用数字键输入想要的 DDR3 电压数值。以 0.02V 为间隔，数值更改的范围由 1.80V 至 2.50V。

3.5.12 HT Voltage [Auto]

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设为 [D.O.C.P.] 或 [Manual] 时才会出现。您可以使用数字键输入想要的 HyperTransport 电压数值。以 0.02V 为间隔，数值更改的范围由 1.20V 至 1.50V。

3.5.13 NB Voltage [Auto]

本项目只有在您将 Ai Overclock Tuner 项目设为 [D.O.C.P.] 或 [Manual] 时才会出现。本项目用来设置北桥电压。以 0.02V 为间隔，数值更改的范围由 1.10V 至 1.40V。

3.5.14 nForce200 Voltage [Auto]

本项目用 nForce 芯片电压。以 0.02V 为间隔，数值更改的范围由 1.20V 至 1.50V。



本项目只有在 Ai Overclocking 项目设置为 [Manual] 或 [D.O.C.P] 时才会出现。

3.5.15 CPU/LDT Spread Spectrum [Disabled]

将本项目设为 [Disabled] 以提升前端总线超频能力或 [Enabled] 由 EMI 控制。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

3.5.16 PCIE Spread Spectrum [Disabled]

设置值有：[Disabled] [Linear Down]。

3.5.17 SATA Spread Spectrum [Disabled]

设置值有：[Disabled] [Linear Down]。

3.5.18 PCI Spread Spectrum [Disabled]


只有在您将 SATA Spread Spectrum 项目设为 [Linear Down] 时本项目才可由用户设置。建议您将本项目维持默认值以求系统稳定。设置值有：[Disabled] [Linear Down]。

3.6 高级菜单（Advanced menu）

高级菜单可让您改变中央处理器与其他系统设备的细部设置。



注意！在您设置本高级菜单的设置时，不正确的数值将导致系统损毁。




3.6.1 处理器设置（CPU Configuration）

本项目可让您得知中央处理器的各项信息与更改中央处理器的相关设置。



这一小节的介绍的选项设置值，会依您所安装的处理器与内存而有所不同。



GART Error Reporting [Disabled]

设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Microcode Updation [Enabled]

[Disabled] 关闭微处理器升级（Microcode Updation）功能。

[Enabled] 本项目用来自动升级微处理器（Microcode），增加系统性能。

Secure Virtual Machine Mode [Enabled]

[Disabled] 关闭 AMD 安全虚拟机制（Secure Virtual Machine）模式。

[Enabled] 启动 AMD 安全虚拟机制（Secure Virtual Machine）模式。

Cool 'n' Quiet [Enabled]

[Disabled] 关闭 AMD Cool' n' Quiet 功能。

[Enabled] 启动 AMD Cool' n' Quiet 功能。

ACPI SRAT Table [Enabled]

[Disabled] 关闭创建 ACPI SRAT 列表。

[Enabled] 启动创建 ACPI SRAT 列表。

C1E Support [Enabled]

[Disabled] 关闭处理器内置的省电性能（Enhanced Halt State support）。

[Enabled] 启动处理器内置的省电性能（Enhanced Halt State support）。

NVIDIA Core Calibration [Disabled]

本项目可以让您选择处理器核心超频选项。设置值有：[Disabled] [Auto] [All Cores] [Per Core]。

Unleashing Mode [Disabled]

本项目只有在您将 NVIDIA Core Calibration 项目设置为 [Auto]、[Per Core] 或 [All Cores] 时才会出现。启动本项目可让系统发挥所有性能。

Core 0/1/2/3 NVCC Percentage [xx%]

本项目只有在您将 NVIDIA Core Calibration 项目设置为 [Per Core] 或 [All Cores] 时才会出现。请使用键盘上的 <+> 与 <-> 键来调整数值。

3.6.2 芯片组设置（Chipset）

本菜单可让您更改芯片组的高级设置，请选择所需的项目并按一下 <Enter> 键以显示子菜单项目。

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
Advanced Chipset Settingsz	Options for NB
▶ NorthBridge Configuration	
▶ SouthBridge Configuration	

北桥芯片组设置（North Bridge Chipset Configuration）

BIOS SETUP UTILITY	
Advanced	
NorthBridge Chipset Configuration	
▶ DRAM Controller Configuration	
▶ ECC Configuration	

内存控制器设置（DRAM Controller Configuration）

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
DRAM Controller Configuration		Enable Channel Memory Interleaving
Channel Interleaving	[XOR of Address bit]	
MemClk Tristate C3/ATLVID	[Disabled]	
Memory Hole Remapping	[Enabled]	
DCT Unganged Mode	[Always]	
Power Down Enable	[Disabled]	

Channel Interleaving [XOR of Address bit]

设置值有：[Disabled] [Address bits 6] [Address bits 12] [XOR of Address bits [20:16, 6]] [XOR of Address bits [20:16, 9]]。

MemClk Tristate C3/ATLVID [Disabled]

设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Memory Hole Remapping [Enabled]

设置值有：[Disabled] [Enabled]。

DCT Unganged Mode [Always]

设置值有：[Auto] [Always]。

Power Down Enable [Disabled]

启动或关闭内存断电（DDR power down）模式。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

Power Down Mode [Channel]

本项目只有在 Power Down Enable 项目设置为 [Enabled] 时才会出现。用来设置内存断电（DDR power down）模式。设置值有：[Channel] [Chip Select]。

ECC 设置 (ECC Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
ECC Configuration		Set the level of ECC protection. Note: The 'Super' ECC mode dynamically sets the DRAM scrub rate so all of memory is scrubbed in 8 hours.
ECC Mode	[Disabled]	
DRAM ECC Enable	[Disabled]	
DRAM SCRUB REDIRECT	[Disabled]	
4-Bit ECC Mode	[Disabled]	
DRAM BG Scrub	[Disabled]	
Data Cache BG Scrub	[Disabled]	
L2 Cache BG Scrub	[Disabled]	
L3 Cache BG Scrub	[Disabled]	

ECC Mode [Disabled]

本项目用来启动或关闭内存错误修正程序码 (ECC) 模式，让硬件回报并更正内存的错误。

- [Diabled] 关闭内存 ECC 模式。
- [Basic] 设置为 [Basic] 则 ECC 模式会自动调整。
- [Good] 设置为 [Good] 则 ECC 模式会自动调整。
- [Super] 设置为 [Super] 则可以手动调整 DRAM BG Scrub 子项目
- [Max] 设置为 [MAX] 则 ECC 模式会自动调整。
- [User] 设置为 [User] 则所有的项目皆可以手动调整。

南桥芯片组设置 (South Bridge Chipset Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
Advanced Chipset Settings		1 Memory have to over 2G size 2 At least 256 MB of frame buffer size 3 External VGA must support this feature
Hybrid SLI support	[Disabled]	
Hybrid SLI Frame buffer size	[Disabled]	
Primary Graphics Adapter	[PCIe VGA Card First]	
SouthBridge ACPI HPET TABLE	[Enabled]	

Hybrid SLI support [Disabled]

若您安装支持 Hybrid SLI 的显卡，本项目可让您启动或关闭 Hybrid SLI 功能。设置值有：[Auto] [Disable]。

Hybrid SLI Frame buffer size [256MB]

本项目只有在 Hybrid SLI support 项目设置为 [Enabled] 时才会出现，可以让您设置绘图处理器的图形数据缓冲区 (frame buffer) 设置值有：[256MB] [512MB] [Disabled]。



以上两个项目只有在 dGPU 可被检测到时才可自行设置，因此请确认已确实安装 dGPU。

Primary Graphics Adapter [PCIe VGA Card First]

本项目可让您选择使用何图形控制器作为主要启动设备。设置值有：[PCI VGA Card First] [PCIe VGA Card First]。

SouthBridge ACPI HPET TABLE [Enabled]

本项目可让您启动或关闭南桥 ACPI HPET (High Precision Event Timer，高精度事件计时器)。设置值有：[Disabled] [Enabled]。

3.6.3 内置设备设置 (Onboard Devices Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		
Advanced		
Onboard Devices Configuration		Options
Onboard LAN	[Enabled]	Enabled Disabled
Onboard LAN Boot ROM	[Disabled]	
Onboard 1394	[Enabled]	
On-board AUDIO	[Enabled]	
Front Panel Select	[HD Audio]	
SPDIF Mode Setting	[SPDIF Output]	
Serial Port1 Address	[3F8/IRQ4]	

Onboard LAN [Enabled]

- [Enabled] 启动内置网络控制器。
- [Disabled] 关闭内置网络控制器。



以下项目只有在 Onboard LAN 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

- [Enabled] 启动内置网络启动功能。
- [Disabled] 关闭内置网络启动功能。

Onboard 1394 [Enabled]

- [Enabled] 启动内置 1394 设备支持功能。
- [Disabled] 关闭内置 1394 设备支持功能。

On-board AUDIO [Enabled]

- [Enabled] 启动音频控制器。
- [Disabled] 关闭控制器。



以下项目只有在 On-board AUDIO 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Front Panel Type [HD Audio]

- [AC 97] 将前面板音频连接端口 (AAFP) 模式设置为 legacy AC' 97。
- [HD Audio] 将前面板音频连接端口 (AAFP) 模式设置为高保真音频。

SPDIF Mode Setting [SPDIF Output]


- [HDMI Output] 启动 HDMI 连接端口传送数字音频。
- [SPDIF Output] 启动 SPDIF 连接端口传送数字音频。

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本项目可以设置串口 COM 1 的地址。设置值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

3.6.4 PCIPnP


本菜单可让您更改 PCI/PnP 设备的高级设置。




- Plug And Play O/S [No]
 - [Yes] 若您安装了支持即插即用功能的操作系统，请设为 [Yes]。
 - [No] BIOS 程序会自行调整所有设备的相关设置

3.6.5 USB设备设置（USB Configuration）

本菜单可让您更改 USB 设备的各项相关设置。



 在 USB Devices Enabled 项目中会显示自动检测到的数值或设备。若无连接任何设备，则会显示 None。

- USB Support [Enabled]
 - [Enabled] 启动 USB 主控制器（Hot Controllers）。
 - [Disabled] 关闭 USB 主控制器（Hot Controllers）。

 以下选项只有在 USB Support 设置为 [Enabled] 时才会出现。

- USB 2.0 Controller [Enabled]
 - [Enabled] 启动 USB 2.0 控制器。
 - [Disabled] 关闭本功能。
- Legacy USB Support [Enabled]
 - [Enabled] 启动在一般常规操作系统中支持 USB 设备功能。
 - [Disabled] 关闭本功能。
 - [Auto] 系统可以在启动时便自动检测是否有 USB 设备存在，若是，则启动 USB 控制器；反之则不会启动。


USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]

[FullSpeed] 将 USB 2.0 设备的传输速率模式设置为 FullSpeed (12 Mbps)。

[HiSpeed] 将 USB 2.0 设备的传输速率模式设置为 HiSpeed (480 Mbps)。

3.7 电源管理 (Power menu)

电源管理菜单选项，可让您更改高级电源管理 (APM) 与 ACPI 的设置。请选择下列选项并按下 <Enter> 键来显示设置选项。



3.7.1 Suspend Mode [Auto]

本项目用来选择系统休眠时使用的高级配置与电源接口 (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI)。

[S1 (POS) only] 将 ACPI 休眠模式设置为 S1/POS (Power On Suspend)，即电脑进行休眠时，只有屏幕进入休眠状态。

[S3 only] 将 ACPI 休眠模式设置为 S3/STR (Suspend To RAM)，及电脑在进入休眠状态时，会将程序暂存至 RAM 中。

[Auto] 系统自动设置 ACPI 休眠模式。

3.7.2 ACPI 2.0 Support [Enabled]

[Disabled] 系统不会在每个 ACPI 2.0 规格新增表单。

[Enabled] 系统会在每个 ACPI 2.0 规格新增表单。

3.7.3 ACPI APIC Support [Enabled]

[Disabled] 系统会关闭高级程序中中断控制器 (Advanced Programmable Interrupt Controller, APIC) 支持 ACPI 功能。

[Enabled] ACPI APIC 表单包含在 RSDT 指示清单。

3.7.4 高级电源管理设置 (APM Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		
		Power
APM Configuration		
Restore on AC Power Loss	[Power Off]	Options
Power On By PCI/PCIE Device	[Disabled]	Power On
Power on by External modems	[Disabled]	Power Off
Power On By PS/2 Keyboard	[Disabled]	Last State
Power On By PS/2 Mouse	[Disabled]	
Power On By RTC Alarm	[Disabled]	

EuP Ready [Enabled]

[Disabled] 关闭此功能。

[Enabled] 在 S5 休眠模式下关闭某些电源，减少待机模式下电力的流失，以符合欧盟能源使用产品（Energy Using Product）的规范。网络唤醒功能（WOL）、USB 唤醒功能、音频，及主板上 LED 指示灯的电源将会关闭，您可能无法使用网络功能、USB 唤醒功能及音频提醒等。

Restore On AC Power Loss [Power Off]

[Power On] 系统在电源中断之后重新开启。

[Power Off] 系统在电源中断之后电源将维持关闭状态。

[Last State] 将系统设置恢复到电源未中断之前的状态。

Power On By PCI/PCIE Device [Disabled]

[Disabled] 关闭 PCI/PCIE 设备运行唤醒功能。

[Enabled] 启动 PCI/PCIE 设备运行唤醒功能。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

Power On By External modems [Disabled]

[Disabled] 关闭使用外接调制解调器启动电脑功能。

[Enabled] 启动使用外接调制解调器启动电脑功能。



要注意的是，电脑及应用软件必须在全动力状态下才能接收跟传递信号，因此，接收到第一个信号而刚启动电脑时可能无法成功传递信息。当电脑软关机时关闭外接调制解调器再打开也可能会引起一串启动动作导致系统电源启动。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

[Disabled] 关闭使用 PS/2 键盘启动功能。

[Space Bar] 您可以使用 PS/2 键般上的空白键来启动。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

[Power Key] 您可以使用 PS/2 键般上的电源键来启动。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

[Ctrl-Esc] 您可以使用 PS/2 键般上的 <Ctrl> 及 <Esc> 键来启动。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。

- Power On By PS/2 Mouse [Disabled]
- [Disabled] 关闭 PS/2 鼠标唤醒功能。
- [Enabled] 启动 PS/2 鼠标唤醒功能。要使用本功能，ATX 电源必须可以提供至少 1 安培的电流及 +5VSB 的电压。
- Power On By RTC Alarm [Disabled]
- [Disabled] 关闭实时时钟（RTC）唤醒功能。
- [Enabled] 当您设为 [Enabled] 时，将出现 RTC Alarm Date/RTC Alarm Time 子项目，您可自行设置时间让系统自动启动。

3.7.5 系统监控功能（Hardware Monitor）

BIOS SETUP UTILITY		
Power		
Hardware Monitor		CPU Temperature
CPU Temperature	[42°C/107.5°F]	
MB Temperature	[33°C/91°F]	
CPU Fan Speed	[4856RPM]	
Chassis Fan 1 Speed	[N/A]	
Chassis Fan 2 Speed	[N/A]	
VCORE Voltage	[1.234V]	
3.3V Voltage	[3.320V]	
5V Voltage	[5.026V]	
12V Voltage	[11.787V]	
CPU Q-Fan Function	[Disabled]	
Chassis Q-Fan Function	[Disabled]	

CPU/MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本主板具备中央处理器以及主板的温度探测器，可自动检测并显示当前主板与处理器的温度。若不想显示检测的温度，选择 Ignore。

CPU Fan /Chassis Fan 1 and 2 Speed [xxxxRPM] or [Ignored] / [N/A]

为了避免系统因为过热而造成损坏，本主板具备风扇的转速 RPM（Rotations Per Minute）监控，所有的风扇都设置了转速安全范围，一旦风扇转速低于安全范围，华硕智能型主板就会发出警报，通知用户注意。若是主板上没有安装风扇，则本项目会显示 N/A。若不想显示检测的温度，选择 Ignore。

VCORE Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage

本系列主板具有电压监视的功能，用来确保主板以及 CPU 接受正确的电压，以及稳定的电流供应。

CPU Q-Fan Function [Enabled]

[Disabled] 关闭 CPU Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 启动 CPU Q-Fan 控制功能。



以下二个项目只有在 CPU Q-Fan Function 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Select Fan Type: [PWR Fan]

[PWR Fan] 当使用 4-pin 风扇，请设置为 [PWR Fan]。

[DC Fan] 当使用 3-pin 风扇，请设置为 [DC Fan]。

CPU Q-Fan Mode [Silent]

[Performance] 设置为 [Performance] 来获得处理器风扇的最大转速。

[Optimal] 设置为 [Optimal] 让处理器风扇根据处理器的温度自动调整。

[Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

Chassis Q-Fan Function [Disabled]

[Disabled] 关闭机箱 Q-Fan 控制功能。

[Enabled] 启动机箱 Q-Fan 控制功能。



以下项目只有在 Chassis Q-Fan Function 设置为 [Enabled] 时才会出现。

Chassis Q-Fan Mode [Silent]


[Performance] 设置为 [Performance] 来获得机箱风扇的最大转速。

[Optimal] 设置为 [Optimal] 让机箱风扇根据机箱的温度自动调整。


[Silent] 设置为 [Silent] 将风扇速度调整到最低，并拥有最安静的运行环境。

3.8 启动菜单（Boot menu）

本菜单可让您改变系统启动设备与相关功能。



3.8.1 启动设备顺序（Boot Device Priority）



1st ~ xxth Boot Device [Removable Dev.]

本项目让您自行选择启动磁盘并排列启动设备顺序。依照 1st、2nd、3rd 顺序分别代表其启动设备顺序。而设备的名称将因使用的硬件设备不同而有所差异。

设置值有：[Removable Dev.] [Hard Drive] [ATAPI CD-ROM] [Disabled]。

3.8.2 启动选项设置 (Boot Settings Configuration)

BIOS SETUP UTILITY		Boot
Boot Settings Configuration		Allows BIOS to skip certain tests while booting. This will decrease the time needed to boot the system.
Quick Boot	[Enabled]	
Full Screen Logo	[Enabled]	
AddOn ROM Display Mode	[Force BIOS]	
Bootup Num-Lock	[On]	
Wait For 'F1' If Error	[Enabled]	
Hit 'DEL' Message Display	[Enabled]	

Quick Boot [Enabled]

[Disabled] 设置为 [Disabled]，BIOS 程序会运行所有的启动自检功能。

[Enabled] 设置为 [Enabled]，BIOS 会略过主板的启动自检功能 (POST)，可加速启动的时间。

Full Screen Logo [Enabled]

[Enabled] 启动全屏个性化启动画面功能。

[Disabled] 关闭全屏个性化启动画面功能。



如果您欲使用华硕 MyLogo2™ 功能，请务必将 Full Screen Logo 项目设置为 [Enabled]。

AddOn ROM Display Mode [Force BIOS]

[Force BIOS] 选购设备固件程序信息会强制在启动显示。

[Keep Current] 选购设备固件程序只有在该程序供应商设置为显示时，才会在启动时显示信息。

Bootup Num-Lock [On]

[Off] 设置启动时 NumLock 键自动关闭。

[On] 设置启动时 NumLock 键自动开启。

Wait For 'F1' If Error [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 系统在启动过程出现错误信息时，将会等待您按下 [F1] 键确认才会继续进行启动程序。


Hit 'DEL' Message Display [Enabled]

[Disabled] 关闭本功能。

[Enabled] 系统在启动过程中会出现「Press DEL to run Setup」信息。

3.8.3 安全性菜单（Security）

本菜单可让您改变系统安全设置。



Change Supervisor Password（更改系统管理员密码）

本项目是用于更改系统管理员密码。本项目的运行状态会于画面上方以淡灰色显示。默认值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。

请依照以下步骤设置系统管理员密码（Supervisor Password）：

1. 选择 Change Supervisor Password 项目并按下 <Enter>。
2. 于 Enter Password 窗口出现时，输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号，输入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 后 Confirm Password 窗口会再次出现，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed 信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 Supervisor Password 项目会显示 Installed。


若要更改系统管理员的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。

若要清除系统管理员密码，请选择 Change Supervisor Password，并于 Enter Password 窗口出现时，直接按下 <Enter>，系统会出现 Password uninstalled 信息，代表密码已经清除。



若您忘记设置的 BIOS 密码，可以采用清除 CMOS 实时时钟（RTC）内存。请参阅 2.6 跳线选择区 一节取得更多信息。

当您设置系统管理者密码之后，会出现下列选项让您更改其他安全方面的设置。



User Access Level [Full Access]

本项目可让您选择 BIOS 程序存取限制权限等级

- [No Access] 用户无法存取 BIOS 程序。
- [View Only] 允许用户读取 BIOS 程序但无法更改任何项目。
- [Limited] 允许用户仅能存取 BIOS 程序的某些项目。例如：系统时间。
- [Full Access] 允许用户存取完整的 BIOS 程序。

Change User Password (更改用户密码)

本项目是用于更改用户密码，运行状态会于画面上方以淡灰色显示，默认值为 Not Installed。当您设置密码后，则此项目会显示 Installed。

设置用户密码 (User Password)：

1. 选择 Change User Password 项目并按下 <Enter>。
2. 在 Enter Password 窗口出现时，请输入欲设置的密码，可以是六个字节内的英文、数字与符号。输入完成按下 <Enter>。
3. 接着会再出现 Confirm Password 窗口，再一次输入密码以确认密码正确。密码确认无误时，系统会出现 Password Installed 信息，代表密码设置完成。若出现 Password do not match! 信息，代表于密码确认时输入错误，请重新输入一次。此时画面上方的 User Password 项目会显示 Installed。

若要更改用户的密码，请依照上述程序再运行一次密码设置。

Clear User Password (清除用户密码)


请选择本项目来清除用户密码。

Password Check [Setup]

- [Setup] BIOS 程序会于用户进入 BIOS 程序设置画面时，要求输入用户密码。
- [Always] BIOS 程序会在启动过程要用户输入密码。

3.9 工具菜单（Tools menu）

本工具菜单可以让您针对特别功能进行设置。请选择菜单中的选项并按下 <Enter> 键来显示子菜单。



3.9.1 ASUS EZ Flash 2

本项目可以让您运行 ASUS EZ Flash 2。当您按下 <Enter> 键后，便会有一个确认信息出现。请使用 左/右 方向键来选择 [Yes] 或 [No]，接着按下 <Enter> 键来确认您的选择。请参考 3.2.2 ASUS EZ Flash 2 utility 一节的说明。



关于 华硕 EZ Flash 2，请参考 3.2.2 华硕 EZ Flash 2 一节的说明。

3.9.2 Express Gate [Auto]

本项目用来启动或关闭 ASUS Express Gate 功能。ASUS Express Gate 功能是一个独特的快速启动环境，提供您快速的使用网络浏览器与 Skype 等应用程序。设置值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Enter OS Timer [10 Second]

本项目用来设置系统在启动 Windows 或其他操作系统之前，等待 Express Gate 第一个画面出现的时间。选择 [Prompt User] 让系统停在 Express Gate 第一个画面，让您决定接下来运行什么动作。设置值有：[Prompt User] [1 second] [3 seconds] [5 seconds] [10 seconds] [15 seconds] [20 seconds] [30 seconds]。

Reset User Data [No]


- 本项目用来清除 Express Gate 的用户数据。设置值有：[No] [Reset]。
- [Reset] 设置为 [Reset]，确认将清除的设置保存至 BIOS 程序中，用户数据就会在下次您进入 Express Gate 时被清除。用户数据包括有 Express Gate 设置、保存在浏览器中的个人数据（书签、cookies、浏览过的网页等）。这个功能在 Express Gate 功能意外被启动时相当有用。
- [No] 设置为 [No]，在进入 Express Gate 时，关闭重置用户数据功能。



在清除设置之后再次进入 Express Gate 时，初次使用向导会再次出现引导您使用本功能。

3.9.3 ASUS O.C. Profile

本菜单可以让您保存或载入 BIOS 设置。



Add Your CMOS Profile


本项目可以让您保存当前的 BIOS 文件至 BIOS Flash 中，在 Name 子项目中输入您的文件名称后按 <Enter> 键，接着选择一个文件号码，将 CMOS 设置保存在子项目中。

Load CMOS Profile

本项目可以让您载入先前保存在 BIOS Flash 中的 BIOS 设置。请按下 <Enter> 键来选择欲载入的文件。


Start O.C. Profile

本项目可以让您启动应用程序来保存或载入 CMOS 。请按 <Enter> 键来运行此应用程序。



- 本功能可支持采用 FAT 32/16 文件格式的单一磁区存储设备，像是 U 盘或是软盘。
- 当进行 BIOS 升级时，请勿关闭或重新启动系统以免造成系统启动失败。
- 建议您只在相同的内存/处理器设置与相同的 BIOS 版本状态下，升级 BIOS 程序。
- 只有 CMOS 文件可以被载入。

3.9.4 AI Net 2




Check Broadcom Phy LAN Cable [Disabled]

- [Disabled] BIOS 程序在系统启动自检（POST）时不会检查网络连线。
- [Enabled] BIOS 程序在系统启动自检（POST）时会检查网络连线。

3.10 退出 BIOS 程序 (Exit menu)

本菜单可让您读取 BIOS 程序出厂默认值与退出 BIOS 程序。



按下 <Esc> 键并不会立即退出 BIOS 程序，要从此菜单上选择适当的项目，或按下 <F10> 键才会退出 BIOS 程序。

Exit & Save Changes

当您调整 BIOS 设置完成后，请选择本项目以确认所有设置值存入 CMOS 内存内。按下 <Enter> 键后将出现一个询问窗口，选择 Ok，将设置值存入 CMOS 内存并退出 BIOS 设置程序；若是选择 No，则继续 BIOS 程序设置。



假如您想退出 BIOS 设置程序而不保存文件离开，按下 <Esc> 键，BIOS 设置程序立刻出现一个对话框询问您「Discard configuration changes and exit now?」，选择 [Yes] 不将设置值保存文件并退出 BIOS 设置程序，选择 [No] 则继续 BIOS 程序设置。

Exit & Discard Changes

若您想放弃您所作的更改设置，请选择本项目并按下 <Enter> 键。除了 System Date、System Time 与 Password，若您在其他项目作了更改，在退出 BIOS 程序之前，会出现确认对话框。

Discard Changes

若您想放弃您所作的更改设置，并恢复至先前保存的设置值，选择本项目后，系统会弹出一个确认窗口，选择 Ok 即可放弃设置，并恢复先前的设置值。

Load Setup Defaults

若您想放弃您所作的更改设置，将所有设置值改为出厂默认值，您可以在任何一个菜单击下 <F5>，或是选择本项目并按下 <Enter> 键，即出现询问窗口，选择 Ok，将所有设置值改为出厂默认值，选择 Exit & Save Changes 保存设置值，或在保存到 CMOS 内存之前您可以作其他更改。

4.1 安装操作系统

本主板完全适用于 Microsoft Windows XP/64-bit XP/Vista/64-bit Vista/7/64-bit 7 操作系统 (OS, Operating System)。「永远使用最新版本的操作系统」并且不时地升级, 是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。



- 由于主板和周边硬件设备的选项设置繁多, 本章仅就软件的安装程序供您参考。您也可以参阅您使用的操作系统说明文件以取得更详尽的信息。
- 在安装驱动程序之前, 请先确认您已经安装 Windows XP Service Pack 2 或升级版本的操作系统, 来获得更好的性能与系统稳定。

4.2 驱动程序及应用程序 DVD 光盘信息

随货附赠的驱动程序及应用程序 DVD 光盘包括了数个有用的软件和应用程序, 将它们安装到系统中可以强化主板的性能。



华硕驱动程序及应用程序 DVD 光盘的内容会不时地升级, 但不另行通知。如欲得知最新的信息, 请访问华硕的网站 <http://www.asus.com.cn>。

4.2.1 运行驱动程序及应用程序 DVD 光盘

欲开始使用驱动程序及应用程序 DVD 光盘, 仅需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光驱「自动播放」的功能, 那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕欢迎窗口和软件安装菜单。



如果欢迎窗口并未自动出现, 那么您也可以到驱动程序及应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点击 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单窗口。


4.2.2 取得软件用户手册

您可在驱动程序 DVD 光盘中找到软件用户手册，请依照以下步骤来取得您需要的软件用户手册。




软件用户手册文件为 PDF 格式，在您开启用户手册文件前，请先安装 Adobe Acrobat Reader 浏览软件。


1. 点击 Manual（用户手册），由列表中选择 ASUS Motherboard Utility Guide。



2. 驱动程序 DVD 光盘的内容会以图标显示，在 Manual 文件夹用鼠标左键点二下。



3. 在您需要的用户手册文件夹用鼠标左键点二下。



本章节的图标仅供参考，在驱动程序 DVD 光盘中所包含的软件用户手册，会依照您所购买的型号而有不同。

4.3 软件信息

驱动程序及应用程序光盘中大部分的应用程序都会有安装指导向导来协助您一步一步轻松地安装软件。您也可以由个别软件所提供的在线说明文件或读我文件取得安装方式及其他信息的说明。因此本节仅就新软件提供详尽的说明。

4.3.1 华硕系统诊断家 II




华硕系统诊断家为一个工具程序，让您可以监控电脑内硬件的运行状态，以及当检测有任何异常状况发生时，可以立即警告您。系统诊断家 II 能判断风扇的转动、处理器的温度，以及系统电压状态，甚至相关的其他状态等。由于系统诊断家 II 采用软件的操作接口，当您开启它时，就可以立即启动来监控您的电脑状态。使用这套工具程序可以使您的操作环境更稳定且健康，让您使用电脑时更安心。

运行系统诊断家 II

1. 通过公用与驱动程序光盘安装系统诊断家 II。
2. 接着启动系统诊断家 II，请点击 开始 > 所有程序 > ASUS > 系统诊断家 II (PC Probe II) > 系统诊断家 II v1.xx.xx (PC Probe II v1.xx.xx)。这时会启动系统诊断家 II 主菜单。
3. 当启动系统诊断家 II 程序后，在 Windows 桌面右下角，会出现一个常驻的缩略图。点击这个图标来关闭或恢复应用程序。

系统诊断家 II 主菜单



按键	功能
	开启设置（Configuration）窗口
	开启报告（Report）窗口
	开启桌面管理接口（Desktop Management Interface）窗口
	开启周边组件互联（Peripheral Component Interconnect）窗口
	开启窗口管理测试设备窗口
	开启硬盘设备、内存、处理器使用状态窗口
	显示/隐藏偏好（Preference）设置的部份
	最小化应用程序
	关闭应用程序




请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

4.3.2 华硕 AI Suite 程序


华硕 AI Suite 可以让您轻松地运行一些应用程序。

运行 AI Suite 程序

1. 通过公用与驱动程序光盘安装 AI Suite。
2. 点击 开始 > 所有程序 > ASUS > AI Suite > AI Suite v1.xx.xx，接着 AI Suite 的主窗口便会出现。
3. 在运行程序后，华硕 AI Suite 图标  便会显示在 Windows 操作系统的任务栏中。请点击此图标来关闭或恢复应用程序。

使用 AI Suite 程序

点击各程序图标来运行这些应用程序，或是点击 Normal 图标来将系统恢复到默认的状态。




- 本章节图标仅供参考，实际的程序按钮会依照您所购买的型号而有所不同。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

4.3.3 华硕 Fan Xpert 程序

华硕 Fan Xpert 可以很聪明地让用户针对不同的环境温度调整处理器与机箱风扇转速。Fan Xpert 的设计除了考量系统的负载能力之外，另外也兼顾到因为不同的地理位置、气候条件而生成的不同环境温度。内置多样化实用的设置，让灵活的风扇速度控制提供一个安静且低温的使用环境。

运行 Fan Xpert 程序

在您通过应用程序光盘完成 AI Suite 的安装后，您便可以点击 Windows 操作系统任务栏中的 AI Suite 图标，并从 AI Suite 的主窗口中点击 Fan Xpert 按钮  来运行此应用程序。

请点击下拉菜单按钮，便会显示风扇的名称，接着请选择 CPU FAN 或 Chassis Fan。

使用 Fan Xpert 程序






风扇运行模式


- 关闭 (Disable)：选择此模式以关闭 Fan Xpert 功能。
- 标准模式 (Standard)：此模式会让风扇以中等模式调整速度。
- 宁静模式 (Silent)：此模式会让风扇转速降至最低以求风扇安静运行。
- 加速模式 (Turbo)：此模式会让风扇全速运行以求最佳的冷却效果。
- 智能模式 (Intelligent)：此模式会根据环境温度自动调整 CPU 风扇转速。
- 稳定模式 (Stable)：此模式会让 CPU 风扇维持相同的转速以避免因为风扇不稳定旋转而造成的噪音。然而当温度超过 70°C 时，风扇会自动加速。
- 用户模式 (User)：此模式可让您在某些限制下改变 CPU 风扇的运行模式。

4.3.4 华硕 EPU 程序

华硕 EPU 程序是个能源有效运用的工具，提供您全系统节省电量解决方案。该程序可以检测当前电脑负载的状况，并实时智能地调整电量。拥有为各元件自动分段切换功能，EPU 程序自动通过智能型加速与超频，让电源达到最有效的运用。

华硕 EPU 提供您使用的模式如下：

-  加速模式（Turbo Mode）
-  高性能模式（High Performance Mode）
-  最省电模式（Maximum Power Saving Mode）

当您选择使用自动模式（Auto Mode），系统会自动根据当时系统的状态来切换至适当的模式。您也可以在每个模式中进行高级设置。

运行 EPU 程序

通过驱动程序 DVD 光盘安装华硕 EPU 程序之后，在工具列上的 EPU 图标使用鼠标左键点二下来运行该程序。



EPU 程序主菜单



请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

4.3.5 华硕 Express Gate 程序

华硕 Express Gate 是个独特、随时启动的工作环境，提供您快速使用互联网浏览器与 Skype 的方式。只要启动后几秒钟，您就会进入 Express Gate 的功能菜单，在菜单中您可以开启互联网浏览器、Skype 或其他 Express Gate 程序。



- 在开始使用华硕 Express Gate 程序之前，请先确定已经从驱动程序 DVD 光盘中安装该程序。
- 华硕 Express Gate 程序在 RAID 模式下不支持 SATA 设备，请参考主板手册中第 3 章的说明。
- 华硕 Express Gate 当前并不支持 SATA 6Gb/s 设备。请访问 <http://support.asus.com> 查看华硕 Express Gate 程序之升级信息。
- 华硕 Express Gate 支持从光驱与 USB 硬件设备上传文件，但仅支持将文件下载至 USB 硬件设备。
- 华硕 Express Gate 支持安装在 SATA 硬盘、USB 硬盘与随身碟等硬件设备，但至少需要 1.2GB 的可用空间。当安装在 USB 硬盘或随身碟时，在启动之前，请将设备连接在主板的主要 USB 连接端口。
- 为了能使华硕 Express Gate 程序可以正常显示，请由设置面板（Configuration Panel）中设置屏幕分辨率。
- 为了能有较好的运行性能，建议操作系统内存至少有 1GB。

主画面

Express Gate 主画面会在启动后几秒钟内出现。



点击任一应用程序的图标进入 Express Gate，并运行所选择的应用程序

关机

当计时器倒数至 0，会继续启动程序进入操作系统，点击本图标则不须倒数直接进入操作系统。



- 欲进入主板 BIOS 程序时，请在 Express Gate 首页按 <Exit> 键，接着在进行启动自检时（POST）按下 键。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或是在 Express Gate 程序中点击 ? 图标，以获得软件设置的详细说明。

4.3.6 音频设置程序

本主板内置一个支持八声道音频输出功能的 VIA High Definition 音频处理芯片，可以让您通过电脑体验前所未有的音响效果。这套软件提供接口自动检测（Jack-Detection）功能（Surround、Center/LFE、Front-Mic、Surround Back）、多入音频输入/输出（Multi-Streaming）、前侧面板插孔功能调整（Front Panel Jack-Retasking）、支持 S/PDIF 数字音频输入/输出。

请依照安装向导的指示来安装 VIA 音频驱动程序与应用程序，您可以在华硕驱动程序光盘中找到这个 VIA 音频驱动程序与应用程序。



VIA HD Audio 图标

当 VIA 音频驱动程序与应用软件安装完成后，您可以在右下方的任务栏上找到 VIA HD Audio Deck 图标，在图标上以鼠标左键点二下就会显示 VIA HD 音频控制面板。

A. Windows Vista™ / Windows 7™ 操作系统下的 VIA HD Audio Manager



B. Windows XP 操作系统中的 VIA HD Audio Manager



请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

4.3.7 华硕 AI Nap

本功能可以让您将电脑的电源消耗在您不使用电脑时降至最低。启用这项功能可以降低系统的电源消耗并让系统运行时更加宁静。

使用华硕 AI Nap

1. 通过驱动程序与应用程序光盘安装 AI Suite，接着点击位在窗口任务栏上 Q-Button 图标来启动 Q-Button 程序使用接口。
2. 点击 AI Nap，然后点击 Apply 来启动 AI Nap 功能。
3. 按下电源按钮来进入 AI Nap。
再一次按下电源按钮来退出 AI Nap。



4.3.8 华硕 TurboV 程序

华硕 TurboV 程序可让您无需离开操作系统与重新启动，在 Windows® 操作系统环境下实时进行处理器频率、处理器电压、DRAM 电压与CPU/NB 电压超频。



在调整处理器电压设置前，请先参考处理器使用说明。设置过高的电压可能会造成处理器的永久损害，而设置过低的电压则可能会造成系统不稳定。



- 为求系统稳定，在华硕 TurboV 程序中的所有更改都不会保存至 BIOS 设置中，亦不会在下一次启动时维持相同设置。请使用 Save Profile（保存模式）功能以保存您的个人化超频设置，并在 Windows 操作系统启动之后手动载入设置模式。
- 为求系统稳定，当使用华硕 TurboV 程序时，请将华硕 EPU 程序设为 High Performance Mode（高性能模式）。

运行华硕 TurboV 程序

1. 通过驱动程序 DVD 光盘安装华硕 TurboV 程序。
2. 点击 开始 > 所有程序 > ASUS > TurboV > TurboV 。

载入已存在的 ASUS 加速（Turbo）文件，本程序提供三个默认设置的文件模式，分别为：Race Car、Jet Plane 与 Rocket

将当前的设置保存为新的文件

目标设置

默认值

点击以显示更多设置项目

高级处理器与芯片组电压设置

电压调整控制列

调整处理器核心比值

立即应用所有更改设置

不应用更改且恢复原设置



- 若要进行高级超频设置，请先调整 BIOS 程序中的设置，然后使用 TurboV 程序进行更细节的调整。
- 请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。



- 只有 AMD® 黑盒版（Black Edition）处理器支持 CPU 倍频功能。
- 在 TurboV 中使用 CPU 倍频功能之前，请先将 BIOS 程序中的 CPU Ratio 设置为 [Auto]。

4.3.9 华硕 Turbo Key 程序


通过华硕 Turbo Key 功能，用户可以将电源按钮更改设置为物理的超频按钮。只要几个简单的设置，轻轻一按 Turbo Key 超频按钮，就可立即加速运行性能，而不需要中断正在处理的工作或游戏。

运行华硕 Turbo Key 程序

1. 通过驱动程序与应用程序光盘安装 AI Suite。
2. 重新启动电脑，华硕 Q-Button 会在 Windows 启动后自动开启。
3. 点击位于窗口任务栏上 Q-Button 图标来启动 Q-Button 程序使用接口。



设置华硕 Turbo Key 程序



1. 选择想要将电源按钮设置的动作。选择 Power 为将电源按钮维持为一般电源按钮，选择 AI Nap 为在按下电源按钮后进入 AI Nap 模式，选择 Turbo Key 为在按下电源按钮后提升系统性能。
2. 您可以在 Setting 项目中，通过勾选选项方式，选择显示 Q-Button 菜单显示的位置。
3. 您可以在 Turbo Key Profile 项目中，使用下拉式菜单选择性能提升的层级，您也可以载入保存在华硕 TurboV 程序中自订的文件，本项目的默认值为 Rocket Mode。
4. 点击 Apply 来让设置值生效。

使用华硕 Turbo Key 程序

按下电脑机箱上的电源按钮来使用在 Q-Button 用户接口中所设置的功能。再按一次电源按钮来关闭 Turbo Key 功能。



按住电源按钮四秒钟则会将电脑关机。



请参考驱动程序 DVD 光盘中软件手册的说明，或访问华硕网站 <http://www.asus.com.cn> 获得软件设置的详细说明。

4.4 RAID 功能设置

本主板内置 NVIDIA nForce 980a SLI 南桥控制器，可让您通过 Serial ATA 硬盘设置 RAID 0、1、0+1、5 与 JBOD 磁盘阵列。



- 在您使用 RAID 功能之前，请先确认您已经安装 Windows® XP Service Pack 2 或升级版本的操作系统。RAID 功能仅支持 Windows® XP Service Pack 2 或升级版本的操作系统。
- 由于 Window® XP/Vista 的限制，当 RAID 磁盘阵列容量超过 2TB 时无法做为启动硬盘，只能做为数据硬盘使用。
- 若您想要使用设置有 RAID 磁盘阵列的硬盘来启动系统请在安装操作系统到选定的硬盘之前，先将应用程序 DVD 光盘内的 RAID 驱动程序文件复制至软盘中。请参考 4.5 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘一节的说明。

4.4.1 RAID 定义

RAID 0 的主要功能为「Data striping」，即区块延展。其运行模式是将磁盘阵列系统下所有硬盘组成一个虚拟的大硬盘，而数据存取方式是平均分散至多颗硬盘，是以并行的方式读取/写入数据至多颗硬盘，如此可增加存取的速度，若以二颗硬盘所建构的 RAID 0 磁盘阵列为例，传输速度约为阵列中转速最慢的硬盘的二倍速度。整体而言，RAID 0 模式的磁盘阵列可增加数据传输的性能与速率。

RAID 1 的主要功能为「Data Mirroring」，即数据映射。其运行模式是将磁盘阵列系统所使用的硬盘，创建为一组映射对应（Mirrored Pair），并以平行的方式读取/写入数据至多颗硬盘。而写入至各个硬盘的数据是完全一样的，在读取数据时，则可由本组内所有硬盘同时读出。而 RAID 1 模式的磁盘阵列最主要就是其容错功能（fault tolerance），它能在磁盘阵列中任何一颗硬盘发生故障的情况时，其它硬盘仍可以继续动作，保持系统不中断运行。即使阵列中某一颗硬盘损毁时，所有的数据仍会完整地保留在磁盘阵列的其它硬盘中。

RAID 0+1 的主要功能为「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 与 RAID 1 之所长，不但可运用到 RAID 0 模式所提供的高速传输速率，也保有了 RAID 1 模式的数据容错功能，让您不但享有高速的数据传输功能，对于资料的保存也无需后顾之忧。

RAID 5 的主要功能为将数据与验证信息加以延展，分别记录到三部或以上的硬盘中。而 RAID 5 阵列设置的优点，包括有取得更理想的硬盘性能、具备容错能力，与更大的保存容量。RAID 5 阵列模式最适合的使用范畴，可用于交叉处理操作、数据库应用、企业资源的规划，与商业系统的应用。这类型的阵列模式，最少需要三部硬盘方可进行设置。

JBOD (Spanning) 亦即「Just a Bunch of Disks」的缩写，也被称为「跨距」功能 (Spanning)，在设置上 JBOD 模式并非依循 RAID 设置方式，但却同样是将数据存取于多颗硬盘设备中，且在操作系统中 JBOD 硬盘同样也是被视为一颗硬盘设备。在实际功能上，JBOD 模式仅在于提供更大的存取容量，而不能如同 RAID 功能一般提供容错与性能提升的优势。

4.4.2 安装 Serial ATA (SATA) 硬盘

本主板支持 Serial ATA 硬盘。为了最佳的性能表现，当您创建阵列模式设置时，请尽可能采用具备相同型号与容量的硬盘。

RAID 控制芯片支持 Serial ATA 硬盘，若是您想要让芯片发挥最理想的性能，在创建磁盘阵列的时候，请安装正确的驱动程序。

请依照以下安装方式来建构 SATA RAID 磁盘阵列。

1. 将硬盘安装至硬盘槽中。
2. 安装硬盘连接排线，将欲建构磁盘阵列的硬盘连接至主板。
3. 将 SATA 电源线连接到每一部硬盘。

4.4.3 在 BIOS 程序中设置 RAID 功能

在您开始创建阵列之前，您必须先在 BIOS 程序设置中设置对应的 RAID 选项。请依照下列步骤进行操作：

- 1. 在启动之后系统仍在内存的启动自检（Power-On Self Test，POST）时，按下 按键进入 BIOS 设置程序。
- 2. 进入主菜单（Main）后，选择 Storage Configuration 选项，然后按 <Enter>。
- 3. 接着将 SATA Mode select 选项设置为 [RAID Mode]。
- 4. 按下 <F10> 保存您的设置值并退出 BIOS 程序。



本章节中的 RAID BIOS 图标可能会与您屏幕上所显示的内容不尽相同，因此本章节的图标仅供参考。




由于芯片组的限制，任何 SATA 设备的 RAID 设置选项，都会以 RAID Mode 运行。

4.4.4 NVIDIA® MediaShield BIOS RAID 设置

请依照以下步骤进入 NVIDIA® MediaShield BIOS 程序。

- 1. 启动您的电脑。
- 2. 当电脑在进行启动自检（POST）程序时按下 <F10> 按键即可进入程序的主菜单。



在画面下方所列出的按键本设置程序的相关功能键。这些功能键可以让您在菜单中进行各类选项的选择与设置。




本节中所出现的 BIOS RAID 设置画面仅供参考之用。这些画面可能与您实际看到的选项有所不同。


创建阵列 (Create RAID Volume)

请依照下列步骤来进行阵列的创建：

- 1. 在 NVIDIA RAID 应用程序的 Define a New Array menu 菜单中，以 <Tab> 键选择 RAID Mode 并按下 <Enter> 键。则接下来的子菜单便会出现。在此一子菜单中，您可使用上下方向键来选择阵列模式，选择完毕后请按下 <Enter> 键确认。



- 2. 以 <Tab> 选择 Stripe Block 模式并按下 <Enter>。则以下的子菜单便会出现。请使用上下方向键来选择提供 RAID 0 模式所使用的延展区块大小并按下 <Enter>。此一数值可选择范围从 8KB 至 128KB。默认值则为 128KB。至于延展区块数值的设置，则取决于您硬盘的使用方式。




- 8/16 KB - 低磁盘使用率。
- 64 KB - 典型磁盘使用率。
- 128 KB - 性能取向的磁盘使用率。




- 若此系统欲作为服务器使用，建议您选择较低的磁区大小；若此系统欲作为多媒体电脑用来运行影音的编辑制作，建议您选择较高的磁区大小来获得最佳的性能。
- Stripe Block 模式并不支持 Mirrored 和 Spanned 阵列模式

- 3. 按下 <Tab> 来选择 Free Disks，并使用左右方向键来指定作为阵列规划的硬盘。
- 4. 按下 <F7> 来创建阵列设置。选择完毕后如下的信息方块便会出现。




- 5. 按下 <Y> 来清除所选择的硬盘，或是按下 <N> 来继续磁盘阵列的设置工作，接着会出现作为阵列设置硬盘中的数据即将被清除的警告信息。



选择本项目请注意！若您选定进行阵列设置，则所有硬盘中的数据都会被清除。

6. 按下 <Y> 来清除 MBR。
- 接着会出现如下图所示的画面。



- 接着，如上图所示，在图中下方会出现一组新的功能键。
7. 按下 <Ctrl+X> 来保存设置并退出。


删除阵列设置 (Delete Array)



请注意当选择删除 RAID 磁盘时，该磁盘中的数据也将会全部被删除。


请依照下列步骤来删除 RAID 磁盘阵列设置：

1. 在阵列列表菜单中，请使用上下方向键来选择一组阵列设置接着按下 <Enter> 键。接着以下的阵列相关信息画面便会出现。



接着，如图所示在画面下方会出现一组新的功能键。

2. 按下 <D> 键便会清除方才选择的磁盘阵列设置，而如下图所示的信息方块也会会出现。



3. 看到此信息方块后，您可按下 <Y> 删除阵列，或是按下 <N> 来取消此动作。



选择本项目请注意！若您选定进行阵列设置，则所有硬盘中的数据都会被清除。

4. 若您选择 <Yes>，则 Define a New Array 菜单便会会出现。

4.5 创建一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘

当您欲在拥有 RAID 设置的硬盘中安装 Windows® XP 操作系统时，您需要准备一张搭载有 RAID 驱动程序的软盘。若您的操作系统为 Windows Vista，您可以使用软盘或 U 盘来创建一张搭载有 RAID 的软盘或随身碟。



- 本主板没有软驱插槽，请使用 USB 软驱来创建驱动程序的软盘。
- 由于 Windows® XP 操作系统的限制，在 Windows® XP 中可能无法辨识 USB 软驱，请参考 4.5.4 使用 USB 软驱 一节的说明来解决这个状况。

4.5.1 在不进入操作系统状态下创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在不进入操作系统状态下创建 RAID/SATA 驱动程序软盘：

1. 开启您电脑的电源。
2. 当进行 POST 启动自检时按下 键进入 BIOS 程序设置。
3. 将光驱设置为主要启动设备。
4. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
5. 保存设置并退出 BIOS 程序设置。
6. 当菜单出现时，点击制作驱动程序软盘标签页，按下 <a> 或 来创建一张 32/64bit RAID 驱动程序软盘。
7. 将已格式化的软盘放入软驱中，并按下 <Enter> 键。
8. 依照屏幕的指示完成驱动程序软盘的创建。

4.5.2 在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘

请依照下列步骤在 Windows® 操作系统中创建 RAID 驱动程序软盘：

1. 启动 Windows 操作系统。
2. 连接 USB 软驱并将软盘放入软驱中。
3. 将驱动程序与应用程序光盘放入光驱中。
4. 点击制作驱动程序软盘标签页，接着点击 制作 NVIDIA ACH/RAID 驱动程序软盘 选项来创建一张 RAID 驱动程序软盘。
5. 选择软驱。
6. 依照屏幕指示完成驱动程序软盘的创建。



请将驱动程序软盘切换为防止写入以避免遭受电脑病毒的感染。

4.5.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序

请依照下列步骤在 Windows® XP 安装 RAID 驱动程序：

1. 当安装操作系统时，系统会提示您按下 <F6> 来安装协力厂商的 SCSI 或 RAID 驱动程序。
2. 按下 <F6> 键并将存有 RAID 驱动程序的软盘放入 USB 软驱中。
3. 当提示出现提醒您选择要安装的 SCSI adapter 驱动程序时，请选择与操作系统版本相对应的 RAID 驱动程序。
4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。

请依照下列步骤在 Windows® Vista 安装 RAID 驱动程序：

1. 在安装操作系统时，点击 Load Driver 来选择包含有 RAID 驱动程序的安装媒体。
2. 将搭载有 RAID 驱动程序的 U 盘安装 USB 连接端口，或将应用程序光盘放入光驱，然后点击 Browse。
3. 点击刚刚安装设备的名称，再点击 Drivers > RAID，然后选择与操作系统版本相对应的 RAID 驱动程序，再点击 OK。
4. 请依照屏幕指示来完成驱动程序的安装。





在从 U 盘载入 RAID 驱动程序之前，您必须使用另一台电脑来将应用程序光盘中的 RAID 驱动程序复制到 U 盘。

4.5.4 使用 USB 软驱

由于操作系统的限制，当您在安装操作系统中，想要从软驱安装 RAID 驱动程序时，Windows® XP 可能无法辨识 USB 软驱。

要解决这个状况，请先新增含有 RAID 驱动程序的 USB 软驱之驱动程序供应商 ID (VID) 与产品 ID (PID)。请依照以下步骤运行：


1. 将 USB 软驱插入另一台电脑，然后插入含有 RAID 驱动程序的软盘。
2. 在 Windows 桌面或开始菜单的 我的电脑 上按鼠标右键，然后从弹出窗口中点击 管理 (Manage)。




- 选择 设备管理器，在 串行总线控制器 项目中的 xxxxxx USB 软驱 上按鼠标右键，从弹出菜单中点击 内容 (Properties)。




USB 软驱的名称会因所安装的设备而有不同。




- 点击 详细数据 (Details) 标签页，即可查看供应商 ID (VID) 与产品 ID (PID)。



- 浏览 RAID 驱动程序磁盘内容，找到 txtsetup.oem 文件。
- 在这个文件上点二下会出现一个窗口画面，用来选择开启 oem 文件的应用程序。



- 使用 记事本 (Notepad) 来开启文件。



8. 在 txtsetup.oem 文件中找到 [HardwareIds.SCSI.Napa_i386_achi8086] 与 [HardwareIds.SCSI.Napa_amd64_achi] 段落。
9. 在这二个段落中输入以下叙述：
id = "USB\VID_xxxx&PID_xxxx", "usbstor"

```
[HardwareIds.scsi.RAIDCLASS]
id= "SCSI\NVIDIA_Raid_Disk_____", "nvrd32"
id= "SCSI\__NVIDIA_____Raid_Disk", "nvrd32"
id= "SCSI\NVIDIA_Raid_Disk_20_____", "nvrd32"
id= "SCSI\__NVIDIA_____Raid_Disk_20", "nvrd32"
id= "*_NVRAIDBUS", "nvrd32"
id= "*NVRAIDBUS", "nvrd32"
id= "*NVRAID20", "nvrd32"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"
```

```
[HardwareIds.scsi.BUSDRV]
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0266", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0267", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_037E", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_037F", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_036F", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_03F6", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_03F7", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_03E7", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_044C", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_07F8", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_07F9", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_07FA", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_07FB", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0AD9", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0AD8", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0ABD", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0ABC", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0BC4", "nvgtts"
id= "PCI\VEN_10DE&DEV_0BC5", "nvgtts"
id= "USB\VID_03EE&PID_6901", "usbstor"
```



请加入在二个段落中的同一行位置。



VID 与 PID 会因所安装的设备而有不同。

10. 保存并退出文件。

5.1 NVIDIA® SLI™ 技术

本主板支持 NVIDIA SLI™ (Scalable Link Interface) 技术，可让您在主板上同时安装三张 PCI-Express x16 接口的显卡进行协同运行。请依照下列的步骤来将多重绘图显示接口的显卡安装在本主板上。

5.1.1 设置需求

- 在 SLI 模式下，您必须拥有两张经过 NVIDIA 认证支持 SLI™ 技术的显卡。
- 请确认您显卡的驱动程序支持 SLI™ 技术。您可至 NVIDIA 网站 (www.nvidia.com) 下载最新版本的驱动程序。
- 请确认您的电源 (PSU) 可以提供符合您系统最低用电需求的电量。请参考 2-34 页中关于 ATX 电源插座的相关说明。




- 建议您安装选购风扇以获得更好的散热环境。
- 请访问 NVIDIA 网站 (<http://www.nzone.com>) 以取得支持 SLI 技术的 3D 应用程序列表与最新版本的驱动程序。

5.1.2 安装两张支持 SLI™ 技术的显卡




本章节图标中的主板仅供参考，请依照您所购买的型号为准。

1. 准备二张支持 SLI 的显卡。
2. 将二张显卡分别插入 PCIEX16 插槽，若是您的主板有二个以上的 PCIEX16 插槽，请参考该主板用户手册中建议安装多张显卡的位置。
3. 请确认显卡已经正确地安装在插槽中。



4. 对齐且紧密地将 SLI 桥接设备插入二张显卡的金手指位置，并确认桥接设备已经紧密的插入在正确的位置。
5. 将二条电源线分别从电源连接至二张显卡的电源插座上。
6. 将 VGA 或 DVI 排线连接至显卡。



5.1.3 安装设备的驱动程序

请依照您显卡包装中所附的技术文件来正确安装其驱动程序。



请确认您的 PCI Express 接口显卡的驱动程序支持 NVIDIA® SLI™ 技术。
请自 NVIDIA 官方网站 (www.nvidia.com) 下载最新版本的驱动程序

5.1.4 启动 NVIDIA® SLI™ 技术


在您安装好显卡与其驱动程序后，请于 Windows® Vista® / 7 操作系统下的 NVIDIA® 控制面板启动 SLI 功能。

开启 NVIDIA 控制面板


请依照下列步骤来开启 NVIDIA 控制面板：

- A. 在桌面空白处点鼠标右键，在弹出菜单中选择「NVIDIA Control Panel」项目。


NVIDIA Control Panel 窗口即会出现。（请见 5-5 页 B5）




- B1. 若您在步骤一中未见 NVIDIA Control Panel 项目，请在弹出菜单中选择「Personalize」。




- B2. 自「Personalization」窗口中，选择「Display Settings」。




- B3. 自 Display Settings 对话框中，选择「Advanced Settings」。



B4. 选择 NVIDIA GeForce 标签页并点击「Start the NVIDIA Control Panel」。




B5. NVIDIA Control Panel 窗口出现。



启动 SLI 设置

自 NVIDIA Control Panel 窗口中选择「Set SLI Configuration」。点击「Enable SLI」项目并设置查看 SLI 功能的显示屏。设置完成后，点击「Apply」。



5.2 NVIDIA® Hybrid SLI™ 技术

本主板支持 NVIDIA® Hybrid SLI™ 技术，包含了 GeForce® Boost 与 HybridPower™ 两大特色。GeForce® Boost 可以结合并增强内置的多绘图处理器（multi-graphics processing units，GPU），以及主板上的 NVIDIA® 芯片。HybridPower™ 可发挥 dGPU 之性能，并利用 dGPU 未使用之电力。您可以自由地切换 dGPU 和 mGPU 模式，创造安静、节能之系统环境。



- 仅 Windows Vista / 7 操作系统支持 Hybrid SLI 技术。
- Hybrid SLI 技术系少需要 2GB 系统内存才可启动。
- GeForce Boost 可支持双显示输出（可同时连接 mGPU 或 dGPU）。
- 当数个显示设备连接至 mGPU 及 dGPU 时，Hybrid SLI 模式将无法使用，多显示模式将被启动。在多显示模式下，最多可连接四个显示设备（mGPU 与 dGPU 各连接两个显示设备）。
- HybridPower 仅支持连接至 mGPU 的显示设备，不支持连接至 dGPU 的显示设备。
- 您可以至 www.nvidia.com/hybridSLI 查询支持 GeForce Boost 的 GPU。

启动 GeForce® Boost™ 功能




在启动 GeForce Boost 功能前，请先确定您已在主板上安装 GeForce Boost on 的外接显卡。

启动 GeForce Boost 功能

1. 启动电脑电源，当进行启动自检时按下 键，进入 BIOS 程序设置中。
2. 进入 Advanced > Chipset > SouthBridge Configuration，将 Hybrid SLI support 项目设为 [Auto]。请参考 3.6.2 芯片组设置 一节的说明。




当 dGPU 被检测到时，Hybrid Support 项目设置才会出现。因此请确认您已经安装支持此项功能的外接显卡。



- 保存并退出 BIOS 程序。
- 放入驱动程序 DVD 光盘，由驱动程序菜单中选择安装 NVIDIA Chipset Driver Program。
- 重新启动电脑。
- 若驱动程序安装成功，您可以在桌面右下角的工具列中找到 Hybrid SLI 图标。


Hybrid SLI 图标可显示系统在 Performance 模式，同时 GeForce Boost 功能已启动。内置的 GPU 将会与 dGPU 共同运行，提升性能。



请访问华硕网站 www.asus.com.cn 下载最新的芯片驱动程序。


启动 HybridPower 功能：



- 依照前页的步骤 1 至 5 完成硬件及驱动程序之安装。
- 若驱动程序安装成功，您可以在桌面右下角的工具列中找到 Hybrid SLI 图标。




Hybrid SLI 图标可显示系统已通过 dGPU 之运行而处于 Performance 模式，mGPU 仅用于连接显示设备。


- 点击 Hybrid SLI 图标并选择 Save Power。



- Hybrid SLI 图标将由  转变为 ，表示 dGPU 已关闭改由 mGPU 运行，且系



Power Saving 模式关闭



当 Power Saving 模式启动时，dGPU 将关闭且不会出现于设备管理器中

华硕的联络信息

华硕电脑（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) CO., LTD

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号
电话：+86-21-54421616
传真：+86-21-54420099
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

技术支持

电话：+86-21-34074610
(800-820-6655)
电子邮件：<http://www.asus.com.cn/email>
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亚太地区)

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号
电话：+886-2-2894-3447
传真：+886-2-2890-7798
电子邮件：info@asus.com.tw
互联网：<http://www.asus.com.tw>

技术支持

电话：+86-21-38429911
传真：+86-21-58668722, ext. 9101#
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址：800 Corporate Way, Fremont, CA
94539, USA
传真：+1-510-608-4555
互联网：<http://usa.asus.com>

技术支持

电话：+1-812-282-2787
传真：+1-812-284-0883
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

ASUS COMPUTER GmbH (德国/奥地利)

市场信息

地址：Harkort Str. 21-23, D-40880
Ratingen, Germany
传真：+49-2102-959911
互联网：<http://www.asus.de>
在线联络：<http://www.asus.de/sales> (仅回答市场相关事务的问题)

技术支持

电话：+49-1805-010923 (元件)
电话：+49-1805-010920 (系统/笔记本电脑/易系列产品/LCD)
传真：+49-2102-9599-11
在线支持：<http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx>

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)



Responsible Party Name: Asus Computer International

Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.

Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Mother board

Model Number : M4N98 TD EVO

Conforms to the following specifications:

- ☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators
- ☐ FCC Part 15, Subpart C, Intentional Radiators
- ☐ FCC Part 15, Subpart E, Intentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : Steve Chang / President

Signature :

Date :

Feb. 05, 2010

Steve Chang

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-25, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Mother Board
Model name :	M4N98TD EVO

conform with the essential requirements of the following directives:

<input checked="" type="checkbox"/> 2004/108/EC-EMC Directive	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:1989+A1:2001+A2:2003
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
<input type="checkbox"/> EN 55012:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007

1999/5/EC-R & TTE Directive

<input type="checkbox"/> EN 300 328 V1.1 (2006-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-1 V1.8.1 (2008-04)
<input type="checkbox"/> EN 300 328 V1.1 (2006-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-2 V1.8.1 (2008-04)
<input type="checkbox"/> EN 300 340-2 V1.2 (2006-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-4 V1.3.1 (2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-7 V1.3.1 (2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V3.2 (2007-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-9 V1.4.1 (2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2 (2007-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-10 V1.3.1 (2007-08)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1 (2005-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 488-20 V1.3.1 (2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2 (2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50371:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1 (2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1 (2006-05)
<input type="checkbox"/> EN 55032:2002	

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1:2001+A11:2004	<input type="checkbox"/> EN 60950-2002+A1:2006
--	--

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO
Name : Jerry Shen

Declaration Date: Feb. 05, 2010
Year to begin affixing CE marking: 2010

Signature : _____