




NOVA LITE EP Series_EASY OS

使用手冊



說明：

1. EP Seires_EASY OS 是以 PX Series 機台搭載 ASUS EASY 作業系統。
2. 若要安裝 Windows XP 作業系統至 EP Series_EASY OS，請購買正版 Windows XP Service Pack 2。
3. EP10/EP11 機台沒有內建光碟機，本手冊內的圖示僅供參考。

T3640

1.00 版

2008 年 5 月發行

版權所有・不得翻印 © 2008 華碩電腦

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他使用或處分。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本使用手冊的任何錯誤或疏失。

本使用手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是著作權。

目錄

目錄	3
安全性須知	6
電氣方面的安全性	6
操作方面的安全性	6
使用注意事項	7
Macrovision Corporation Product Notice	7
提示符號	8
第 1 章 認識您的 NOVA EP Series	
歡迎使用	1-2
包裝盒內容物	1-2
認識您的 NOVA EP Series	1-3
前視圖	1-3
後視圖	1-4
底視圖	1-5
使用光碟機	1-6
擺放您的 NOVA EP Series	1-7
連接您的 NOVA EP Series	1-8
顯示器安裝	1-8
USB 裝置安裝	1-9
音效裝置安裝	1-9
網路連線安裝	1-10
第 2 章 開始使用您的 NOVA EP Series	
開機	2-2
首次開機	2-3
桌面模式	2-5
輸入法	2-6
關機	2-6

目錄

第 3 章 操作您的 NOVA EP Series

網際網路	3-2
區域網路連線設定	3-2
瀏覽網頁	3-6
享用免付費的資源	3-7
收發電子郵件	3-8
與朋友聊天	3-9
查看各地時間	3-11
工作	3-12
Office 應用程式	3-12
電子郵件	3-15
管理您的軟體與檔案	3-16
其他應用程式與字典	3-19
學習	3-20
科學	3-20
語言學習	3-21
數學	3-21
繪圖	3-22
娛樂	3-23
DVD 播放器	3-23
影音播放器	3-24
音樂管理員	3-25
相片管理員	3-27
影片管理員	3-28
錄音工具	3-29
遊戲	3-29
工作管理員 (SOS, Task Manager)	3-30
設定	3-31
顯示模式	3-31

目錄

防毒軟體.....	3-32
聲音.....	3-32
快速關機.....	3-33
印表機.....	3-33
系統資訊.....	3-34
日期與時間.....	3-34
使用者與密碼.....	3-35
新增/移除程式.....	3-35
更新 BIOS 程式.....	3-37
磁碟工具程式.....	3-38
系統診斷工具.....	3-39
語音辨識.....	3-41
我的最愛.....	3-42
第 4 章 系統還原	
使用隱藏磁碟還原 Linux 系統.....	4-2
使用還原光碟還原 Linux 系統.....	4-3
第 5 章 安裝 Windows XP	
安裝 Windows® XP.....	5-2
驅動程式光碟資訊.....	5-4
執行驅動程式光碟.....	5-4
驅動程式選單.....	5-5
工具程式選單.....	5-6
製作磁片選單.....	5-7
華碩的聯絡資訊.....	5-8
其他資訊.....	5-8
附錄	
合格供應商列表.....	A-2

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您使用本產品之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本產品的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

使用注意事項

在您開始操作本系統之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因為人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

- 使用前，請檢查產品各部份組件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如果有任何破損情形，請盡速與您的授權經銷商連絡，更換良好的線路。
- 電腦放置的位置請遠離灰塵過多、溫度過高、太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質會腐蝕電子線路。
- 使用電腦時，請務必保持周遭散熱空間淨空，以利散熱。
- 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用電腦，以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 請勿將任何物品塞入電腦機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- 電腦開機一段時間之後，散熱片及部份 IC 表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或移除周邊產品時請先關閉電源。
- 電腦如果發生損壞，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- 當你有一陣子不使用電腦時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。
- 本產品的建議操作環境之溫度為不超過 40°C。
- 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商的說明書來處理使用過的電池。



請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格。

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only **unless otherwise authorized by Macrovision Corporation**. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

提示符號

為了能夠確保您正確地完成本產品的設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅。



注意：其他額外的資訊。

第 1 章

認識您的 NOVA EP Series




- ◎ 歡迎使用
- ◎ 認識您的 NOVA EP Series
- ◎ 擺放您的 NOVA EP Series
- ◎ 連接您的 NOVA EP Series

歡迎使用

感謝您購買此款華碩 NOVA EP Series_EASY OS !

在您拿到本產品包裝盒之後，請先檢查下面所列出的各項配備是否齊全。
若是任何一項配件有損壞或短缺，請儘速與您的經銷商連絡。


包裝盒內容物

		
NOVA EP Series		支撐架
		
DVI-D-Sub 轉接頭	電源線	變壓器
		
驅動程式光碟	還原光碟	保固卡
		
快速安裝指南		

認識您的 NOVA EP Series

前視圖

請參考下圖來認識您的 NOVA EP Series 前方面板中各元件的功能與說明。



1 吸入式光碟機

NOVA EP Series 搭載吸入式光碟機，讓您可以輕鬆的將光碟片放入與退出。



吸入式光碟機只能讀取標準光碟片（12 公分），若是您放入較小或較大尺寸的光碟片都可能會導致光碟機的毀損。

2 光碟片觸摸式退出按鈕


光碟機擁有一個電子式的光碟退出按鈕，您只需要觸摸退出按鈕的圖示，即可將光碟片退出；您也可以使用光碟播放軟體來將光碟片退出。

3 觸摸式電源開關

這個電源開關可以將您的 NOVA EP Series 電源開啟或關閉。您只需要觸摸電源開關圖示即可開啟電源，開機時這個開關的圖示處會顯示白光，再觸摸電源開關圖示就可以關閉電源。

後視圖

請參考下圖來認識您的 NOVA EP Series 後側面板中各元件的功能與說明。



4 **DC IN** 電源輸入接頭 (DC 19V)

電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦，為了避免損害電腦，請使用電源變壓器。



注意：當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會上升變熱，請勿將電源變壓器覆蓋或靠近您的身體。

5 **USB 2.0** 連接埠 (2.0/1.1)

USB 連接埠可以相容於 USB 2.0 或 USB 1.1 的硬體裝置，例如：鍵盤、指向性裝置、相機、硬碟等，傳輸速率可達 12Mbps/秒 (USB 1.1) 與 480Mbps/秒 (USB 2.0)。透過 USB 外接裝置或集線器 (Hub) 可以讓多項 USB 裝置同時在一台電腦上使用，此外，USB 支援熱插拔功能。

6 **DVI** 顯示器輸入連接埠

這個數位視訊介面 (DVI) 連接埠支援高品質 VGA 相容裝置，例如螢幕、投影機，可以在更大的外接顯示裝置瀏覽觀賞。您也可以使用附件中的 DVI 轉 D-Sub 轉接頭，來連接 D-Sub 顯示器。

7 網路連接埠

這組 8-pin 的 RJ-45 網路連接埠支援標準的乙太網路線，可以連接區域網路。內建的連接埠可以讓您更方便連接網路線而不須另外使用轉接器。

8 音效連接埠

在這個連接埠插上 3.5mm 小接頭的立體音效訊號線可以接收數位音效。

9 頭戴式耳機訊號輸出接頭

這組 1/8" 立體聲頭戴式耳機接頭 (3.55mm) 用來連接音效輸出訊號至喇叭或耳機。當您使用這個接頭，則內建的喇叭就會自動關閉。

10 麥克風接頭


麥克風接頭設計用來連接視訊會議的麥克風、voice narrations 或簡單的聲音錄製。

底視圖

請參考下圖來認識您的 NOVA EP Series 底部元件的功能與說明。

11 底座插槽


這個底座插槽是為了讓華碩 EP20 未來能有對外擴充功能所設計的功能插槽。



使用光碟機


插入光碟片

1. 將光碟片的標籤面朝上放進吸入式光碟機。
2. 將光碟片輕輕的推入光碟機。






退出光碟片

1. 當系統在開機狀態下，觸摸如圖所示的光碟片退出按鈕。
2. 將光碟片從光碟機上取出。



擺放您的 NOVA EP Series

	<p>○ 正確</p>
	<p>○ 正確</p>
	<p>× 錯誤</p>



若要將您的 NOVA EP Series 以直立的方式擺放，請使用支撐架來維持機器的穩固，以避免電腦倒下造成機器、系統或硬碟資料的毀損。使用支撐架同時也能讓側邊的散熱孔保持良好的通風，以增加散熱的效果。


連接您的 NOVA EP Series

在開始使用您的 NOVA EP Series 之前，您需要連接一些必要的硬體周邊裝置。

顯示器安裝

請依照以下的步驟來安裝外接式顯示器。


1. 將 DVI 連接線的一端連接至顯示器。
2. 將 DVI 連接線的另一端連接至 NOVA EP Series 後側面板的 DVI 連接埠。



若您的顯示器不支援 DVI 輸出，請使用包裝盒內附的 DVI 轉 D-Sub 轉接頭來連接您的顯示器。

USB 裝置安裝


這個 USB 連接埠可連接 USB2.0 與 USB 1.1 規格的周邊裝置，例如：鍵盤、滑鼠、印表機等。您可以連接任何一種 USB 鍵盤與滑鼠到您的 NOVA EP Series。請參考下圖的圖示來將 USB 鍵盤與滑鼠連接至您的 NOVA EP Series。



本產品包裝盒中不包含 USB 鍵盤與滑鼠，請依照您的需求個別選購。


音效裝置安裝

音效輸出接頭（草綠色）用來連接立體聲喇叭或耳機。



網路連線安裝

若您想要使用建立網路環境，請將 RJ-45 網路線的一端連接至 NOVA EP Series 的網路連接埠，將另一端連接至集線器（hub）或交換器（switch）。請參考下圖的圖示來連接您的 NOVA EP Series 與集線器（hub）或交換器（switch），使用內建的乙太網路控制器來連線上網。



第 2 章


開始使用您的 NOVA EP Series

- ◎ 開機
- ◎ 首次開機
- ◎ 桌面模式
- ◎ 輸入法
- ◎ 關機


開機

請依照以下步驟來啟動 NOVA EP Series：

1. 請參考以下圖示將變壓器與交流電源插頭的電源線連接起來。
2. 將交流電源插頭接到插座上。
3. 將變壓器上的圓形插頭插入電腦後側的充電插孔。




4. 輕觸 EP20 上的電源按鈕來開機。



首次開機

當您第一次開始使用 Eee PC 時，開機之後會自動啟動 **首次啟動精靈**，引導您建立個人化設定與輸入一些簡單的基本資料。請依照以下的步驟來完成初始化設定。

1. 第一次開機會出現授權條款版權聲明，點選 **我同意以上授權條款**，然後按 **下一步**。



2. 輸入您的使用者名稱。按 **下一步**。



3. 輸入您的密碼，並將該密碼再次輸入作為確認。按 **下一步**。



在步驟 3 中您可選擇是否勾選 **當系統啟動時自動將我登入**，若勾選這個選項，每次開機就不需要再輸入密碼確認即可直接進入畫面。若您擔心容易忘記您所設定的密碼，且本機器僅作為個人用途使用，建議您可以勾選本項目。

4. 從下拉式選單選擇時區，輸入日期、當地時間。按**下一步**。
5. 當您完成設定精靈中所有的設定步驟後，按**完成**。若想要變更設定，可以按**上一步**。



6. 電腦會重新自動開機，自動開機後若在步驟 3 沒有勾選自動登入，則此時要先輸入密碼後才能登入。



桌面模式

本產品為您設計貼心的桌面模式，將所有應用程式與相關的功能分為六類，分別放在各個選單中，您可以在桌面上方看到這六個選單標籤，包含有：網際網路、工作、學習、娛樂、設定、我的最愛。這個清楚的桌面分類方式讓初次使用的使用者可以很容易的操作這台電腦，也節省了使用者尋找各項應用程式所在位置的困擾。


將游標移動至選單標籤並在該標籤上用滑鼠左鍵點一下即可進入該選單，在選單中找到想要使用的程式或功能，將游標移動至該圖示，單按或雙按該圖示即可啟動程式或功能。



輸入法

當您要書寫或回覆電子郵件，或是在文書處理軟體中需要輸入文字時，可能需要切換使用其他的文字輸入法，請依照下列的方法來進行輸入法的切換。

- 您可以直接點選螢幕下方工作列上的鍵盤圖示來選擇其他的輸入法。



- 您也可以按下 <Ctrl> + <Space bar> (空白鍵) 在中/英文輸入法之間切換。
- 當您切換至中文輸入法時，可以按下 <Ctrl> + <Shift>，依照您的需求選擇想要使用的中文輸入法。

關機

請依照以下步驟來將您的 NOVA EP Series 關機。

1. 點選工作列上的關機圖示 ；
或是點選 設定 標籤頁 > 快速關機；
或直接按下電腦的電源開關。
2. 從彈出式的視窗中點選 關機。
3. 點選 確認 即可關機。



第 3 章

操作您的 NOVA EP Series

- ◎ 網際網路
- ◎ 工作
- ◎ 學習
- ◎ 娛樂
- ◎ 工作管理員
- ◎ 設定
- ◎ 我的最愛

網際網路

區域網路連線設定

使用浮動式 IP：

1. 在 網際網路 標籤頁中點選 網路設定 來設定您的網路連線。



2. 點選 建立 啟動連線精靈來建立一個新的連線。



3. 選擇想要使用的連線類型，然後點選 下一步。



4. 勾選 動態 IP 位址 (DHCP)，點選 下一步。



5. 在連線名稱欄位輸入您自訂的網路名稱，然後點選 下一步。



6. 設定完成後則點選 完成，若要變更設定則點選 下一步。



您可以依照您的需求勾選 **系統啟動時自動連線** 或是 **完成後啟動此連線**。

使用固定 IP：

1. 依照「使用動態 IP」的步驟 1~3 來開始建立一個使用固定式 IP 網路連線。
2. 勾選 **靜態 IP 位址**，點選 **下一步**。



3. 接著輸入 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道。請向您的網路服務供應商取得正確的 IP 設定資料。輸入完成後點選 **下一步**。



4. 在 DNS 設定部份通常不需要自行輸入設定位址，若是您想要自行設定 DNS 與 WINS 位址，在 DNS 伺服器輸入偏好選項、其他與 WINS 伺服器的位址。請向您的網路管理員取得正確的 IP 設定資料。然後點選 **下一步**。



5. 輸入 DNS 網域名稱，或是也可以直接點選 下一步。



6. 為您的連線網路輸入名稱，然後點選 下一步。




7. 設定完成後則點選 完成，若要變更設定則點選 上一步。



若是您的網路連線與設定有任何問題，請向您的網路服務供應商尋求協助。

瀏覽網頁


在您完成網路設定之後，在 **網際網路** 選單中點選 **網路瀏覽器** 啟動 Mozilla Firefox 網路瀏覽器，您就可以開始遨遊網路世界。



啟動 Mozilla Firefox 瀏覽器

享用免付費的資源

NOVA EP Series 貼心的內建有多項免付費的資源捷徑，包括有：線上資訊 (iGoogle)、Google 文書處理 等。點選想要使用的項目，透過網路就可以享受這些免付費的服務。



點選本項目連線至 iGoogle
(www.igoogle.com)

點選本項目連線至 Google
文書處理
(docs.google.com)

與朋友聊天

Messenger

1. 在 網際網路 標籤頁中點選 **Messenger** 來啟動 Pidgin 即時通訊軟體，這是一套整合了多種通訊軟體，如：MSN、ICQ、Yahoo、AIM 等的軟體。點選 **新增** 來設定您的帳號。



點選【新增】來設定您的通訊帳號

2. 從如圖所示的下拉式選單選擇您要使用的通訊軟體，再輸入帳號、密碼等其他要登入軟體時必需的相關資料。



選擇您要使用的通訊軟體



若是您沒有任何一種即時通訊的帳號，請先申請您想要使用的軟體帳號；若是您有多個不同即時通訊軟體的帳號，請點選 **新增** 來增加與設定更多的帳號。

Skype 網路電話

1. 在 網際網路 標籤頁中點選 Skype 網路電話。



點選本項目啟動 Skype 網路電話

2. 選擇您瀏覽授權宣告時欲使用的語言，然後點選 確認，表示同意接受這個軟體的授權宣告。



選擇使用的語言

點選 確認 進行後續的設定

3. 輸入您的 Skype 帳號與密碼後點選 Sign in 就可以登入。

工作

Office 應用程式

文書處理/試算表/簡報/PDF 閱讀程式

在 **工作** 標籤頁中提供您多項 Office 應用程式，例如：**文書處理**、**試算表**、**簡報**、**PDF 閱讀程式**。有些軟體在使用之前需要先進行安裝程序，請依照安裝精靈的指示來完成安裝初始化的動作，讓您的工作更有效率。




若是您有使用軟體上的問題時，請點選螢幕右上角的 **說明**，再點選 **Work** 標籤頁可以獲得更詳細的說明。


讀取檔案範例說明

接下來就以使用文書處理程式開啟一個儲存在外接儲存裝置的檔案為範例來說明。


1. 在 **文書處理** 圖示上用左鍵點按一下來啟動 **OpenOffice.org Writer** 應用程式。
2. 點選 **檔案 > 開啟舊檔**，或按下 **<Ctrl> + <O>**。




3. 在彈出式視窗中選擇外接儲存裝置（名稱可能會標示為磁碟機 D:），用左鍵點二下來開啟儲存裝置。



4. 點選欲開啟的檔案，然後點選 **確定**。




5. 開啟檔案之後，就可以開始編輯您的文件內容。



若要使用其他的 Office 應用程式，請參考上述方法來尋找以及開啟或編輯您的檔案。

電子郵件

Mozilla Thunderbird 電子郵件信箱讓您可以將原本使用的電腦或筆記型電腦上的個人設定、帳號設定、連絡人或其他資料等匯入 NOVA EP Series。請依照帳號管理精靈的指示來設定新帳號。




若是您不知道您的電子郵件帳號的收信與寄件伺服器，請洽詢您的電子郵件服務供應商。

管理您的軟體與檔案

您的 NOVA EP Series 內建二個具有管理功能的應用程式，包括有檔案管理員與個人資訊管理員。

檔案管理員

透過檔案管理員可以瀏覽電腦中所有的檔案與資料夾，讓您可以輕鬆的管理您的資料。



點選本項目可以開啟檔案管理員



NOVA EP Series 支援 zip 與 tgz 壓縮檔案格式，以及從 zip、gz、tar 與 rar 格式解壓縮的檔案。

請依照以下步驟來尋找與開啟檔案：

1. 將您的 USB 硬碟或 USB 隨身碟連接至您的 NOVA EP Series。
2. 從彈出式選單中選擇 使用「檔案管理員」開啟。



3. 在左側的樹狀目錄窗格中（如下圖 A）點選外接的儲存裝置（可能會標示為 磁碟機 D:）。



4. 所有在 USB 外接式儲存裝置的資料夾與檔案會顯示在右側窗格中（上圖 B）。找到您想要使用的檔案，點按二下即可開啟該檔案。



- 若是您的外接儲存裝置中資料夾數目較少的話，使用左側窗格的樹狀目錄來尋找檔案會比較快速。
- 若要移除連接的 USB 裝置，在工作列上的  圖示上按右鍵，然後選擇 **Safely remove** 即可。


個人資訊管理員 (Personal Information Manager)

這個應用程式可以幫助您管理您的個人資料，例如：約會、工作、連絡人等。在 **工作** 標籤頁中點選 **工具程式**，再點選 **個人資訊管理員** 即可。

點選本項目進入
【工具程式】



點選這個標籤
頁可回到【工
作】分頁



本項目可用來管
理個人資料，包
括電子郵件、連
絡人、日曆等

其他應用程式與字典

您的 NOVA EP Series 還內建有許多操作容易、輕鬆上手的好用程式，例如：**計算機** 與 **螢幕擷取工具**；而內建的 **字典** 讓您在遇到陌生的英文單字時再也不用煩惱。

計算機與螢幕擷取工具

請參考下圖找到 **計算機** 與 **螢幕擷取工具** 的位置。



按下按鍵 <Prt Sc> 也可以呼叫螢幕擷取工具，並擷取全螢幕畫面。

字典



學習


科學

進入 **科學** 選項後，您可以看到 **化學元素週期表** 與 **天文館** 二個工具程式。移動你的游標來點選這二個工具程式，來上一堂科學的課吧。



點選本項目進入【科學】

- **化學元素週期表**提供各個化學元素的各種資訊，包括有：概觀、圖片、能量、化學資料、原子模型等，點選您想了解的元素名稱即可獲得這些詳細的資訊。
- **天文館**會投射與模擬天體的運行，並以經度和緯度標示星座的位置。




點選這個標籤頁可回到【學習】分頁

點選本項目執行天文館軟體

點選本項目開啟化學元素週期表

語言學習

在 **語言學習** 選項中提供幾款英文學習的遊戲，您可以在遊戲中一邊學習英文打字與拼字，一邊享受遊戲的樂趣。



點選這個標籤頁可回到【學習】分頁

點選本項目執行猜字遊戲


點選本項目執行字母排序遊戲

點選本項目執行打字訓練遊戲

數學

跟著您的 NOVA EP Series 來學習數學的分數計算，NOVA EP Series 不只是一台電腦，還可以是您的個人專屬家庭教師，在 **數學** 選項中的 **分數數學** 以清楚的示範方式教您輕鬆學會分數的計算。

- **算術遊戲** 讓數學學習更有趣，以射擊遊戲讓您學習數學算術。
- **幾何教學** 讓您可以使用點、線、多角形等工具來繪製物件，您可以輕鬆的使用這些工具來建構一個特別的物體。
- **函數繪圖** 是一個相當有用的工具程式，讓您可以繪製不同的函數符號的圖形，還可以縮放相對應的圖形。



點選這個標籤頁可回到【學習】分頁

點選本項目開啟函數繪圖應用程式


點選本項目開啟幾何教學應用程式

點選本項目開啟算術遊戲

點選本項目開啟分數教學應用程式

繪圖

在 **繪圖** 選項中包含有圖形編輯程式（**塗鴉**），以及繪圖程式（**企鵝小畫家**）。



點選這個標籤
頁可回到【學
習】分頁

點選本項目執
行【企鵝小畫
家】應用程式

點選本項目執
行【塗鴉】應
用程式

娛樂

DVD 播放器

1. 將 DVD 光碟片插入 EP20 光碟機。
2. 從彈出式選單中選擇 使用「DVD 播放器」開啟。




3. 接著就會執行 InterVideo LinDVD 播放程式，點選工作列上的播放按鈕即可開始播放 DVD。



將游標移動至影音播放器介面上的任一項目略停一下，會出現彈出式訊息，顯示該項目的名稱或功能。

影音播放器

在影音播放器中盡情享受音樂與影片所帶來的樂趣。使用應用程式上方的工具列來開啟一個多媒體檔案，可以依照您的喜好來調整影音的設定。



將游標移動至影音播放器介面上的任一項目略停一下，會出現彈出式訊息，顯示該項目的名稱或功能。



本應用程式支援的檔案格式有：wmv、DVD、MPEG1、MPEG2、MPEG4 SP、Xvid、mp3、wma、ogg、wav、MPEG4 AAC、PCM、Dolby digital (2.0 decode)。




將您的 iPod 連接至 NOVA EP Series，點選媒體裝置即可瀏覽 iPod 的播放清單，您可以將想轉換的檔案以拖曳的方式移動至播放清單。



關閉主畫面只會將應用程式縮小至桌面的工作列上，若您想要關閉 音樂管理員，請執行 操作 > 離開。

相片管理員

您可以使用 **相片管理員** 來管理、瀏覽與編輯珍貴的照片與圖片。



將游標移動至照片上略停一下，會出現彈出式視窗，顯示檔案名稱、圖片類型、日期、尺寸大小、數位相機的資料等。



本應用程式支援的檔案格式有：PNG、JPG、TIF、TIFF、GIF、BMP、XPM、PPM、PNM、XCT、PCX。

影片管理員

點選本項目啟動【影片管理員】

上一頁
下一頁
上移
停止
更新
剪下


變更瀏覽模式
變更顯示方式
切換為樹狀顯示
顯示選擇的檔案的屬性
將選擇的檔案移動至垃圾桶
貼上
複製



NOVA EP Series 支援的音樂及影片檔案格式有：wmv、DVD、MPEG1、MPEG2、MPEG4 SP、Xvid、mp3、wma、ogg、wav、MPEG4 AAC、PCM、Dolby digital (2.0 decode)。支援的檔案格式會依您所選購的機種而有不同。

錄音工具

錄音工具可以用來錄製聲音。



遊戲

點選 **遊戲** 選項後，選擇想玩的遊戲就可以開始享樂一番。



工作管理員 (SOS, Task Manager)


當系統因為開啟過多程式而使有些程式的反應速度不如平常的快速時，可以使用工作管理員 (SOS, Task Manager) 來關閉反應過慢的程式，但是使用工作管理員來關閉程式時，可能會導致該程式所讀取或正在編輯的資料受到毀損，建議僅用這個方式來關閉與個人資料無關的程式，或是先將您的資料或檔案進行存檔或備份。

請依照以下步驟使用工作管理員來關閉程式：

1. 點選工具列上的 SOS 圖示來啟動工作管理員。



2. 選擇不需要使用的程式，點選 終止 按鈕即可關閉該程式。




使用工作管理員來終止應用程式可能會損毀該應用程式正在讀取或寫入的檔案，因此不建議您使用工作管理員來關閉重要資料正在使用中的應用程式，若您想要使用工作管理員來關閉應用程式，建議您先將資料備份。

設定

顯示模式


您可以在 **顯示器** 項目中選擇螢幕顯示方式，以及 NOVA EP Series 的螢幕解析度。

您可以選擇同時顯示外接螢幕及電腦螢幕、只顯示外接螢幕或只顯示電腦螢幕。當您沒有連接有外接螢幕時，前二個選項無法勾選。您也可以手動調整螢幕解析度，或設定為自動調校。



防毒軟體

在 **設定** 標籤頁中，點選 **防毒軟體** 執行病毒掃描來保護您的 NOVA EP Series 免於受到病毒的侵害。



聲音

點選喇叭的圖示來開啟控制面板，透過移動滑桿的方式，可以調整系統的音量與平衡。



快速關機

在 **設定** 標籤頁中，點選 **快速關機**，從跳出式選單中選擇想要執行的功能，包括有呼叫工作管理員、將系統設為待機狀態、重新開機或關機。



印表機

您可以在本項目設定印表機。點選 **印表機**，再點選 **新增** 來增加一台新的印表機，新安裝的印表機會顯示在畫面上。



系統資訊

在這個項目會顯示您的 NOVA EP Series 系統資訊。



這個圖示的內容會依您所選購的機種而有所不同。

日期與時間

這個項目可以調整您的 NOVA EP Series 系統時間與日期。



使用者與密碼

在這個項目中您可以更新您的個人訊息或變更設定。



新增/移除程式

您可以透過網路來下載與安裝軟體，請依照以下步驟來下載與安裝軟體，當您不需要使用這些下載的軟體時，可以將這些軟體移除。



系統內建的應用程式或軟體是無法移除的。

1. 確認網路已經連線。
2. 在 **設定** 標籤頁中點選 **新增/移除程式**，再點選畫面上方的標籤頁來切換類別，螢幕上會顯示出可以從網路上下載或更新的應用程式或軟體。
3. 選擇想要下載的項目。
4. 點選 **更新** 按鈕來下載更新所選的項目。



點選標籤頁來
切換類別

點選【更新】
按鈕來移除
程式

選擇想要更新
的程式


5. 點選 **確認** 來確認下載更新。



6. 您的 NOVA EP Series 會開始下載與更新應用程式或軟體。



7. 點選 **是** 重新啟動系統來完成安裝程序。



您無法自行安裝任何其他的程式或軟體在 NOVA EP Series 電腦中。

更新 BIOS 程式

為您的 NOVA EP Series 更新 BIOS 程式，讓系統隨時維持最新、最穩定的狀態。請依照以下步驟更新 BIOS 程式。

1. 確認網路已經連線。
2. 在 **設定** 標籤頁中點選 **新增/移除程式**。
3. 點選畫面上方的 **設定** 標籤頁
4. 在 BIOS 更新 項目點選 **開啟**。



5. 找到最新的 BIOS 程式然後點選 **安裝** 按鈕來更新 BIOS 程式。



1. 在執行更新功能時，請勿碰觸、移動電腦或將電源拔除，否則可能會導致更新失敗。
2. 更新 BIOS 程式需要一些時間，請耐心稍候。

6. 點選 **確認** 重新開機來完成 BIOS 程式更新。



磁碟工具程式

您可以在本項目檢查磁碟的狀態，包括磁碟空間、已經使用的空間與剩餘空間。點選上方的標籤頁來切換瀏覽不同的磁碟。



這個圖示的內容會依您所選購的機種而有所不同。

系統診斷工具

這個工具可以讓您輕鬆的解決電腦的問題。

系統資訊

點選視窗左側的 **系統資訊** 可以查看系統的各式相關資訊。



圖示中的內容會依您所選購的機種而有不同，僅供參考。

系統測試

點選視窗左側的 **系統測試** 可以執行系統測試，選擇您想要檢測的項目，然後依照精靈的指示來完成測試。



聯絡我們

在執行系統測試之後，若是您無法解決系統所發生的問題，您可以點選這個選項連結至華碩的技術支援網站來尋找解答，或是將測試的結果透過電子郵件寄給技術支援中心，技術人員將會協助您解決問題。



在您要寄送測試結果的電子郵件之前，請先確認您的電子郵件帳號已經設定完成。

語音辨識

使用語音辨識功能，您就可以不需要使用雙手即可操作您的 NOVA EP Series。透過語音辨識指令，您就可以不需要使用鍵盤或觸控板來啟動應用程式，只要動動嘴巴就可以執行您想要使用的功能。

請依照以下步驟來使用語音辨識功能：

1. 點選 **設定** 標籤頁中的 **語音辨識**。
2. 在工作列的語音辨識圖示上按右鍵，並且勾選 **啟動** 來啟動這項功能。
3. 如下圖所示列表中的項目都可使用語音辨識功能。



語音辨識的指令為：**電腦 + 功能名稱**。請參考以下範例來使用語音辨識功能：

1. 例如您想要使用 NOVA EP Series 中的字典功能來查詢英文單字。
2. 點選 **設定** 標籤頁中的 **語音辨識** 來啟動語音辨識功能。
3. 對著本電腦說出 **電腦 - 字典**，即可呼叫 NOVA EP Series 內建的字典功能。

我的最愛

在 **我的最愛** 標籤頁中您可以自訂個人化的我的最愛內容。點選 **自訂我的最愛** 就可以開始新增或移除我的最愛列表中的內容。

從左方的應用程式清單中選擇想要新增的項目，然後按 **新增** 將該項目新增至右方的我的最愛列表。若要移除現有我的最愛列表中的項目，從右方的列表中選擇想要移除的項目，點選 **移除** 即可。



可選取列表中各項目的順序是依照我的最愛標籤頁中顯示的順序來排列。

第 4 章

系統還原

- ◎ 使用隱藏磁碟還原 Linux 系統
- ◎ 使用還原光碟還原 Linux 系統

本產品提供二種方式讓您執行系統還原功能，請參考下列的詳細說明。



在驅動程式光碟中的作業系統影像檔可能不是最新的版本，在您執行系統還原之後，請使用 **設定** 標籤頁的 **新增/移除程式** 來更新您的系統。



進行系統還原之前，請先將硬碟中的資料進行備份，因為硬碟中的資料將會全部被刪除。


使用隱藏磁碟還原 Linux 系統

1. 將 NOVA EP Series 開機，在開機時按住 <F9>（需要擁有還原磁區）。



若您已經將 NOVA EP Series 的作業系統安裝為 Windows XP，則內建的隱藏磁碟會被清除，無法用來執行系統還原。

2. 選擇 **Restore Factory Settings** 然後按下 <Enter> 即可開始進行系統還原。



若是系統還原失敗，可能是因為您 NOVA EP Series 的硬碟有問題，請與您的經銷商聯絡。

使用還原光碟還原 Linux 系統

1. 將外接式光碟機連接至 NOVA EP Series 的 USB 連接埠，開啟 NOVA EP Series 電源，然後將還原光碟放入光碟機中。
2. 將 NOVA EP Series 重新開機，在開機過程中按下 <F8> 會出現 **Please select boot device** 選單。
3. 選擇 CDROM:xxxxxx (光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異) 將光碟機設定為開機磁碟，接著請依照螢幕的指示來進行安裝的流程。
4. 輸入 **yes** 後按下 <Enter> 來繼續執行系統還原的動作。

```
ISOLINUX 3.11 2005-09-02 Copyright (C) 1994-2005 H. Peter Anvin
.

Press <Space> for Troubleshooting Menu...
Loading /boot/vmlinuz.....
Loading /boot/initrd.gz.....
Ready.
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
Waiting 5 Sec

Ready to image NOVA EP Series using build 2008.1.22_17.21.
Enter "yes" to continue, anything else to reboot.
yes
```

5. 當系統還原完成時，按下 <Enter> 來重新開機。

第 5 章

安裝 Windows XP

◎ 安裝 Windows XP

◎ 驅動程式光碟資訊


安裝 Windows® XP

請依照以下步驟安裝 Windows® XP Service Pack 2 作業系統。



本章節所顯示的安裝畫面僅供參考，請以您安裝時所出現的畫面為準。

1. 啟動您的電腦，按下按鍵 <F8> 會出現如下圖所示的 **Please select boot device** 選單。
2. 將 Windows XP 安裝光碟放入光碟機中，然後選擇 CDROM: XXX（光碟機名稱會依您所連接的機種不同而異），按下按鍵 <ENTER>，再按下任意鍵。



3. 當安裝的過程進行至如下圖所示的畫面時，按下按鍵 <D>，再依照螢幕上的指示將磁碟刪除。

Windows XP Professional 安裝程式

下列清單顯示這部電腦上的現存磁碟分割及未分割空間。
請用上、下方向鍵來選取清單中的項目。


- ◎ 將 Windows XP 安裝在所選的磁碟分割，請按 ENTER。
- ◎ 在未分割的磁碟空間上建立一個磁碟分割，請按 C。
- ◎ 刪除選取的磁碟分割，請按 D。

1828 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]			
F:	磁碟分割 1 [無法辨識]	1726 MB (1725 MB 可用)
F:	磁碟分割 2 [無法辨識]	86 MB (86 MB 可用)
G:	磁碟分割 3 (BIOS) [FAT]	8 MB (7 MB 可用)
H:	磁碟分割 4 [無法辨識]	8 MB (7 MB 可用)

無法辨識的磁片
(這個磁碟機中沒有磁片。)

Enter=安裝 D=刪除磁碟分割 F3=結束

- 將原有磁區刪除合併為如下圖所示的一個磁區。



- 按下按鍵 <C>，再按下按鍵 <ENTER> 來建立一個新磁區。
- 按下按鍵 <ENTER> 然後選擇 **Format the partition using the NTFS file system** 來對磁區進行格式化。
- 格式化完成後就會開始安裝 Windows® XP 作業系統。
- 當作業系統安裝完成後，重新啟動您的電腦。
- 進入 Winows 作業系統後，將 PX 系列驅動程式 DVD 光碟放入光碟機，然後安裝所有的驅動程式與應用程式。

驅動程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式 DVD 光碟中包含有驅動程式、應用程式與公用程式，您可以安裝這些程式和軟體來加強您的 NOVA EP Series 的功能。



1. 驅動程式光碟中的內容可能會不定時更新，恕不另行通知。請造訪華碩網站 (tw.asus.com) 來獲得最新的訊息。
2. 本手冊的驅動程式光碟的畫面僅出現在 Windows XP Service Pack2 作業系統，若您所使用的作業系統不是 Windows XP Service Pack2，則畫面可能不完全相同。

執行驅動程式光碟

將驅動程式光碟放入外接式的光碟機，若您的系統已啟動「自動安插通知」功能，光碟會自動執行並顯示驅動程式選單。



點選圖示來獲得更多關於驅動程式光碟與 NOVA EP Series 的資料

點選安裝各項驅動程式



如果光碟的驅動程式選單沒有自動出現，您可以到光碟的 BIN 檔案夾中直接點選 ASSETUP.EXE 來開啟選單視窗。

驅動程式選單

在驅動程式選單中會依照系統偵測到有安裝的硬體裝置來顯示可使用的驅動程式。安裝需要的驅動程式來啟動該裝置。



ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈

本項目會安裝所有的驅動程式。

Intel Chipset Inf 驅動程式

本項目會安裝 Intel Chipset Inf 晶片組更新程式。

Intel 圖形驅動程式

本項目會安裝 Intel 圖形加速器驅動程式。

Realtek 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek 音效驅動程式。

Atheros L2 Ethernet 網路介面驅動程式

本項目會安裝網路介面驅動程式。

USB 2.0 驅動程式

本項目會安裝 USB 2.0 驅動程式。

工具程式選單

在工具程式選單中會列出所有可以在 NOVA EP Series 上使用的應用程式和其他軟體。



ASUS InstAll - 工具程式安裝精靈

本項目會安裝所有的應用程式。

華碩線上更新程式

華碩線上更新程式讓您可以在 Windows 環境下更新 NOVA EP Series 的 BIOS 程式。在執行線上更新之前，請先確認您已經連線至網際網路。

華碩 DVD 應用程式

本項目會安裝華碩 DVD 應用程式。

Adobe Acrobat Reader V7.0 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader V7.0 閱讀程式，這套程式讓您可以開啟、檢視與列印 PDF 檔案。

Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式

本項目安裝微軟 DirectX 驅動程式 9.0 版。

防毒軟體

點選本項目將會安裝防毒軟體，安裝防毒軟體將可以偵測並保護您的系統資料免於遭受電腦病毒的危害

製作磁片選單

本選單可讓您製作 Intel ICH7 驅動程式磁碟片。



製作 Intel ICH7 32bit 驅動程式磁片

本項目可以讓您建立一張 Intel ICH7 32bit 驅動程式磁片。

華碩的聯絡資訊

按下 **聯絡資訊** 標籤頁會顯示華碩電腦的聯絡資訊。您也可以在本手冊的封面內頁找到華碩的聯絡方式。



其他資訊

在驅動程式畫面的右方有幾個圖示能提供給您有關於 NOVA EP Series 和驅動程式光碟的其他資訊。點選每一個圖示會出現彈出式的相關內容。



附錄

◎ 合格供應商列表

合格供應商列表

硬體裝置	型號
LCD 顯示器	AOC 210V
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS VW171
	ASUS VW193
	ASUS MW221U
	BenQ DV2680
	BenQ T905
	Dell 1907FP
	EIZO HD2441W
	Philips 150P2
	Philips 170B
	Philips 190B6
	Philips 220EW8
	Samsung 940B
	ViewSonic VX912
ViewSonic VX2235WM	



建議您選購華碩 VW171 或 VW193 型號的 LCD 顯示器來與 NOVA LITE EP20 搭配使用，以獲得最佳的顯示效能表現。