

# ME171 Image Update SOP

*March 28, 2012*

內容

一. Download 前須知

二. Update Image 步驟

Appendix . 恢復工廠預設狀態方法

# 一. Download 前須知

**Step 1.** 確認 ME171 機台的版本。

如下圖所示可執行“設定”應用程式以檢查系統版號。




**Step 2.**準備一MicroSD卡，MicroSD卡未使用空間容量需大於1GB。

**Step 3.**請將隨ME171機台所附之AC adapter電源插入ME171機台， image update 約共需 5分鐘時間，期間請絕對不要將電源拔除。（※註：請勿使用 USB 連接電腦充電）

## 二. Update Image 步驟

\* 更新軟體前請務必先將資料做備份

**Step 1.** 久按 Power Key 約3秒，螢幕出現“Power off”提示訊息後，按“OK”鍵讓機台關機。




**Step 2.** 將 Memo\_all\_TW\_ME171\_USER\_V8.7.27.raw 檔案複製到 MicroSD 卡根目錄。

**Step 3.** 接著將 MicroSD 卡插入 ME171機台。

**Step 4.** 按著 Volume Down 鍵不放，再長按 power key 開機。



**Step 5.** 螢幕顯示以下畫面後，表示系統已在更新模式，可放開 Volume Down 鍵



**Step 6.** 按 Volume Up 鍵或按 Volume Down 鍵可選擇要執行的項目，按 power key 鍵可以執行該選

項。此處選 **1.Enter SD down mode** 後再按 power key 鍵以更新系統。

**Step 7.** 螢幕會進入 Image 燒錄提示畫面。




**Step 8.** 機台更新完成將自動重開機。

# Appendix · 恢復工廠預設狀態方法


更新後，建議使用"回復工廠預設"，方法如下

**Step 1.** 執行"設定"應用程式

**Step 2.** 點選"隱私設定"，再點選"恢復原廠設定"



**Step 3.** 按下"重設平板電腦"鍵





**Step 4.** 接著再按”清除全部”鍵，系統會自動重開機做清除全部的動作，清除完畢後，系統又會自動重開機。



**\*\*若是 image 更新後，系統停留在以下 ASUS logo 畫面，請使用以下方式，以回復原廠預設：**




**Step 1.** 按住 Volume down button 不放

**Step 2.** 輕按一下 reset button(位置如下圖), 讓 Device 重新啟動



**Step 3.** Device 顯示如下畫面後, 放開 Volume down button



**Step 4.** 輕按一下 volume down button ,選擇"2. Factory reset"

**Step 5.** 輕按 power button , Device 將執行[回復原廠設定](#)

註: 恢復原廠設定後, 會清除 user 所有安裝的程式, 但內存空間內的資料將會被保留。

