I2573

NX1001

Adattatore PCI Fast Ethernet

Italiano

Guida Rapida all' Installazione

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
Tutti i Diritti Riservati.

Presentazione

Grazie per aver acquistato l' Adattatore PCI Fast Ethernet ASUS NX1001! E' un adattatore PCI 32bit 10/100Mbps che vanta elevate prestazioni e un basso utilizzo del processore.

Caratteristiche

- Compatibile con Bus Master PCI 32-bit
- Soddisfa le specifiche PCI 2.1 e PCI 2.2
- Standard: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- Frequenza di Trasmissione: 10Mbps o 100Mbps
- Compatibile con i modi semi-duplex e full duplex
- Compatibile con la funzione Automobile-trattativa
- Buffer FIFO incorporati, senza bisogno di memorie esterne
- Fornisce software diagnostico

Sistemi Operativi (OS) Compatibili

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8 e Unixware 7.

Contenuto del Pacchetto Software

1.Adattatore PCI Fast Ethernet ASUS NX1001

2. CD di supporto

3.Guida Rapida all' Installazione

Installazione Hardware

1. Spegnere il computer, staccare la presa di corrente e aprire il telaio.
2. Rimuovere una protezione PCI e inserire la scheda di rete nella scanalatura PCI. Fissare la scheda al telaio. Chiudere il telaio.
3. Collegare il cavo Ethernet alla porta di accesso RJ-45 della scheda.

Installazione Driver ASUS NX1001

Windows 98 SE, ME, 2000, e XP

Ad installazione compiuta, riavviare il sistema.Window rileva automaticamente il nuovo hardware. Inserire il CD di supporto nel drive ottico per avviare l' esecuzione in automatico del programma di installazione del driver.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7

Dopo aver installato l' adattatore di rete, inserire il CD di supporto nel drive ottico e seguire le istruzioni contenute nel "Readme.txt" per installare il driver.

Indicatore di Stato e Porta di Accesso

Indicatore LED:

ON (acceso): Collegamento stabilito.

Lampeggiante: Collegamento stabilito. Trasmissione dati in corso.

OFF(spento): Nessun collegamento stabilito.

Porta di Accesso:

RJ-45: per la connessione del cavo Ethernet.

Specifiche Tecniche

Standard di Comunicazione

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Controllo Completo

Frequenza Trasferimento Dati

10Mbps e 100Mbps

Connettore

Cavo Ethernet RJ-45

Interfaccia di Sistema

Compatibile con la specifica PCI 2.2

Consumo Elettrico

1.5W

Condizioni ambientali

Temperatura di Funzionamento: 0°C~55°C

Umidita': 5%~95% (senza condensa)

Temperatura di Conservazione: -20°C~80°C