S2573

NX1001

Adaptador PCI Fast Ethernet

Guía de Instalación Rápida

Español

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
Todos los Derechos Reservados.

Introducción

¡Gracias por adquirir el adaptador ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet! Este es un adaptador 10/100Mbps 32bit PCI con altas prestaciones y bajo uso del procesador.

Características

- Soporta 32-bit PCI Bus Master
- Cumple la especificación PCI 2.1 y PCI 2.2
- Estándares: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- Tasas de transmisión: 10Mbps o 100Mbps
- Soporte para Half/Full duplex
- Soporte para funciones de Auto-negociación
- Buffers FIFO integrados
- Incluye software de diagnóstico

Sistemas Operativos Soportados

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, y Unixware 7.

Contenidos del Paquete

1. Adaptador ASUS NX1001 PCI Fast Ethernet
2. CD de soporte
3. Guía de instalación rápida

Instalación del Hardware:

1. Apague el PC, desconecte el cable de alimentación, y abra el chasis.
2. Retire la cubierta de la ranura PCI (si la hubiera) e inserta la tarjeta de red en ésta. Asegure la tarjeta al chasis y cierre éste.
3. Conecte el cable Ethernet a puerto RJ-45 de la tarjeta.

Instalando el controlador de la tarjeta ASUS NX1001

Windows 98 SE, ME, 2000, y XP

Tras completar la instalación, reinicie su sistema. Windows detectará automáticamente el nuevo Hardware. Inserte el CD de soporte en su unidad óptica y ésta ejecutará automáticamente el programa de instalación de los controladores.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7

Tras completar la instalación, reinicie su sistema. Inserte el CD de soporte en su unidad óptica y siga las instrucciones del archivo “Readme.txt” para instalar el controlador.

Indicador de estado y Puerto

Indicador LED de Estado:

Encendido:	Enlace establecido.
Parpadeando:	Enlace establecido. Transmitiendo datos.
Apagado:	Enlace NO establecido.

Puerto:

RJ-45:	Para conectar el cable Ethernet.

Especificaciones Técnicas

Estándares de Comunicación

IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Full Control

Tasa de Transferencia de Datos

10Mbps y 100Mbps

Conector

Cable RJ-45 Ethernet

Interfaz del Sistema

De conformidad con la especificación PCI 2.2

Consumo Energético

1.5W

Condiciones Medioambientales:

Temperaturas de operación: 0°C~55°C

Humedad: 5%~95% (sin condensación)

Temperaturas de almacenamiento: -20°C~80°C