F2573

NX1001

Adaptateur réseau PCI Fast Ethernet

Français

Guide d'installation rapide

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
Tous droits réservés.

Français

Introduction

Merci pour votre achat d'un adaptateur réseau Fast Ethernet PCI ASUS NX1001 ! Ce produit est un adaptateur PCI 32-bits 10/100Mbps combinant haute performances et faible utilisation du processeur.

Caractéristiques

- Support Bus Master PCI 32-bits
- Compatible avec les spécifications PCI 2.1 et PCI 2.2
- Normes: IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- Débit: 10Mbps ou 100Mbps
- Support Half/Full duplex
- Support de l'Auto-négociation
- Tampon FIFO intégré
- Logiciel de diagnostic intégré

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, et Unixware 7.

Contenu de la boîte

1. Adaptateur réseau PCI Fast Ethernet ASUS NX1001
2. CD de support
3. Guide d'installation rapide

Installation matérielle:

1. Mettez votre ordinateur hors tension, débrancher le câble d'alimentation, puis ouvrez le châssis.
2. Retirez un cache métallique d'un des slots PCI et insérez la carte réseau dans un slot PCI libre. Sécurisez la carte au châssis. Fermez le châssis.
3. Connectez le câble Ethernet au port RJ-45 de la carte.

Français

Installer le pilote ASUS NX1001

Windows 98 SE, ME, 2000, et XP

Une fois la carte installée, redémarrez le système. Windows détecte automatiquement le nouveau matériel installé. Insérez le CD de suppport dans votre lecteur optique pour exécuter le programme d'installation du pilote.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7

Après avoir installé la carte réseau, insérez le CD de suppport dans votre lecteur optique et suivez les instructions du fichier “Readme.txt” pour installer le pilote.

Indicateur de statut et port

Indicateur LED:

Allumé:	Lien établi
Clignotant:	Lien établi. Transmission de données.
Eteint:	Pas de lien établi.

Port:

RJ-45:	Pour la connexion du câble Ethernet.

Français

Spécifications techniques

Normes de communication

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

Débit de transmission des données

10Mbps et 100Mbps

Connecteur

Câble Ethernet RJ-45

Interface système

Compatible avec la spécification PCI 2.2

Consommation électrique

1.5W

Conditions d'utilisation:

Température de fonctionnement: 0°C~55°C

Humidité: 5%~95% (sans condensation)

Température de stockage: -20°C~80°C