K2573

NX1001

PCI Fast 이더넷 어댑터

한국어

Quick 설치 가이드

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC.
All Rights Reserved.

제품 소개

ASUS NX1001 PCI Fast 이더넷 어댑터를 구입해 주셔서 감사합니다 ! ASUS NX1001 는 CPU 의 사용을 줄여주는 고성능 10/100Mbps 32bit PCI 어댑터입니다 .

제품 기능

- 32bit PCI 버스 마스터
- PCI 2.1 & PCI 2.2 사양 규격을 따름
- 규격 : IEEE 802.3 10BaseT IEEE 802.3u 100BaseTX
- 전송률 : 10Mbps 또는 100Mbps
- Half/Full duplex 모드 지원
- 자동 검색 기능
- Built-in FIFO 버퍼
- 진단 프로그램 제공

지원 운영체제

Windows 98/SE, ME, 2000, XP, NT4.0, Linux, Mac 10.X, Novell, SCO 5, Solaris 8, and Unixware 7.

한국어

제품 구성물

1. ASUS NX1001 PCI Fast 이더넷 어댑터
2. 지원 CD
3. Quick 설치 가이드

하드웨어 설치

1. 컴퓨터를 끈 후, 전원 케이블을 모두 제거하고 케이스를 열어 주십시오.
2. PCI 브래킷을 제거하고 네트워크 카드를 PCI 슬롯에 장착해 주십시오. 케이스에 카드를 완전히 고정시킨 후, 케이스를 닫아 주십시오.
3. 이더넷 케이블을 카드의 RJ-45 포트에 연결해 주십시오.

ASUS NX1001 드라이버 설치

Windows 98 SE, ME, 2000, XP 용

카드를 설치한 후, 시스템을 다시 시작해 주십시오. Window 는 자도으로 새 하드웨어를 감지합니다. 옵티컬 드라이브에 제공된 지원 CD 를 넣으면 드라이버 설치 프로그램이 자동으로 실행됩니다.

Windows 98, NT4.0, Linux, Mac10.X, Novel, SCO5, Solaris 8, Unixware 7 용

네트워크 어댑터를 설치한 후, 옵티컬 드라이브에 제공된 지원 CD 를 넣어 주신 후, "Readme.txt" 에 있는 지시사항을 따라 주십시오.

상태 표시등 & 포트 상태

LED 상태 표시등

켜짐 : 연결된 상태

깜박거림 : 연결된 상태, 데이터 전송 중

꺼짐 : 연결이 꺼진 상태

포트

RJ-45: 이더넷 케이블 연결 용

한국어

기술 사양

통신 규격

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.3u 100Base-TX

IEEE 802.3x Full Control

데이터 전송률

10Mbps & 100Mbps

커넥터

RJ-45 이더넷 케이블

시스템 인터페이스

PCI 2.2 사양을 따름

전력 소비

1.5W

환경

작동 온도 : 0° C~55° C

습도 : 5%~95% (non-condensing)

보관 온도 : -20° C~80° C