

# 安裝步驟

## 【注意事項】

### ◎簡介：

歡迎使用 Garmin-Asus nuvifone M20 內韌體更新程式，您可以使用此更新程式，將您的 M20 手機內部之軟體(Firmware and modem)更新到最新 Windows Mobile 6.5 Professional 版本，如此一來您的 M20 手機將可以體驗微軟全新系統介面及新增的應用程式。更新前請詳細讀以下說明。

**1.使用本軟體更新到 Windows Mobile 6.5 最新版本之前，請先確認手機內軟體版本。**

確認手機內軟體版本方法如下：

WM6.1：開始 => 設定 => 進階設定 => 系統 => 系統資訊 => 版本

WM6.5：開始 => 設定 => 系統 => 系統資訊 => 版本

1.1 如現有手機內版本為 WM6.1 (V4.3.0 CHT 或是 V4.4.0 CHT) 且欲使用“行動備份”程式來備份資料，請務必先使用 nuvifone M20 WM6.1 備份程式修正檔來進行備份(請參考備份程式修正檔內的使用說明)。

1.2 如現有手機內版本為 WM6.5 (V4.8.9-MR CHT 或是 V4.9.0-MR CHT) 即接著進行下列步驟即可。

2 同時建議使用 nuvifone M20 地圖更新修正檔來修正臺灣地區華碩皇家俱樂部的聯絡電話的資料 (請參考地圖修正檔)。

**3. 臺灣通路及中華電信用戶版本為不同更新版本，請用戶依照原有內建版本分開使用，如更新版本與原有版本不符，會有錯誤警示出現，且無法完成更新，請知悉。**

### ◎最新版本：

台灣通路韌體版本: **V4.9.5-MR CHT** 延伸韌體版本:**V5.6.8 TWN00**

中華電信韌體版本: **V4.9.5-MR CHT** 延伸韌體版本: **V5.6.8 TWN01**

### ◎更新程式支援的作業系統：

Windows 2000 繁體中文版、Windows XP 繁體中文版、Windows Vista、Windows 7

### ◎注意：

1. 執行更新前先檢查電池剩餘是否達 50% 以上，並保持開機。
2. 更新時為保持電腦穩定狀態請勿同時執行多種程式，避免當機造成更新失敗。
3. 在安裝完新版韌體之後，之前的資料將無法保留，在更新之前請先備份。
4. 無法使用其它不同地區版本的手機韌體進行更新。
5. 請在更新過程中保持 USB 線連接狀態。

6. 韌體更新程式

(台灣通路韌體:

M20\_ALL\_V4.9.5-MR\_CHT\_Modem\_V4.6.12.13\_EXT\_V5.6.8\_TWN00.exe

中華電信韌體版本:

M20\_ALL\_V4.9.5-MR\_CHT\_Modem\_V4.6.12.13\_EXT\_V5.6.8\_TWN01.exe

) 請點選連結執行於您的電腦上。

7. 依下列步驟進行軟體更新程序。

- 一、 將 M20 連結至電腦，並進入 Active sync 模式 (如果您使用是 Vista 系統請確保手機與 PC 保持 USB 連接狀態)



- 二、 在您的電腦執行 .exe 檔案，並按照指示完成各項步驟。
  1. 確定 nuvifone M20 與您電腦已經連接上，點選「確定」。



2. M20 軟體更新程式自動解壓縮。依照步驟點選「下一步」。






3. 開始更新，依照步驟點選「更新」。



4. 出現「連線中，請稍候」。接著會在電腦上及 M20 上同時看到更新的狀態列。



5. 完成。



- 三、 完成上列步驟後，可從您的電腦安全移除 nuvifone M20 並接上外部電源，此時 M20 會自動重開機並開始進入微軟校正畫面，待校正完成後，系統會自動開始更新延伸韌體部份
- 四、 延伸韌體更新後，M20 便會自動重開機，此時即完成所有更新。
- 五、 如一開始使用“行動備份”程式來備份資料者，請再接著執行”行動備份程式”來還原手機的資料。